

# 私有网络 (VPC)

## 产品文档



腾讯云TCE

## 文档目录

### 产品简介

- 产品概述
- 产品优势
- 应用场景
- 基本概念
  - IP地址
  - 地域与可用区
- 配额限制

### 快速入门

- 快速搭建IPv4私有网络
- 快速搭建IPv6私有网络

### 操作指南

- 网络规划
- 私有网络与子网
  - 限制说明
  - 管理私有网络
  - 编辑 IPv4 CIDR
  - 编辑 IPv6 CIDR
  - 管理子网
  - 开启或关闭组播功能

### 路由表

- 概述
- 限制说明
- 管理路由表

### IP与网卡

- 弹性公网IP
- 管理弹性网卡
- 高可用虚拟 IP
  - 概述
  - 限制说明
  - 创建高可用虚拟IP
  - 绑定或解绑EIP
  - 查询高可用虚拟IP
  - 释放高可用虚拟IP

### VPC连接

- 概述
- 连接公网
- 连接其它VPC
- 连接本地数据中心
- VPC终端节点
  - 概述
  - 操作流程
  - 终端节点服务
  - 终端节点

### 安全管理

- 安全组
  - 安全组概述
  - 创建安全组
  - 添加安全组规则
  - 限制说明
  - 管理安全组
    - 查看安全组
    - 移出安全组
    - 克隆安全组
    - 删除安全组

- 关联实例
- 管理安全组规则
  - 查看安全组规则
  - 修改安全组规则
  - 删除安全组规则
  - 导入安全组规则
  - 导出安全组规则
- 安全组应用案例
- 服务器常用端口
- 网络ACL
  - 规则概述
  - 限制说明
  - 管理网络ACL
- 参数模板
  - 限制说明
  - 管理参数模板
- 访问管理
  - 访问管理概述
  - 可授权的资源类型
  - VPC访问管理策略示例
  - VPC API操作支持的资源级权限
- 网络探测
- 最佳实践
  - 配置云服务器为公网网关
  - 调整NAT网关和EIP的优先级
  - 通过私有连接实现跨账号VPC间服务共享
  - 用 HA VIP + Keepalived 搭建高可用主备集群
  - 用 HA VIP + Windows Server Failover Cluster 搭建高可用 DB
- 常见问题
  - 通用类
    - 概念相关
    - 网段和IP相关
    - 产品配额相关
  - 连接类
    - 连接公网
    - VPC 通信
  - 安全类
    - VPC 安全相关
    - 端口与安全组相关
- 历史版本 (V2接口)
  - API概览
  - 调用方式
    - 请求结构
      - 公共请求参数
    - 返回值
    - 错误码
- 私有网络相关接口
  - 创建私有网络
  - 删除私有网络
  - 修改私有网络名称
  - 查询私有网络列表
  - 绑定私有网络内主机与VIP
- 子网相关接口
  - 创建子网
  - 删除子网
  - 修改子网属性
  - 查询子网列表

- 查询子网详情
- 路由表相关接口
  - 创建路由表
  - 删除路由表
  - 修改路由表
  - 查询路由表
  - 修改子网关联的路由表
  - 新增路由策略
  - 删除路由策略
- 网络ACL相关接口
  - 创建VPC网络ACL
  - 删除网络ACL
  - 修改网络ACL名称
  - 查询网络ACL列表
  - 设置网络ACL规则
  - 网络ACL绑定子网
  - 网络ACL解绑子网
- VPN网关相关接口
  - 查询VPN网关价格
  - 购买VPN网关
  - 修改VPN网关属性
  - 查询VPN网关列表
  - 续费VPN网关
- 对端网关相关接口
  - 创建对端网关
  - 删除对端网关
  - 修改对端网关
  - 查询对端网关
  - 获取可支持的对端网关厂商信息
- VPN通道相关接口
  - 创建VPN通道
  - 删除VPN通道
  - 修改VPN通道
  - 查询VPN通道列表
  - 下载VPN通道配置
  - 获取VPN通道的监控数据
- 对等连接相关接口
  - 创建同地域对等连接
  - 删除同地域对等连接
  - 修改同地域对等连接属性
  - 接受同地域对等连接
  - 驳回同地域对等连接
  - 启用同地域过期对等连接
  - 创建跨地域对等连接
  - 删除跨地域对等连接
  - 修改跨地域对等连接属性
  - 接受跨地域对等连接
  - 驳回跨地域对等连接
  - 启用跨地域过期对等连接
  - 查询对等连接
- 专线网关相关接口
  - 创建专线网关
  - 修改专线网关属性
  - 删除专线网关
  - 查询专线网关
  - 专线网关本端IP转换
    - 添加本端IP转换

删除本端IP转换

修改本端IP转换

查询本端IP转换

添加本端IP转换ACL策略

删除本端IP转换ACL策略

修改本端IP转换ACL策略

查询本端IP转换ACL策略

专线网关本端源IP端口转换

添加本端源IP端口转换

删除本端源IP端口转换

修改本端源IP端口转换

查询本端源IP端口转换

添加本端源IP端口转换ACL策略

删除本端源IP端口转换ACL策略

修改本端源IP端口转换ACL策略

查询本端源IP端口转换ACL策略

专线网关本端目的IP端口转换

添加本端目的IP端口转换

删除本端目的IP端口转换

修改本端目的IP端口转换

查询本端目的IP端口转换

专线网关对端IP转换

添加对端IP转换

删除对端IP转换

修改对端IP转换

查询对端IP转换

NAT网关相关接口

创建NAT网关

查询NAT网关创建状态

删除NAT网关

修改NAT网关

查询NAT网关

NAT网关绑定EIP

NAT网关解绑EIP

升级NAT网关规格

弹性网卡相关接口

创建弹性网卡

删除弹性网卡

查询弹性网卡信息

弹性网卡申请内网IP

弹性网卡退还内网IP

弹性网卡绑定云服务器

弹性网卡解绑云服务器

弹性网卡迁移

内网IP迁移

弹性公网IP相关接口

查询弹性公网IP列表

查询弹性公网IP配额

修改弹性公网IP名称

创建弹性公网IP

释放弹性公网IP

绑定弹性公网IP

解绑弹性公网IP

普通公网IP转弹性公网IP

安全组相关接口

查询安全组关联的网卡列表

修改弹性网卡关联的安全组

- 删除安全组
- 修改安全组名称
- 查询安全组规则
- 修改安全组规则
- 查询安全组关联的云服务器列表
- 修改云服务器关联的安全组
- 查询与安全组关联的安全组列表
- 添加安全组规则
- 编辑单条安全组规则
- 查询安全组列表
- 创建安全组
- 删除安全组规则

#### API文档

##### 私有网络 (vpc)

版本 (2017-03-12)

##### API概览

##### 调用方式

接口签名v1

接口签名v3

请求结构

返回结果

公共参数

##### IPV6转换服务相关接口

添加IPV6转换规则

创建IPV6转换IPV4实例

释放IPV6转换实例

查询账户在指定地域IPV6转换实例和规则的配额

查询IPV6转换实例及其绑定规则信息

修改IPV6转换规则属性

修改IP6转换实例属性

删除IPV6转换规则

##### NAT网关相关接口

NAT网关绑定弹性IP

创建NAT网关

创建NAT网关端口转发规则

创建NAT网关SNAT规则

删除NAT网关

删除NAT网关端口转发规则

删除NAT网关的SNAT转发规则

查询NAT网关端口转发规则

查询NAT网关SNAT转发规则

查询NAT网关

NAT网关解绑弹性IP

修改NAT网关的属性

修改NAT网关端口转发规则

修改NAT网关SNAT转发规则

调整NAT网关并发连接上限

##### VPN网关相关接口

创建对端网关

创建 ssl vpn 客户端

创建VPN通道

创建VPN网关

创建sslvpn服务端

删除对端网关

删除VPN通道

删除VPN网关

删除 ssl\_vpn 客户端

删除 ssl\_vpn服务端  
查询可支持的对端网关厂商信息  
查询对端网关  
查看VPC资源信息  
查询VPN通道列表  
查询VPN网关云联网路由  
查看ssl vpn 客户端  
查看ssl vpn 服务端  
查询VPN网关  
禁用 ssl vpn客户端证书  
禁用 ssl vpn客户端证书  
下载VPN通道配置  
下载 ssl vpn客户端证书  
启用ssl vpn客户端证书  
创建VPN网关询价  
续费VPN网关询价  
调整VPN网关带宽上限询价  
修改对端网关  
修改VPN通道  
修改VPN网关属性  
修改VPN网关云联网路由  
修改 ssl vpn客户端属性  
修改sslvpn服务端属性  
续费VPN网关  
重置VPN通道  
调整VPN网关带宽上限

专线网关相关接口

创建专线网关  
创建专线网关云联网路由  
创建专线网关本端目的IP端口转换  
创建专线网关本端IP转换ACL规则  
创建专线网关本端IP转换  
创建专线网关本端源IP端口转换ACL规则  
创建专线网关本端源IP端口转换  
删除专线网关  
删除专线网关云联网路由  
删除专线网关本端目的IP端口转换  
删除专线网关本端IP转换ACL规则  
删除专线网关本端IP转换  
删除专线网关本端源IP端口转换ACL规则  
删除专线网关本端源IP端口转换  
查询专线网关云联网路由  
查询专线网关  
查询专线网关本端目的IP端口转换  
查询专线网关本端IP转换ACL规则  
查询专线网关本端IP转换  
查询专线网关本端源IP端口转换ACL规则  
查询专线网关本端源IP端口转换  
查询专线网关对端IP转换  
修改专线网关属性  
修改专线网关本端目的IP端口转换  
修改专线网关本端IP转换ACL规则  
修改专线网关本端IP转换  
修改专线网关本端源IP端口转换ACL规则  
修改专线网关本端源IP端口转换  
修改专线网关对端IP转换  
替换专线网关云联网路由

## 云联网相关接口

- 云联网接受关联实例
- 云联网关联实例
- 创建CCN
- 删除CCN
- 查询云联网关联实例列表
- 查询云联网各地域出带宽上限
- 查询云联网络由策略
- 查询CCN列表
- 云联网解关联实例
- 禁用云联网络由
- 启用云联网络由
- 修改CCN属性
- 后付费产品修改带宽限速策略
- 云联网拒绝关联实例
- 重新申请关联实例
- 设置云联网各地域出带宽上限

## 其他接口

- 创建终端节点
- 查询网关流量监控明细

## 子网相关接口

- 分配IPv6子网段
- 预判是否可建默认子网
- 判断ip在子网内是有可用
- 创建子网
- 批量创建子网
- 删除子网
- 查询子网列表
- 修改子网属性
- 释放IPv6子网段

## 安全组相关接口

- 创建默认安全组
- 创建安全组
- 安全组添加规则
- 创建安全组和规则
- 删除安全组
- 删除安全组规则
- 安全组查询绑定数据库实例
- 查询安全组关联实例统计
- 查询用户安全组配额
- 查询安全组规则
- 查看安全组
- 修改安全组属性
- 修改安全组出站和入站规则
- 替换单条安全组路由规则

## 弹性公网IPv6相关接口

- IPv6地址分配公网带宽
- 查询IPv6地址信息
- 修改IPv6访问internet的带宽
- 释放弹性公网IPv6地址带宽

## 弹性公网IP相关接口

- 创建弹性公网IP
- 绑定弹性公网IP
- 查询弹性公网IP配额
- 查询弹性公网IP列表
- 获取弹性网卡的扩展ip
- 查询安全组被引用信息



查询异步任务执行结果  
解绑弹性公网IP  
修改弹性公网IP属性  
调整弹性公网ip计费模式  
调整弹性公网IP带宽  
修改弹性网卡扩展ip  
释放弹性公网IP  
普通IP转弹性IP

弹性网卡相关接口

分配IPv6地址  
弹性网卡申请内网 IP  
弹性网卡绑定安全组  
弹性网卡绑定云主机  
创建弹性网卡并绑定云主机  
创建弹性网卡  
删除弹性网卡  
查询弹性网卡配额  
查询弹性网卡列表  
弹性网卡解绑云主机  
弹性网卡解绑安全组  
弹性网卡迁移  
弹性网卡内网IP迁移  
修改弹性网卡IPv6地址属性  
修改弹性网卡  
修改弹性网卡内网IP信息  
释放IPv6地址  
弹性网卡退还内网 IP

流日志相关接口

创建流日志  
删除流日志  
查询流日志实例信息  
查询流日志集合  
修改流日志属性

私有网络相关接口

分配IPv6网段  
创建基础网络互通  
检查辅助CIDR冲突  
创建辅助CIDR  
创建默认VPC和默认子网  
创建VPC  
删除辅助CIDR  
删除VPC  
查询账户属性  
查询辅助CIDR列表  
查询基础网络互通列表  
查询非标网段  
查询VPC下的云主机实例列表  
查询VPC内IPv6列表  
获取私有网络配额  
查询VPC内网IP信息  
查询VPC列表  
删除基础网络互通  
修改辅助CIDR  
修改VPC属性  
释放IPv6网段

私有连接相关接口

创建终端节点服务

- 创建终端服务白名单
- 删除终端节点
- 删除终端节点服务
- 删除终端节点服务白名单
- 查询终端节点详情
- 查询终端节点服务列表
- 查询终端节点服务的白名单
- 终端节点解绑安全组
- 是否接受终端节点连接请求
- 是否接受终端节点连接请求
- 修改终端节点
- 修改终端节点服务相关信息
- 修改终端节点服务白名单
- 网关流量监控相关接口
  - 查询网关来访IP流控带宽
  - 关闭网关流量监控
  - 开启网关流量监控
  - 调整网关流控带宽
- 网络ACL相关接口
  - 网络ACL关联子网
  - 创建网络ACL
  - 删除网络ACL
  - 查询网络ACL列表
  - 网络ACL解关联子网
  - 修改网络ACL属性
  - 修改网络ACL规则
- 网络参数模板相关接口
  - 创建IP地址模板
  - 创建IP地址模板集合
  - 创建协议端口模板
  - 创建协议端口模板集合
  - 删除IP地址模板
  - 删除IP地址模板集合
  - 删除协议端口模板
  - 删除协议端口模板集合
  - 查询IP地址模板集合
  - 查询IP地址模板
  - 查询协议端口模板集合
  - 查询协议端口模板
  - 查询参数模板配额列表
  - 修改IP地址模板
  - 修改IP地址模板集合
  - 修改协议端口模板
  - 修改协议端口模板集合
- 网络探测相关接口
  - 验证网络探测
  - 创建网络探测
  - 删除网络探测
  - 查询网络探测验证结果列表
  - 查询网络探测列表
  - 修改网络探测
- 路由表相关接口
  - 用户创建IPv6路由
  - 创建路由表
  - 创建路由策略
  - 删除路由表的IPv6路由规则
  - 删除路由表

- 删除路由策略
- 查询路由策略冲突列表
- 查询路由列表
- 禁用子网路由
- 启用子网路由
- 修改IPv6路由规则
- 修改路由表属性
- 替换路由表绑定关系
- 替换路由策略
- 重置路由表名称和路由策略

高可用虚拟IP相关接口

- 创建HAVIP
- 删除HAVIP
- 查询HAVIP列表
- HAVIP绑定EIP
- HAVIP解绑EIP
- 修改HAVIP属性

数据结构

错误码

# 产品简介

## 产品概述

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

私有网络 (Virtual Private Cloud, VPC) 是一块您在云上自定义的逻辑隔离网络空间, 与您在数据中心运行的传统网络相似, 托管在私有网络内的是您在云上的服务资源, 包括云服务器、负载均衡、云数据库等。

本文将为您介绍私有网络的核心组成成分、私有网络的多种连接方式及安全性

## 核心组成成分

私有网络有三个核心组成成分: 私有网络网段、子网、路由表。

### 私有网络网段

用户在创建私有网络时, 需要用 CIDR (无类别域间路由) 作为私有网络指定 IP 地址组。

私有网络 IPv4 CIDR 支持使用如下私有网段中的任意一个:

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (掩码范围需在16 - 28之间)
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (掩码范围需在16 - 28之间)
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (掩码范围需在16 - 28之间)
- 非标准IPv4私有网段 (掩码范围需在16 - 28之间)

说明:

自2020-09-16日起, 私有网络开始支持非标准IPv4 私有网段 (非标准IPv4私有网段是指没有在RFC 1918定义的三大私有网段), 如需使用, 请 [提交工单](#) 申请。

### 子网

一个私有网络由至少一个子网组成, 子网的 CIDR 必须在私有网络的 CIDR 内。子网用于管理弹性云服务器网络平面的一个网络, 可以提供 IP 地址管理、DNS 等服务。私有网络中的所有云资源 (如云服务器、云数据库等) 都必须部署在子网内。

私有网络具有地域 (Region) 属性 (如广州), 而子网具有可用区 (Zone) 属性 (如广州一区), 一个私有网络下的子网可以属于该地域下不同可用区, 同一私有网络下各个子网内资源无论是否在同一可用区内, 均默认内网互通。

不同私有网络的弹性云服务器可通过创建对等连接通信。

### 路由表

路由表由多条路由策略组成, 用于控制私有网络内子网的出流量走向。每个子网仅且只能关联一个路由表, 一个路由表可以关联多个子网。您可以为不同流量走向的子网创建多个路由表。

路由表通过路由策略来实现流量走向控制, 路由策略由目的端、下一跳类型和下一跳组成:

- **目的端:** 目的端即为您要转发到的目标网段。目的网段描述仅支持网段格式, 如果您希望目的端为单个 IP, 可设置掩码为 32 (如 172.16.1.1/32)。另外, 目的端不能为路由表所在私有网络内的 IP 段, 原因是 Local 路由已表示此私有网络内默认内网互通。
- **下一跳类型:** 私有网络的数据包的出口。私有网络下一跳类型支持 "NAT 网关"、"对等连接"、"VPN网关"、"专线网关"、"云服务器" 等类型。
- **下一跳:** 指定具体跳转到的下一跳实例 (使用下一跳 ID 标识), 如私有网络内的某个具体 NAT 网关。

## 私有网络连接

云平台为您提供丰富的VPC连接方案, 以满足不同的场景需求:

- 通过弹性公网 IP 和 NAT 网关等，实现 VPC 内的云服务器、云数据库等资源连接公网。
- 通过对等连接，实现不同 VPC 间的通信。
- 通过 VPN 连接、专线接入，实现 VPC 与本地数据中心的互联。
- 通过私有连接 (Private link) 提供VPC通过内网跨账号访问其他VPC的能力。

## 私有网络安全

私有网络为云上逻辑隔离的网络空间，不同私有网络间相互隔离，保障您的业务安全：

- 安全组：安全组是一种有状态的包过滤虚拟防火墙，用于控制实例级别的出入流量，是重要的网络安全隔离手段。
- 网络 ACL：网络 ACL 是一个子网级别的、无状态的包过滤虚拟防火墙，用于控制进出子网的数据流，可以精确到协议和端口粒度。
- 访问管理 (CAM)：访问管理提供用户安全管理云账户下所有资源的访问权限。通过访问管理，您可以对私有网络的访问进行权限管理，例如，通过身份管理和策略管理控制用户访问私有网络的权限。

## 产品优势

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 自定义网络

私有网络为您提供了强大的网络管理能力，您可以自定义网段，可以像传统网络一样按需划分子网，并通过灵活配置路由表和路由规则，定制化地部署您的云上业务。

私有网络还提供可视化的网络拓扑，帮助您更好地规划网络。

### 弹性可扩展

使用私有网络，您可以根据业务需要进行弹性部署，通过在一个或多个私有网络内创建不同的子网来部署不同的业务部分。还可以通过将私有网络与您的本地数据中心、与其它 VPC 相连，按需扩展网络架构。

### 丰富接入

私有网络提供丰富的接入方式，可以满足您在云上的通信需求：

- 访问 Internet：您可以使用普通公网 IP、弹性公网 IP、NAT 网关、负载均衡等实现与 Internet 的交互。
- 访问其它私有网络：您可以使用对等连接实现两个 VPC 之间的互通；通过私有连接 (Private link) 实现跨 VPC 的单向服务访问。
- 访问本地数据中心：您可以使用 VPN 连接、专线接入来访问您的本地数据中心。

### 安全可靠

私有网络基于隧道技术，在物理网络上构造虚拟网络，使用 GRE 协议，实现不同私有网络之间内网完全隔离，为用户提供独立、隔离的安全云网络。对于私有网络内云服务器，我们还为您提供安全组、网络 ACL 等不同层面的网络访问控制方式。

### 简单易用

您可以通过控制台、API 等方式，快速创建、管理私有网络，产品化的网络功能、丰富的排障功能，可以大幅降低您的运维成本。

## 应用场景

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 访问公网

#### 单个云服务器访问公网

当您的业务量较小，仅有单个云服务器时，可以通过申请一个公网 IP 绑定在云服务器上，实现访问公网的功能。

#### 多云服务器安全访问公网

当您有多个云服务器需要同时访问公网，且不希望暴露云服务器的内网地址时，可以使用NAT 网关。NAT 网关具有 SNAT 功能，可以使多个云服务器都通过 NAT 网关上的公网 IP 实现访问公网，且在未配置 DNAT 功能时，外部用户无法直接访问 NAT 网关，保证了安全性。当 NAT 网关上有多个公网 IP 时，NAT 网关会自动做负载均衡。

### 对公网提供服务

#### 单个云服务器提供服务

您可以将网站等服务托管在 VPC 中的云服务器上，并通过一个公网 IP 实现对外提供的功能。

#### 多个云服务器负载均衡

当您有较多服务器来部署复杂业务、且公网流量较大时，可以使用负载均衡。负载均衡可以实现自动分配云中多个 CVM 实例间应用程序的访问流量，让您实现更高水平的应用程序容错能力。

### 跨VPC服务共享

当您需要将VPC中部署的应用服务共享给其他账号的其他VPC访问时，可通过私有连接实现单向打通跨VPC的内网服务访问，相比公网服务，可以节约公网带宽，安全性更高，同时能够大幅简化网络架构。

### 应用容灾

#### 跨可用区容灾

子网具有可用区属性，您可以在一个地域的私有网络下创建属于不同可用区的子网，同一个私有网络下不同子网默认内网互通，您可以在不同可用区的子网中部署资源，实现跨可用区容灾。

#### 跨地域容灾

您可以跨地域部署业务，例如两地三中心方案，以实现跨地域的容灾。

### 部署混合云

### 连接本地数据中心

私有网络提供专线接入、VPN 连接等多种方式，可以将您的本地数据中心和云上私有网络连接，轻松构建混合云架构。使用本地数据中心，可以保证您核心数据的安全性。您还可以根据业务量扩展云上的资源数量（如云服务器、云数据库等），降低 IT 运维成本。

基本概念  
IP地址



最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

IP 地址分为两类：IPv4 地址和 IPv6 地址，IPv4 应用广泛，但网络地址资源有限，IPv6 地址可以很好地解决网络地址资源有限的问题。

## IPv4 地址

云平台有两类 IPv4 地址：内网 IPv4 地址和公网 IPv4 地址。如果您不主动做解绑、更换操作，内网 IPv4 和公网 IPv4 都不会改变。

### 内网 IPv4 地址

内网 IPv4 地址是云平台 IPv4 内网服务的实现形式，无法通过 IPv4 Internet 访问。每个云服务器实例一经创建即被分配一个内网 IPv4 地址，内网 IPv4 地址可由系统自动分配，在私有网络环境下，内网 IPv4 地址也可由用户自定义。

#### 属性

- IPv4 内网服务具有用户属性，不同用户间相互隔离，即默认无法经由 IPv4 内网访问另一个用户的云服务。
- IPv4 内网服务具有地域属性，不同地域间相互隔离，即默认无法经由 IPv4 内网访问同账户下不同地域的云服务和 VPC。

#### 适用场景

内网 IPv4 地址适用于如下场景：

- 同一私有网络下，负载均衡与云服务器实例之间 IPv4 内网互访。
- 同一私有网络下，云服务器实例之间 IPv4 内网互访。
- 同一私有网络下，云服务器实例与其他云服务（如 TDB）之间 IPv4 内网互访。

#### 相关操作

- 获取实例的内网 IPv4 地址和设置 DNS，请参见 [获取内网 IP 地址和设置 DNS](#)。
- 修改私有网络中云服务器实例的内网 IPv4 地址，请参见 [修改内网 IP 地址](#)。

### 公网 IPv4 地址

公网 IPv4 地址分为两类：普通公网 IP 和弹性公网 IP，均可以为云服务器提供访问 IPv4 公网和被 IPv4 公网访问的能力。

#### 主要区别

普通公网 IP 和弹性公网 IP 的主要区别如下所示：

对比项	普通公网 IP	弹性公网 IP
使用场景	如果希望创建云服务器时由系统自动分配一个公网 IP 地址，云服务器释放后，普通公网 IP 跟随一起释放，不保留该公网 IP 地址，您可选择普通公网 IP。	希望长期使用某个公网 IP 地址，随业务需要绑定到指定的云服务器上，您可选择弹性公网 IP (EIP)，EIP 可以反复绑定和解绑，云服务器释放后，EIP 仍然存在。
访问公网/被公网访问能力	二者作为公网 IP，访问公网和被公网访问的能力没有差别。	
获取方式	只能在云服务器购买时分配，如购买时未分配，则无法获得。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在控制台申请 EIP。</li> <li>• 普通公网 IP 转 EIP。</li> </ul>
特点	与云服务器生命周期一致，云服务器释放后，普通公网 IP 也会释放。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 独立享有的 IP 资源，可随时与云服务器、NAT 网关等绑定、解绑。</li> <li>• 不再需要时可以释放。</li> </ul>
配额	IP 数无固定配额，与可购云服务器配额一致。	每个账户每个地域 (Region) 可申请：20个。
每台云服务器绑定公网 IP (包括普通公网 IP 和 EIP) 数配额请参见“绑定云服务器限制”。		
操作	转换 IP	可转换，详情请参见“普通公网 IP 转 EIP”。普通公网 IP 转换为弹性公网 IP 后，仅 IP 属性改变，IP 地址不变。
	释放 IP	如果您不再需要该公网 IP，可在“云服务器控制台”的操作栏下，选择【更多】>【IP/网卡】>【退还公网 IP】进行退还。
		弹性公网 IP 不可转换为普通公网 IP。
		可以在弹性公网 IP 控制台释放，详情请参见“释放 EIP”。

## IPv6 地址

云平台的 IPv6 地址，可同时作为内网 IPv6 地址和公网 IPv6 地址，默认情况下是内网 IPv6 地址，当需要开通公网能力时，可以将该地址变成一个公网 IPv6 地址。如果您不主动做释放、重新分配操作，该 IPv6 地址不会改变。

### 内网 IPv6 地址

内网 IPv6 地址是云平台 IPv6 内网服务的实现形式，无法通过 IPv6 Internet 访问。在创建云服务器实例时，可选择免费分配 IPv6 地址，系统将自动分配，亦可在创建后再进行获取，在私有网络环境下，内网 IPv6 地址也可由用户自定义。

### 属性

- IPv6 内网服务具有用户属性，不同用户间相互隔离，即默认无法经由 IPv6 内网访问另一个用户的云服务。
- IPv6 内网服务具有地域属性，不同地域间相互隔离，即默认无法经由 IPv6 内网访问同账户下不同地域的云服务和 VPC。

### 适用场景

内网 IPv6 地址适用于同一私有网络下，云服务器实例之间 IPv6 内网互访。

### 公网 IPv6 地址

IPv6 地址开通 IPv6 公网后，即作为公网 IPv6 地址具有了访问 IPv6 公网和被 IPv6 公网访问的能力，详情请参见 [弹性公网 IPv6](#)。

# 地域与可用区

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 地域

### 简介

地域 (Region) 是指物理的数据中心的地理区域。云平台不同地域之间完全隔离, 保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度, 建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以查看下表或者通过 API 接口查询地域列表查看完整的地域列表。

### 相关特性

- 不同地域之间网络完全隔离, 不同地域之间的云产品**默认不能通过内网通信**。
- 不同地域之间云产品可以通过公网 IP 进行 Internet 访问。处于私有网络中的云产品也可以通过云平台提供的对等连接经由云平台高速互联网络通信, 以获得比 Internet 访问更稳定高速的互联。
- 负载均衡当前默认支持同地域流量转发, 绑定本地域的云服务器。如果开通跨地域绑定功能, 则可支持负载均衡跨地域绑定云服务器。

## 可用区

### 简介

可用区 (Zone) 是指云平台在同一地域内电力和网络互相独立的物理数据中心。其目标是能够保证可用区间故障相互隔离 (大型灾害或者大型电力故障除外), 不出现故障扩散, 使得用户的业务持续在线服务。通过启动独立可用区内的实例, 用户可以保护应用程序不受单一位置故障的影响。您可以通过 API 接口查询可用区列表查看完整的可用区列表。

### 相关特性

处于相同地域不同可用区, 但在同一个私有网络下的云产品之间均通过内网互通, 可以直接使用内网 IP 访问。

说明: 内网互通是指同一账户下的资源互通, 不同账户的资源内网完全隔离。

## 如何选择地域和可用区

关于选择地域和可用区时, 您需要考虑以下几个因素:

- 云服务器所在的地域、您以及您的目标用户所在的地理位置。  
建议您在购买云服务器时, 选择最靠近您客户的地域, 以降低访问时延、提高访问速度。
- 云服务器和其他云产品的关系。  
建议您在选择其他云产品时, 尽量都在同个地域同个可用区, 以便各云产品间可通过内网进行通信, 降低访问时延、提高访问速度。
- 业务高可用和容灾考虑。  
即使只有一个私有网络的场景下, 建议您将业务至少部署在不同的可用区, 以保证可用区间的故障隔离, 实现跨可用区容灾。
- 不同可用区间可能会有网络的通信延迟, 需要结合业务的实际需求进行评估, 在高可用和低延迟之间找到最佳平衡点。
- 如果您需要访问其他国家和地区的主机, 建议您选择其他国家和地区的云服务器进行访问。如果您在中国创建云服务器, 访问其他国家和地区的主机会有较高的访问延迟, 不建议您使用。

## 资源位置说明

这里说明云平台哪些资源是全球性的、哪些资源是区分地域不区分可用区的, 以及哪些资源是基于可用区的。

资源	资源 ID 格式 <资源缩写>->8位数字及字符	类型	说明
用户账号	不限	全球唯一	用户可以使用同一个账号访问云平台全球各地资源。
SSH 密钥	skey-xxxxxxx	全地域可用	用户可以使用 SSH 密钥绑定账号下任何地域的云服务器。
CVM 实例	ins-xxxxxxx	只能在单地域的单个可用区下使用	用户只能在特定可用区下创建 CVM 实例。
自定义镜像	img-xxxxxxx	单地域多可用区可用	用户可以创建实例的自定义镜像，并在同地域的不同可用区下使用。需要在其他地域使用时请使用复制镜像功能将自定义镜像复制到其他地域下。
弹性 IP	eip-xxxxxxx	单地域多可用区可用	弹性 IP 地址在某个地域下创建，并且只能与同一地域的实例相关联。
安全组	sg-xxxxxxx	单地域多可用区可用	安全组在某个地域下创建，并且只能与同一地域的实例相关联云平台为用户自动创建三条默认安全组。
云硬盘	disk-xxxxxxx	只能在单地域的单个可用区下使用	用户只能在特定可用区下创建云硬盘，并且挂载在同一可用区的实例上。
快照	snap-xxxxxxx	单地域多可用区可用	为某块云硬盘创建快照后，用户可在该地域下使用该快照进行其他操作（如创建云硬盘等）。
负载均衡	clb-xxxxxxx	单地域多可用区可用	负载均衡可以绑定单地域下不同可用区的云服务器进行流量转发。
私有网络	vpc-xxxxxxx	单地域多可用区可用	私有网络创建在某一地域下，可以在不同可用区下创建属于同一个私有网络的资源。
子网	subnet-xxxxxxx	只能在单地域的单个可用区下使用	用户不能跨可用区创建子网。
路由表	rtb-xxxxxxx	单地域多可用区可用	用户创建路由表时需要指定特定的私有网络，因此跟随私有网络的位置属性。

## 相关操作

### 将实例迁移到其他可用区

一个已经启动的实例是无法更改其可用区的，但是用户可以通过其他方法把实例迁移至其他可用区。迁移过程包括从原始实例创建自定义镜像、使用自定义镜像在新可用区中启动实例以及更新新实例的配置。

1. 创建当前实例的自定义镜像。
2. 如果当前实例的网络环境为私有网络且需要在迁移后保留当前私有 IP 地址，用户可以先删除当前可用区中的子网，然后在新可用区中用与原始子网相同的 IP 地址范围创建子网。需要注意的是，不包含可用实例的子网才可以被删除。因此，应该将在当前子网中的所有实例移至新子网。
3. 使用刚刚创建的自定义镜像在新的可用区中创建一个新实例。用户可以选择与原始实例相同的实例类型及配置，也可以选择新的实例类型及配置。
4. 如果原始实例已关联弹性 IP 地址，则将其与旧实例解关联并与新实例相关联。
5. (可选) 原有实例为按量计费类型，可选择销毁原始实例。

### 将镜像复制到其他地域

用户启动实例、查看实例等动作都是区分地域属性的。若用户需要启动实例的镜像在本地域不存在，需要将镜像复制到本地域。

## 配额限制

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 私有网络与子网

资源	限制 (单位: 个)
每个账号每个地域内的私有网络个数	5
每个私有网络内的子网数	10
每个私有网络内辅助 CIDR 个数	5
每个私有网络的HAVIP 默认配额数	10, 最大50

### 路由表

资源	限制 (单位: 个)
每个私有网络内的路由表个数	10
每个子网关联路由表个数	1
每个路由表的路由策略数	50

### 安全组

功能描述	限制
安全组个数	50个/地域
安全组规则数	100条/进站方向, 100条/出站方向
单个安全组关联的云服务器实例数	100个
每个云服务器实例可以关联的安全组个数	5个
每个安全组引用安全组 ID 的规则条目数	10条

### 网络 ACL

资源	限制
每个私有网络内网络 ACL 数	50个
每个网络 ACL 中规则数	进站方向: 20条 出站方向: 20条
每个子网关联的网络 ACL 个数	1个

### 参数模板

实例	限制 (单位: 个)
IP 地址对象 (ipm)	每个租户上限1000
IP 地址组对象 (ipmg)	每个租户上限1000
协议端口对象 (ppm)	每个租户上限1000
协议端口组对象 (ppmg)	每个租户上限1000
IP 地址对象 (ipm) 内的 IP 地址成员	每个租户上限20
IP 地址组对象 (ipmg)内的 IP 地址对象成员 (ipm)	每个租户上限20
协议端口组对象 (ppm)内的协议端口成员	每个租户上限20
协议端口组对象 (ppmg)内的协议端口对象成员 (ppm)	每个租户上限20

实例	限制 (单位: 个)
IP 地址对象 (ipm) 可被多少个 IP 地址组对象 (ipmg) 引用	每个租户上限50
协议端口对象 (ppm) 可被多少个协议端口组对象 (ppmg) 引用	每个租户上限50

快速入门  
快速搭建IPv4私有网络

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 操作场景

本文以部署一个可以连接 Internet 的云服务器所需网络为例，帮助您快速搭建一个IPv4的私有网络。从新建私有网络和子网，到创建云服务器、分配公网 IP，最后通过安全组控制进出该云服务器的流量，详细为您介绍每个操作步骤。

## 操作步骤

### 步骤1：创建私有网络与子网

1. 登录私有网络控制台。
2. 在顶部选择私有网络所属的地域后，单击【新建】。
3. 在弹出的【新建VPC】对话框中，填写私有网络信息和初始子网信息，并单击【创建】。

#### 注意：

私有网络和子网的 CIDR（即网段）一旦创建则无法修改，请提前做好网络规划。

#### • 私有网络信息

- 名称：私有网络名称。
- IPv4 CIDR：
  - 可选择标准网段 10.0.0.0 - 10.255.255.255、172.16.0.0 - 172.31.255.255、192.168.0.0 - 192.168.255.255 任意一个网段作为私有网络网段，网段掩码范围需在 16 - 28 之间，如 10.0.0.0/16。
  - 也可选择非标准IPv4私有网段（掩码范围需在16 - 28之间）

#### 说明：

自2020-09-16日起，私有网络开始支持非标准IPv4 私有网段（非标准IPv4私有网段是指没有在RFC 1918定义的三大私有网段），如需使用，请[提交工单](#)申请。

#### • 初始子网信息

- IPv4 CIDR：
  - 您可选择在私有网络网段范围内或与私有网络的网段相同的网段，如私有网络网段为 10.0.0.0/16，则您可选择 10.0.0.0/16 - 10.0.255.255/28 之间的网段作为子网网段。
  - 如果子网所属私有网络与其他私有网络或 IDC 有通信需求，请避免子网网段与对端网段重叠，网段重叠则无法内网互通。

- 可用区：选择子网的可用区。同一私有网络下可有不同可用区的子网，同一私有网络下不同可用区的子网默认内网互通。

### 步骤2：购买云服务器

1. 登录云服务器控制台。
2. 单击列表页左上方的【新建】，进入云服务器购买页。

3. 在自定义配置页面，根据实际需求及界面提示配置云服务器实例。本文举例如下：

i. 在【选择地域与机型】页，选择您已创建的私有网络和子网，并选择实例机型，单击【下一步：选择镜像】。

ii. 在【选择镜像】界面，选择镜像版本，本例选择CentOS 7.4 64位，您也可以根据实际需要自主选择其他机型，完成后，单击【下一步：选择存储和带宽】。

iii. 在【3.选择存储和带宽】页，设置系统盘类型，并设置公网IP，本例选择暂不分配。单击【下一步：设置安全组和主机】。

#### 说明：

如果选择现在分配，则系统为您的云服务器自动分配一个公网IP地址，如选择暂不分配公网IP，则需要云服务器控制台申请并绑定弹性公网IP，云服务器才能实现公网访问。

iv. 在【4.设置安全组和主机】页，本例选择新建安全组，设置登录方式及密码，单击【下一步：确认配置信息】。

v. 在【5.确认配置信息】页完成信息确认，并单击【开通】即可完成云服务器实例的购买。

### 步骤3：申请EIP并绑定云服务器

申请弹性公网 IP（即 EIP，可以独立购买和持有的 IP 资源），并将 EIP 绑定到云服务器实例，以实现公网访问。

1. 登录弹性公网IP控制台。
2. 在 EIP 管理页面，选择已创建的云服务器所在地域，单击【申请】。
3. 在弹出的“申请弹性公网IP”窗口中，配置相关参数，然后单击【确定】，完成 EIP 的申请。
4. 在 EIP 管理页面，找到已申请的 EIP，单击【更多】>【绑定】。
5. 在弹出的“绑定资源”窗口中，选择【CVM实例】为绑定资源类型，再选择已创建的云服务器，单击【确定】。

### 步骤4：测试公网连通性

完成如下操作，测试云服务器实例的公网连通性。

#### 说明：

测试前，请确保安全组已允许对应 IP /端口访问，例如，放通 ICMP 协议，允许公网 Ping 服务器，您可通过 [查看安全组规则](#) 进行确认。

1. 登录已绑定 EIP 的云服务器实例。
2. 执行 ping 其它公网地址，如 ping www.qq.com 测试公网连通性。



# 快速搭建IPv6私有网络

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 操作场景

本教程将帮助您搭建一个具有 IPv6 CIDR 的私有网络 (VPC)，并为 VPC 内的云服务器或者弹性网卡开启 IPv6，实现 IPv6 的内外网通信。

- 云服务器启用 IPv6，和 VPC 内其他云服务器的 IPv6 内网互通。
- 云服务器启用 IPv6，和 Internet 的 IPv6 用户进行双向通信。

## 操作须知

- IPv6 地址为 GUA 地址，每个 VPC 分配1个 /56 的 IPv6 CIDR，每个子网分配1个 /64 的 IPv6 CIDR，每个弹性网卡分配1个 IPv6 地址。
- 主网卡、辅助网卡均支持申请 IPv6 地址。想要了解更多云服务器和弹性网卡的关系，请参见 [弹性网卡](#) 产品文档。

## 操作步骤

### 步骤1：VPC 分配 IPv6 CIDR

- 登录【私有网络(VPC)】控制台。
- 在左侧导航列选择【私有网络】，在需要开启 IPv6 的 VPC 所在行的操作栏下，单击【编辑IPv6 CIDR】。
- 在弹出的【编辑IPv6 CIDR】对话框中，选择IPv6地址类型，并单击【确定】完成私有网络IPv6 CIDR的获取，当前一个VPC仅支持一个IPv6 CIDR。

### 步骤2：为子网分配 IPv6 CIDR

- 登录【私有网络(VPC)】控制台。
- 在左侧导航列选择【子网】，在需要开启 IPv6 的子网所在行的操作栏下，单击【分配IPv6 CIDR】。
- 单击【确定】确认操作，系统将从 VPC 的 /56 IPv6 CIDR 分配一个 /64 的 IPv6 CIDR，您可以在列表中看到IPv6地址段。

### 步骤3：购买云服务器并为其弹性网卡分配IPv6地址

- 登录云服务器控制台。
- 单击列表页左上方的【新建】，进入云服务器购买页。
- 在自定义配置页面，根据实际需求及界面提示配置云服务器实例。选择暂不分配IPv6地址。

说明：

如果云服务器在购买时未分配 IPv6 地址，可在对应云服务器实例所在行的操作栏下，选择【弹性IP】>【管理 IPv6地址】，为主网卡分配 IPv6 地址。

- 云服务器购买成功后，登录【私有网络(VPC)】控制台。
- 在左侧导航列选择【IP 与网卡】>【弹性网卡】，单击【新建】，在步骤2中的子网下创建弹性网卡，并绑定已购买的云服务器上。
- 单击该弹性网卡的 ID，进入详情页，选择【IPv6 地址管理】标签页，单击【分配 IP】。

说明：

弹性网卡标准配置为1个IPv6地址的配额，如您需要多个IPv6地址，请联系云平台管理员为您修改配额，最大支持10个IPv6地址。

- 在弹出的【分配IPv6地址】对话框中，通过自动分配或手动填写方式为网卡分配IPv6地址，单击【确定】，系统为弹性网卡分配一个 IPv6 地址，如下图所示。

#### 步骤4：为弹性网卡的 IPv6 地址开启公网

- 登录【私有网络(VPC)】控制台。
- 在左侧导航列选择【IP 与网卡】>【弹性公网 IPv6】。
- 单击操作列的【调整带宽】为 弹性网卡的IPv6地址开启公网并设置公网带宽。
- 单击操作栏下的【调整带宽】，设置公网带宽并单击【调整】。

说明：

如果带宽设置不为0，则开通公网；如果带宽设置为0，则关闭公网。

#### 步骤5：登录云服务器，开启 IPv6

不同云服务器开启 IPv6 的操作方法有差异，本步骤以新购 CentOS 7.5 /新购 CentOS 7.6 开启 IPv6 为例。

##### 新购 CentOS7.5 /新购 CentOS7.6 开启 IPv6

- 进入【云服务器(CVM)】控制台，登录实例。
- 执行如下命令，打开 /etc/sysconfig/network-scripts/ 文件夹下的 ifcfg-eth0 文件。

```
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
```

- 按 “i” 切换至编辑模式，增加如下内容。

```
DHCPV6C=yes
```

- 按 “Esc”，输入 “:wq”，保存文件并返回。

5. 依次执行如下命令，查看是否已经获取到 IPv6 地址。

```
dhclient -6  
ifconfig
```

6. 执行如下命令，打开 `/etc/ssh/` 文件夹下的 `sshd_config` 文件。

```
vim /etc/ssh/sshd_config
```

7. 按 “i” 切换至编辑模式，删除对 `AddressFamily any` 的注释（即删除前面的 # ），为 ssh 等应用程序开启 IPv6 监听。

8. 按 “Esc”，输入 “:wq”，保存文件并返回。

9. 执行如下命令，重启 ssh 进程。

```
service sshd restart
```

10. 执行如下命令，查看 ssh 是否已经监听 IPv6。

```
netstat -tupln
```

### 步骤6：测试 IPv6 的连通性

可通过 ping 和 ssh 等操作来测试 IPv6 的连通性。

1. 从云服务器 ping6 `240c::6666` 或 `ping6 www.qq.com`，如下图所示。

2. 从公网 IPv6 地址 ssh 云服务器，具体步骤如下：执行如下命令查看 IPv6 地址，并用 PuTTY 或者 Xshell 等软件，测试能否通过 IPv6 地址 ssh 到云服务器。

```
ifconfig
```

成功结果如下图所示。

# 操作指南

## 网络规划

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

在使用私有网络前，您需要结合业务来规划私有网络的数量及网段等，以避免临时扩容等带来的问题。您在规划时，需要关注的有：所属地域、私有网络、子网数量、网段和路由表。

### 规划地域

私有网络具有地域属性（如广州），每个地域有一个或多个可用区（如广州一区、广州二区），您可选择合适的地域创建私有网络和子网。需要您注意的是，即使两个私有网络位于同一个地域，也默认内网隔离，只有同一个私有网络内才默认内网互通。不同的私有网络内网互通需要使用对等连接。

### 规划私有网络

#### 规划一个私有网络

如果您的业务量较小、都部署在同一地域，且没有网络隔离需求时，推荐您规划一个私有网络。您可以在一个私有网络中创建多个子网和路由表来实现流量的精细化管理。

#### 规划多个私有网络

如下场景，推荐您规划多个私有网络：

- 多地域部署业务** 由于私有网络具有地域属性，无法跨地域部署。当您在多地域部署业务时，需要规划多个私有网络。不同地域的私有网络间，可以通过对等连接实现内网互通。
- 多业务间须隔离** 由于同一私有网络间默认内网互通，当您在同一地域的不同业务间需要隔离时，需要规划多个私有网络。

### 规划子网

腾讯云金融专区每个私有网络最多支持创建10个子网，子网是私有网络内的 IP 地址块，其网段必须在私有网络网段范围内或与私有网络的网段相同。一个私有网络可以同时有多个子网，相同私有网络下不同子网默认内网互通。您在规划子网时应注意：

- 子网大小和 IP 容量** 创建子网时应使子网网段的 IP 容量满足需求，但子网不宜过大，以防后续业务扩展时无法再创建新的子网。
- 子网网段** 如果子网所属私有网络与其他私有网络或 IDC 有通信需求，请避免子网网段与对端网段重叠，网段重叠则无法内网互通。
- 业务需要** 同一个私有网络下可按照业务模块划分子网，如 Web 层、逻辑层、数据层分别部署在不同子网，不同子网间可使用 [网络 ACL](#) 进行访问控制。

### 规划网段

腾讯云金融专区私有网络 CIDR 支持使用如下私有网段中的任意一个：

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (掩码范围需在16 - 28之间)
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (掩码范围需在16 - 28之间)
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (掩码范围需在16 - 28之间)

- 非标准IPv4私有网段 (掩码范围需在16 - 28之间)

说明：

自2020-09-16日起，私有网络开始支持非标准IPv4私有网段（非标准IPv4私有网段是指没有在RFC 1918定义的三大私有网段），如需使用，请[提交工单](#)申请。

#### 网段说明

##### 关于私有网络互通

- 如果您需要建立多个私有网络，且私有网络间有通信需求或私有网络与 IDC 间有通信需求时，请避免多个私有网络网段重叠而不能使用对等连接等。
- 如果子网网段已经重叠，您可以重新创建私有网络、购买云服务器。

## 规划路由表

路由表用于控制子网内的流量走向，每个子网仅且只能绑定一个路由表。私有网络支持默认路由表和自定义路由表。

#### 规划一个路由表

如果您的私有网络不同子网的流量走向需求相同或类似，推荐您规划一个路由表，您可以创建不同的路由策略来控制流量走向。

#### 规划多个路由表

如果您的私有网络不同子网的流量走向需求有较大不同，则推荐您规划多个路由表。有不同需求的子网各自绑定对应的路由表，通过路由策略来控制流量走向。

# 私有网络与子网 限制说明

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 使用限制

- 私有网络和子网的网段创建后无法修改。
- 云平台保留了各个子网的前面两个 IP 地址和最后一个 IP 地址，以作 IP 联网之用。例如，子网 CIDR 为 172.16.0.0/24，则云平台保留的 IP 地址为：172.16.0.0、172.16.0.1 和 172.16.0.255。
- 向私有网络中添加云服务器时，系统会在指定子网内为该实例默认随机分配一个内网 IP，用户可以在云服务器创建后，重新指定每台云服务器的内网 IP。

## 配额限制

资源	限制 / 个
每个账号每个地域内的私有网络个数	5
每个私有网络内的子网数	10
每个私有网络内辅助 CIDR 个数	5

# 管理私有网络

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

私有网络 (VPC) 是使用云服务的基础, 例如购买 CVM 等实例时, 需选择对应实例的所属 VPC。本文将介绍 VPC 的使用生命周期。

## 背景信息

1. 创建 VPC : 创建 VPC 前, 您需要提前做好 [网络规划](#)。VPC 和子网的 CIDR 创建后不可更改。
2. 查看 VPC : 可查看 VPC 的基本信息以及包含资源。
3. 删除 VPC : 删除 VPC 后, 该 VPC 下的子网和路由表将一并被删除。

## 创建 VPC

VPC 中至少包含一个子网, 只有在子网中才可以添加云服务资源。

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 在左侧导航列选择【私有网络】。
3. 在【私有网络】页面顶部, 选择 VPC 所属地域, 单击【新建】。
4. 在弹出的【新建VPC】对话框中填写 VPC 信息和初始子网信息。

说明:

VPC 和子网的 CIDR 创建后不可修改。

- VPC CIDR 支持使用如下网段中的任意一个, 如果您有不同 VPC 间内网通信的需要, 请确保两端 VPC 的 CIDR 配置不要重叠:
    - 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (掩码范围需在16 - 28之间)
    - 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (掩码范围需在16 - 28之间)
    - 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (掩码范围需在16 - 28之间)
    - 如果有使用其他CIDR的诉求, 可以联系平台管理员, 在后台完成自定义CIDR的投放。
  - 标签: 您可按需添加标签, 有助于您的资源管理, 可按需设置。
  - 子网的 CIDR 必须在 VPC 的 CIDR 内或相同。

例如, VPC 的网段是 192.168.0.0/16, 那么该 VPC 内的子网的网段可以是 192.168.0.0/16、192.168.0.0/17 等。
  - 可用区: 子网具有可用区属性, 请选择初始子网所在的可用区。同一私有网络下可以有不同可用区的子网, 同一私有网络下不同可用区的子网默认可以内网互通。
  - 关联路由表: 子网必须关联一个路由表进行流量转发控制, 初始子网关联的是一个默认路由表, 该路由表由系统默认下发, 表示 VPC 内网络互通。
5. 参数设置完成后, 单击【创建】完成 VPC 的创建, 创建成功的 VPC 在列表中展示。

## 查看 VPC

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 在左侧导航列选择【私有网络】。
3. 在 VPC 列表中，单击需要查看的 VPC ID。

详情页中展示了 VPC 的基本信息和VPC中包含的云资源，如云服务器、负载均衡等，单击资源数字，可进入相应的资源管理界面。

## 导出 VPC 列表

VPC支持列表导出功能。

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 在左侧导航列选择【私有网络】。
3. 单击界面右上方的导出图标，可将VPC列表以“.csv”格式下载到本地。

## 删除 VPC

说明：

删除 VPC 的前提条件：待删除 VPC 的 IP 没有被占用，且 VPC 内没有云资源（如云服务器、云数据库、网关等）。

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 在左侧导航列选择【私有网络】。
3. 在 VPC 列表中待删除的 VPC 右侧操作列单击【删除】，并确认操作。



## 编辑 IPv4 CIDR

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

VPC 支持添加一个主 CIDR，且主 CIDR 创建后不可更改，当主 CIDR 不满足业务分配时，您可以创建辅助 CIDR 来扩充网段，一个 VPC 支持添加多个辅助 CIDR。子网支持从主 CIDR 或者辅助 CIDR 中分配网段，无论子网属于主 CIDR 还是辅助 CIDR，同一 VPC 下不同子网均默认互通。

### 使用限制

- 对等连接不支持传递辅助 CIDR。
- VPN 网关、标准型专线网关支持传递辅助 CIDR，其中专线网关还存在如下限制：
  - 标准型专线网关支持传递10个辅助 CIDR。
  - NAT 型专线网关不支持传递辅助 CIDR。

### 创建辅助 CIDR

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 在左侧导航列选择【私有网络】。
3. 在 VPC 列表中目标 VPC 右侧操作列单击【编辑IPv4 CIDR】。
4. 在弹出编辑对话框中单击**添加**，并编辑辅助 CIDR。

说明：

- v. 辅助CIDR最大支持添加5个。
- vi. 辅助 CIDR 可以和自定义路由的目的网段重叠，但需要谨慎操作，因为辅助 CIDR 的路由属于 Local 路由，Local 路由比自定义子网路由优先级更高。

5. 单击**确定**完成辅助 CIDR 的创建。

### 删除辅助 CIDR

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 在 VPC 列表中，待删除辅助 CIDR 的 VPC 右侧操作列单击【编辑IPv4 CIDR】。
3. 在弹出的编辑对话框中，单击辅助 CIDR 后的**删除**。
4. 单击**确定**完成删除操作。

## 编辑 IPv6 CIDR

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

VPC 支持 IPv6 功能，当您有 IPv6 业务需求时，需要先在 VPC 分配一个 IPv6 CIDR 网段，然后 VPC 内云资源才可以在 VPC 的 IPv6 CIDR 内分配到 IPv6 地址，从而进行 IPv6 业务通信。本章节介绍如何通过控制台为 VPC 分配 IPv6 CIDR。

### 分配 IPv6 CIDR

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 在左侧导航列选择【私有网络】。
3. 在 VPC 列表中目标 VPC 右侧操作列单击【编辑IPv6 CIDR】。
4. 在弹出的编辑对话框中选择IPv6 地址类型，系统将为该 VPC 分配1个 /56 的 IPv6 CIDR。
5. 单击确定完成 IPv6 CIDR 分配。

### 释放 IPv6 CIDR

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 在左侧导航列选择【私有网络】。
3. 在 VPC 列表中目标 VPC 右侧操作列单击【释放IPv6地址】，即可释放该 IPv6 地址段。

## 管理子网

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

在没有子网的情况下, 当您购买 CVM 等实例时, 系统会为您在相应地域创建默认子网, 默认子网可以帮助您更快速地部署业务, 节省时间。系统默认的子网, 与您自行创建的子网功能完全一致, 且默认子网不会占用您在某个地域下的配额。如果您不再需要默认子网, 可以自行删除。

## 创建子网

用户可以同时创建一个或多个子网。

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 单击左侧目录中的【子网】, 进入管理页面。
3. 单击【新建】, 在弹出的**创建子网**对话框中, 配置子网参数。
  - 所属网络: 子网所在的私有网络。
  - 子网名称: 自定义子网名称, 字符长度在60个以内。
  - VPC 网段: 此处自动展示已选择的私有网络的 CIDR。
  - CIDR: 设置子网的 CIDR (如果VPC下有辅助CIDR, 支持用辅助CIDR来创建子网)。子网的 CIDR 必须是所在私有网络 CIDR 的一部分, 且不能和该私有网络下已有子网的 CIDR 重叠。
  - 可用区: 选择子网所在的可用区。
  - 关联路由表: 选择子网需要关联的路由表, 子网必须关联一个路由表来控制出流量的走向。子网默认关联的是私有网络内的默认路由表, 该路由表由系统默认下发, 表示 VPC 内网络互通, 也可选择该私有网络内的其他路由表。
  - 新增一行: 用户可以创建一个或多个子网, 单击【新增一行】可以同时创建多个子网。
  - 高级选项: 此处可以设置子网的标签信息, 标签信息有利于子网资源的管理, 可按需设置, 如需设置多个, 可单击【添加】, 如需删除请单击删除图标。
4. 参数设置完成后, 单击【创建】即可, 创建成功的子网会在列表中展示。

## 向子网中添加云服务器

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 单击左侧目录中的【子网】, 进入管理页面。
3. 在需要添加云服务器的子网所在行, 单击添加云服务器的图标。
4. 根据页面提示, 完成云服务器的添加。

## 修改云服务器主内网 IP

云服务器主网卡的主内网 IP 支持修改, 辅助网卡的主内网 IP 不支持修改, 修改步骤如下:

1. 登录【云服务器(CVM)】控制台。
2. 单击左侧目录中的【云主机】，进入管理页面。
3. 在列表中，找到需要修改的云服务器，单击实例 ID，进入详情页。
4. 选择【弹性网卡】标签页，单击展开主网卡。
5. 在主内网 IP 所在行的操作栏下，单击【修改主IP】。
6. 在弹出框中，填写新的 IP 地址，单击【确定】即可。

## 更换子网关联的路由表

每个子网都必须关联一个 [路由表](#)，用来指定子网的出站路由。您可以实时更改子网关联的路由表，如需新建路由表，请参见 [创建自定义路由表](#)。

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 单击左侧目录中的【子网】，进入管理页面。
3. 在列表中，找到需要更换路由表的子网，单击操作栏中的【更换路由表】。
4. 在下拉框中，选择需要更换的路由表，单击【确定】即可。

## 导出子网列表

VPC子网支持列表导出功能。

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 单击左侧目录中的【子网】，进入管理页面。
3. 单击界面右上方的导出图标，可将子网列表以“.csv”格式下载到本地。

## 删除子网

说明：

删除子网的前提条件：子网内的 IP 没有被占用，且子网内没有资源（如云服务器，云数据库等）。

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 单击左侧目录中的【子网】，进入管理页面。

3. 在列表中，找到选择需要删除的子网所在行，单击操作栏下的【删除】，并确认操作即可。

## 子网分配与释放 IPv6 CIDR

注意：为子网分配IPv6 CIDR的前提是VPC已获取到IPv6 CIDR。

1. 登录【私有网络(VPC)】控制台。
2. 单击左侧目录中的【子网】，进入管理页面。
3. 选择一个子网，单击【分配 Ipv6 CIDR】，系统将为该子网分配1个 /64 的 IPv6 CIDR。
4. 选择一个需要释放 IPv6 CIDR 的子网，单击【释放IPv6 CIDR】并确定操作，系统将回收该子网的 IPv6 CIDR。

# 开启或关闭组播功能

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

组播是一种通信方式，通过单点到多点的高效数据传送，可以为企业节约网络带宽、降低网络负载。

- 组播：云平台支持私有网络维度的组播。

## 操作场景

组播较多应用于金融和游戏行业：

- 游戏行业主要用于多台服务器之间的心跳保持。

如果使用单播技术，发送主机需要分别向 N 个主机发送，共发送 N 次。如果使用组播，主机向 N 个主机发送相同的数据时，只要发送1次，既节省服务器资源，也节省了网络主干的带宽资源。

### 开启或关闭组播功能

#### 开启组播

1. 登录私有网络控制台。
2. 在列表中，找到需要开启组播功能的私有网络所在行，单击组播下的【开启】并确认操作即可。

#### 关闭组播

1. 登录私有网络控制台。
2. 在列表中，找到需要关闭组播功能的私有网络所在行，单击组播下的【关闭】并确认操作即可。

# 路由表

## 概述

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

路由表由多条路由策略组成，用于控制私有网络内子网的出流量走向。每个子网仅且只能关联一个路由表，一个路由表可以关联多个子网。您可以为不同流量走向的子网创建多个路由表。

## 类型

路由表有默认路由表和自定义路由表两种类型：

- **默认路由表**：用户创建私有网络时，系统会自动为其生成一个默认路由表。在之后的子网创建过程中，如果用户没有选择自定义路由表，子网会自动关联该默认路由表。您可以在默认路由表中添加、删除和修改路由策略，但无法删除该默认路由表。
- **自定义路由表**：您可以在私有网络中创建自定义路由表，自定义路由表可以被删除。您可以为具有相同路由策略的子网建立一个自定义路由表，并将路由表与需要遵循其路由策略的所有子网关联。

说明：

您可以在 [创建子网](#) 时关联路由表，或在子网创建后，[更换子网关联路由表](#)。

## 路由策略

路由表通过路由策略来实现流量走向控制，路由策略由目的端、下一跳类型和下一跳组成：

- **目的端**：目的端即为您要转发到的目标网段。目的网段描述仅支持网段格式，如果您希望目的端为单个 IP，可设置掩码为 32（如 172.16.1.1/32）。另外，目的端不能为路由表所在私有网络内的 IP 段，原因是 Local 路由已表示此私有网络内默认内网互通。
- **下一跳类型**：私有网络的数据包的出口。私有网络下一跳类型支持“NAT 网关”、“对等连接”、“VPN 网关”、“专线网关”、“云主机”等类型。
- **下一跳**：指定具体跳转到的下一跳实例（使用下一跳 ID 标识），如私有网络内的某个具体 NAT 网关。

### 路由策略优先级

当路由表中存在多条路由策略时，路由优先级由高至低分别为：

- **私有网络内流量**：私有网络内流量最优先匹配。
- **最精确路由（最长前缀匹配）**：当路由表中有多条条目可以匹配目的 IP 时，采用掩码最长（最精确）的一条路由作为匹配项并确定下一跳。
- **公网 IP**：路由策略均匹配失效时，通过公网 IP 对 Internet 进行外访。

### NAT 网关 / EIP 优先级说明

当一个子网关联了 NAT 网关，且子网内云服务器有公网 IP（或弹性公网 IP）时，会默认通过 NAT 网关访问 Internet（因为最精确路由的优先级高于公网 IP），但您可以设置路由策略，实现通过云服务器公网 IP 访问 Internet，详情请参见 [调整 NAT 网关和 EIP 的优先级](#)。

## 限制说明

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 使用限制

- 每个私有网络的默认路由表无法删除。
- 创建私有网络后，系统会在路由表中自动添加一条默认路由，表示此私有网络内所有资源均内网互通，该路由策略无法修改和删除。

目的端	下一跳类型	下一跳
Local	Local	Local

- 不支持 BGP 和 OSPF 等动态路由协议。

### 配额限制

资源	限制 (单位: 个)
每个私有网络内的路由表个数	10
每个子网关联路由表个数	1
每个路由表的路由策略数	50



## 管理路由表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 创建自定义路由表

除了系统自动生成的默认路由表，您还可以自定义新的路由表。

1. 登录私有网络控制台。
2. 单击左侧目录中的【路由表】，进入管理页面。
3. 单击【+新建】。
4. 在弹出框中，输入路由表名称、设置标签信息、选择所属私有网络、配置路由策略，单击【创建】。

#### 说明：

当下一跳为“对等连接”或“专线网关”时，支持输入IPv6地址。

### 配置路由策略

1. 登录私有网络控制台。
2. 单击左侧目录中的【路由表】，进入管理页面。
3. 在列表中，单击需要修改的路由表 ID，进入详情页。
4. 单击【新增路由策略】，即可新增路由策略。
5. 在弹出框中，输入目的网段，选择下一跳类型（公网网关、VPN 网关、专线网关等）和下一跳 ID。

配置	说明
目的端	要转发到的目的网段。
下一跳类型	私有网络数据包的出口，支持如下类型： <ul style="list-style-type: none"><li>- VPN 网关：将指向目标网段的流量转发到一个 VPN 网关。</li><li>- 专线网关：将指向目标网段的流量转发到一个专线网关。</li><li>- 对等连接：将指向目标网段的流量转发到对等连接另一端的 VPC。</li><li>- NAT 网关：将指向目标网段的流量转发到一个 NAT 网关。</li><li>- 云主机：将指向目标网段的流量转发到私有网络内的一个公网网关（一台开启了转发功能的云服务器实例）。</li><li>- 云服务器的公网 IP：将指向目标网段的流量转发到私有网络内的一台 CVM 实例的公网 IP（包括普通公网 IP 和弹性 IP）。</li></ul>
下一跳	指定具体跳转到的下一跳实例，如网关或云服务器 IP 等。

6. 单击【确定】，路由策略立即生效。
7. (可选) 新增自定义路由策略后，单击路由策略操作栏中的【编辑】或【删除】，可修改或删除该路由策略。

### 更改子网关关联路由表

1. 登录私有网络控制台。
2. 单击左侧目录中的【子网】，进入管理页面。
3. 在列表中，找到需要更改的子网所在行，单击操作栏中【更换路由表】。
4. 在弹出框中，选择更换后的路由表，单击【确定】即可。

## 删除自定义路由表

系统自动生成的默认路由表无法删除，但自定义路由表可以创建、修改和删除。

1. 登录私有网络控制台。
2. 单击左侧目录中的【路由表】，进入管理页面。
3. 在列表中，找到需要删除的路由表所在行，单击操作栏中【删除】并确认操作即可。

# IP与网卡

## 弹性公网IP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

[弹性公网 IP 地址 \(EIP\)](#)，简称弹性 IP 地址或弹性 IP。它是专为动态云计算设计的静态 IP 地址，是某地域下一个固定不变的公网 IP 地址。借助弹性公网 IP 地址，您可以快速将地址重新映射到账户中的另一个实例或 NAT 网关实例，从而屏蔽实例故障。

弹性公网 IP 未进行释放前，您可以将其一直保留于您的账号中。相较于公网 IP 仅可跟随云服务器一起申请释放，弹性公网 IP 可以与云服务器的生命周期解耦，作为云资源单独进行操作。例如，若您需要保留某个与业务强相关的公网 IP，可以将其转为弹性公网 IP 保留在您的账号中。

关于弹性公网 IP 的操作，请参见 [弹性公网 IP-操作步骤](#)。

## 管理弹性网卡

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

[弹性网卡](#) (Elastic Network Interface, ENI) 是绑定私有网络内云服务器的一种弹性网络接口, 可在多个云服务器间自由迁移。弹性网卡对配置管理网络与搭建高可靠网络方案有较大帮助。

您可以在云服务器上绑定多个弹性网卡 (仅可绑定相同可用区下的弹性网卡, 具体绑定数量由服务器规格决定), 实现高可用网络方案; 也可以在弹性网卡上绑定多个内网 IP, 实现单主机多 IP 部署。

具体操作请参见 [弹性网卡操作指南](#)。

# 高可用虚拟 IP

## 概述

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

高可用虚拟 IP (HAVIP) 是从 VPC 子网 CIDR 分配的一个内网 IP 地址, 通常和高可用软件 (如 keepalived 或 Windows Server Failover Cluster) 配合使用, 应用于搭建高可用主备集群场景。

说明:

- 为保证主备集群云服务器的高可用性, 强烈建议通过 [置放群组](#) 将不同云服务器分配到不同的宿主机上, 更多关于置放群组的信息, 请参考 [置放群组](#)。
- 高可用软件需要支持发送 ARP 报文。

## 特点介绍

- 可以在 HAVIP 产品控制台申请 HAVIP 地址, 每个 VPC 可以申请多个 HAVIP 地址。
- 需要在云服务器的配置文件中绑定 HAVIP。
- HAVIP 有子网属性, 只能被同一个子网下的机器宣告绑定。

## 架构与实现原理

通常高可用主备集群包含2台服务器, 一台主服务器处于某种业务的激活状态 (即 Active 状态), 另一台备服务器处于该业务的备用状态 (即 Standby 状态), 它们共享同一个 VIP (Virtual IP, 一个内网 IP)。同一时刻, VIP 只在主设备上生效, 当主服务器出现问题时, 备用服务器接管 VIP 继续提供服务。

- 在传统物理网络中, 可以通过 keepalived 的 VRRP 协议协商主备状态。其原理为: 主设备周期性发送免费 ARP 报文刷新上联交换机的 MAC 表或终端 ARP 表, 触发 VIP 迁移到主设备上。
- 在私有网络 VPC 中, 同样通过在云服务器中部署 Keepalived 来实现高可用主备集群。与物理网络不同的是, 出于安全考虑 (如 ARP 欺骗等), 通常不支持云服务器通过 ARP 宣告普通内网 IP, 该 VIP 必须为从云平台申请的高可用虚拟 IP (HAVIP), 且该 VIP 具有子网属性, 只能在同一子网下的机器间宣告绑定。

说明:

Keepalived 是基于 VRRP 协议的一款高可用软件, Keepalived 配置通过 keepalived.conf 文件完成。

高可用虚拟 IP 的架构如下图所示。

以上图举例, 假设搭建 CVM1 和 CVM2 为一套高可用主备集群, 实现原理如下:

- CVM1 和 CVM2 均安装 keepalived 软件, 配置 HAVIP 为 VRRP VIP, 并设置主备服务器的优先级 (priority 值), 值越大优先级越高。
- Keepalived 中的 VRRP 协议通过对比 CVM1 和 CVM2 的初始优先级大小, 选举出 Master 服务器, 即 CVM1 为 Master 服务器, CVM2 为 Backup 服务器。
- Master 服务器向外发送 ARP 报文, 宣告 VIP (该 VIP 为 HAVIP), 并更新 VIP 和 MAC 的地址映射。此时, 真正对外提供服务的服务器为 Master 服务器, 通信的内网 IP 为 HAVIP。同时, 可在 HAVIP 控制台看到, HAVIP 绑定的服务器为 Master 服务器 CVM1。
- (可选) 可以在控制台为 HAVIP 绑定 EIP, 实现公网交互。
- Master 服务器会周期性发送 VRRP 报文给 Backup 服务器。如果 Master 服务器异常, Backup 服务器在一定时间内没有收到 VRRP 报文, 则会将自己设置为 Master, 并对外发送 ARP 更新, 报文携带自己的 MAC 地址, 此时 Backup 服务器 CVM2 将作为 Master 服务器对外提供通信服务, 外部访问的报文将转发至 CVM2 处理。在 HAVIP 控制台可看到 HAVIP 绑定的云服务器变更为 CVM2。

## 常见使用场景

- **负载均衡的 HA** 用户自己部署负载均衡时，一般业务架构是：负载均衡之间做 HA，后端机器做集群。因此部署负载均衡的两台服务器间要部署 HA，用 HAVIP 作为 virtual IP。
- **关系型数据库主备** 两台数据库之间通过 keepalived 或 Windows Server Failover Cluster 搭建高可用主备集群，需要 HAVIP 作为 virtual IP。详细操作请参见 [最佳实践-用 HAVIP+Keepalived 搭建高可用主备集群](#) 和 [最佳实践-用 HAVIP + Windows Server Failover Cluster 搭建高可用 DB](#)。

## 常见问题

### 为什么在 VPC 环境，需要使用 HAVIP 配合 Keepalived？

云平台的普通内网 IP，出于安全考虑（如 ARP 欺骗等），不支持主机通过 ARP 宣告 IP。如果用户直接在 keepalived.conf 文件中指定一个普通内网 IP 为 virtual IP，当 keepalived 将 virtual IP 从 MASTER 机器切换到 BACKUP 机器时，将无法更新 IP 和 MAC 地址的映射，而需要调 API 来进行 IP 切换。以 keepalived 配置为例，IP 相关部分如下：

```
vrp_instance VI_1 {
state BACKUP #备
interface eth0 #网卡名
virtual_router_id 51
nopreempt #非抢占模式
#preempt_delay 10
priority 80
advert_int 1
authentication {
auth_type PASS
auth_pass 1111
}
unicast_src_ip 172.17.16.7 #本机内网 IP
unicast_peer {
172.17.16.13 #对端设备的 IP 地址，例如：10.0.0.1
}

virtual_ipaddress {

172.17.16.3 #高可用虚拟IP，填写控制台申请到的 HAVIP 地址。

}

garp_master_delay 1
garp_master_refresh 5

track_interface {
eth0
}

track_script {
checkhaproxy
}
}
```

若没有 HAVIP，以下这段配置文件不生效。

```
virtual_ipaddress {
172.17.16.3 #高可用虚拟IP，填写控制台申请到的 HAVIP 地址。
}
```

## 限制说明

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 使用限制

- 由后端云服务器宣告占有该 HAVIP，不支持手动在控制台将 HAVIP 绑定指定机器（体验与传统物理机保持一致）。
- 是否发生迁移由后端 RS 根据配置文件协商决定，不是由 HAVIP 决定。
- 仅支持私有网络。
- 心跳检测需要在云服务器中的应用来实现，不是靠 HAVIP 实现，HAVIP 仅作为一个被 ARP 宣告的浮动内网 IP（体验与传统物理机保持一致）。

### 配额限制

资源	限制
每个私有网络的 HAVIP 默认配额数	200个

# 创建高可用虚拟IP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

本章节介绍如何在控制台创建高可用虚拟 IP (HAVIP)，以及 HAVIP 创建后，在第三方软件中如何进行配置等后续操作。

## 操作步骤

1. 登录 [私有网络控制台](#)，在左侧导航栏中，选择【IP 与网卡】>【高可用虚拟 IP】。

2. 在 HAVIP 管理页面，单击【申请】。

3. 在弹出的【申请高可用虚拟 IP】对话框中，配置 HAVIP 的参数。

- 名称：填写 HAVIP 的名称。
- 私有网络：选择待创建 HAVIP 所在的私有网络。
- 子网：HAVIP 具有子网属性，请选择所在子网。
- IP 地址：支持自动分配和手动填写。选择自动分配系统将从子网中分配一个 IP 地址；选择手动填写，需填写子网网段范围内的可用 IP 地址，且不能为系统保留 IP，例如，所属于子网网段为：10.0.0.0/24，则可填的内网 IP 范围为：10.0.0.2 - 10.0.0.254。

4. 单击【确定】，创建成功的 HAVIP 展示在列表中，状态为【未绑定】。

## 后续操作

HAVIP 用于配合第三方 HA 软件使用，创建后还需要在第三方 HA 软件中操作（HAVIP 只是被操作的对象，作为可被声明绑定的内网 IP，操作的发起方为第三方 HA 软件，不在 HAVIP 的控制台实现绑定和解绑）。即：在第三方 HA 软件中，将 HAVIP 指定为可漂移的 VIP (Virtual IP Address)，然后由第三方 HA 软件通过 ARP 协议指定

HAVIP 要绑定的网卡。示意图如下：传统物理设备环境下，所有内网 IP 默认都是可以通过 ARP 协议绑定到网卡上的，都可以在 HA 软件中指定为可漂移的 IP。而在云环境下普通内网 IP 禁止 ARP 协议，若在 HA 软件中指定普通内网 IP 为可漂移的 IP，会导致漂移失败，因此在云服务器内的 HA 软件中，需要将 HAVIP 指定为可漂移的 VIP。该操作与第三方 HA 软件在非云平台的操作完全一样。

说明：常见的 HA 软件有：Linux 下的 HeartBeat、keepalived、pacemaker，Windows 下的 MSCS 等。

在 HA 软件指定 VIP 时（配置文件），填入您创建的 HAVIP 即可，配置示例如下：

```
vrrp_instanceV1_1 {
#注意主备参数选择
state MASTER #设置初始状态为"备"。
interface eth0 #设置绑定 VIP 的网卡，例如 eth0
virtual_router_id 51 #配置集群 virtual_router_id 值
nopreempt #设置非抢占模式
preempt_delay 10 #抢占延时10分钟
priority 100 #设置优先级，值越大优先级越高
advert_int 1 #检查间隔，默认1秒
authentication { #设置认证
auth_type PASS #认证方式
auth_pass 1111 #认证密码
}
unicast_src_ip 172.16.16.5 #设置本机内网IP地址
unicast_peer{
172.16.16.6 #对端设备的 IP 地址
}
virtual_ipaddress {
172.16.16.12 #<font color="red">设置“高可用虚拟IP”为可漂移的IP</font>
}
}
```



---

在云服务器的 HA 软件中配置了 HAVIP 后，控制台中该 HAVIP 的状态将变更为已绑定云服务器。

常见配置案例请参考：

- [最佳实践 - 用 HAVIP+Keepalived 搭建高可用主备集群](#)
- [最佳实践 - 用 HAVIP + Windows Server Failover Cluster 搭建高可用 DB](#)

## 相关文档

高可用虚拟 IP 与普通内网 IP 类似，均支持在控制台绑定或解绑 EIP，如果您有公网通信的需求，可参考 [绑定或解绑 EIP](#)，如无，可不绑定 EIP。

## 绑定或解绑EIP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

高可用虚拟 IP 与普通内网 IP 类似，均支持在控制台绑定或解绑 EIP，如果您有公网通信的需求，可参考本文为其绑定 EIP。如您没有公网通信的需求，可跳过本章节。

### 绑定 EIP

1. 登录 [私有网络控制台](#)，在左侧导航栏中，选择【IP 与网卡】>【高可用虚拟 IP】。
2. 在 HAVIP 管理页面，选择待绑定 EIP 的 HAVIP，单击右侧操作列的【绑定】。
3. 在弹出的【绑定弹性公网 IP】对话框中，单击需要绑定的 EIP。

#### 说明：

- 如无可用的 EIP，请先在 EIP 控制台创建 EIP 后再执行绑定操作，一个 HAVIP 只能绑定一个 EIP。
- 如果 HAVIP 未绑定到云服务器实例上，绑定此 HAVIP 的 EIP 将处于【闲置】状态，系统会收取资源闲置费用。因此，请正确配置高可用，确保绑定成功。常见配置案例请参考：
  - [最佳实践 - 用 HAVIP + Keepalived 搭建高可用主备集群](#)
  - [最佳实践 - 用 HAVIP + Windows Server Failover Cluster 搭建高可用 DB](#)

4. 单击【确定】完成 EIP 的绑定。

### 解绑 EIP

1. 登录 [私有网络控制台](#)，在左侧导航栏中，选择【IP 与网卡】>【高可用虚拟 IP】。
2. 在 HAVIP 管理页面，选择待解绑 EIP 的 HAVIP，单击右侧操作列的【解绑】。
3. 在弹出的【解绑弹性公网 IP】对话框中，请知悉如下风险，确认无误后，单击【确定】完成 EIP 的解绑。

#### 说明：

- 解绑 EIP 会影响公网业务，请评估业务影响并做好准备。
- 解绑后的 EIP 将处于闲置状态，系统会收取资源闲置费用，如不需要，可直接释放 EIP。

## 查询高可用虚拟IP

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

在 HAVIP 控制台, 可查看指定地域下的所有 HAVIP 详细信息。

### 操作步骤

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中, 选择【IP 与网卡】>【高可用虚拟 IP】, 进入高可用虚拟 IP 界面。
3. 查看该地域下所有已申请的 HAVIP 的详细信息。 字段含义如下:
  - ID/名称: HAVIP 创建后, 系统会自动生成一个 ID, 单击 ID 可进入 HAVIP 的基本信息界面; 名称为创建时用户自定义的名称。
  - 状态: 表示该 HAVIP 是否已在云服务器的 HA 软件的配置文件中被指定为可漂移的 VIP, 如已配置成功, 则状态显示为【已绑定云服务器】, 如未配置或配置失败, 则状态显示为【未绑定】。
  - 地址: HAVIP 地址。
  - 后端网卡: HAVIP 绑定的云服务器的弹性网卡 ID, 如 HAVIP 未绑定云服务器, 则此处显示为【-】。
  - 所属主机: HAVIP 绑定的云服务器 ID, 如 HAVIP 未绑定云服务器, 则此处显示为【-】。
  - 弹性公网 IP: HAVIP 绑定的 EIP, 如 HAVIP 未绑定 EIP, 则此处显示为【-】。
  - 私有网络: HAVIP 所在私有网络。
  - 子网: HAVIP 所在子网。
  - 申请时间: HAVIP 申请的时间。
  - 操作: HAVIP 可执行的操作, 包括: 绑定、解绑、释放。
    - 绑定: 用于绑定 EIP
    - 解绑: 用于解绑 EIP
    - 释放: 用于释放 HAVIP
4. 在右侧搜索框中, 可输入 ID、名称或内网IP地址, 进行快速搜索。
5. 单击右上角刷新图标, 可刷新界面。

# 释放高可用虚拟IP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

如果不再使用 HAVIP，可参考本文在控制台直接释放。

## 前提条件

仅【未绑定云服务器】的 HAVIP 支持释放。

说明：

对于【已绑定云服务器】的HAVIP，如需释放，请先在云服务器的第三方 HA 软件中更改配置文件来解绑 HAVIP 后，才可在控制台执行释放操作。

## 操作步骤

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，选择【IP 与网卡】>【高可用虚拟 IP】，在列表中找到需要释放的 HAVIP。
3. 单击操作栏下的【释放】。
4. 在弹出的释放确认对话框中，单击【确定】完成 HAVIP 的释放。

## VPC连接

### 概述

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 连接公网

您可使用如下产品或功能，实现 VPC 与公网间的访问。

产品	功能	特点
普通公网 IP	支持云服务器访问公网或用户从公网访问云服务器。	只有在购买云服务器时可以选择是否分配普通公网 IP，如购买时未分配，可使用 [弹性公网 IP] 或 [NAT 网关]。
弹性公网 IP (EIP)	单台云服务器可以绑定一个或多个 EIP，以访问公网或被公网访问。	一种可独立购买和持有的 IP 资源。可与云服务器、NAT 网关动态绑定、解绑。您可以根据业务随时调整 EIP 的带宽限制。
NAT 网关	SNAT：支持一个 VPC 下多台云服务器通过同一公网 IP 主动访问公网。DNAT：可以将 VPC 内的云服务器内网 IP、协议、端口映射成外网 IP、协议、端口，使云服务器上的服务可被公网访问。	NAT 网关可以用于多台云服务器访问公网。您可以根据业务随时调整 NAT 网关的带宽限制。
负载均衡	通过将访问流量均衡分发到多台云服务器上的方式对外提供服务。	基于端口提供四层和七层负载均衡功能，支持用户从公网通过负载均衡 (CLB) 访问云服务器。可以消除单点故障，提升应用系统的可用性。
公网网关	一种开启了转发功能的云服务器。没有公网 IP 的云服务器，可以通过位于不同子网的公网网关访问公网。	与具有普通公网 IP 的云服务器差别在于，公网网关可以转发其它子网内云服务器访问公网的流量，而有普通公网 IP 的云服务器只能满足自身访问公网的需求。如需使用，需要您参考“配置云服务器为公网网关”页面自行配置。NAT网关相比公网网关具有大容量、高可用等优势，建议您使用NAT 网关。

### 连接其它 VPC

您可使用如下产品或功能，实现 VPC 间的通信，及VPC单向访问。

产品	功能	特点
对等连接	用于两个 VPC 间内网通信。	两个 VPC 的 CIDR 不能重叠。需要手动配置路由。支持不同账号、不同地域下 VPC 的互通。
私有连接	用于两个 VPC 间内网单向服务访问。	支持将VPC中部署的应用服务，通过私有连接共享给同账号或跨账号的其他VPC访问。

### 连接本地数据中心

您可使用如下产品或功能，实现 VPC 与本地数据中心的互联。

产品	功能	特点
VPN 连接	通过公网加密通道连接本地数据中心和 VPC。	网络质量依赖于公网。网络传输基于 IKE 协议的预共享密钥加密。
专线接入	通过使用物理专线连接 VPC 和本地数据中心。	网络延时有可靠保证。独占网络链路，安全性高。支持在网关上配置网络地址转换服务，可解决地址冲突问题。

### 连接基础网络

您可使用如下产品或功能，实现 VPC与基础网络的互联。

产品	功能	特点
----	----	----

产品	功能	特点
基础网络互通	将基础网络内的云服务器关联至指定私有网络，使基础网络中的云服务器可以与私有网络内的云服务器、数据库等云服务通信。	基础网络中的云服务器可以访问私有网络中的云服务器、云数据库、内网负载均衡、云缓存等云资源。私有网络内的云服务器，仅能访问互通的基础网络云服务器，无法访问基础网络中的其他计算资源。
终端连接	实现私有网络内实例通过内网与基础网络内非云服务器实例通信的功能。	支持连接的基础网络产品包括：CLB、MySQL、Memcached、Redis、MongoDB。终端连接不支持跨地域、跨账号，如您有建立终端连接的需要，请提交工单申请。

## 连接公网

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

您可以通过普通公网 IP、弹性公网 IP、NAT 网关、负载均衡等实现与公网 (Internet) 的交互。

### 普通公网 IP

创建云服务器实例时，您可以选择为实例分配普通公网 IP，系统会为您的云服务器分配一个 IP 地址，使其可以访问公网和被公网访问。普通公网 IP 不能与 CVM 等资源动态解绑和绑定，但您可以将普通公网 IP 转换为弹性公网 IP，详细操作请参见 [公网 IP 转换为 EIP](#)。

### 弹性公网 IP

弹性公网 IP 是一种可以独立拥有的 IP 资源。相较于公网 IP 仅可跟随云服务器一起申请释放，弹性公网 IP 可以与云服务器的生命周期解耦，作为云资源单独进行操作。弹性公网 IP 的申请、绑定、释放操作请参见 [弹性公网 IP-操作步骤](#)。弹性公网 IP 具有如下优势：

- 独立持有的资源 弹性公网 IP 可以作为您账户的独立资源，无需与云服务器等绑定购买，可以作为云资源单独操作。
- 弹性绑定和解绑资源 弹性公网 IP 可以与云服务器等资源随时绑定、解绑，灵活高可用。

### NAT 网关

如果您有多台云服务器需要通过一个公网 IP 访问公网，NAT 网关可以满足您的需求。NAT 网关能够为私有网络内的云服务器提供 SNAT 和 DNAT 功能，轻松搭建公网出口、提供服务。NAT 网关的相关配置操作，请参见 [NAT 网关](#)。NAT 网关具有如下优势：

- 安全的公网访问 NAT 网关可以为您提供 SNAT 和 DNAT 功能，在满足与公网通信功能的同时，隐藏 VPC 内主机的 IP，有安全保障。
- 高可用 NAT 网关双机热备、自动热切换，支持最大 5Gbps 的转发功能，可以为您大规模公网应用提供支撑。
- 配置灵活 您可以根据需求，随时修改 NAT 网关的规格，灵活配置。

### 负载均衡

负载均衡 (Cloud Load Balancer, CLB) 是对多台云服务器进行流量分发的服务。负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，通过消除单点故障提升应用系统的可用性。负载均衡的购买、配置操作请参见 [负载均衡-快速入门](#)。负载均衡具有如下优势：

- 单集群高性能 一组 CLB 集群由多台物理服务器组成，可用性高达 99.95%。同时集群系统具备剔除故障实例、筛选健康实例的功能，确保后端服务器业务正常运行。
- 安全稳定 CLB 依靠大禹分布式防御系统能够防御绝大多数网络攻击 (如 DDoS 等)，针对流量攻击实现秒级清洗，极大避免 IP 被封、带宽被占满等情况发生。

### 公网网关

公网网关是开启了转发功能的云服务器。私有网络内没有外网 IP 的云服务器，可通过位于不同子网的公网网关访问 Internet。公网网关服务器将对公网流量进行源地址转换，其它所有云服务器访问 Internet 的流量经过公网网关后，IP 都被转换为公网网关服务器的 IP 地址。公网网关的相关配置操作，请参见 [配置公网网关](#)。

## 连接其它VPC

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

您可以通过对等连接连接不同的 VPC。

### 对等连接

您可以通过 [对等连接](#) 实现两个 VPC 间互通，对等连接支持同账号 VPC 互通和跨账号 VPC 互通。

- [同账号创建对等连接通信](#)
- [跨账号创建对等连接通信](#)

### 私有连接

您可以通过私有连接，实现将VPC中部署的应用服务，共享给同账号或跨账号的其他VPC访问。 [通过私有连接实现跨账号VPC建服务共享](#)



## 连接本地数据中心

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

您可以通过 VPN 连接、专线接入实现 VPC 与本地数据中心的通信。

### VPN 连接

VPN 连接是一种通过公网加密通道连接您的本地数据中心和 VPC 的方式。VPN 连接由三个组成部分：VPN 网关、对端网关、VPN 通道。每个 VPN 网关可以建立多个 VPN 通道，每个 VPN 通道可以打通一个本地数据中心。

### 专线接入

[专线接入](#) 通过使用物理专线连接 VPC 和本地数据中心。专线接入由三个组成部分：物理专线、专用通道、专线网关。用户可以通过一条物理专线，一次性打通位于多地域的腾讯云金融专区计算资源，实现灵活可靠的混合云部署。

详细操作请参见 [专线接入-快速入门](#)。

# VPC终端节点

## 概述

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 场景和优势

Private link 提供 VPC 通过内网访问其他 VPC 的能力,可以在同账号或者不同账户的跨 VPC 之间轻松连接各种服务,相比公网服务,可以节约公网带宽,安全性更高,同时能够大幅简化网络架构。您可以通过 PrivateLink,实现 VPC 与云上服务建立安全稳定的私有连接,简化网络架构,避免通过公网访问服务带来的潜在安全风险。

## 产品组成

Private Link 涉及两个重要的产品对象:

- 终端节点服务: 终端节点服务是可以被其他 VPC 通过创建终端节点建立私网连接的服务。终端节点服务由服务提供方创建和管理。
- 终端节点: 终端节点可以与终端节点服务相关联,以建立通过 VPC 私网访问外部服务的网络连接。终端节点由服务使用方创建和管理。

## 限制说明

### 终端节点服务配额

资源	限制
单个账号的“终端节点服务”的数量	100
单个终端节点服务可添加的“终端节点”数量	500
终端节点服务后端服务资源支持的资源类型	应用型内网4层 CLB; 1个终端节点服务关联1个 CLB,可以关联多个监听器
终端节点服务支持的流量	- IPv4 流量 - IPv6 流量
终端节点服务支持的协议	TCP 协议、UDP 协议和 HTTP 协议

### 终端节点配额

资源	限制
单个VPC可创建的终端节点数量	50
单个终端节点关联的终端节点服务数量	1个
终端节点支持的流量	- IPv4 流量 - IPv6 流量
终端节点支持的协议	TCP 协议、UDP 协议和 HTTP 协议

## 计费说明

- 终端节点和终端节点服务不收取任何实例费用
- 终端节点和终端节点不收取流量通信费用
- 内网 CLB 实例不收取费用

## 操作流程

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

通过私有连接实现VPC与其他VPC的连接访问，操作流程如下：

说明：

- 如果跨账号，则CLB的vport信息需要由服务提供者告知访问者，而访问者的用户账号UIN信息需要告知给服务提供者。
- CLB需要创建4层CLB监听器，不支持7层CLB监听器。

# 终端节点服务

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

终端节点服务由服务提供方创建和维护，可以被其他 VPC 通过创建终端节点建立私网连接。

## 创建终端节点服务

本章节提供终端节点服务的创建指导。

### 前提条件

已完成 VPC、子网及应用型4层内网 CLB 的创建。

### 操作指导

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 在左侧导航栏单击 **VPC终端节点** > **终端节点服务**。
3. 终端节点服务支持 IPv4 和 IPv6 两种场景。

- IPv4

- a. 在 IPv4 页签，单击【新建】。

- b. 在弹出的【新建终端节点服务】界面，配置相关参数。

参数含义：

- 服务名称：自定义终端节点服务的名称。
- 所在地域：终端节点服务所在地域。
- 所属网络：选择所属 VPC。
- 负载均衡：选择 VPC 下已创建的负载均衡 CLB，支持更换。
- 自动接受：指定终端节点服务是否自动接受终端节点发起的连接请求，默认为否，支持变更。
- 如果是同账号，则自动接受为可用。
- 如果是跨账号，选择自动接受时，且终端节点在用户白名单中，终端节点创建成功即为可用状态。
- 如果是跨账号，选择不接受自动连接时，终端节点创建成功的初始状态为待接受，需等服务端接受后改为可用。

- c. 完成参数设置后，单击【确定】完成终端节点服务 IPv4 的创建。

- IPv6

- iv. 在 IPv6 页签，单击【新建】。

v. 在弹出的【新建终端节点服务】界面，配置相关参数。

参数含义：

- 服务名称：自定义终端节点服务的名称。
- 所在地域：终端节点服务所在地域。
- 所属网络：选择所属 VPC。
- 负载均衡：选择 VPC 下已创建的负载均衡 CLB，支持更换。
- 自动接受：指定终端节点服务是否自动接受终端节点发起的连接请求，默认为否，支持变更。
  - 如果是同账号，则自动接受为可用。
  - 如果是跨账号，选择自动接受时，且终端节点在用户白名单中，终端节点创建成功即为可用状态。
  - 如果是跨账号，选择不接受自动连接时，终端节点创建成功的初始状态为待接受，需等服务端接受后改为可用。

vi. 完成参数设置后，单击【确定】完成终端节点服务 IPv4 的创建。

## 管理用户白名单

用于管理允许访问终端节点服务的终端节点的账户。

白名单管理遵循如下原则：

- 当终端节点服务为自动接受时，在白名单里的用户创建终端节点时，自动接受，终端节点创建成功即为可用状态。
- 跨账号，并且终端节点的uin不在目标终端节点服务的白名单里时，创建失败，直接报错，即终端节点服务不允许连接。
- 跨账号，并且终端节点的uin在目标终端节点服务的白名单里时，创建成功的初始状态为待接受，等服务端接受后改为可用。
- 同账号之间，自动接受变为可用。

### 前提条件

已获取到终端节点的用户账号信息。

### 操作步骤

1. 单击已创建的终端节点服务的 ID，进入详情页。
2. 单击【白名单】页签进入用户白名单管理界面。
3. 单击【添加】，进入【添加白名单用户】界面。
4. 填写用户 UIN，并填写用户描述信息，如果需要添加多个用户，可以单击【添加】。
5. 完成用户白名单添加后，单击【确定】，添加成功的白名单展示在列表中。

## 管理终端节点连接

用户管理终端节点发起的连接请求。

### 操作步骤

1. 单击已创建的终端节点服务的 ID，进入详情页。
2. 单击【终端节点连接】页签进入终端节点连接管理界面。
3. 根据实际情况处理终端节点的状态连接请求。终端节点连接有三个状态：待接受、可用、已拒绝。
  - 对于【已拒绝】状态的连接，可以执行【接受】操作，执行后，状态变为【可用】。
  - 对于【可用】状态的连接，可以执行【拒绝】操作，执行后，状态变为【已拒绝】。
  - 对于【待接受】状态的连接请求，可以执行【接受】或【拒绝】，执行后状态分别为【可用】或【已拒绝】。

说明：终端节点服务可以被多个终端节点连接，终端节点服务的状态是指每一条连接的状态，非单独的终端节点服务的状态。

## 监控

指标监控有助于您实时了解服务运行情况，如有异常，可及时发现并处理，可提高运维效率。

### 操作步骤

1. 单击终端节点服务监控列的监控图标，可进入终端节点服务的指标监控界面。
2. 也可单击终端节点服务 ID 进入详情页，再单击【监控】页签查看指标情况。
3. 针对监控指标，可按需执行数据对比、导出数据、导出图片等操作。

# 终端节点

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

终端节点作为服务使用方，终端节点与终端节点服务相关联，建立通过VPC私有连接访问外部服务的网络连接。

## 创建终端节点

本章节提供终端节点的创建指导。

### 前提条件

已创建VPC、子网和CVM。

### 操作指导

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 在左侧导航栏单击 **VPC终端节点** > **终端节点**。
3. 终端节点支持IPv4和IPv6两种场景。
  - o IPv4
    - a. 在IPv4页签，单击【新建】。
    - b. 在弹出的**新建终端节点**对话框中，配置终端节点参数。

参数含义：- 名称：自定义终端节点的名称。

- 所属地域：终端节点所在地域。
  - 所属网络：选择终端节点所在的VPC。
  - 所属子网：选择终端节点所在的子网。
  - IP地址：终端节点的IP地址。可以指定IP地址，IP地址为VPC内的内网IP，也可以选择自动分配IP。
  - 对端账户类型：选择需要访问的VPC的所属账户，我的账户说明是同账户VPC的访问，其他账户说明是跨账户VPC的访问，如果是跨账户，则需要将本账户的账号告知对端账户，且发起连接请求后，需要服务端接受后方可联通。
  - 选择服务：输入终端节点服务的ID后单击【验证】，只有验证通过的服务才可建立连接。
3. 完成参数配置后，单击【确定】。

- IPv6
  - iv. 在IPv6页签，单击【新建】。
  - v. 在弹出的**新建终端节点**对话框中，配置终端节点参数。

参数含义：

- 名称：自定义终端节点的名称。
- 所属地域：终端节点所在地域。
- 所属网络：选择终端节点所在的VPC。
- 所属子网：选择终端节点所在的子网。
- IP地址：终端节点的IP地址。可以指定IP地址，IP地址为VPC内的内网IP，也可以选择自动分配IP。
- 对端账户类型：选择需要访问的VPC的所属账户，我的账户说明是同账户VPC的访问，其他账户说明是跨账户VPC的访问，如果是跨账户，则需要将本账户的账号告知对端账户，且发起连接请求后，需要服务端接受后才可联通。
- 选择服务：输入终端节点服务的ID后单击【验证】，只有验证通过的服务才可建立连接。

vi. 完成参数配置后，单击【确定】。

## 绑定/解绑安全组

为终端节点绑定安全组，可控制终端节点的入站流量，提高业务访问的安全性。

### 操作指导

1. 登录安全组控制台，创建安全组并设置其规则。 2. 在终端节点详情页的安全组页签界面，可为终端节点绑定、解绑安全组，以及调整安全组优先级。

### 数据验证

获取终端节点服务方CLB的vip和vport，在CVM里根据服务者的访问方式进行访问，例如mysql客户端、IE浏览器等。

## 监控

指标监控有助于您实时了解服务运行情况，如有异常，可及时发现并处理，可提高运维效率。

### 操作步骤

1. 单击终端节点监控列的监控图标，可进入终端节点服务的指标监控界面。
2. 也可单击终端节点服务ID进入详情页，再单击【监控】页签查看指标情况。
3. 针对监控指标，可按需执行数据对比、导出数据、导出图片等操作。



# 安全管理

## 安全组

### 安全组概述

最近更新的时间: 2024-06-12 15:06:00

安全组是一种虚拟防火墙，具有有状态的数据包过滤功能，用于设置云服务器、负载均衡、云数据库等实例的网络访问控制，控制实例级别的出入流量，是重要的网络安全隔离手段。您可以通过配置安全组规则，允许或禁止安全组内的实例的出流量和入流量。

## 特点

- 安全组是一个逻辑上的分组，您可以将同一地域内具有相同网络安全隔离需求的云服务器、弹性网卡、云数据库等实例加到同一个安全组内。
- 关联了同一安全组的实例间默认不会互通，您需要添加相应的允许规则。
- 安全组是有状态的，对于您已允许的入站流量，都将自动允许其流出，反之亦然。
- 您可以随时修改安全组的规则，新规则立即生效。

## 安全组规则

### 组成部分

安全组规则包括如下组成部分：

- 来源：源数据（入站）或目标数据（出站）的 IP。
- 协议类型和协议端口：协议类型如 TCP、UDP、HTTP 等。
- 策略：允许或拒绝。

### 规则优先级

- 安全组内规则具有优先级。规则优先级通过规则在列表中的位置来表示，列表顶端规则优先级最高，最先应用；列表底端规则优先级最低。
- 若有规则冲突，则默认应用位置更前的规则。
- 当有流量入/出绑定某安全组的实例时，将从安全组规则列表顶端的规则开始逐条匹配至最后一条。如果匹配某一条规则成功，允许通过，则不再匹配该规则之后的规则。

### 多个安全组

一个实例可以绑定一个或多个安全组，当实例绑定多个安全组时，多个安全组将按照从上到下依次匹配执行，您可以随时调整安全组的优先级。

## 安全组模板

新建安全组时，您可以选择腾讯云金融专区为您提供的两种安全组模板：

- 放通全部端口模板：将会放通所有出入站流量。
- 放通常用端口模板：将会放通 TCP 22端口（Linux SSH 登录），80、443端口（Web 服务），3389端口（Windows 远程登录）、ICMP 协议（Ping）、放通内网。

说明：

- 如果提供的安全组模板不满足您的实际使用，您也可以新建自定义安全组，详情请参见 [创建安全组](#)、[安全组应用案例](#)。
- 如果您对应用层（HTTP/HTTPS）有安全防护需求，可另行购买 [Web 应用防火墙（WAF）](#)，WAF 将为您提供应用层 Web 安全防护，抵御 Web 漏洞攻击、恶意爬虫和 CC 攻击等行为，保护网站和 Web 应用安全。

## 使用限制

有关安全组的使用限制及配额，详情请参见 [限制说明](#)。

## 使用流程

安全组的使用流程如下图所示。

## 创建安全组

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 操作场景

安全组是云服务器实例的虚拟防火墙，每台云服务器实例必须至少属于一个安全组。在您创建云服务器实例时，如果您还未创建过安全组，云平台提供了“放通全部端口”和“放通22，80，443，3389端口和ICMP协议”两种模版为您创建一个默认安全组。更多详情，请参见 [安全组概述](#)。

如果您不希望云服务器实例加入默认安全组，您还可以根据本文描述，自行创建安全组。本文指导您在云服务器控制台上创建一个安全组。

## 操作步骤

1. 登录 [云服务器控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，单击【安全组】，进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面，选择【地域】，单击【+新建】。
4. 在弹出的【新建安全组】窗口中，完成参数配置。如下图所示。

- 模板：根据安全组中的云服务器实例需要部署的服务，选择合适的模板，简化安全组规则配置。如下表所示：

模板	说明	场景
放通全部端口	默认放通全部端口到公网和内网，具有一定安全风险。	-
放通22，80，443，3389端口和ICMP协议	默认放通22，80，443，3389端口和ICMP协议，内网全放通。	安全组中的实例需要部署 Web 服务。
自定义	安全组创建成功后，按需自行添加安全组规则。	-

- 名称：自定义设置安全组名称。
  - 所属项目：默认选择“默认项目”，可指定为其他项目，便于后期管理。
  - 备注：自定义，简短地描述安全组，便于后期管理。
  - 高级设置：设置标签信息，如果暂无标签，可以单击【新建】创建标签信息，单击【添加】可增加一条标签，单击【删除】可相应删除。
5. 单击【确定】，完成安全组的创建。如果新建安全组时选择了【自定义】模板，创建完成后可单击【立即设置规则】，进行 [添加安全组规则](#)。

# 添加安全组规则

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 操作场景

安全组用于管理是否放行来自公网或者内网的访问请求。为安全起见，安全组入方向大多采取拒绝访问策略。如果您在创建安全组时选择了“放通全部端口”模板或者“放通 22, 80, 443, 3389端口和ICMP协议”模板，系统将会根据选择的模板类型给部分通信端口自动添加安全组规则。更多详情，请参见 [安全组概述](#)。

本文指导您通过添加安全组规则，允许或禁止安全组内的云服务器实例对公网或私网的访问。

## 注意事项

- 安全组规则支持 IPv4 安全组规则和 IPv6 安全组规则。
- 一键放通已经包含了 IPv4 安全组规则和 IPv6 安全组规则。

## 前提条件

- 您已经创建一个安全组。具体操作请参见 [创建安全组](#)。
- 您已经知道云服务器实例需要允许或禁止哪些公网或内网的访问。更多安全组规则设置的相关应用案例，请参见 [安全组应用案例](#)。

## 操作步骤

- 登录 [云服务器控制台](#)。
- 在左侧导航栏，单击【安全组】，进入安全组管理页面。
- 在安全组管理页面，选择【地域】，找到需要设置规则的安全组。
- 在需要设置规则的安全组行中，单击操作列的【修改规则】。
- 在安全组规则页面，单击“入站规则”，并根据实际需求选择以下任意一种方式完成操作。

以下操作以方式二：添加规则为例。

- 方式一：一键放通，适用于无需设置 ICMP 协议规则，并通过 22, 3389, ICMP, 80, 443, 20, 21 端口便能完成操作的场景。
  - 方式二：添加规则，适用于需要设置多种通信协议的场景，例如 ICMP 协议。
- 在弹出的“添加入站”窗口中，设置规则。

添加规则的主要参数如下：

- 类型：默认选择“自定义”，您也可以选择其他系统规则模板，例如“Windows 登录”模板、“Linux 登录”模板、“Ping”模板、“HTTP(80)”模板和“HTTPS(443)”模板。
- 来源：流量的源（入站规则）或目标（出站规则），请指定以下选项之一：

指定的源/目标	说明
单个 IPv4 地址或 IPv4 地址范围	用 CIDR 表示法（如 203.0.113.0、203.0.113.0/24 或者 0.0.0.0/0，其中 0.0.0.0/0 代表匹配所有 IPv4 地址）
单个 IPv6 地址或 IPv6 地址范围	用 CIDR 表示法（如 FF05::B5、FF05:B5::/60、::/0 或者 0::/0，其中 ::/0 或者 0::/0 代表匹配所有 IPv6 地址）。

指定的源/目标	说明
引用安全组 ID，您可以引用以下安全组的 ID： - 当前安全组 - 其他安全组	- 当前安全组表示与云服务器关联的安全组 ID。 - 其他安全组表示同一区域中同一项目下的另一个安全组 ID。 说明： - 引用安全组 ID 法作为高阶功能，您可选择使用。所引用安全组的规则不会被添加到当前安全组。 - 在配置安全组规则时，如果在来源/目标中输入安全组 ID，表示仅将此安全组 ID 所绑定的云服务器实例、弹性网卡的内网 IP 地址作为来源/目标，不包括外网 IP 地址。
引用 参数模板 中的 IP 地址对象或 IP 地址组对象	-

- 协议端口：填写协议类型和端口范围，您也可以引用参数模板中的协议端口或协议端口组。
  - 策略：默认选择“允许”。
    - 允许：放行该端口相应的访问请求。
    - 拒绝：直接丢弃数据包，不返回任何响应信息。
  - 备注：自定义，简短地描述规则，便于后期管理。
7. 单击【完成】，完成安全组入站规则的添加。
8. 在安全组规则页面，单击“出站规则”，并参考 [步骤5](#) - [步骤7](#)，完成安全组出站规则的添加。

## 限制说明

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 使用限制

- 安全组区分地域，一台云服务器只能与相同地域中的安全组进行绑定。
- 安全组适用于任何处在 [网络环境](#) 的云服务器实例。
- 每个用户在每个地域每个项目下最多可设置50个安全组。
- 一个安全组入站方向或出站方向的访问规则，各最多可设定100条。
- 一个云服务器可以加入多个安全组，一个安全组可同时关联多个云服务器。

### 配额限制

功能描述	限制
安全组个数	50个/地域
安全组规则数	100条/入站方向，100条/出站方向
单个安全组关联的云服务器实例数	100个
每个云服务器实例可以关联的安全组个数	5个
每个安全组引用安全组 ID 的规则条目数	10条

## 管理安全组

### 查看安全组



最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

#### 查看所有安全組

1. 登錄云服务器控制台。
2. 在左侧导航栏, 单击【安全组】, 进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面, 选择【地域】, 即可查看该地域下的所有安全组。

#### 查看指定安全组

您还可以通过安全组管理页面的搜索功能, 查看您需要查看的安全组。

1. 登錄云服务器控制台。
2. 在左侧导航栏, 单击【安全组】, 进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面, 选择【地域】。
4. 在该地域下安全组列表的右上方, 单击搜索文本框, 选择以下任一方式查询您需要查看的安全组。
  - 选择【安全组ID】, 输入安全组 ID, 按 , 即可查询到该安全组 ID 对应的安全组。
  - 选择【安全组名称】, 输入安全组名称, 按 , 即可查询到该安全组名称对应的安全组。

## 移出安全组

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

您可以根据业务需要，将云服务器实例移出安全组。

### 前提条件

云服务器实例已加入两个或两个以上安全组。

### 操作步骤

1. 登录云服务器控制台。
2. 在左侧导航栏，单击【安全组】，进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面，选择【地域】，找到需要将实例移出的安全组。
4. 在需要将实例移出的安全组行中，单击操作列的【管理实例】，进入关联实例页面。
5. 在关联实例页面，选择需要移出的实例，单击【移出安全组】。
6. 在弹出的提示框中，单击【确定】。



# 克隆安全组

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 操作場景

當您滿足如下場景時，您可能需要克隆安全組：

- 假設您已經在地域 A 里創建了一個安全組 sg-A，此時您需要對地域 B 里的實例使用與 sg-A 完全相同的規則，您可以直接將 sg-A 克隆到地域 B，而不需要在地域 B 從零開始創建安全組。
- 如果您的業務需要執行一個新的安全組規則，您可以克隆原來的安全組作為備份。

## 注意事項

- 克隆安全組默認只克隆此安全組的入站/出站規則，不克隆與此安全組相關聯的實例。
- 克隆安全組支持跨項目、跨地域。

## 操作步驟

1. 登錄云服务器控制台。
2. 在左側導航欄，单击【安全組】，進入安全組管理頁面。
3. 在安全組管理頁面，選擇【地域】，找到需要克隆的安全組。
4. 在需要克隆的安全組行中，单击操作列的【更多】>【克隆】。
5. 在彈出的“克隆安全組”窗口中，選擇克隆的【目標項目】和【目標地域】，填寫安全組的【新名稱】，单击【確定】。

## 删除安全组

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

如果您的业务已经不再需要一个或多个安全组，您可以删除安全组。安全组删除后，该安全组内所有安全组规则同时被删除。

### 前提条件

请确认待删除的安全组不存在关联的实例。若存在关联的实例，请先将关联实例移出安全组，否则删除安全组操作不可执行。具体操作请参见 [移出安全组](#)。

### 操作步骤

1. 登录云服务器控制台。
2. 在左侧导航栏，单击【安全组】，进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面，选择【地域】，找到需要删除的安全组。
4. 在需要删除的安全组行中，单击操作列的【更多】>【删除】。
5. 在弹出的提示框中，单击【确定】。

## 关联实例

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

### 说明:

安全组支持关联云主机、辅助弹性网卡、和负载均衡, 本文以关联云服务器为例。

## 操作场景

安全组用于设置单台或多台云服务器实例的网络访问控制, 是重要的网络安全隔离手段。您可以根据业务需要, 将云服务器实例关联一个或多个安全组。下面将指导您如何在控制台上将云服务器实例关联安全组。

## 前提条件

已创建云服务器实例。

## 操作步骤

1. 登录私有网络控制台。
2. 在左侧导航栏, 单击“安全 > 安全组”, 进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面, 选择【地域】, 找到需要设置规则的安全组。
4. 在需要设置规则的安全组行中, 单击操作列的【管理实例】, 进入关联实例页面。
5. 在关联实例页面, 单击【新增关联】。
6. 在弹出的“新增实例关联”窗口中, 勾选安全组需要绑定的实例, 单击【确定】。
7. 单击右上角的下载图标, 可以将关联实例列表下载到本地。

## 后续操作

- 如果您想查看您在某个地域下创建的所有安全组, 您可以查询安全组列表。具体操作请参见 [查看安全组](#)。
- 如果您不希望您的云服务器实例属于某个或某几个安全组, 您可以将云服务器实例移出安全组。具体操作请参见 [移出安全组](#)。
- 如果您的业务不再需要一个或多个安全组, 您可以删除安全组。安全组删除后, 该安全组内的所有安全组规则将同时被删除。具体操作请参见 [删除安全组](#)。

## 管理安全组规则

### 查看安全组规则

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

#### 操作场景

添加安全组规则后，您可以在控制台上查看安全组规则的详细信息。

#### 前提条件

已创建安全组，并已在该安全组中添加了安全组规则。如何创建安全组和添加安全组规则，请参见 [创建安全组](#) 和 [添加安全组规则](#)。

#### 操作步骤

1. 登录私有网络控制台。
2. 在左侧导航栏，选择“安全 > 安全组”，进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面，选择“地域”，找到需要查看规则的安全组。
4. 单击需要查看规则的安全组 ID/名称，进入安全组规则页面。
5. 在安全组规则页面，单击“入站规则”或“出站规则”页签，可以查看到入站/出站的安全组规则。
6. 单击右侧搜索栏，可按照不同纬度进行快速搜索。

# 修改安全组规则

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 操作場景

安全組規則設置不當會造成嚴重的安全隱患，例如安全組規則對特定端口的訪問不做限制。您可以通過修改安全組中不合理的安全組規則，保證云服务器实例的网络安全。本文指導您如何修改安全組規則。

## 前提條件

已創建安全組，並已在該安全組中添加了安全組規則。如何創建安全組和添加安全組規則，請參見 [創建安全組](#) 和 [添加安全組規則](#)。

## 操作步驟

1. 登錄 [云服务器控制台](#)。
2. 在左側導航欄，单击【安全組】，進入安全組管理頁面。
3. 在安全組管理頁面，選擇【地域】，找到需要修改規則的安全組。
4. 在需要修改規則的安全組行中，单击操作列的【修改規則】，進入安全組規則頁面。
5. 在安全組規則頁面，根據需要修改安全組規則所屬的方向（入站/出站），单击【入站/出站規則】頁簽。
6. 找到需要修改的安全組規則，单击操作列的【編輯】，即可對已有規則進行修改。

# 删除安全组规则

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 操作场景

如果您不再需要某个安全组规则，可以删除安全组规则。

## 前提条件

- 已创建安全组，并已在该安全组中添加了安全组规则。如何创建安全组和添加安全组规则，请参见 [创建安全组](#) 和 [添加安全组规则](#)。
- 已确认云服务器实例不需要允许/禁止哪些公网访问或内网访问。

## 操作步骤

1. 登录 [云服务器控制台](#)。
2. 在左侧导航栏，单击【安全组】，进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面，选择【地域】，找到需要删除规则的安全组。
4. 在需要删除规则的安全组行中，单击操作列的【修改规则】，进入安全组规则页面。
5. 在安全组规则页面，根据需要删除安全组规则所属的方向（入站/出站），单击【入站/出站规则】页签。
6. 找到需要删除的安全组规则，单击操作列的【删除】。
7. 在弹出的提示框中，单击【确定】。

# 导入安全组规则

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 操作场景

安全组规则支持导入功能。您可以将导出的安全组规则文件导入到安全组中，快速创建或恢复安全组规则。

## 操作步骤

1. 登录私有网络控制台。
2. 在左侧导航栏，选择“安全 > 安全组”，进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面，选择【地域】，找到需要导入规则的安全组。
4. 单击需要导入规则的安全组 ID/名称，进入安全组规则页面。
5. 在安全组规则页面，根据需要导入安全组规则所属的方向（入站/出站），单击【入站/出站规则】页签。
6. 在入站/出站规则页签下，单击【导入规则】。
7. 在弹出的“批量导入-入站/出站规则”窗口中，选择已编辑好的入站/出站规则模板文件，单击【开始导入】。

### 说明：

- 如果需要导入规则的安全组下已存在安全组规则，建议您先导出现有规则，否则导入新规则时，将覆盖原有规则。
- 如果需要导入规则的安全组下没有安全组规则，建议您先下载模板，待编辑好模板文件后，再将文件导入。

## 导出安全组规则

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 操作场景

安全组规则支持导出功能，您可以将安全组下的安全组规则导出，用于本地备份。

### 操作步骤

1. 登录私有网络控制台。
2. 在左侧导航栏，选择“安全 > 安全组”，进入安全组管理页面。
3. 在安全组管理页面，选择【地域】，找到需要导出规则的安全组。
4. 单击需要导出规则的安全组 ID/名称，进入安全组规则页面。
5. 在安全组规则页面，根据需要导出安全组规则所属的方向（入站/出站），单击【入站/出站规则】页签。
6. 在入站/出站规则页签下，单击右上方的下载图标，下载并保存安全组规则文件至本地。



## 安全组应用案例

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

安全组的设置用来管理云服务器是否可以被访问,您可以通过配置安全组的入站和出站规则,设置您的服务器是否可以被访问以及访问其他网络资源。默认情况下,安全组的入站规则和出站规则如下:

- 为了数据安全,安全组的入规则为拒绝策略,禁止外部网络的远程访问。如果您需要您的云服务器被外部访问,则需要放通相应端口的入站规则。
- 安全组的出站规则用于设置您的云服务器是否可以访问外部网络资源。如果您选择“放通全部端口”或“放通22, 80, 443, 3389端口和 ICMP 协议”,安全组出站规则为全部放通。如果您选择自定义安全组规则,出站规则默认为全部拒绝,您需要放通相应端口的出站规则来访问外部网络资源。

### 常见应用场景

本文介绍了几个常见的安全组应用场景,如果以下场景可以满足您的需求,可直接按照场景中的推荐配置进行安全组的设置。

#### 场景一:允许 SSH 远程连接 Linux 云服务器

**案例:**您创建了一台 Linux 云服务器,并希望可以通过 SSH 远程连接到云服务器。**解决方法:**添加入站规则时,在“类型”中选择“Linux 登录”,开通22号协议端口,放通 Linux SSH 登录。您还可以根据实际需求,放通全部 IP 或指定 IP (IP 段),配置可通过 SSH 远程连接到云服务器的 IP 来源。

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	Linux 登录	- 全部 IP : 0.0.0.0/0 - 指定 IP : 输入您指定的 IP 或 IP 段	TCP:22	允许

#### 场景二:允许 RDP 远程连接 Windows 云服务器

**案例:**您创建了一台 Windows 云服务器,并希望可以通过 RDP 远程连接到云服务器。**解决方法:**添加入站规则时,在“类型”中选择“Windows 登录”,开通3389号协议端口,放通 Windows 远程登录。您还可以根据实际需求,放通全部 IP 或指定 IP (IP 段),配置可通过 RDP 远程连接到云服务器的 IP 来源。

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	Linux 登录	- 全部 IP : 0.0.0.0/0 - 指定 IP : 输入您指定的 IP 或 IP 段	TCP:3389	允许

#### 场景三:允许公网 Ping 服务器

**案例:**您创建了一台云服务器,希望可以测试这台云服务器和其他云服务器之间的通信状态是否正常。**解决方法:**使用 ping 程序进行测试。即在添加入站规则时,将“类型”选择为“Ping”,开通 ICMP 协议端口,允许其他云服务器通过 ICMP 协议访问该云服务器。您还可以根据实际需求,放通全部 IP 或指定 IP (IP 段),配置允许通过 ICMP 协议访问该云服务器的 IP 来源。

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	Ping	- 全部 IP : 0.0.0.0/0 - 指定 IP : 输入您指定的 IP 或 IP 段	ICMP	允许

#### 场景四:Telnet 远程登录

**案例:**您希望通过 Telnet 远程登录云服务器。**解决方法:**如需通过 Telnet 远程登录云服务器,则需在添加入站规则时,配置以下安全组规则:

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	自定义	• 全部 IP : 0.0.0.0/0 • 指定 IP : 输入您指定的 IP 或 IP 地址段	TCP:23	允许

#### 场景五:放通 Web 服务 HTTP 或 HTTPS 访问

**案例:**您搭建了一个网站,希望用户可以通过 HTTP 或者 HTTPS 的方式访问您搭建的网站。**解决方法:**如需通过 HTTP 或者 HTTPS 的方式访问网站,则需在添加入站规则时,根据实际需求配置以下安全组规则:

- 允许公网上的所有 IP 访问该网站

方向	类型	来源	协议端口	策略
----	----	----	------	----

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	HTTP ( 80 )	0.0.0.0/0	TCP:80	允许
入方向	HTTPS ( 443 )	0.0.0.0/0	TCP:443	允许

- 允许公网上的部分 IP 访问该网站

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	HTTP ( 80 )	允许访问您网站的 IP 或 IP 地址段	TCP:80	允许
入方向	HTTPS ( 443 )	允许访问您网站的 IP 或 IP 地址段	TCP:443	允许

#### 场景六：允许外部 IP 访问指定端口

**案例：**您部署业务后，希望指定的业务端口（例如：1101）可以被外部访问。**解决方法：**添加入站规则时，在“类型”中选择“自定义”，开通1101号协议端口，允许外部访问指定的业务端口。您还可以根据实际需求，放通全部 IP 或指定 IP（IP 段），允许访问指定的业务端口的 IP 来源。

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	自定义	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全部 IP：0.0.0.0/0</li> <li>• 指定 IP：输入您指定的 IP 或 IP 地址段</li> </ul>	TCP:1101	允许

#### 场景七：拒绝外部 IP 访问指定端口

**案例：**您部署业务后，希望指定的业务端口（例如：1102）不被外部访问。**解决方法：**添加入站规则时，在“类型”中选择“自定义”，配置1102号协议端口，将“策略”设置为“拒绝”，拒绝外部访问指定的业务端口。

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	自定义	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 全部 IP：0.0.0.0/0</li> <li>• 指定 IP：输入您指定的 IP 或 IP 地址段</li> </ul>	TCP:1102	拒绝

#### 场景八：只允许云服务器访问特定外部 IP

**案例：**您希望您的云服务器只能访问外部特定的 IP 地址。**解决方法：**参考如下配置，增加如下两条出方向的安全组规则。

- 允许实例访问特定公网 IP 地址
- 禁止实例以任何协议访问所有公网 IP 地址

说明：

允许访问的规则优先级应高于拒绝访问的规则优先级。

方向	类型	来源	协议端口	策略
出方向	自定义	允许云服务器访问的特定公网 IP 地址	需使用的协议类型和端口	允许
出方向	自定义	0.0.0.0/0	ALL	拒绝

#### 场景九：拒绝云服务器访问特定外部 IP

**案例：**您不希望您的云服务器可以访问外部特定的 IP 地址。**解决方法：**参考如下配置，添加安全组规则。

方向	类型	来源	协议端口	策略
出方向	自定义	拒绝实例访问的特定公网 IP 地址	ALL	拒绝

#### 场景十：使用 FTP 上传或下载文件

**案例：**您需要使用 FTP 软件向云服务器上传或下载文件**解决方法：**参考如下配置，添加安全组规则。

方向	类型	来源	协议端口	策略
入方向	自定义	0.0.0.0/0	TCP:20-21	允许

## 多场景组合

在实际的场景中，可能需要根据业务需求配置多个安全组规则。例如，同时配置入站或者出站规则。一台云服务器可以绑定一个或多个安全组，当云服务器绑定多个安全组时，多个安全组将按照从上到下依次匹配执行。您可以随时调整安全组的优先级，安全组规则的优先级说明请参考 [规则优先级说明](#)。

## 服务器常用端口

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

如下是服务器常用端口介绍，关于 Windows 下更多的服务应用端口说明，请参考微软官方文档 ([Windows 的服务概述和网络端口要求](#))。

端口	服务	说明
21	FTP	FTP 服务器所开放的端口, 用于上传、下载。
22	SSH	22端口就是 SSH 端口, 用于通过命令行模式远程连接 Linux 系统服务器。
25	SMTP	SMTP 服务器所开放的端口, 用于发送邮件。
80	HTTP	用于网站服务例如 IIS、Apache、Nginx 等提供对外访问。
110	POP3	110端口是为 POP3 (邮件协议 3) 服务开放的。
137、 138、 139	NETBIOS 协议	其中137、138是 UDP 端口, 当通过网上邻居传输文件时用这个端口。 而139端口: 通过这个端口进入的连接试图获得 NetBIOS/SMB 服务。这个协议被用于 Windows 文件和打印机共享和 SAMBA。
143	IMAP	143端口主要是用于“Internet Message Access Protocol”v2 (Internet 消息访问协议, 简称 IMAP), 和 POP3 一样, 是用于电子邮件的接收的协议。
443	HTTPS	网页浏览端口, 能提供加密和通过安全端口传输的另一种 HTTP。
1433	SQL Server	1433端口, 是 SQL Server 默认的端口, SQL Server 服务使用两个端口: TCP-1433、UDP-1434。其中1433用于供 SQL Server 对外提供服务, 1434用于向请求者返回 SQL Server 使用了哪个 TCP/IP 端口。
3306	MySQL	3306端口, 是 MySQL 数据库的默认端口, 用于 MySQL 对外提供服务。
3389	Windows Server Remote Desktop Services (远程桌面服务)	3389端口是 Windows 2000(2003) Server 远程桌面的服务端口, 可以通过这个端口, 用“远程桌面”连接工具来连接到远程的服务器。
8080	代理端口	8080端口同80端口, 是被用于 WWW 代理服务的, 可以实现网页浏览, 经常在访问某个网站或使用代理服务器的时候, 会加上“:8080”端口号。另外 Apache Tomcat web server 安装后, 默认的服务端口就是8080。

# 网络ACL

## 规则概述

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 规则概述

网络访问控制列表 (Access Control List, ACL) 是一种子网级别的可选安全层, 用于控制进出子网的数据流, 可以精确到协议和端口粒度。

### 使用场景

您可以为具有相同网络流量控制的子网关联同一个网络 ACL, 通过设置出站和入站规则, 对进出子网的流量进行精确控制。例如, 您在云平台私有网络内托管多层 Web 应用, 创建了不同子网分别部署 Web 层、逻辑层和数据层服务, 通过网络 ACL, 您可以控制这三个子网之间的访问, 使得: Web 层子网和数据层子网无法相互访问, 只有逻辑层可以访问 Web 层和数据层子网。

### ACL 规则

当您在网络 ACL 中添加或删除规则后, 会自动应用到与其相关联的子网的网络流量控制。网络 ACL 规则包含入站规则和出站规则, 规则组成如下:

- 源 IP/目标 IP: 流量的源/目标 IP。如果是入站规则, 需要输入源 IP; 如果是出站规则, 需要输入目标 IP, 源/目标 IP 均支持以下格式:
  - 单个 IP: 例如 192.168.0.1 或 FF05::B5
  - CIDR: 例如 192.168.1.0/24 或 FF05:B5::/60
  - 所有 IPv4: 0.0.0.0/0
  - 所有 IPv6: 0::0/0 或 ::/0
- 协议类型: 选择 ACL 规则允许/拒绝的协议类型, 例如 TCP、UDP 等。
- 端口: 流量的来源/目标端口, 端口支持以下格式:
  - 单个端口: 例如 22 或 80
  - 连续端口: 例如 1-65535 或 100-20000
  - 所有端口: ALL
- 策略: 允许或拒绝。

#### 默认规则

每个网络 ACL 在创建后都将包含两条默认规则, 默认规则无法修改或删除, 且优先级最低。

- 入方向默认规则

协议类型	端口	源 IP	策略	说明
ALL	ALL	0.0.0.0/0	拒绝	拒绝所有入站流量

- 出方向默认规则

协议类型	端口	源 IP	策略	说明
------	----	------	----	----

协议类型	端口	源 IP	策略	说明
ALL	ALL	0.0.0.0/0	拒绝	拒绝所有出站流量

### 规则优先级

- 网络 ACL 规则的优先级通过规则在列表中的位置来表示，列表顶端的规则优先级最高，最先应用；列表底端的规则优先级最低。
- 若有规则冲突，则默认应用位置更前的规则。
- 当有流量入/出绑定有网络 ACL 的子网时，将从网络 ACL 列表顶端的规则开始逐条匹配至最后一条。如果匹配某一条规则成功，允许通过，则不再匹配该规则之后的规则。

### 应用示例

示例：允许所有源 IP 对 ACL 关联子网内云服务器所有端口进行访问，同时拒绝服务器源 IP 为 192.168.200.11/24 的 HTTP 服务访问80端口，可添加如下两条网络 ACL 入站规则：

协议类型	端口	源 IP	策略	说明
HTTP	80	192.168.200.11/24	拒绝	拒绝该 IP 的 HTTP 服务访问80端口
ALL	ALL	0.0.0.0/0	允许	允许所有源 IP 访问所有端口

### 安全组与网络 ACL 的区别

对比项	安全组	网络 ACL
流量控制	云服务器、数据库等实例级别的流量控制	子网级别的流量控制
规则	支持允许规则、拒绝规则	支持允许规则、拒绝规则
有无状态	有状态：返回数据流会被自动允许，不受任何规则的影响	无状态：返回数据流必须被规则明确允许
生效时间	只有在创建云服务器、云数据库等实例时指定安全组，或实例创建后再关联安全组，规则才会被应用到实例	创建 ACL 并绑定子网后，ACL 将自动应用到关联子网内的所有云服务器、云数据库等实例
规则优先级	有规则冲突时，默认应用位置更前的规则	有规则冲突时，默认应用位置更前的规则

## 限制说明

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 使用限制

- 一个网络 ACL 可以绑定多个子网。
- 网络 ACL 没有任何状态，您需要分别设置出站规则和进站规则。
- 网络 ACL 不会影响所关联子网内的 CVM 实例之间的内网互通。

### 配额限制

资源	限制
每个私有网络内网络 ACL 数	50个
每个网络 ACL 中规则数	进站方向：20条 出站方向：20条
每个子网关联的网络 ACL 个数	1个

## 管理网络ACL

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

### 创建网络 ACL

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 单击左侧目录中的【安全】>【网络 ACL】，进入管理页面。
3. 在列表上方，选择地域和私有网络，单击【+新建】。
4. 在弹出框中，输入名称，选择所属的私有网络，单击【确定】即可。
5. 在列表页中，单击对应的 ACL ID 即可进入详情页，添加 ACL 规则、关联子网。

### 增加网络 ACL 规则

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 单击左侧目录中的【安全】>【网络 ACL】，进入管理页面。
3. 在列表中，找到需要修改的网络 ACL，单击其 ID，进入详情页。
4. 新增出/入站规则，单击【出站规则】或【入站规则】>【编辑】>【新增一行】，选择协议类型并输入端口、源 IP，以及选择策略。也可以单击“导入规则”批量导入规则。
  - 协议类型：选择 ACL 规则允许/拒绝的协议类型，如 TCP、UDP 等。
  - 端口：流量的来源端口，支持单个端口或端口段，如80或90 - 100。
  - 源 IP：流量的源 IP 或源网段，支持 IP 或 CIDR，如 10.20.3.0 或 10.0.0.2/24。
  - 策略：允许或拒绝。
5. 单击【保存】即可。

### 删除网络 ACL 规则

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 单击左侧目录中的【安全】>【网络 ACL】，进入管理页面。
3. 在列表中，找到需要删除的网络 ACL，单击其 ID，进入“基本信息”页面。
4. 单击【入站规则】或【出站规则】选项卡，进入“规则列表”页面。
5. 单击【编辑】，删除入站规则与删除出站规则步骤一致，本文以删除入站规则为例。



6. 在列表中，找到需要删除的规则所在行，单击操作栏下的【删除】。

此时本条 ACL 规则置灰。若本次删除属于误操作，您可单击操作栏下的【恢复删除】，将其恢复。

7. 单击【保存】，保存上述操作。

ACL规则的删除或恢复删除操作，必须保存后才会生效。

## 子网关联网络 ACL

1. 登录 [私有网络控制台](#)。

2. 单击左侧目录中的【安全】>【网络 ACL】，进入管理页面。

3. 在列表中，找到需要关联的网络 ACL，单击其 ID，进入详情页。

4. 在“基本信息”页面的“关联子网”模块，单击【新增关联】。

5. 在弹出框中，选择需要关联的子网，单击【确定】即可。

## 子网解关联网络 ACL

1. 登录 [私有网络控制台](#)。

2. 单击左侧目录中的【安全】>【网络 ACL】，进入管理页面。

3. 在列表中，找到需要解除关联的网络 ACL，单击其 ID，进入详情页。

4. 解除关联子网有以下方法：

- 方法一：在“基本信息”页面的“关联子网”模块，找到需要解除关联的子网，单击【解绑】。
- 方法二：在“基本信息”页面的“关联子网”模块，勾选所有需要解除关联的子网，单击【批量解绑】。

5. 在弹出框中单击【确定】即可。

## 删除网络 ACL

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 单击左侧目录中的【安全】>【网络 ACL】，进入管理页面。
3. 选择地域和私有网络。
4. 在列表中，找到需要删除的网络 ACL，单击其 ID，进入详情页。
5. 单击【删除】并确定操作，即可删除该网络 ACL 及该网络 ACL 的所有规则。

若【删除】置灰，如下图中的网络 ACL testEg，表示该网络 ACL 正与子网相关联，您需要先解除子网关联后，才能进行删除操作。

# 参数模板 限制说明

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 使用限制

- IP 地址模板支持格式
  - 单个 IP, 如 10.0.0.1。
  - 连续 IP, 如 10.0.0.1 - 10.0.0.100。
  - 网段, 如 10.0.1.0/24。
- 端口模板支持格式
  - 单个端口, 如 TCP:80。
  - 多个离散端口, 如 TCP:80, 443。
  - 连续端口, 如 TCP:3306-20000。
  - 所有端口, 如 TCP:ALL。

## 配额限制

实例	限制 (单位: 个)
IP 地址对象 (ipm)	每个租户上限1000
IP 地址组对象 (ipmg)	每个租户上限1000
协议端口对象 (ppm)	每个租户上限1000
协议端口组对象 (ppmg)	每个租户上限1000
IP 地址对象 (ipm) 内的 IP 地址成员	每个租户上限20
IP 地址组对象 (ipmg)内的 IP 地址对象成员 (ipm)	每个租户上限20
协议端口组对象 (ppm)内的协议端口成员	每个租户上限20
协议端口组对象 (ppmg)内的协议端口对象成员 (ppm)	每个租户上限20
IP 地址对象 (ipm) 可被多少个 IP 地址组对象 (ipmg)引用	每个租户上限50
协议端口对象 (ppm)可被多少个协议端口组对象 (ppmg)引用	每个租户上限50

### 说明:

参数模板可被安全组引用, 安全组引用参数模板功能后会把参数模板内的 IP / 端口展开为多条安全组规则。需要您注意的是, 展开后每个安全组的规则条目总数不能超过2000条。

# 管理参数模板

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

参数模板是一组参数的集合，支持将 IP 地址和协议端口保存为模板，在添加安全组规则时可直接引用。合理使用参数模板，可以提高您使用安全组的效率。腾讯云金融专区支持如下四种类型的参数模板：

- IP 地址 (ipm)：支持单个 IP、CIDR、IP 范围。
- IP 地址组 (ipmg)：多个 IP 地址对象集合。
- 协议端口 (ppm)：支持单个端口、多个端口、连续端口及所有端口，协议支持 TCP、UDP、ICMP、GRE 协议。
- 协议端口组 (ppmg)：多个协议端口对象集合。

## 操作场景

参数模板操作场景如下：

- 统一管理具有相同诉求的 IP / 协议端口组。
- 统一管理具有频繁编辑诉求的 IP / 协议端口组。

## 步骤1：创建参数模板

### 1. 创建 IP 地址参数模板

将具有相同诉求或频繁编辑诉求的 IP 加入到该 IP 地址对象中。

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 单击左侧目录中的【安全】>【参数模板】，进入管理页面。
3. 在“IP 地址”标签页，单击【+新建】。
4. 在弹出框中，填写名称和 IP 地址，单击【提交】即可。如需添加多个 IP 地址，请换行分隔，IP 地址支持格式如下：
  - 单个 IP，如 10.0.0.1。
  - 网段，如 10.0.1.0/24。
  - 连续 IP，如 10.0.0.1 - 10.0.0.100。

5. (可选) 您可将创建的多个 IP 地址同时添加到 IP 地址组中，作为一个 IP 地址组。

i. 选择【IP 地址组】标签页，进入管理页面，单击【+新建】。

ii. 在弹出框中，填写名称和选择需要添加的 IP 地址，单击【提交】即可。

### 2. 创建协议端口参数模板

将具有相同诉求或频繁编辑诉求的协议端口加入到该协议端口对象中。

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 单击左侧目录中的【安全】>【参数模板】，进入管理页面。
3. 单击【协议端口】选项卡，进入“协议端口”标签页，单击【+新建】。
4. 在弹出框中，填写名称和协议端口，单击【提交】即可。如需添加多个协议端口，请换行分隔，协议端口支持格式如下：
  - 单个端口，如 TCP:80。
  - 多个离散端口，如 TCP:80,443。
  - 连续端口，如 TCP:3306-20000。
  - 所有端口，如 TCP:ALL。

5. (可选) 您可将创建的多个协议端口同时添加到协议端口组中, 作为一个协议端口组。

i. 选择【协议端口组】标签页, 进入管理页面, 单击【+新建】。

ii. 在弹出框中, 填写名称和选择需要添加的协议端口, 单击【提交】即可。

## 步骤2：在安全组中引用参数模板

1. 登录 [私有网络控制台](#)。

2. 单击左侧目录中的【安全】>【安全组】, 进入管理页面。

3. 在列表中, 找到需要引用参数模板的安全组, 单击其 ID, 进入详情页。

4. 在入站 / 出站规则标签页中, 单击【添加规则】。

5. 在弹出框中的来源、协议端口内, 选择对应的参数模板。添加入站 / 出站规则的详细步骤, 请参见 [添加安全组规则](#)。

后续如需增加新的 IP 地址或协议端口, 仅需在对应 IP 地址组或协议端口组中增加即可, 无须修改安全组规则或新建安全组。

## 访问管理

### 访问管理概述

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

如果您在腾讯云金融专区中使用到了私有网络、云服务器、数据库等服务，这些服务由不同的人管理，但都共享您的云账号密钥，将存在如下问题：

- 您的密钥由多人共享，泄密风险高。
- 您无法限制其它人的访问权限，易产生误操作造成安全风险。

此时，您可以通过子帐号实现不同的人管理不同的服务，来规避如上的问题。默认情况下，子帐号没有使用 CVM 的权利或者 CVM 相关资源的权限。因此，我们就需要创建策略来允许子帐号使用他们所需要的资源或权限。

### 概述

[访问管理](#) (Cloud Access Management, CAM) 是腾讯云金融专区提供的一套 Web 服务，它主要用于帮助客户安全管理腾讯云金融专区账户下的资源的访问权限。通过 CAM，您可以创建、管理和销毁用户（组），并通过身份管理和策略管理控制哪些人可以使用哪些腾讯云金融专区资源。

当您使用 CAM 的时候，可以将策略与一个用户或一组用户关联起来，策略能够授权或者拒绝用户使用指定资源完成指定任务。

- 有关 CAM 策略的更多相关基本信息，请参照 [语法逻辑](#)。
- 有关 CAM 策略的更多相关使用信息，请参照 [策略](#)。

若您不需要对子账户进行 VPC 相关资源的访问管理，您可以跳过此章节，跳过这些部分不会影响您对文档中其余部分的理解和使用。

### 入门

CAM 策略必须授权使用一个或多个 VPC 操作或者必须拒绝使用一个或多个 VPC 操作。同时还必须指定可以用于操作的资源（可以是全部资源，某些操作也可以是部分资源），策略还可以包含操作资源所设置的条件。

VPC 部分 API 操作支持资源级权限，意味着，对于该类 API 操作，您不能在使用该类操作的时候指定某个具体的资源来使用，而必须要指定全部资源来使用。

任务	链接
了解策略基本结构	<a href="#">策略语法</a>
在策略中定义操作	<a href="#">VPC 的操作</a>
在策略中定义资源	<a href="#">VPC 的资源路径</a>
VPC 支持的资源级权限	<a href="#">VPC 支持的资源级权限</a>
控制台示例	<a href="#">控制台示例</a>

## 可授权的资源类型

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 策略语法

CAM 策略 :

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "effect": "effect",
      "action": ["action"],
      "resource": ["resource"],
      "condition": {"key": {"value"}}
    }
  ]
}
```

- 版本 **version** 是必填项，目前仅允许值为 "2.0"。
- 语句 **statement** 是用来描述一条或多条权限的详细信息。该元素包括 **effect**、**action**、**resource**、**condition** 等多个其他元素的权限或权限集合。一条策略有且仅有一个 **statement** 元素。
  1. **操作 action** 用来描述允许或拒绝的操作。操作可以是 API（以 **name** 前缀描述）或者功能集（一组特定的 API，以 **permid** 前缀描述）。该元素是必填项。
  2. **资源 resource** 描述授权的具体数据。资源是用六段式描述。每款产品的资源定义详情会有所区别。有关如何指定资源的信息，请参阅您编写的资源声明所对应的产品文档。该元素是必填项。
  3. **生效条件 condition** 描述策略生效的约束条件。条件包括操作符、操作键和操作值组成。条件值可包括时间、IP 地址等信息。有些服务允许您在条件中指定其他值。该元素是非必填项。
  4. **影响 effect** 描述声明产生的结果是“允许”还是“显式拒绝”。包括 **allow** (允许)和 **deny** (显式拒绝)两种情况。该元素是必填项。

### VPC 的操作

在 CAM 策略语句中，您可以从支持 CAM 的任何服务中指定任意的 API 操作。对于 VPC，请使用以 **name/vpc:** 为前缀的 API。例如：**name/vpc:Describe** 或者 **name/vpc:CreateRoute**。如果您要在单个语句中指定多个操作的时候，请使用逗号将它们隔开，如下所示：

```
"action":["name/vpc:action1","name/vpc:action2"]
```

您也可以使用通配符指定多项操作。例如，您可以指定名字以单词 "Describe" 开头的所有操作，如下所示：

```
"action":["name/vpc:Describe*"]
```

如果您要指定 VPC 中所有操作，请使用 \* 通配符，如下所示：

```
"action": ["name/vpc:*"]
```

### VPC 的资源路径

每个 CAM 策略语句都有适用于自己的资源。资源路径的一般形式如下：

```
****qcs*:project_id:service_type:region:account:resource**
```

- **project\_id** : 描述项目信息，仅为了兼容 CAM 早期逻辑，无需填写。
- **service\_type** : 产品简称，如 VPC。
- **region** : 地域信息，如 bj。
- **account** : 资源拥有者的根帐号信息，如 uin/164256472。

- **resource** : 各产品的具体资源详情, 如 vpc/vpc\_id1 或者 vpc/\*。

例如, 您可以使用特定实例 (vpc-d08sl2zr) 在语句中指定它, 如下所示 :

```
"resource":["qcs::vpc:bj:uin/164256472:instance/vpc-d08sl2zr"]
```

您还可以使用 \* 通配符指定属于特定账户的所有实例, 如下所示 :

```
"resource":["qcs::vpc:bj:uin/164256472:instance/*"]
```

您要指定所有资源, 或者如果特定 API 操作不支持 资源级权限, 请在 Resource 元素中使用 \* 通配符, 如下所示 :

```
"resource":["**"]
```

如果您想要在一条指令中同时指定多个资源, 请使用逗号将它们隔开, 如下所示为指定两个资源的例子 :

```
"resource":["resource1","resource2"]
```

下表描述了 VPC 能够使用的资源和对应的资源描述方法。

在下表中, \$为前缀的单词均为代称。

- 其中, project 指代的是项目 ID。
- 其中, region 指代的是地域。
- 其中, account 指代的是账户 ID。

资源	授权策略中的资源描述方法
VPC	qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId
子网	qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/\$subnetId
安全组	qcs::cvm:\$region:\$account:sg/\$sgId
EIP	qcs::cvm:\$region:\$account:eip/*



## VPC访问管理策略示例

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

### VPC 的全读写策略

以下策略允许用户创建和管理 VPC。可向一组网络管理员关联此策略。Action 元素指定所有 VPC 相关 API。

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "action": [
        "name/vpc:*"
      ],
      "resource": "*",
      "effect": "allow"
    }
  ]
}
```

### VPC 的只读策略

以下策略允许用户查询您的 VPC 及相关资源。但用户无法创建、更新或删除它们。在控制台，操作一个资源的前提是可以查看该资源，所以建议您为用户开通 VPC 只读权限。

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "action": [
        "name/vpc:Describe*",
        "name/vpc:Inquiry*",
        "name/vpc:Get*"
      ],
      "resource": "*",
      "effect": "allow"
    }
  ]
}
```

### 只允许子账号管理单个 VPC

以下策略允许用户看到所有 VPC，但只能操作 VPC A（假设 A 的 ID 是 vpc-d08sl2zr）及 A 下的网络资源（如子网、路由表等，不包括云服务器、数据库等），但不允许用户管理其它 VPC。该版本不支持只让用户看到 A，后续版本会支持。

```
{
  "version": "2.0",
  "statement": [
    {
      "action": "name/vpc:*",
      "resource": "*",
      "effect": "allow",
      "condition": {
        "string_equal_if_exist": {
          "vpc:vpc": [
            "vpc-d08sl2zr"
          ],
          "vpc:accepter_vpc": [
            "vpc-d08sl2zr"
          ],
          "vpc:requester_vpc": [

```

```
"vpc-d08sl2zr"  
]  
}  
}  
]  
}
```

## 允许用户管理 VPC，但不允许操作路由表

以下策略允许用户读写 VPC 及其相关资源，但是不允许用户对路由表进行相关操作。

```
{  
  "version": "2.0",  
  "statement": [  
    {  
      "action": [  
        "name/vpc:*"  
      ],  
      "resource": "*",  
      "effect": "allow"  
    },  
    {  
      "action": [  
        "name/vpc:AssociateRouteTable",  
        "name/vpc:CreateRoute",  
        "name/vpc:CreateRouteTable",  
        "name/vpc>DeleteRoute",  
        "name/vpc>DeleteRouteTable",  
        "name/vpc:ModifyRouteTableAttribute"  
      ],  
      "resource": "*",  
      "effect": "deny"  
    }  
  ]  
}
```

## 允许用户管理 VPN 资源

该策略允许用户查看所有 VPC 资源，但只允许其对 VPN 进行增、删、改、查操作。

```
{  
  "version": "2.0",  
  "statement": [  
    {  
      "action": [  
        "name/vpc:Describe*",  
        "name/vpc:Inquiry*",  
        "name/vpc:Get*"  
      ],  
      "resource": "*",  
      "effect": "allow"  
    },  
    {  
      "action": [  
        "name/vpc:*Vpn*",  
        "name/vpc:*UserGw*"  
      ],  
      "resource": "*",  
      "effect": "allow"  
    }  
  ]  
}
```

## VPC API操作支持的资源级权限

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

在 CAM 中, 可对私有网络资源进行以下 API 操作的授权, 具体 API 支持的资源和条件的对应关系如下:

说明: 若表格中没有出现 VPC API 不支持资源级权限, 您可向用户授予使用不在该列表中的 VPC API, 但必须为策略语句的资源元素指定: \*。

API操作	资源	条件	备注
AcceptVpcPeeringConnection	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region表示地域
—	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId </	vpc:accepter_vpc vpc:region vpc:requester_vpc	vpc:accepter_vpc 接收方VPC vpc:region表示 vpc:requester_vpc 发起方 VPC。
—	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId(接收方 vpcId)	vpc:region	vpc:region表示地域。
AcceptVpcPeeringConnectionEx	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId	vpc:accepter_vpc vpc:accepter_vpc_region vpc:requester_vpc vpc:requester_vpc_region	vpc:accepter_vpc VPC, 取值为接 VPC。 vpc:accepter_vpc_region 表示接收方地域 vpc:requester_vpc 起方 VPC, 取值 VPC。 vpc:requester_vpc_region 表示发起方地域
—	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
AddVpnConnEx	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	vpn 网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpngw/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpngw/\$vpnGwId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
—	对端网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:cgw/*	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	vpn 通道资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpn/*	vpc:vpc vpc:vpngw vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:vpngw 表示的 vpn 网关。 vpc:region 表示地域。
AssignPrivateIpAddresses	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/* qcs::vpc:\$region:\$account:eni/\$networkInterfaceId	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表示的子网。 vpc:region 表示地域。
AssociateVip	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region vpc:vpc	

API操作	资源	条件	备注
AssociateRouteTable	子网资源 qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/* qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/\$subnetId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
—	路由表资源 qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/* qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/\$routeTableId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
AttachClassicLinkVpc	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示 地域。
—	云服务器资源 qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId	cvm:region	cvm:region 表示 所在地域。
AttachNetworkInterface	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/* qcs::vpc:\$region:\$account:eni/\$networkInterfaceId	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表示 的子网。 vpc:region 表示 地域。
—	云服务器资源 qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId	cvm:region	cvm:region 表示 所在地域
CreateAndAttachNetworkInterface	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示 地域。
—	云服务器资源 qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId	cvm:region	cvm:region 表示 所在地域
—	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/*	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表示 的子网 vpc:region 表示 地域。
CreateDirectConnectGateway	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示 地域。
—	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/*	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
CreateLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
CreateLocalIPTranslationAclRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
CreateLocalIPTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
CreateLocalSourceIPPortTranslationAclRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。

API操作	资源	条件	备注
CreateLocalSourceIPPortTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
CreatePeerIPTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
CreateNatGateway	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	nat 网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:nat/*	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
CreateNetworkAcl	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	网络 acl 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:acl/*	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
CreateNetworkInterface	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	子网资源 qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/* qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/\$subnetId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
—	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/*	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:subnet 表示网 vpc:region 表示地域。
CreateRoute	路由表资源 qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/* qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/\$routeTableId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
CreateRouteTable	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	路由表资源 qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/*	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
CreateSubnet	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	子网网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/*	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
CreateSubnetAclRule	网络 acl 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:acl/* qcs::vpc:\$region:\$account:acl/\$networkAclId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
—	子网网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/*	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
CreateVpcPeeringConnection	vpc 资源(发起方) qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。

API操作	资源	条件	备注
—	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/*	vpc:accepter_vpc vpc:requester_vpc vpc:region	vpc:accepter_vpc VPC，取值为接收 VPC。 vpc:requester_vpc 起方 VPC，取值 VPC。 vpc:region 表示 地域。
CreateVpcPeeringConnectionEx	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示 地域。
—	对等连接资源qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/*	vpc:accepter_vpc vpc:accepter_vpc_region vpc:requester_vpc vpc:requester_vpc_region	vpc:accepter_vpc VPC，取值为接收 VPC。 vpc:accepter_vpc 表示接收方地域 vpc:requester_vpc 起方 VPC，取值 VPC。 vpc:requester_vpc 表示发起方地域
DeleteDirectConnectGateway	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteLocalIPTranslationAclRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteLocalIPTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteLocalSourceIPPortTranslationAclRule<	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeletePeerIPTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteLocalSourceIPPortTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteNatGatewaynat	网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:nat/* qcs::vpc:\$region:\$account:nat/\$natId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteNetworkAcl	网络 acl 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:acl/* qcs::vpc:\$region:\$account:acl/\$networkAclId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteNetworkInterface	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/* qcs::vpc:\$region:\$account:eni/\$networkInterfaceId	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表示 的子网。 vpc:region 表示 地域。

API操作	资源	条件	备注
DeleteRoute	路由表资源 qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/* qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/\$routeTableId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteRouteTable	路由表资源 qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/* qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/\$routeTableId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteSubnet	子网资源 qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/* qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/\$subnetId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
DeleteUserGw	对端网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:cgw/* qcs::vpc:\$region:\$account:cgw/\$userGwId	vpc:region	vpc:region 表示 地域。
DeleteVpc	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region vpc:vpc	vpc:region 表示 地域。
DeleteVpcPeeringConnection	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId	vpc:accepter_vpc vpc:region vpc:requester_vpc	vpc:accepter_v VPC, 取值为接 VPC。 vpc:requester_ 起方 VPC, 取值 VPC。 vpc:region 表示 地域。
DeleteVpcPeeringConnectionEx	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId	vpc:accepter_vpc vpc:accepter_vpc_region	vpc:requester_ vpc:requester_
DeleteVpnConn	vpn 通道资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpn/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpn/\$vpnConnId	vpc:vpc vpc:vpngw vpc:usergw vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:vpngw 表示 的网关。 vpc:usergw 表 的对端网关。 vpc:region 表示 地域。
DetachClassicLinkVpc	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region vpc:vpc	vpc:region 表示 地域。
—	云服务器资源 qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId	cvm:region	cvm:region 表 所在地域
DetachNetworkInterface	云服务器资源 qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId	cvm:region	cvm:region 表 所在地域
—	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/* qcs::vpc:\$region:\$account:eni/\$networkInterfaceId	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表 的子网。 vpc:region 表示 地域。
DeteteSubnetAclRule	子网资源 qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/* qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/\$subnetId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
—	网络 acl 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:acl/* qcs::vpc:\$region:\$account:acl/\$networkAclId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。

API操作	资源	条件	备注
EipBindNatGateway	nat 网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:nat/* qcs::vpc:\$region:\$account:nat/\$natId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
EipUnBindNatGateway	nat 网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:nat/* qcs::vpc:\$region:\$account:nat/\$natId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
EnableVpcPeeringConnection	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId	vpc:accepter_vpc vpc:region	
vpc:requester_vpc	vpc:accepter_vpc 接收方 VPC，取值为接收方 VPC。 vpc:requester_vpc 表示发起方 VPC，取值为发起方 VPC。 vpc:region 表示 vpc 所在地域。		
EnableVpcPeeringConnectionEx	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId	vpc:accepter_vpc vpc:accepter_vpc_region vpc:requester_vpc vpc:requester_vpc_region	vpc:accepter_v VPC，取值为接 VPC。 vpc:accepter_v 表示接收方地域 vpc:requester_v 起方 VPC，取值 VPC。 vpc:requester_v 表示发起方地域
MigrateNetworkInterface	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/* qcs::vpc:\$region:\$account:eni/\$networkInterfaceId	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表示 的子网。 vpc:region 表示 地域。
—	云服务器资源 qcs::cvm:\$region:\$account:instance/* qcs::cvm:\$region:\$account:instance/\$instanceId(迁移前后的 都需要授权)	cvm:region	cvm:region 表 所在地域。
MigratePrivateIpAddress	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/* qcs::vpc:\$region:\$account:eni/\$networkInterfaceId	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表示 的子网。 vpc:region 表示 地域。
ModifyDirectConnectGateway	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
ModifyLocalDestinationIPPortTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
ModifyLocalIPTranslationAclRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。



API操作	资源	条件	备注
ModifyLocalIPTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
ModifyLocalSourceIPPortTranslationAclRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
ModifyPeerIPTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
ModifyLocalSourceIPPortTranslationNatRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
ModifyNatGateway	nat 网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:nat/* qcs::vpc:\$region:\$account:nat/nat-dc7cdf	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
ModifyNetworkAcl	网络 acl 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:acl/* qcs::vpc:\$region:\$account:acl/\$networkAclId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
ModifyNetworkAclEntry	网络 acl 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:acl/* qcs::vpc:\$region:\$account:acl/\$networkAclId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
ModifyNetworkInterface	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/* qcs::vpc:\$region:\$account:eni/\$networkInterfaceId	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表示的子网。 vpc:region 表示地域。
ModifyPrivateIpAddress	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/* qcs::vpc:\$region:\$account:eni/\$networkInterfaceId	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表示的子网。 vpc:region 表示地域。
ModifyRouteTableAttribute	路由表资源 qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/* qcs::vpc:\$region:\$account:rtb/\$routeTableId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
ModifySubnetAttribute	子网资源 qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/* qcs::vpc:\$region:\$account:subnet/\$subnetId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示地域。
ModifyUserGw	对端网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:cgw/* qcs::vpc:\$region:\$account:cgw/\$userGwId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
ModifyVpcAttribute	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:Region	vpc:region 表示地域。
ModifyVpcPeeringConnection	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId	vpc:accepter_vpc vpc:region vpc:requester_vpc	vpc:accepter_v

API操作	资源	条件	备注
ModifyVpcPeeringConnectionEx	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId	vpc:accepter_vpc vpc:accepter_vpc_region vpc:requester_vpc vpc:requester_vpc_region	vpc:accepter_vpc VPC, 取值为接收方 VPC。 vpc:accepter_vpc_region 表示接收方地域 vpc:requester_vpc 发起方 VPC, 取值为 VPC。 vpc:requester_vpc_region 表示发起方地域
ModifyVpnConnEx	vpn 通道资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpn/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpn/\$vpnConnId	vpc:vpc vpc:vpngw vpc:usergw vpc:region	vpc:vpc 表示开 VPC。 vpc:vpngw 表示的网关。 vpc:usergw 表示的对端网关。 vpc:region 表示地域。
ModifyVpnGw	vpn 网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpngw/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpngw/\$vpnGwId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开 VPC。 vpc:region 表示地域。
RejectVpcPeeringConnection	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId	vpc:accepter_vpc vpc:region vpc:requester_vpc	vpc:accepter_vpc VPC, 取值为接收方 VPC。 vpc:requester_vpc 发起方 VPC, 取值为 VPC。 vpc:region 表示地域。
RejectVpcPeeringConnectionEx	vpc 资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpc/\$vpcId	vpc:region	vpc:region 表示地域。
—	对等连接资源 qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/* qcs::vpc:\$region:\$account:pcx/\$peeringConnectionId	vpc:accepter_vpc vpc:accepter_vpc_region vpc:requester_vpc	vpc:accepter_vpc VPC, 取值为接收方 VPC。 vpc:accepter_vpc_region 表示接收方地域 vpc:requester_vpc 发起方 VPC, 取值为 VPC。 vpc:region 表示地域。
ResetVpnConnSA	vpn 通道资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpn/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpn/\$vpnConnId	vpc:vpc vpc:vpngw vpc:usergw vpc:region	vpc:vpc 表示开 VPC。 vpc:vpngw 表示的网关。 vpc:usergw 表示的对端网关。 vpc:region 表示地域。
SetLocalIPTranslationAclRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开 VPC。 vpc:region 表示地域。
SetLocalSourceIPPortTranslationAclRule	专线网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/* qcs::vpc:\$region:\$account:dcg/\$directConnectGatewayId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开 VPC。 vpc:region 表示地域。

API操作	资源	条件	备注
SetSSLVpnDomain	vpn 网关资源 qcs::vpc:\$region:\$account:vpngw/* qcs::vpc:\$region:\$account:vpngw/\$vpnGwId	vpc:vpc vpc:region	vpc:vpc 表示开; vpc:region 表示 地域。
UnassignPrivateIpAddresses	弹性网卡资源 qcs::vpc:\$region:\$account:eni/* qcs::vpc:\$region:\$account:eni/\$networkInterfaceId	vpc:vpc vpc:subnet vpc:region	vpc:vpc 表示开; VPC。 vpc:subnet 表示 的子网。 vpc:region 表示 地域。

## 网络探测

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

网络探测是监控 VPC 网络连接质量的服务，可为您监控网络连接的时延、丢包率等关键指标。

在混合云网络架构下，您将使用 VPN/专线连接云上 VPC 和您的自有 IDC，为了实时监控连接的网络质量，您可以在需要与 IDC 通信的子网内创建网络探测对象，探测对象创建后将返回探测的链路的丢包率及时延，帮助您实现如下功能：

- 连接质量实时监控。
- 连接故障实时告警。

### 使用说明

- 网络探测为 Ping 探测，频率：20次/分钟。
- 每个私有网络内最多可创建50个网络探测实例。
- 同一个 VPC 下最多20个子网可以创建网络探测。

### 创建网络探测

1. 登录私有网络控制台。
2. 在左侧目录中，单击【网络探测】。
3. 在管理页面上方单击【新建】。
4. 在“新建网络探测”弹窗中，填写相关字段。

字段说明：

字段	含义
名称	网络探测名称。
私有网络	探测源 IP 所在的私有网络。
子网	探测源 IP 所在的子网。
探测目的 IP	网络探测最大支持两个目的 IP 地址，请为网络探测的目的主机开通 ICMP 防火墙策略。
下一跳	源端下一跳路由，请选择源端下一跳类型和具体实例。目前支持的源端下一跳网关类型有：NAT 网关、对等连接、VPN 网关、专线网关、云主机。 <b>说明：</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- 配置下一跳对象后，系统将自动在子网所关联的路由表中添加对应的32位路由。</li><li>- 网络探测路由为系统路由，不可修改。</li><li>- 在子网切换路由时，原子网关路由表将删除此系统路由，子网新关联的路由表将添加此系统路由。</li></ul>

5. 字段填写完成后，在“探测目的 IP”后，单击【验证】。
  - 若连接成功，单击【确定】即可。
  - 若连接失败，请检查子网路由是否配置正确或目的探测对象是否放通了网络 ACL、安全组等防火墙，详情请参见 管理网络 ACL 及 修改安全组规则。

### 查看网络探测时延和丢包率

1. 登录 私有网络控制台。
2. 在左侧目录中，单击【网络探测】。
3. 在目标网络探测实例的“监控”列，单击监控图标，即可查看网络探测时延及丢包率。

## 修改网络探测

1. 登录 私有网络控制台。
2. 在左侧目录中，单击【网络探测】。
3. 在网络探测实例列表中，找到需要修改的网络探测实例，在右侧操作列，单击【编辑】。
4. 在【编辑网络探测】对话框中，输入需要修改的信息，并单击【确定】。

说明：

支持修改名称、探测目的 IP、源端下一跳路由、备注。

## 删除网络探测

1. 登录 私有网络控制台。
2. 在左侧目录中，单击【网络探测】。
3. 在网络探测实例列表中，找到需要删除的网络探测实例，在右侧操作列，单击【删除】。
4. 在弹出的确认框中，单击【删除】即可。

注意：

删除网络探测实例，将一并删除关联告警策略、网络探测的路由配置，请评估业务影响后谨慎操作。

## 配置告警

可以为网络探测配置监控告警，当探测到路由异常时，可以及时告警到用户，以便快速进行路由切换，保障业务可用性。

1. 登录 告警策略 控制台。
2. 单击【新建】。
3. 在弹出的【新建告警策略】对话框中，填写策略名称，设置【策略类型】为【私有网络 / 网络探测】，选择具体实例，配置告警触发条件及告警通知等信息，单击【完成】即可。

# 最佳实践

## 配置云服务器为公网网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 操作场景

当您在腾讯云金融专区 VPC 中的部分云服务器没有普通公网 IP，但需要访问公网时，可以利用带有公网 IP（普通公网 IP 或弹性公网 IP）的云服务器访问公网。公网网关云服务器将对出网流量进行源地址转换，所有其他云服务器访问公网的流量经过公网网关云服务器后，源 IP 都被转换为公网网关云服务器的公网 IP 地址，如下图所示：

### 前提条件

- 已登录 [云服务器控制台](#)。
- 公网网关云服务器只能转发非所在子网的路由转发请求，因此，公网网关云服务器不能与需要借助公网网关访问公网的云服务器处于同一个子网下。
- 公网网关云服务器必须为 Linux 云服务器，Windows 云服务器无法作为公网网关使用。

### 操作步骤

#### 步骤1：绑定弹性公网 IP（可选）

说明：

如果用作公网网关的云服务器已经有公网 IP 地址，请跳过此步骤，完成后续步骤。

1. 在左侧导航栏中，单击 [【弹性公网IP】](#)，进入弹性公网 IP 管理页面。
2. 在需要绑定实例的弹性公网 IP 的操作栏下，选择 [【更多】](#) > [【绑定】](#)。
3. 在“绑定资源”弹框中，选择一个被选做公网网关的 CVM 实例进行绑定。

#### 步骤2：配置网关所在子网路由表

网关子网和普通子网不能关联同一张路由表，需要新建一张独立的路由表，并将网关子网关联该路由表。

1. [创建自定义路由表](#)。
2. 创建后会提示关联子网操作，直接关联公网网关服务器所在子网即可。

#### 步骤3：配置普通子网路由表

配置普通子网的路由表，配置默认路由走公网网关云服务器，使得普通子网内的云服务器能通过公网网关的路由转发能力访问公网。在普通云服务器所在子网的路由表中，新增如下路由策略：

- 目的端：您要访问的公网地址。

- 下一跳类型：云主机。
- 下一跳：步骤1中绑定弹性公网 IP 的云服务器实例的内网 IP。具体操作请参见 [配置路由策略](#)。

#### 步骤4：配置公网网关

1. 登录公网网关云服务器，开启网络转发，NAT 代理功能，以及相关参数优化。
2. 执行如下命令，在 `usr/local/sbin` 目录下新建脚本 `vpcGateway.sh`。

```
vim /usr/local/sbin/vpcGateway.sh
```

3. 按“i”切换至编辑模式，将如下代码写入脚本中。

```
#!/bin/bash
echo "-----"
echo "`date`"
echo "(1)ip_forward config....."
file="/etc/sysctl.conf"
grep -i "^net.ipv4.ip_forward.*" $file && /dev/null && sed -i \
's/net.ipv4.ip_forward.*net.ipv4.ip_forward = 1/' $file || \
echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> $file
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
[ `cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward` -eq 1 ] && echo "-->ip_forward:Success" || \
echo "-->ip_forward:Fail"
echo "(2)Iptables set....."
iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE && echo "-->nat:Success" || echo "-->nat:Fail"
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p tcp -j TCPOPTSTRIP --strip-options timestamp && \
echo "-->mangle:Success" || echo "-->mangle:Fail"
echo "(3)nf_contrack config....."
echo 262144 > /sys/module/nf_contrack/parameters/hashsize
[ `cat /sys/module/nf_contrack/parameters/hashsize` -eq 262144 ] && \
echo "-->hashsize:Success" || echo "-->hashsize:Fail"
echo 1048576 > /proc/sys/net/netfilter/nf_contrack_max
[ `cat /proc/sys/net/netfilter/nf_contrack_max` -eq 1048576 ] && \
echo "-->nf_contrack_max:Success" || echo "-->nf_contrack_max:Fail"
echo 10800 > /proc/sys/net/netfilter/nf_contrack_tcp_timeout_established \
[ `cat /proc/sys/net/netfilter/nf_contrack_tcp_timeout_established` -eq 10800 ] \
&& echo "-->nf_contrack_tcp_timeout_established:Success" || \
echo "-->nf_contrack_tcp_timeout_established:Fail"
```

4. 按“Esc”，输入“:wq”，保存文件并返回。

5. 执行如下命令，设置脚本文件权限。

```
chmod +x /usr/local/sbin/vpcGateway.sh
echo "/usr/local/sbin/vpcGateway.sh >/tmp/vpcGateway.log 2>&1" >> /etc/rc.local
```

6. 设置公网网关的 rps：

7. 执行如下命令，在 `usr/local/sbin` 目录下新建脚本 `set_rps.sh`。

```
vim /usr/local/sbin/set_rps.sh
```

8. 按“i”切换至编辑模式，将如下代码写入脚本中。

```
#!/bin/bash
echo "-----"
date
```

```
mask=0
i=0
total_nic_queues=0
get_all_mask() {
local cpu_nums=$1
if [ $cpu_nums -gt 32 ]; then
mask_tail=""
mask_low32="fffffff"
idx=$((cpu_nums / 32))
cpu_reset=$((cpu_nums - idx * 32))
if [ $cpu_reset -eq 0 ]; then
mask=$mask_low32
for ((i = 2; i <= idx; i++)); do
mask="$mask,$mask_low32"
done
else
for ((i = 1; i <= idx; i++)); do
mask_tail="$mask_tail,$mask_low32"
done
mask_head_num=$((2 ** cpu_reset - 1))
mask=$(printf "%x%s" $mask_head_num $mask_tail)
fi
else
mask_num=$((2 ** cpu_nums - 1))
mask=$(printf "%x" $mask_num)
fi
echo $mask
}
set_rps() {
if ! command -v ethtool && >/dev/null; then
source /etc/profile
fi
ethtool=$(which ethtool)
cpu_nums=$(cat /proc/cpuinfo | grep processor | wc -l)
if [ $cpu_nums -eq 0 ]; then
exit 0
fi
mask=$(get_all_mask $cpu_nums)
echo "cpu number:$cpu_nums mask:0x$mask"
ethSet=$(ls -d /sys/class/net/eth*)
for entry in $ethSet; do
eth=$(basename $entry)
nic_queues=$(ls -l /sys/class/net/$eth/queues/ | grep rx- | wc -l)
if (($nic_queues == 0)); then
continue
fi
cat /proc/interrupts | grep "LiquidIO.*rxtx" && >/dev/null
if [ $? -ne 0 ]; then # not smartnic
#multi queue don't set rps
max_combined=$((
$ethtool -l $eth 2>/dev/null | grep -i "combined" | head -n 1 | awk '{print $2}'
))
#if ethtool -l $eth goes wrong.
[[ ! "$max_combined" =~ ^[0-9]+$ ]] && max_combined=1
if [ ${max_combined} -ge ${cpu_nums} ]; then
echo "$eth has equally nic queue as cpu, don't set rps for it..."
continue
fi
else
echo "$eth is smartnic, set rps for it..."
fi
echo "eth:$eth queues:$nic_queues"
total_nic_queues=$((total_nic_queues + $nic_queues))
i=0
while ((i < $nic_queues)); do
echo $mask >/sys/class/net/$eth/queues/rx-$i/rps_cpus
echo 4096 >/sys/class/net/$eth/queues/rx-$i/rps_flow_cnt
i=$((i + 1))
done
done
flow_entries=$((total_nic_queues * 4096))
echo "total_nic_queues:$total_nic_queues flow_entries:$flow_entries"
```



```
echo $flow_entries > /proc/sys/net/core/rps_sock_flow_entries  
}  
set_rps
```

9. 按 "Esc"，输入 ":wq"，保存文件并返回。

0. 执行如下命令，设置脚本文件权限。

```
chmod +x /usr/local/sbin/set_rps.sh  
echo "/usr/local/sbin/set_rps.sh >/tmp/setRps.log 2>&1" >> /etc/rc.local  
chmod +x /etc/rc.d/rc.local
```

1. 完成上述配置后，重启公网网关云服务器使配置生效，并在无公网 IP 的云服务器上，测试是否能够成功访问公网。

## 调整NAT网关和EIP的优先级

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

当一个子网关联了 NAT 网关，且子网内云服务器有公网 IP（或弹性 IP）时，会默认通过 NAT网关访问 Internet（因为最精确路由的优先级高于公网 IP），但您可以设置路由策略，实现通过云服务器公网 IP 访问 Internet。

### 操作步骤

1. 查看该云服务器所在子网关联的路由表。确保有指向 NAT 网关的路由策略，以保证该子网下，无公网 IP 的云服务器仍可以通过 NAT 网关访问 Internet。

2. 新增下一跳类型为【云服务器的公网IP】的路由策略，并填入目的端。

- 目的端：填写业务需要访问的具体公网网段或默认路由（0.0.0.0/0，默认路由表示：目的端不在路由表中，所有数据包都会使用该默认路由）。
- 下一跳类型：云服务器的公网 IP。

#### 注意：

- 此路由策略与原来指向 NAT 网关、云主机的路由规则配置相同目的端时，均会优先匹配该路由。
- 此路由策略会影响该路由表关联的所有子网（请您确认操作带来的影响），即这些子网内有公网 IP（或弹性 IP）的云服务器访问 Internet，将不再通过 NAT 网关，而是其公网 IP。
- 该路由表关联的子网内，无公网 IP 的云服务器仍可以通过 NAT 网关访问 Internet，不会受到影响。

# 通过私有连接实现跨账号VPC间服务共享

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

本文指导您如何快速创建私有连接服务，将您账号下 VPC 中部署的云服务共享给其他账号下的 VPC 访问。

## 背景信息

VPC 是您独有的云上私有网络，不同 VPC 之间默认完全隔离。您可以通过私有连接 (Private Link) 服务，实现 VPC 与其他 VPC 上安全稳定的访问连接，简化网络架构，避免公网访问服务带来的潜在安全风险。

使用 Private Link 建立连接，您需要创建终端节点服务和终端节点。在创建终端节点服务之前，您需要创建一个内网4层负载均衡实例，并创建监听器关联已经部署业务的云服务器实例，之后在创建终端节点服务时关联该负载均衡实例，此时终端节点服务将作为服务提供方的业务访问入口，供服务使用方创建的终端节点来申请连接，连接建立成功后，服务使用方即可访问服务提供方的部署业务服务。

## 场景示例

本文以下图业务场景为例。假设业务部署在 VPC2，现需要将该业务共享给其他账户的VPC访问。为避免公网访问带来的潜在安全风险，使用私有连接 Private Link 来实现 VPC1 到 VPC2 的安全内网访问方案。

## 前提条件

- 请服务使用方将 UIN 账号告知服务提供方，在使用方发起连接请求后，需要服务方接受后才可连通。
- 在服务提供方 VPC2 中已创建内网4层 CLB 实例，并在 CLB 后端云服务器实例中部署相关服务资源，请确保后端云服务器实例可以正常处理负载均衡转发的请求。
- 服务提供方需将负载均衡的 VPORT 提前告知服务使用方。

## 操作步骤

### 步骤1：服务提供方创建终端节点服务

- 登录[终端节点服务控制台](#)。
- 单击【新建】。
- 在弹出的【新建终端节点服务】界面，配置相关参数。

参数含义：

- 服务名称：自定义终端节点服务的名称。
- 所在地域：终端服务节点所在地域。
- 所属网络：选择所属VPC。
- 负载均衡：选择VPC下已创建的负载均衡。
- 自动接受：指定终端节点服务是否自动接受终端节点发起的连接请求，默认为否，本文保持默认。
  - 如果是同账号，则自动接受为可用。
  - 如果是跨账号，选择自动接受时，且终端节点在用户白名单中，终端节点创建成功即为可用状态。
  - 如果是跨账号，选择不接受自动连接时，终端节点创建成功的初始状态为待接受，需等服务端接受后改为可用。

- 完成参数设置后，单击【确定】完成终端节点服务的创建。

### 步骤2：添加服务使用方账户白名单

- 单击已创建的终端节点服务的ID，进入详情页。
- 单击【白名单】页签进入用户白名单管理界面。
- 单击【添加】，进入【添加白名单用户】界面。
- 填写用户UIN，并填写用户描述信息，如果需要添加多个用户，可以单击【添加】。
- 完成用户白名单添加后，单击【确定】，添加成功的白名单展示在列表中。

### 步骤3：服务使用方创建终端节点

1. 登录 [终端节点](#) 的控制台。
2. 单击【新建】，进入【新建终端节点】界面。
3. 配置终端节点参数。
  - 名称：自定义终端节点的名称。
  - 所属地域：终端节点所在地域。
  - 所属网络：选择终端节点所在的VPC。
  - 所属子网：选择终端节点所在的子网。
  - IP地址：终端节点的IP地址。可以指定IP地址，IP地址为VPC内的内网IP，也可以选择自动分配IP。
  - 对端账户类型：选择需要访问的VPC的所属账户，我的账户说明是同账户VPC的访问，其他账户说明是跨账户VPC的访问，如果是跨账户，则需要将本账户的账号告知对端账户，且发起连接请求后，需要服务端接受后才可联通。
  - 选择服务：输入终端节点服务的ID后单击【验证】，只有验证通过的服务才可建立连接。
4. 完成参数配置后，单击【确定】。

### 步骤4：(可选)绑定安全组

为终端节点绑定安全组，可控制终端节点的入站流量，提高业务访问的安全性。

1. 登录安全组控制台，创建安全组并设置其规则。
2. 在终端节点详情页的安全组页签界面，可为终端节点绑定安全组。

### 步骤5：管理终端节点连接请求

跨账号需要服务提供方接受使用方发起的连接请求，方可连通。

1. 单击已创建的终端节点服务的ID，进入详情页。
2. 单击【终端节点连接】页签进入终端节点连接管理界面。
3. 根据实际情况处理终端节点的状态连接请求，本例选择【接受】。终端节点连接有三个状态：待接受、可用、已拒绝。
  - 对于【已拒绝】状态的连接，可以执行【接受】操作，执行后，状态变为【可用】。
  - 对于【可用】状态的连接，可以执行【拒绝】操作，执行后，状态变为【已拒绝】。
  - 对于【待接受】状态的连接请求，可以执行【接受】或【拒绝】，执行后状态分别为【可用】或【已拒绝】。

说明：终端节点服务可以被多个终端节点连接，终端节点服务的状态是指每一条连接的状态，非单独的终端节点服务的状态。

### 步骤6：服务使用方发起访问请求进行连接验证

1. 登录服务使用方 VPC1 下的某台 CVM，通过 VIP+VPORT 访问服务提供方的后端服务。
2. 本例使用 telnet 验证连通性，执行 telnet VIP VPORT。说明：如果服务器没有安装 telnet，请先执行 yum install telnet 安装 telnet。如果出现如下信息，表示已连

接：

# 用 HA VIP + Keepalived 搭建高可用主备集群

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

本文将介绍如何在VPC内通过 keepalived 软件 + [高可用虚拟 IP \(HA VIP\)](#) 搭建高可用主备集群。

## 基本原理

通常高可用主备集群包含2台服务器，一台主服务器处于某种业务的激活状态（即 Active 状态），另一台备服务器处于该业务的备用状态（即 Standby 状态），它们共享同一个 VIP (Virtual IP)。同一时刻，VIP 只在一台主设备上生效，当主服务器出现问题时，备用服务器接管 VIP 继续提供服务。高可用主备模式有着广泛的应用，例如，MySQL 主备切换、Nginx Web 接入。

在 VPC 的云服务器间可以通过部署 Keepalived 来实现高可用主备集群。Keepalived 是基于 vrrp 协议的一款高可用软件，Keepalived 配置通过 keepalived.conf 文件完成。

- 在传统的物理网络中，可以通过 keepalived 的 VRRP 协议协商主备状态，其原理是：主设备周期性发送免费 ARP 报文刷新上联交换机的 MAC 表或终端 ARP 表，触发 VIP 迁移到主设备上。
- 在VPC中，支持部署 keepalived 来搭建主备高可用集群。与物理网络相比，主要区别是：
  - 使用的 VIP 必须是从云平台申请的 [高可用虚拟 IP \(HA VIP\)](#)。
  - VIP 有子网属性，只能在同一个子网下的机器间宣告绑定。

## 注意事项

- 推荐使用单播方式进行 VRRP 通信。
- 推荐使用 Keepalived (1.2.24版本及以上)。
- 确保已经配置以下 garp 相关参数。因为 keepalived 依赖 ARP 报文更新 IP 信息，如果缺少以下参数，会导致某些场景下，主设备不发送 ARP 导致通信异常。

```
garp_master_delay 1
garp_master_refresh 5
```

- 确保同一 VPC 下的每个主备集群需要配置不同的 vrrp router id。
- 确定没有采用 strict 模式，即需要删除“vrrp\_strict”配置。
- 控制单个网卡上配置的 VIP 数量，建议目前在单个网卡绑定的高可用虚拟 IP 数量不超过5个。如果需要使用多个虚拟 IP，建议在 keepalived 配置文件的 global\_defs 段落添加或修改配置“vrrp\_garp\_master\_repeat 1”。
- 通过调节 adver\_int 参数的大小，在抗网络抖动及灾害恢复速度进行平衡取舍。当 advert\_int 参数过小，容易受网络抖动影响发生频繁倒换和暂时 **双主（脑裂）** 直到网络恢复。当 advert\_int 参数过大，会导致主机器故障后，主备倒换慢（即服务暂停时间长）。**请充分评估双主（脑裂）对业务的影响！**
- track\_script 脚本的具体执行项（如 checkhaproxy）中的 interval 参数请适当提高，避免脚本执行超时导致 FAULT 状态的发生。
- 可选：注意日志打印导致的磁盘使用量上涨，可以通过 logrotate 等工具解决。

## 操作步骤

说明：

本文操作步骤均以如下环境条件为例，实际操作时，请您务必使用实际环境参数进行替换。

- 主节点云服务器：HAVIP-01，172.16.16.5

- 备节点云服务器：HAVIP-02，172.16.16.6
- 高可用HAVIP：172.16.16.12
- 弹性公网IP：81.71.14.118
- 镜像版本：CentOS 7.6 64位

### 步骤1：申请 VIP

1. 登录 [私有网络控制台](#)。
2. 在左侧导航栏中，选择【IP 与网卡】>【高可用虚拟 IP】。
3. 在 HAVIP 管理页面，单击【申请】。
4. 在弹出的【申请高可用虚拟 IP】对话框中输入名称，选择 HAVIP 所在的私有网络和子网等信息，单击【确定】即可。

#### 说明：

HAVIP 的 IP 地址可以自动分配，也可以手动填写。如果您选择手动填写，请确认填写内网 IP 在所属于子网网段内，且不属于系统保留 IP。例如，所属于子网网段为：10.0.0.0/24，则可填写的内网 IP 范围为：10.0.0.2 - 10.0.0.254。

申请成功的 HAVIP 如下图所示。

### 步骤2：在主服务器和备服务器上安装 keepalived 软件（推荐1.2.24版本及以上）

本文以 CentOS 7.6镜像类型服务器为例提供 keepalived 的安装方法。

1. 查看 keepalived 软件包版本号是否符合要求。

```
yum list keepalived
```

- 是 = 执行<sup>2</sup>
- 否 = 执行<sup>3</sup>

2. 使用 yum 方式安装软件包。

```
yum install -y keepalived
```

3. 使用源码方式安装软件包。

```
tar zxvf keepalived-1.2.24.tar.gz
cd keepalived-1.2.24
./configure --prefix=/
make; make install
chmod +x /etc/init.d/keepalived //防止出现 env: /etc/init.d/keepalived: Permission denied
```

### 步骤3：配置 keepalived，绑定高可用 VIP 到主备云服务器

1. 登录主节点云服务器 HAVIP-01，执行 `vim /etc/keepalived/keepalived.conf`，修改相关配置。

说明：HAVIP-01 和 HAVIP-02 在本例中将被配置成“等权重节点”，即 state 均为 BACKUP，priority 均为 100。优点是可以减少抖动造成的倒换次数。

```
! Configuration File for keepalived
global_defs {
    notification_email {
        acassen@firewall.loc
        failover@firewall.loc
        sysadmin@firewall.loc
    }
    notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
    smtp_server 192.168.200.1
```

```
smtp_connect_timeout 30
router_id LVS_DEVEL
vrrp_skip_check_adv_addr
vrrp_garp_interval 0
vrrp_gna_interval 0
}
vrrp_script checkhaproxy
{
script "/etc/keepalived/do_sth.sh" # 检测业务进程是否运行正常。其中“do_sth.sh”文件为用户自定义的业务进程检测脚本，请根据业务需要来执行，执行时“do_sth.sh”替换为实际的脚本名称。
interval 5
}
vrrp_instance VI_1 {
# 注意主备参数选择
state BACKUP # 设置初始状态均为“备”
interface eth0 # 设置绑定 VIP 的网卡 例如 eth0
virtual_router_id 51 # 配置集群 virtual_router_id 值
nopreempt # 设置非抢占模式，
# preempt_delay 10 # 仅 state MASTER 时生效
priority 100 # 两设备是相同值的等权重节点
advert_int 5
authentication {
auth_type PASS
auth_pass 1111
}
unicast_src_ip 172.16.16.5 # 设置本机内网IP地址
unicast_peer {
172.16.16.6 # 对端设备的 IP 地址
}
virtual_ipaddress {
172.16.16.12 # 设置高可用虚拟 VIP
}
notify_master "/etc/keepalived/notify_action.sh MASTER"
notify_backup "/etc/keepalived/notify_action.sh BACKUP"
notify_fault "/etc/keepalived/notify_action.sh FAULT"
notify_stop "/etc/keepalived/notify_action.sh STOP"
garp_master_delay 1 # 设置当切为主状态后多久更新 ARP 缓存
garp_master_refresh 5 # 设置主节点发送 ARP 报文的时间间隔

track_interface {
eth0 # 使用绑定 VIP 的网卡 例如 eth0
}
track_script {
checkhaproxy
}
}
```

- 按“esc”退出编辑状态，输入 :wq! 保存并退出。
- 登录备节点云服务器 HAVIP-02，执行 `vim /etc/keepalived/keepalived.conf`，修改相关配置。

```
! Configuration File for keepalived
global_defs {
notification_email {
acassen@firewall.loc
failover@firewall.loc
sysadmin@firewall.loc
}
notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc
smtp_server 192.168.200.1
smtp_connect_timeout 30
router_id LVS_DEVEL
vrrp_skip_check_adv_addr
vrrp_garp_interval 0
vrrp_gna_interval 0
}
vrrp_script checkhaproxy
{
script "/etc/keepalived/do_sth.sh"
interval 5
```

```
}
vrrp_instance VI_1 {
# 注意主备参数选择
state BACKUP # 设置初始状态均为“备”
interface eth0 # 设置绑定 VIP 的网卡 例如 eth0
virtual_router_id 51 # 配置集群 virtual_router_id 值
nopreempt # 设置非抢占模式
# preempt_delay 10 # 仅 state MASTER 时生效
priority 100 # 两设备是相同值的等权重节点
advert_int 5
authentication {
auth_type PASS
auth_pass 1111
}
unicast_src_ip 172.16.16.6 # 设置本机内网 IP 地址
unicast_peer {
172.16.16.5 # 对端设备的 IP 地址
}
virtual_ipaddress {
172.16.16.12 # 设置高可用虚拟 VIP
}
notify_master "/etc/keepalived/notify_action.sh MASTER"
notify_backup "/etc/keepalived/notify_action.sh BACKUP"
notify_fault "/etc/keepalived/notify_action.sh FAULT"
notify_stop "/etc/keepalived/notify_action.sh STOP"
garp_master_delay 1 # 设置当切为主状态后多久更新 ARP 缓存
garp_master_refresh 5 # 设置主节点发送ARP报文的时间间隔
track_interface {
eth0 # 使用绑定 VIP 的网卡 例如 eth0
}
track_script {
checkhaproxy
}
}
```

4. 按“esc”退出编辑状态，输入 :wq! 保存并退出。

5. 重启 keepalived 进程使配置生效。

```
systemctl start keepalived
```

6. 检查两台云服务器的主备状态，并确认 HAVIP 已经正确的绑定到主备服务器。

说明：

此示例中 HAVIP-01 先启动 keepalived 服务，所以正常情况下，HAVIP-01 将被选择为主节点，可登录 [高可用虚拟 IP](#) 控制台，查看 HAVIP 绑定的云服务器为主节点云 HAVIP-01。

#### 步骤4：VIP 绑定弹性公网 IP（可选）

1. 在 [高可用虚拟 IP](#) 控制台，单击HAVIP所在行的【绑定】。
2. 在弹出的【绑定弹性公网 IP】对话框中选择待绑定的 EIP，并单击【确定】。如果没有可用的 EIP，请先在 [弹性公网 IP](#)控制台申请。

#### 步骤5：使用 notify\_action.sh 进行简单的日志记录（可选）

keepalived 主要日志仍然记录在“/var/log/message”中，可以通过添加 notify 的脚本来进行简单的日志记录。

1. 登录云服务器，执行 `vim /etc/keepalived/notify_action.sh` 命令添加脚本“notify\_action.sh”，脚本内容如下：

```
#!/bin/bash
#/etc/keepalived/notify_action.sh
log_file=/var/log/keepalived.log
log_write()
{
echo "[date '+%Y-%m-%d %T'] $1" >> $log_file
```



```
}
[ ! -d /var/keepalived/ ] && mkdir -p /var/keepalived/

case "$1" in
"MASTER" )
echo -n "$1" > /var/keepalived/state
log_write " notify_master"
echo -n "0" /var/keepalived/vip_check_failed_count
;;
"BACKUP" )
echo -n "$1" > /var/keepalived/state
log_write " notify_backup"
;;
"FAULT" )
echo -n "$1" > /var/keepalived/state
log_write " notify_fault"
;;
"STOP" )
echo -n "$1" > /var/keepalived/state
log_write " notify_stop"
;;
*)
log_write "notify_action.sh: STATE ERROR!!!"
;;
esac
```

2. 执行 `chmod a+x /etc/keepalived/notify_action.sh` 修改脚本权限。

#### 步骤6：验证主备切换时 VIP 及外网 IP 是否正常切换

通过重启 `keepalived` 进程、重启子机等方式模拟主机故障，检测 VIP 是否能正常迁移。

- 如果完成了主备切换，则可以看到控制台的绑定主机已经切换为 backup 云服务器。
- 另外，也可以从 VPC 内 ping VIP 的方式，查看网络中断到恢复的时间间隔，每切换一次，ping 中断的时间大约为4秒。从公网侧 ping HAVIP 绑定的 EIP，可以查看网络中断到恢复的时间间隔，每切换一次，ping 中断的时间大致为4秒。
- 使用 `ip addr show` 检查 `havip` 是否出现主设备网卡上。

## 用 HAVIP + Windows Server Failover Cluster 搭建高可用 DB

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

1. **创建 HAVIP** 登录 [HAVIP 控制台](#)，创建一个 HAVIP，具体方法请参见 [创建高可用虚拟 IP](#)。
2. **绑定和配置** 此处与传统模式配置一样，由后端机器声明和协商哪一设备绑定创建的 HAVIP。您只要在对应的配置文件中指定 virtual IP 为 HAVIP。在群集管理器里，将刚才创建的 HAVIP 配置进去。
3. **验证** 等待配置完成后，直接切换节点进行测试。正常情况下会看到只有短暂中断后网络又通了（若切换较快甚至看不到中断），业务不受影响。

## 常见问题

### 通用类

### 概念相关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

#### 如何实现私有网络不同子网内的通信？

- 每个私有网络默认内网互通，您可以在对应路由表中看到一条默认路由，该路由即表示该私有网络下所有资源内网互通。
- 如果是不同私有网络的子网，则内网不互通，需要使用对等连接才能实现通信。

#### 能否将服务器部署在同一私有网络下的不同可用区中？

可以。VPC 具有地域属性（如广州、北京、首尔），VPC 内子网具有可用区属性（如广州一区、广州二区），同一 VPC 内的子网可以部署在同一地域的不同可用区中。而云服务器的可用区属性继承自其所属子网，在可用区的子网下购买服务器，即可实现将服务器部署在不同可用区。

#### 如何实现不同可用区中云服务器和数据库的通信？

- 相同 VPC：默认互通，如果不通，请优先排查安全组及网络 ACL 等防火墙策略。
- 不同 VPC：默认隔离，如需互通，您可以通过对等连接，实现两个 VPC 的内网互通。

## 网段和IP相关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### VPC 和子网的网段有什么限制？

腾讯云金融专区 VPC CIDR 支持使用以下私有网段中的任意一个：

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255（掩码范围需在16 - 28之间）
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255（掩码范围需在16 - 28之间）
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255（掩码范围需在16 - 28之间）

子网的 CIDR 必须在私有网络的 CIDR 内或相同。

### VPC 和子网的网段可以修改吗？

- 您在创建私有网络和子网时时，需要指定其 CIDR，一旦创建即不可更改。
- 如果您因为私有网络网段重叠而无法建立对等连接，推荐您对私有网络下实例进行迁移。VPC 间迁移请参考 云服务器文档中的切换私有网络服务章节。

### VPC 内资源 (CVM、数据库等) 是否支持修改内网 IP？

- 云服务器主网卡的主内网 IP 支持修改，辅助网卡的主内网 IP 不支持修改。
- 内网负载均衡 (CLB) / 云数据库不支持修改内网 IP。

### VPC 内的云服务器或数据库能否切换到其它 VPC？

- 目前支持云服务器的迁移，但暂不支持数据库及其他资源的迁移。
- 云服务器可从当前 VPC 迁移至同账户下的其他 VPC 内，详细操作步骤和注意事项，请参见云服务器文档中的切换私有网络服务章节。

### 弹性公网 IP 有什么作用？

弹性公网 IP 适用于以下场景：

1. **容灾** 我们强烈建议您使用弹性公网 IP 来容灾。当您的某台服务器无法正常提供服务时，您可以将这台机器上的弹性公网 IP 解绑，并重新绑定到健康的机器上，帮您快速恢复服务。
2. **保留特定公网 IP** 当您需要保留账户中的某个特定公网 IP 时，可将其转换为弹性公网 IP，绑定设备后，即可使用该 IP 进行公网访问。只要您不进行“释放”操作，该弹性公网 IP 便一直保留在您的账户中。
3. **其他特殊场景** 当您有其他特殊情况需要替换 IP 时，可通过普通公网 IP 转换为弹性公网 IP，并绑定/解绑弹性公网 IP 的方式来实现。但弹性公网 IP 资源宝贵，单个账号下每个地域会有配额限制，建议您合理规划与使用。

### 如何保持公网 IP 地址不变？

当您需要保留账户中的某个特定公网 IP 时，可将其转换为弹性公网 IP，绑定设备后，即可使用该 IP 进行公网访问。只要您不进行“释放”操作，该弹性公网 IP 便一直保留在您的账户中。

### 弹性公网 IP 能否再转换为普通公网 IP？

弹性公网 IP 无法再次转换为普通公网 IP。

## 产品配额相关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### VPC 有配额限制吗? 每个账号可创建多少 VPC?

VPC 部分资源有使用配额限制。默认每个账号每个地域可以创建5个私有网络。

### 申请弹性 IP 失败? 每个账号可以申请多少个弹性 IP?

- 每个云平台账户在每个地域 (Region) 可以申请的弹性公网 IP 个数为20个。
- 每个云平台账户各个地域每天申购次数为配额数  $\times$  2次 (即默认为40次)。解绑 EIP 时, 每个账户每天可免费重新分配公网 IP 的次数为10次。

## 连接类

### 连接公网

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

#### 如果云服务器在购买时没有分配公网 IP，应该如何申请？

如果您在购买云服务器时没有分配公网 IP，那么无法为该云服务器再申请普通公网 IP，但可以通过弹性公网 IP 来实现相同功能。

- 弹性公网 IP 是公网 IP 的一种，是某地域下一个固定不变的公网 IP 地址。与普通公网 IP 不同的是，它是与您的账户绑定，即：您可以将一个弹性公网 IP 根据需要与不同的云服务器绑定、解绑（一次仅能绑定一个）。
- 由于弹性公网 IP 的特殊性，如果您申请了弹性公网 IP 但并未绑定实例，需要收取一定的闲置费用，详情请参见弹性公网 IP 计费。

#### 没有公网 IP 地址的实例（云服务器、数据库）如何访问公网？

没有公网 IP 的实例可以申请弹性公网 IP（请参见上一个问题），或者通过 NAT 网关访问公网。NAT 网关能够为私有网络内的云服务器提供 SNAT 和 DNAT 功能，如果您有多台云服务器需要通过一个公网 IP 访问公网，可以使用 NAT 网关。

#### 能否为云服务器更换公网 IP？

如果您的云服务器绑定的是弹性公网 IP，您需要解绑该弹性公网 IP，重新申请一个弹性公网 IP 或为其绑定已有弹性公网 IP。

#### 弹性公网 IP 数量达到上限后能否申请增加配额？

由于弹性公网 IP 资源的有限性，每个账号每个地域仅能申请20个，不能申请增加配额。对于无公网 IP 的云服务器，您可以使用 NAT 网关等方式访问公网。

#### 如果云服务器有公网 IP 或弹性公网 IP，所在子网又关联了 NAT 网关，将如何实现公网的访问？

如果一台云服务器有公网 IP 或弹性公网 IP，同时，子网又关联了 NAT 网关，即路由表中设置了该子网访问公网流量的下一跳是 NAT 网关，那么，默认该云服务器访问公网的流量会全部通过 NAT 网关实现。

如果您需要修改优先级，使得云服务器访问公网的流量通过公网IP实现，请参见调整 NAT 网关和公网 IP 的优先级。

## VPC 通信

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 云服务器/数据库如何内网通信？

VPC 中云服务器与数据库的内网通信在网络层面均为内网 IP 通信，因此无差异。内网 IP 不同场景的通信方式如下：

通信场景	通信方案
不同地域	不同地域的云服务器或数据库属于不同 VPC，通过 对等连接（同/跨账号均支持）通信
不同可用区	同 VPC：默认互通 不同 VPC：通过对等连接（同/跨账号均支持）通信
不同VPC	通过对等连接（同/跨账号均支持）通信
不同子网	同 VPC：默认互通 不同 VPC：通过对等连接（同/跨账号均支持）通信
跨账号	跨账号 通过对等连接（同/跨地域均支持）通信

说明：

同 VPC 下不同子网间（不论是否在同一可用区），**内网默认互通**，如果不通，请优先排查安全组及网络 ACL等防火墙策略。

### 若 VPC1 分别和 VPC2、VPC3 建立了对等连接，那 VPC2 和 VPC3 能互通吗？

不能，对等连接能使 VPC 两两建立互联，但是这种互通关系不发生传递。即当 VPC1 与 VPC2 建立了对等连接，VPC1 和 VPC3 也建立了对等连接时，由于对等连接的不传递性，VPC2 和 VPC3 的流量不能互通。

## 安全类

### VPC 安全相关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

#### 如何确保 VPC 中云服务器的安全？

VPC 本身是一个逻辑隔离的网络环境，可以通过设置安全组和网络 ACL 来进行流量控制：

- 安全组：提供 CVM 实例级别的网络流量控制，没有允许进出实例的流量将自动被拒绝。
- 网络 ACL：提供子网级别的网络流量控制。



## 端口与安全组相关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 端口相关

#### 为什么要开启端口？如何开启某个端口？

您需要在安全组中开放端口后，才可以使用端口对应的服务。示例：若想要使用 8080 端口访问网页，需要在安全组开启、放通该端口的情况下，才能实现。放通某个端口的操作步骤如下：

1. 登录安全组控制台，单击该实例绑定的安全组，进入详情页。
2. 选择进站规则/出站规则，单击添加规则。
3. 填写您的 IP 地址（段）及需要放通的端口信息，选择允许放通。详细操作步骤，请参见添加安全组规则。

#### 为什么修改端口后服务无法使用？

修改服务端口后，还需在对应的安全组开放对应的端口，否则服务不可用。

#### 云平台不支持哪些端口？

如下端口存在安全隐患，出于安全因素考虑，运营商将其拦截，导致无法访问。建议您更换端口，不要使用如下端口监听：

协议	不支持端口
TCP	42、135、137、138、139、445、593、1025、1434、1068、3127、3128、3129、3130、4444、5554、9996
UDP	1026、1027、1434、1068、5554、9996、1028、1433、135 - 139

### 安全组相关

#### 为什么安全组中会默认有一条拒绝规则？

安全组规则，是从上至下依次筛选生效的，之前设置的允许规则通过后，其他的规则会默认被拒绝。若是规则放通全部端口，则最后这条拒绝规则是不生效的。出于安全考虑，我们提供该默认设置。

#### 选择安全组不正确，会对绑定该安全组的实例有何影响？该如何解决？

- **问题隐患**
  - 远程连接 (SSH) Linux 实例、远程登录桌面 Windows 实例可能失败。
  - 远程 Ping 该安全组下的 CVM 实例的公网 IP 和内网 IP 可能失败。
  - HTTP 访问该安全组下的实例暴露的 Web 服务可能失败。
  - 该安全组下实例访问 Internet 服务可能失败。
- **解决方案**
  - 若发生以上问题，可以在控制台的安全组管理中，重新设置安全组规则，例如：只绑定默认全通安全组。
  - 安全组具体设置规则，请参见安全组 - 安全组规则。

#### 安全组的方向和策略是什么？

- 安全组策略方向分为出和入，出方向是指过滤云服务器的出流量，入方向是指过滤云服务器的入流量。
- 安全组策略分为 **允许** 和 **拒绝** 流量。

#### 安全组策略的生效顺序是什么？

安全组策略的生效顺序是从上至下的。流量经过安全组的策略匹配顺序是从上至下，一旦匹配成功则策略生效。

#### 为什么安全组未允许的 IP 仍然能访问云服务器？

可能有以下原因：

- CVM 可能绑定了多个安全组，特定 IP 在其他安全组中被允许。
- 特定 IP 属于审批过的腾讯云金融专区公共服务。

#### 使用了安全组是否意味着不可以使用 iptables？

不是。安全组和 iptables 可以同时使用，您的流量会经过两次过滤，流量的走向如下：

- 出方向：实例上的进程 > iptables > 安全组。
- 入方向：安全组 > iptables > 实例上的进程。

#### 安全组跨项目跨地域克隆是否有云 API 支持？

为了方便使用控制台的客户，我们目前提供了控制台支持，暂无直接云 API 支持。您可以通过原有的批量导入导出安全组规则的云 API，间接达到安全组的跨项目跨地域克隆。

#### 安全组跨项目跨地域克隆是否会安全组管理的云服务器一起复制过去？

不会，安全组跨地域克隆，只将原安全组出入口规则克隆，云服务器需另行关联。

# 历史版本 (V2接口)

## API概览

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

API版本 : V2

### 1. VPC相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建私有网络	<a href="#">CreateVpc</a>	创建私有网络, 规划好您的网段。
删除私有网络	<a href="#">DeleteVpc</a>	删除某个私有网络。
修改私有网络名称	<a href="#">ModifyVpcAttribute</a>	修改指定vpc的名称。
查询私有网络列表	<a href="#">DescribeVpcEx</a>	批量查询vpc信息, 支持分页查询、模糊匹配等。
绑定私有网络内主机与VIP	<a href="#">AssociateVip</a>	给vpc内云服务器绑定一个VIP。

### 2. 子网相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建子网	<a href="#">CreateSubnet</a>	创建子网, 并指定可用区。
删除子网	<a href="#">DeleteSubnet</a>	删除指定子网。
修改子网名称	<a href="#">ModifySubnetAttribute</a>	修改指定子网名称。
查询子网列表	<a href="#">DescribeSubnetEx</a>	批量查询子网信息, 支持分页查询、模糊匹配等。
查询子网详情	<a href="#">DescribeSubnet</a>	根据用户输入信息, 如subnetId、子网名称等, 查询对应子网的详细信息。

### 3. 路由表相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建路由表	<a href="#">CreateRouteTable</a>	创建一个路由表。
删除路由表	<a href="#">DeleteRouteTable</a>	删除指定路由表, 删除后该路由表内路由策略都失效。
修改路由表	<a href="#">ModifyRouteTableAttribute</a>	修改指定路由表名称。
查询路由表	<a href="#">DescribeRouteTable</a>	根据用户输入信息, 如routeTableId、路由表名称等, 查询对应路由表的详细信息。
修改子网关联的路由表	<a href="#">AssociateRouteTable</a>	修改子网关联的路由表。
新增路由策略	<a href="#">CreateRoute</a>	新增路由策略。
删除路由策略	<a href="#">DeleteRoute</a>	删除路由策略。

### 4. 网络ACL相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建VPC网络ACL	<a href="#">CreateNetworkAcl</a>	创建安全防火墙。
删除网络ACL	<a href="#">DeleteNetworkAcl</a>	删除指定安全防火墙。

接口功能	Action ID	功能描述
修改网络ACL名称	<a href="#">ModifyNetworkAcl</a>	修改安全防火墙名称。
查询网络ACL列表	<a href="#">DescribeNetworkAcl</a>	查询vpc安全防火墙列表。
设置网络ACL规则	<a href="#">ModifyNetworkAclEntry</a>	设置安全防火墙网络规则。
网络ACL绑定子网	<a href="#">CreateSubnetAclRule</a>	安全防火墙绑定子网。
网络ACL解绑子网	<a href="#">DeleteSubnetAclRule</a>	安全防火墙和子网解绑。

## 5. VPN网关相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
查询VPN网关价格	<a href="#">InquiryVpnPrice</a>	查询VPN网关价格。
购买VPN网关	<a href="#">CreateVpn</a>	购买vpn网关。
修改VPN网关属性	<a href="#">ModifyVpnGw</a>	修改指定vpn网关信息，例如名称。
查询VPN网关列表	<a href="#">DescribeVpnGw</a>	根据用户信息，如vpn网关ID，名称，查询对应vpn网关的信息。
续费VPN网关	<a href="#">RenewVpn</a>	续费vpn网关。

## 6. 对端网关相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建对端网关	<a href="#">AddUserGw</a>	创建要连接的对端网关。
删除对端网关	<a href="#">DeleteUserGw</a>	删除指定对端网关。
修改对端网关	<a href="#">ModifyUserGw</a>	修改对端网关名称。
查询对端网关	<a href="#">DescribeUserGw</a>	根据用户信息，如对端网关ID，名称，查询对应对端网关的信息。
获取可支持的对端网关厂商信息	<a href="#">DescribeUserGwVendor</a>	查询腾讯云金融专区vpn网关可支持的对端网关厂商信息。

## 7. VPN通道相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建VPN通道	<a href="#">AddVpnConnEx</a>	创建vpn加密通道，将vpc接入其他网络资源。
删除VPN通道	<a href="#">DeleteVpnConn</a>	删除指定vpn通道。
修改VPN通道	<a href="#">ModifyVpnConnEx</a>	修改指定vpn通道的信息，如名称。
查询VPN通道列表	<a href="#">DescribeVpnConn</a>	根据用户信息，如通道ID，名称，查询对应通道的信息。
下载VPN通道配置	<a href="#">GetVpnConnConfig</a>	下载vpn通道配置，对通道配置做调整。
获取VPN通道的监控数据	<a href="#">DescribeVpnConnMonitor</a>	获取VPN通道的监控数据。

## 8. 对等连接相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建同地域对等连接	<a href="#">CreateVpcPeeringConnection</a>	创建同地域对等连接。

接口功能	Action ID	功能描述
删除同地域对等连接	<a href="#">DeleteVpcPeeringConnection</a>	删除同地域对等连接。
修改同地域对等连接属性	<a href="#">ModifyVpcPeeringConnection</a>	修改同地域对等连接属性。
接受同地域对等连接	<a href="#">AcceptVpcPeeringConnection</a>	接受同地域对等连接。
驳回同地域对等连接	<a href="#">RejectVpcPeeringConnection</a>	驳回同地域对等连接。
启用同地域过期对等连接	<a href="#">EnableVpcPeeringConnection</a>	启用同地域过期对等连接。
创建跨地域对等连接	<a href="#">CreateVpcPeeringConnectionEx</a>	创建跨地域对等连接。
删除跨地域对等连接	<a href="#">DeleteVpcPeeringConnectionEx</a>	删除跨地域对等连接。
修改跨地域对等连接属性	<a href="#">ModifyVpcPeeringConnectionEx</a>	修改跨地域对等连接属性。
接受跨地域对等连接	<a href="#">AcceptVpcPeeringConnectionEx</a>	接受跨地域对等连接。
驳回跨地域对等连接	<a href="#">RejectVpcPeeringConnectionEx</a>	驳回跨地域对等连接。
启用跨地域过期对等连接	<a href="#">EnableVpcPeeringConnectionEx</a>	启用跨地域过期对等连接。
查询对等连接	<a href="#">DescribeVpcPeeringConnections</a>	查询对等连接。

## 9. 专线网关相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建专线网关	<a href="#">CreateDirectConnectGateway</a>	创建专线网关。
修改专线网关属性	<a href="#">ModifyDirectConnectGateway</a>	修改专线网关属性。
删除专线网关	<a href="#">DeleteDirectConnectGateway</a>	删除专线网关。
查询专线网关	<a href="#">DescribeDirectConnectGateway</a>	查询专线网关。
添加专线网关本端IP转换	<a href="#">CreateLocalIPTranslationNatRule</a>	添加专线网关本端IP转换。
删除专线网关本端IP转换	<a href="#">DeleteLocalIPTranslationNatRule</a>	删除专线网关本端IP转换。
修改专线网关本端IP转换	<a href="#">ModifyLocalIPTranslationNatRule</a>	修改专线网关本端IP转换。
查询专线网关本端IP转换	<a href="#">DescribeLocalIPTranslationNatRule</a>	查询专线网关本端IP转换。
添加专线网关本端源IP端口转换	<a href="#">CreateLocalSourceIPPortTranslationNatRule</a>	添加专线网关本端源IP端口转换。
删除专线网关本端源IP端口转换	<a href="#">DeleteLocalSourceIPPortTranslationNatRule</a>	删除专线网关本端源IP端口转换。
修改专线网关本端源IP端口转换	<a href="#">ModifyLocalSourceIPPortTranslationNatRule</a>	修改专线网关本端源IP端口转换。
查询专线网关本端源IP端口转换	<a href="#">DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule</a>	查询专线网关本端源IP端口转换。
添加专线网关本端目的IP端口转换	<a href="#">CreateLocalDestinationIPPortTranslationNatRule</a>	添加专线网关本端目的IP端口转换。
删除专线网关本端目的IP端口转换	<a href="#">DeleteLocalDestinationIPPortTranslationNatRule</a>	删除专线网关本端目的IP端口转换。
修改专线网关本端目的IP端口转换	<a href="#">ModifyLocalDestinationIPPortTranslationNatRule</a>	修改专线网关本端目的IP端口转换。
查询专线网关本端目的IP端口转换	<a href="#">DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule</a>	查询专线网关本端目的IP端口转换。
添加专线网关对端IP转换	<a href="#">CreatePeerIPTranslationNatRule</a>	添加专线网关对端IP转换。
删除专线网关对端IP转换	<a href="#">DeletePeerIPTranslationNatRule</a>	删除专线网关对端IP转换。
修改专线网关对端IP转换	<a href="#">ModifyPeerIPTranslationNatRule</a>	修改专线网关对端IP转换。
查询专线网关对端IP转换	<a href="#">DescribePeerIPTranslationNatRule</a>	查询专线网关对端IP转换。
添加本端IP转换ACL策略	<a href="#">CreateLocalIPTranslationAclRule</a>	添加本端IP转换ACL策略。

接口功能	Action ID	功能描述
删除本端IP转换ACL策略	<a href="#">DeleteLocalIPTranslationAclRule</a>	删除本端IP转换ACL策略。
修改本端IP转换ACL策略	<a href="#">ModifyLocalIPTranslationAclRule</a>	修改本端IP转换ACL策略。
查询本端IP转换ACL策略	<a href="#">DescribeLocalIPTranslationAclRule</a>	查询本端IP转换ACL策略。
添加本端源IP端口转换ACL策略	<a href="#">CreateLocalSourceIPPortTranslationAclRule</a>	添加本端IP端口转换ACL策略。
删除本端源IP端口转换ACL策略	<a href="#">DeleteLocalSourceIPPortTranslationAclRule</a>	删除本端IP端口转换ACL策略。
修改本端源IP端口转换ACL策略	<a href="#">ModifyLocalSourceIPPortTranslationAclRule</a>	修改本端IP端口转换ACL策略。
查询本端源IP端口转换ACL策略	<a href="#">DescribeLocalSourceIPPortTranslationAclRule</a>	查询本端IP端口转换ACL策略。

## 10. NAT网关相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建NAT网关	<a href="#">CreateNatGateway</a>	创建NAT网关。
查询NAT网关创建状态	<a href="#">QueryNatGatewayProductionStatus</a>	查询NAT网关创建状态。
删除NAT网关	<a href="#">DeleteNatGateway</a>	删除NAT网关。
修改NAT网关	<a href="#">ModifyNatGateway</a>	修改NAT网关。
查询NAT网关	<a href="#">DescribeNatGateway</a>	查询NAT网关。
NAT网关绑定EIP	<a href="#">EipBindNatGateway</a>	NAT网关绑定EIP。
NAT网关解绑EIP	<a href="#">EipUnBindNatGateway</a>	NAT网关解绑EIP。
升级NAT网关规格	<a href="#">UpgradeNatGateway</a>	升级NAT网关规格。

## 11. 弹性网卡相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
创建弹性网卡	<a href="#">CreateNetworkInterface</a>	创建弹性网卡。
删除弹性网卡	<a href="#">DeleteNetworkInterface</a>	删除弹性网卡。
查询弹性网卡信息	<a href="#">DescribeNetworkInterfaces</a>	查询弹性网卡信息。
弹性网卡申请内网IP	<a href="#">AssignPrivateIpAddresses</a>	弹性网卡申请内网IP。
弹性网卡退还内网IP	<a href="#">UnassignPrivateIpAddresses</a>	弹性网卡退还内网IP。
弹性网卡绑定云服务器	<a href="#">AttachNetworkInterface</a>	弹性网卡绑定云服务器。
弹性网卡解绑云服务器	<a href="#">DetachNetworkInterface</a>	弹性网卡解绑云服务器。
弹性网卡迁移	<a href="#">MigrateNetworkInterface</a>	弹性网卡迁移。
内网IP迁移	<a href="#">MigratePrivateIpAddress</a>	内网IP迁移。

## 12. 弹性公网IP相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
查询弹性公网IP列表	<a href="#">DescribeEip</a>	查询弹性公网IP列表。
查询弹性公网IP配额	<a href="#">DescribeEipQuota</a>	查询弹性公网IP配额。

接口功能	Action ID	功能描述
修改弹性公网IP名称	<a href="#">ModifyEipAttributes</a>	修改弹性公网IP名称。
创建弹性公网IP	<a href="#">CreateEip</a>	创建弹性公网IP。
释放弹性公网IP	<a href="#">DeleteEip</a>	释放弹性公网IP。
绑定弹性公网IP	<a href="#">EipBindInstance</a>	绑定弹性公网IP。
解绑弹性公网IP	<a href="#">EipUnBindInstance</a>	解绑弹性公网IP。
普通公网IP转弹性公网IP	<a href="#">TransformWanIpToEip</a>	普通公网IP转弹性公网IP

### 13. 安全组相关接口

接口功能	Action ID	功能描述
查询安全组关联的网卡列表	<a href="#">DescribeNetworkInterfacesOfSecurityGroup</a>	查询安全组关联的网卡列表。
修改弹性网卡关联的安全组	<a href="#">ModifySecurityGroupsOfNetworkInterface</a>	修改弹性网卡关联的安全组。
删除安全组	<a href="#">DeleteSecurityGroup</a>	删除安全组。
修改安全组名称	<a href="#">ModifySecurityGroupAttributes</a>	修改安全组名称。
查询安全组规则	<a href="#">DescribeSecurityGroupPolicys</a>	查询安全组规则。
修改安全组规则	<a href="#">ModifySecurityGroupPolicys</a>	修改安全组规则。
查询安全组关联的云服务器列表	<a href="#">DescribeInstancesOfSecurityGroup</a>	查询安全组关联的云服务器列表。
修改云服务器关联的安全组	<a href="#">ModifySecurityGroupsOfInstance</a>	修改云服务器关联的安全组。
查询与安全组关联的安全组列表	<a href="#">DescribeAssociateSecurityGroups</a>	查询与安全组关联的安全组列表。
添加安全组规则	<a href="#">CreateSecurityGroupPolicy</a>	添加安全组规则。
编辑单条安全组规则	<a href="#">ModifySingleSecurityGroupPolicy</a>	编辑单条安全组规则。
查询安全组列表	<a href="#">DescribeSecurityGroupEx</a>	查询安全组列表。
创建安全组	<a href="#">CreateSecurityGroup</a>	创建安全组。
删除安全组规则	<a href="#">DeleteSecurityGroupPolicy</a>	删除安全组规则。

# 调用方式

## 请求结构

### 公共请求参数

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

公共请求参数是每个接口都需要使用到的请求参数, 如非必要, 在各个接口单独的文档中不再对这些参数进行说明, 但**每次请求均需要携带这些参数, 才能正常发起请求**。公共请求参数的首字母均为大写, 以此区别于接口请求参数。

公共请求参数具体列表如下:

名称	类型	描述	是否必选
Action	String	具体操作的指令接口名称, 例如想要调用查询伸缩组列表接口, 则Action参数即为DescribeInstances。	是
Region	String	区域参数, 用来标识希望操作哪个区域的实例。各区域的参数值为: 北京:bj, 广州:gz, 上海:sh, 香港:hk, 北美:ca。 <b>注意: 正常情况下此参数是必须的, 如无需传入, 则会在相应接口中进行说明。</b>	否
Timestamp	UInt	当前UNIX时间戳, 可记录发起API请求的时间。	是
Nonce	UInt	随机正整数, 与 Timestamp 联合起来, 用于防止重放攻击。	是
SecretId	String	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId, 一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey, 而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。具体可参考签名方法页面。	是
Signature	String	请求签名, 用来验证此次请求的合法性, 由系统根据输入参数自动生成。具体可参考签名方法页面。	是

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表, 则其请求链接的形式可能如下:

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.api.qcloud.com/v2/index.php?  
Action=DescribeInstances  
&SecretId=xxxxxxx  
&Region=gz  
&Timestamp=1465055529  
&Nonce=59485  
&Signature=mysignature  
&<接口请求参数>
```

一个完整的请求需要两类请求参数: 公共请求参数和接口请求参数。这里只列出了上述6个公共请求参数, 并未列出接口请求参数, 有关接口请求参数的说明可见接口请求参数小节。



# 返回值 错误码

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1、公共错误码

返回值中的错误码表示了用户调用云API的结果。其中，code为公共错误码，其适用于所有模块的API接口。若code为0，表示调用成功，否则，表示调用失败。当调用失败后，用户可以根据下表确定错误原因并采取相应措施。

错误代码	错误类型	描述
4000	请求参数非法	缺少必要参数，或者参数值格式不正确，具体错误信息请查看错误描述 message 字段。
4100	鉴权失败	签名鉴权失败，请参考文档中鉴权部分。
4200	请求过期	请求已经过期，请参考文档中请求有效期部分。
4300	拒绝访问	帐号被封禁，或者不在接口针对的用户范围内等。
4400	超过配额	请求的次数超过了配额限制，请参考文档请求配额部分。
4500	重放攻击	请求的 Nonce 和 Timestamp 参数用于确保每次请求只会在服务器端被执行一次,所以本次的 Nonce 和上次的不能重复, Timestamp 与腾讯云金融专区服务器相差不能超过 2 小时。
4600	协议不支持	协议不支持，请参考文档说明。
5000	资源不存在	资源标识对应的实例不存在，或者实例已经被退还，或者访问了其他用户的资源。
5100	资源操作失败	对资源的操作失败，具体错误信息请查看错误描述 message 字段，稍后重试或者联系客服人员帮忙解决。
5200	资源购买失败	购买资源失败，可能是不支持实例配置，资源不足等等。
5300	资源购买失败	购买资源失败，余额不足。
5400	部分执行成功	批量操作部分执行成功，详情见方法返回值。
5500	用户资质审核未通过	购买资源失败，用户资质审核未通过。
6000	服务器内部错误	服务器内部出现错误，请稍后重试或者联系客服人员帮忙解决。
6100	版本暂不支持	本版本内不支持此接口或该接口处于维护状态等。注意: 出现这个错误时, 请先确定接口的域名是否正确, 不同的模块, 域名可能不一样。
6200	接口暂时无法访问	当前接口处于停服维护状态，请稍后重试。

## 2、模块错误码

message字段表示与模块相关的错误。其示例如下: "message": "(100004)projectId不正确" 它由两部分组成, ()内的为模块错误代码, ()后的为具体的错误描述。不同模块可能产生的错误情况是不一样的, 用户可以根据具体的错误描述确定错误所在。

# 私有网络相关接口

## 创建私有网络

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateVpc)用于创建私有网络。

接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 用户可以创建的最小网段子网掩码为28 (有16个IP地址)，最大网段子网掩码为16 (65,536个IP地址)，如果规划VPC网段请参见VPC网段规划说明。2) 创建VPC时可同时把子网创建好，创建子网也请规划好子网网段及子网所在可用区，同一个VPC内子网网段不能重叠，不同可用区可以做跨可用区容灾，详见VPC可用区说明。3) 如果您同时创建了子网，系统会创建一个默认路由表，系统会把子网关联到这个默认路由表。4) 同一个地域能创建的VPC资源个数也是有限制的，详见VPC使用限制，如果需要扩充请联系在线客服。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateVpc。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcName	是	String	私有网络名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
cidrBlock	是	String	VPC网段,可选值 10.0.0.0/16、172.16.0.0/16和192.168.0.0/16及它们包含的子网，详见VPC网段规划说明。
subnetSet.n	否	Array	子网信息数组，创建VPC时可以同时创建子网，可选项。
subnetSet.n.subnetName	否	String	子网名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
subnetSet.n.cidrBlock	否	String	子网网段，子网网段必须在VPC网段内，相同VPC内子网网段不能重叠。
subnetSet.n.zoneId	否	String	子网所在的可用区ID，不同子网选择不同可用区可以做跨可用区灾备，取值详见VPC可用区说明。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码, 0表示成功, 其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述, 与接口相关。
vpcId	String	系统分配的vpcId, 示例: gz_vpc_226。
unVpcId	String	系统分配的VPC统一ID, 由vpcId升级而来, 为了兼容这两种ID系统都支持, 推荐使用统一ID, 示例: vpc-2ari9m7h。
vpcCreateTime	String	VPC的创建时间, 示例:2015-11-06 11:33:52。
subnetSet.n	Array	子网信息, 同时添加了子网时才会返回。
subnetSet.n.subnetId	String	系统分配的子网ID, 示例:subnetId_GZ_23。
subnetSet.n.unSubnetId	String	系统分配的子网统一ID, 由子网ID升级而来, 为了兼容这两种ID系统都支持, 示例:subnet-5gu2jxf4。
subnetSet.n.routeTableId	String	子网绑定的默认路由表ID, 示例:gz_rtb_8751。
subnetSet.n.subnetName	String	子网名称。
subnetSet.n.cidrBlock	String	子网网段, 示例:192.168.0.0/25。
subnetSet.n.zoneId	String	子网所在可用区ID, 示例:200001。
subnetSet.n.zone	String	子网所在可用区ID, 示例:ap-guangzhou-1。

参数名称	类型	描述
routeTableSet.n	Array	路由表信息，子网默认关联到默认路由表。
routeTableSet.n.routeTableId	String	系统分配的路由表ID，示例:gz_rtb_8751。
routeTableSet.n.routeTableType	Int	路由表类型，0：普通路由表；1：默认路由表。
routeTableSet.n.routeTableName	String	路由表名称。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpcName	VPC名称不合法，可任意命名，但不得超过60个字符。
InvalidVpcCidr	vpc CIDR不合法，vpc CIDR取值范围：10.0.0.0/16、172.16.0.0/16和192.168.0.0/16及它们包含的子网，详见VPC网段规划说明。
VpcLimitExceeded	您已经达到指定区域vpc资源申请数量上限，如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制。
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC,VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateVpc
&<公共请求参数>
&vpcName=bbbttest
&cidrBlock=192.168.0.0/16
&subnetSet.0.subnetName=wikitest
&subnetSet.0.cidrBlock=192.168.1.0/24
&subnetSet.0.zoneId=800001
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "vpcId": "gz_vpc_266",
  "uniqVpcId": "vpc-2ari9m7h",
  "vpcCreateTime": "2015-11-06 11:33:52",
  "subnetSet": [
    {
      "subnetId": "gz_subnet_18720",
      "unSubnetId": "subnet-5gu2jxf4",
      "routeTableId": "gz_rtb_8751",
      "subnetName": "wikitest",
      "cidrBlock": "192.168.1.0/24",
      "zoneId": 800001
    }
  ],
  "routeTableSet": [
    {
      "routeTableId": "gz_rtb_8751",
      "routeTableType": 1,
      "routeTableName": "默认"
    }
  ]
}
```

# 删除私有网络

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (DeleteVpc) 用于删除私有网络。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 删除前请确保 VPC 内已经没有相关资源, 例如云服务器、云数据库、NoSQL、VPN网关、专线网关、负载均衡、对等连接、与之互通的基础网络设备等等。2) 删除私有网络是不可逆的操作, 请谨慎处理。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为DeleteVpc。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID, 支持升级前的vpcId, 也支持升级后的unVpcId。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码, 0表示成功, 其他值表示失败。详见 <a href="#">错误码</a> 页面的 <a href="#">公共错误码</a>
.		
message	String	模块错误信息描述, 与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC,VPC资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidVpc.CannotDelete	VPC不能删除, VPC下有资源。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteVpc
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-2ari9m7h
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 修改私有网络名称

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyVpcAttribute)用于修改私有网络。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

目前仅支持修改私有网络属性中的名称。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyVpcAttribute。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，支持升级前的vpcId，也支持升级后的unVpcId。
vpcName	是	String	私有网络名称，可任意命名，但不得超过60个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpcName	VPC名称不合法，可任意命名，但不得超过60个字符。
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC,VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyVpcAttribute
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-2ari9m7h
&vpcName=vpcName1
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 查询私有网络列表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 ( DescribeVpcEx ) 用于查询私有网络列表。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

本接口不传参数时，返回默认排序下的前20条VPC信息。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeVpcEx。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	否	String	系统分配的私有网络ID，支持升级前的vpcId，也支持升级后的unVpcId。
vpcName	否	String	私有网络名称，支持模糊搜索。
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0。
limit	否	Int	每页行数，默认为20。
orderField	否	String	按某个字段排序，目前仅支持createTime,vpcName排序，默认按createTime排序。
orderDirection	否	String	升序 ( asc ) 还是降序 ( desc ) ，默认：desc。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
totalCount	Int	开发商VPC总数。
data.n	Array	VPC信息组。
data.n.vpcId	String	系统分配的vpcId，例如：gz_vpc_266。
data.n.unVpcId	String	系统分配的新vpcID，由子网ID升级而来，推荐使用新vpcId，示例:vpc-5gu2jxf4。
data.n.vpcName	String	私有网络名称。
data.n.cidrBlock	String	私有网络网段，例如：192.168.0.1/24。
data.n.subnetNum	Int	VPC下子网个数。
data.n.routeTableNum	Int	VPC下路由表个数。
data.n.vpnGwNum	Int	VPC下VPN网关个数。
data.n.vpcPeerNum	Int	VPC下对等连接个数。
data.n.vpcDeviceNum	Int	VPC下云服务器个数。
data.n.classicLinkNum	Int	VPC下与VPC互通的基础网络设备个数。
data.n.vpgNum	Int	VPC下专线网关个数。
data.n.natNum	Int	VPC下NAT网关个数。
data.n.createTime	String	VPC创建时间。
data.n.isDefault	Bool	是否是默认vpc。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC,VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeVpcEx
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-2ari9m7h
&offset=0
&limit=1
&orderDirection=desc
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "totalCount": 10,
  "data": [
    {
      "vpcId": "gz_vpc_245",
      "unVpcId": "vpc-8e0yym3z",
      "vpcName": "alblack.bbb",
      "cidrBlock": "10.0.0.0/24",
      "subnetNum": 0,
      "routeTableNum": 5,
      "vpnGwNum": 3,
      "vpcPeerNum": 5,
      "vpcDeviceNum": 0,
      "classicLinkNum": 1,
      "vpgNum": 0,
      "natNum": 0,
      "createTime": "2015-08-24 15:05:16"
    }
  ]
}
```

# 绑定私有网络内主机与VIP

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(AssociateVip)用于私有网络云服务器绑定VIP，将预先分配的内网VIP绑定到指定的子机，便于多台子机做主备功能。

本接口实现的功能已经用弹性网卡功能代替，不推荐使用该接口。

新接口调用方式及使用场景详见 [VPC内通过 keepalived 搭建高可用主备集群 >>](#)

接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 目前VIP需要联系在线客服申请。2) 云服务器必须是VPC内的。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为AssociateVip。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，支持升级前的vpcId，也支持升级后的unVpcId，例如：vpc-2ari9m7h。
vipId	是	Int	VIP的ID，例如：12，VIP ID需要联系在线客服申请
lanIp	是	String	云服务器内网IP，例如：10.0.0.1。查询云服务器IP详见查看实例列表。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVipId.NotFound	vipId不存在，目前vip需要人工分配，如果您忘记vipId或者第一次绑定，请联系在线客服找回或者申请。
InvalidLanIp.NotFound	云服务器不存在，请核实您填写的lanIp是否正确，查询vpc下云服务器详见查看云服务器实例列表。
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc。vpc资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=AssociateVip
  &<公共请求参数>
&vpcId=vpc-2ari9m7h
&vipId=1
&lanIp=10.0.0.2
```

输出



```
{  
  "code": 0,  
  "message": ""  
}
```

子网相关接口  
创建子网

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(CreateSubnet)用于创建子网。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

1) 创建子网前必须创建好 VPC。2) 子网创建成功后，子网网段不能修改。子网网段必须在VPC网段内，可以和VPC网段相同（VPC有且只有一个子网时），建议子网网段在VPC网段内，预留网段给其他子网使用。3) 您可以创建的最小网段子网掩码为28（有16个IP地址），最大网段子网掩码为16（65,536个IP地址）。3) 同一个VPC内，多个子网的网段不能重叠。4) 子网创建后会自动关联到默认路由表。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#) 页面。其中，此接口的Action字段为CreateSubnet。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
subnetSet.n	是	Array	子网信息数组，创建VPC时可以同时创建子网，可选项。
subnetSet.n.subnetName	是	String	子网名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
subnetSet.n.cidrBlock	是	String	子网网段，子网网段必须在VPC网段内，相同VPC内子网网段不能重叠。
subnetSet.n.zoneId	是	String	子网所在的可用区ID，不同子网选择不同可用区可以做跨可用区灾备，取值详见VPC可用区说明。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
subnetSet.n	Array	子网信息，同时添加了子网时才会返回。
subnetSet.n.subnetId	String	系统分配的子网ID，示例:subnetId_GZ_23。
subnetSet.n.unSubnetId	String	系统分配的子网统一ID，由子网ID升级而来，为了兼容这两种ID系统都支持，示例:subnet-5gu2jxf4。
subnetSet.n.subnetName	String	子网名称。
subnetSet.n.cidrBlock	String	子网网段，示例:192.168.0.0/25。
subnetSet.n.routeTableId	String	子网绑定的默认路由表ID，示例:gz_rtb_8751。
subnetSet.n.zoneId	String	子网所在可用区ID,示例:200001。
subnetSet.n.zone	String	子网所在可用区ID,示例:ap-guangzhou-2。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidSubnetName	子网名称不合法，可任意命名，但不得超过60个字符。
InvalidSubnetCidr	子网CIDR不合法或者不在VPC网段内，子网CIDR取值范围：10.0.0.0/16、172.16.0.0/16和192.168.0.0/16及它们包含的子网。
InvalidSubnet.Conflict	子网网段与VPC内其他子网网段冲突。

错误码	描述
SubnetLimitExceeded	您已经达到指定区域子网资源申请数量上限，如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制。
InvalidZone.NotFound	无效的可用区ID，您输入的可用区不存在或者该可用区不支持私有网络，更多可用区信息参见私有网络可用区说明。

## 5. 示例

### 输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateSubnet
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-kd7d06of
&subnetSet.0.subnetName=tttt
&subnetSet.0.cidrBlock=10.0.200.0/24
&subnetSet.0.zoneId=800001
```

### 输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "subnetSet": [
    {
      "subnetId": "gz_subnet_18748",
      "unSubnetId": "subnet-3lzkspo",
      "routeTableId": "gz_rtb_359",
      "unRouteTableId": null,
      "subnetName": "tttt",
      "cidrBlock": "10.0.200.0/24",
      "zoneId": 800001
    }
  ]
}
```

# 删除子网

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteSubnet)用于删除子网。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

删除子网前，请清理该子网下所有资源，包括云服务器、负载均衡、云数据、noSql等资源。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteSubnet。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-kd7d06of。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
subnetId	是	String	要删除的子网ID值，可使用subnetId或unSubnetId，建议使用unsubnetId，例如：subnet-k20jbhp0。可通过 DescribeSubnetEx 接口查询。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidSubnet.NotFound	无效的子网。子网资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeSubnetEx 接口查询子网。
InvalidSubnet.CannotDelete	子网不能删除，子网下有资源。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteSubnet
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-kd7d06of
&subnetId=subnet-k20jbhp0
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 修改子网属性

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifySubnetAttribute)用于修改子网属性。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

目前仅支持修改子网属性中的名称。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见[公共请求参数](#)页面。其中,此接口的Action字段为ModifySubnetAttribute。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值,可使用vpcId或unVpcId,建议使用unVpcId。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
subnetId	是	String	要修改的子网ID值,可使用subnetId或unSubnetId,建议使用unsubnetId。可通过 DescribeSubnetEx 接口查询。
subnetName	是	String	子网名称,可任意命名,但不得超过60个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码,0表示成功,其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述,与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码,更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC,VPC资源不存在,请再次核实您输入的资源信息是否正确,可通过 <a href="#">DescribeVpcEx</a> 接口查询VPC。
InvalidSubnet.NotFound	无效的子网,子网资源不存在,请再次核实您输入的资源信息是否正确,可通过 <a href="#">DescribeSubnetEx</a> 接口查询子网。
InvalidSubnetName	子网名称不合法或者名字已被VPC下其他子网使用,可任意命名,但不得超过60个字符。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifySubnetAttribute
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-2ari9m7h
&subnetId=subnet-5gu2jxf4
&subnetName=wikitttt
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 查询子网列表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 ( DescribeSubnetEx ) 用于查询子网列表。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#) 页面。其中, 此接口的Action字段为DescribeSubnetEx。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	否	String	子网所属的私有网络ID值, 可使用vpcId或unVpcId, 建议使用unVpcId, 例如: vpc-kd7d06of, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
subnetId	否	String	系统分配的子网ID, 可使用subnetId或unSubnetId, 建议使用unsubnetId, 例如: subnet-3lzkspo。
subnetName	否	String	子网名称, 支持模糊查询。
zoneIds	否	Array	可用区ID, 详见VPC可用区说明。
offset	否	Int	初始行的偏移量, 默认为0。
limit	否	Int	每页行数, 默认为20。
orderField	否	String	按某个字段排序, 目前仅支持createTime,subnetName排序, 默认按createTime排序。
orderDirection	否	String	升序 ( asc ) 还是降序 ( desc ), 默认: desc。
getAclIdFlag	否	Int	是否查询关联ACLID, 1: 返回关联ACLID; 0: 不返回ACLID, 默认:0。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。
totalCount	Int	子网总数量。
data	Array	返回的数组。
data.n.vpcId	String	系统分配的vpcId, 例如: gz_vpc_266。
data.n.unVpcId	String	系统分配的新vpcID, 由子网ID升级而来, 推荐使用新vpcId, 示例:vpc-5gu2jxf4。
data.n.subnetId	String	系统分配的子网ID, 示例:subnetId_GZ_23。
data.n.unSubnetId	String	系统分配的新子网ID, 由子网ID升级而来, 推荐使用新子网ID, 示例:subnet-5gu2jxf4。
data.n.subnetName	String	子网名称。
data.n.cidrBlock	String	子网网段, 示例:192.168.0.0/25。
data.n.routeTableId	String	子网绑定的默认路由表ID, 示例:gz_rtb_8751。
data.n.zoneId	String	子网所在可用区ID,示例:200001。
data.n.zone	String	子网所在可用区ID,示例:ap-guangzhou-2。
data.n.networkAclId	String	子网绑定的网络ACL ID ( 如果没有绑定返回0 ), 示例: acl-e9dbyl8s, 更多详见 网络ACL相关接口。
data.n.vpcDevices	Int	子网内云服务器个数。

参数名称	类型	描述
data.n.totalIPNum	Int	子网内IP数总量。
data.n.availableIPNum	Int	子网内可分配IP总数。
data.n.broadcast	Bool	是否开通广播, true:开通了;false:没有开通。
data.n.isDefault	Bool	是否是默认vpc。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码,更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在,请再次核实您输入的资源信息是否正确,可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidSubnet.NotFound	无效的子网。子网资源不存在,请再次核实您输入的资源信息是否正确,可通过 DescribeSubnetEx 接口查询子网。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeSubnetEx
&<公共请求参数>
&subnetName=tttt
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "totalCount": 1,
  "data": [
    {
      "vpcId": "gz_vpc_64",
      "unVpcId": "vpc-kd7d06of",
      "vpcName": "panpan-vpc1",
      "vpcCidrBlock": "10.0.0.0V16",
      "subnetId": "gz_subnet_18748",
      "unSubnetId": "subnet-3lzksp",
      "subnetName": "tttt",
      "subnetCreateTime": "2015-11-13 12:06:26",
      "routeTableId": "gz_rtb_359",
      "unRouteTableId": "rtb-85alck92",
      "routeTableName": "222",
      "cidrBlock": "10.0.200.0V24",
      "zoneId": "800001",
      "zone": "ap-guangzhou-2",
      "vpcDevices": 0,
      "networkAclId": 0,
      "totalIPNum": 253,
      "availableIPNum": 253,
      "broadcast": false
    }
  ]
}
```

## 查询子网详情

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(DescribeSubnet)用于查询子网属性。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeSubnet。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-piztzbpy。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
subnetId	是	String	系统分配的子网ID，可使用subnetId或unSubnetId，建议使用unsubnetId，例如：subnet-piztzbpy。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。
subnetId	String	系统分配的子网ID，示例:subnetId_GZ_23。
subnetName	String	子网名称。
subnetCreateTime	String	子网创建时间，例如：2015-10-30 16:10:49。
cidrBlock	String	子网网段，示例:192.168.0.0/25。
routeTableId	String	子网绑定的默认路由表ID，示例:gz_rtb_8751。
zoneId	String	子网所在可用区ID,示例:200001。
totalIPNum	Int	子网内IP数总量。
availableIPNum	Int	子网内可分配IP总数。

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidSubnet.NotFound	无效的子网。子网资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeSubnetEx 接口查询子网。

### 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeSubnet
&<公共请求参数>
&vpcId=gz_vpc_265
```



```
&subnetId=subnet-pitzbpy  
&subnetName=apiSubnetTest
```

输出

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "",  
  "subnetId": "gz_subnet_18712",  
  "subnetName": "apiSubnetTest",  
  "subnetCreateTime": "2015-10-30 16:10:49",  
  "routeTableId": "gz_rtb_8747",  
  "cidrBlock": "10.100.100.0/25",  
  "zoneId": 800001,  
  "totalIPNum": 125,  
  "availableIPNum": 125  
}
```

# 路由表相关接口

## 创建路由表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateRouteTable)用于创建路由表。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

创建了VPC后，系统会创建一个默认路由表，所有新建的子网都会关联到默认路由表。默认情况下您可以直接使用默认路由表来管理您的路由策略。当您的路由策略较多时，您可以调用创建路由表接口创建更多路由表管理您的路由策略。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateRouteTable。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-rqndayhs。可通过DescribeVpcEx 口查询。
routeTableName	是	String	路由表名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
routeSet.n	否	array	路由表内容，可选项。
routeSet.n.destinationCidrBlock	是	String	目的网段，取值不能在私有网络网段内，例如：112.20.51.0/24。
routeSet.n.nextType	是	String	下一跳类型，目前我们支持的类型有：0：公网网关；1：vpn网关；3：专线网关；4：对等连接；7：sslvpn网关；8：nat网关；9：普通云服务器。
routeSet.n.nextHub	是	String	下一跳地址，这里只需要指定不同下一跳类型的网关ID（推荐使用新ID），系统会自动匹配到下一跳地址。
routeSet.n.description	否	String	路由描述，支持60内个字符。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0：成功，其他值：失败。
message	String	错误信息。
routeTableId	String	路由表ID，例如：gz_rtb_4545。
unRouteTableId	String	路由表统一ID,建议使用统一ID标识路由表，例如：rtb-rqndayhs。
routeTableSet.n	Array	路由表内容。
routeTableSet.n.destinationCidrBlock	String	目的网段，取值不能在私有网络网段内，例如：112.20.51.0/24。
routeTableSet.n.nextType	String	下一跳类型，目前我们支持的类型有：0：公网网关；1：vpn网关；3：专线网关；4：对等连接；7：sslvpn;8:nat网关。
routeTableSet.n.nextHub	String	下一跳地址，这里只需要指定不同下一跳类型的网关ID（推荐使用新ID），系统会自动匹配到下一跳地址。
routeTableSet.n.description	String	路由描述。

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidRouteTableName	路由表名称不合法。可任意命名，但不得超过60个字符。
InvalidDestinationCidr	目标网段不合法。
RouteTableLimitExceeded	创建的路由表数量超过上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多 VPC 资源限制信息详见VPC使用限制。
RouteLimitExceeded	路由表策略数超过上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多 VPC 资源限制信息详见VPC使用限制。
RouteAlreadyExists	目标网段在路由表策略中已存在。同一个路由表里策略中，目标网段不能冲突。
InvalidRouteNextType	无效的下一跳类型。可以支持的类型详见入参说明。
InvalidRouteNextHub.NotFound	下一跳地址不存在。请核实您填写的下一跳地址资源ID是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateRouteTable
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-amhnao5
&routeTableName=tttt111
&routeSet.0.destinationCidrBlock=121.0.23.51/16
&routeSet.0.nextType=1
&routeSet.0.nextHub=vpngw-dystbrkv
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "routeTableId": "gz_rtb_8755",
  "unRouteTableId": "rtb-rqndayhs",
  "routeTableSet": [
    {
      "destinationCidrBlock": "121.0.23.51/16",
      "nextType": 1,
      "nextHub": "vpngw-dystbrkv"
    }
  ]
}
```

# 删除路由表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteRouteTable)用于删除路由表。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteRouteTable。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-rqndayhs。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
routeTableId	是	String	系统分配的路由表ID值，可使用routeTableId或unRouteTableId，建议使用unRouteTableId，例如：rtb-rqndayhs。可通过 DescribeRouteTable 接口查询。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidRouteTableId.NotFound	无效的路由表。路由表ID不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeRouteTable 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteRouteTable
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-amhnao5
&routeTableId=rtb-4ahe1qy2
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 修改路由表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (ModifyRouteTableAttribute) 用于修改路由表属性。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

修改路由表后会用新提交的内容全量替换原有的路由表内容。用户需要新增路由策略时将原有内容一并提交。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为ModifyRouteTableAttribute。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值, 可使用vpcId或unVpcId, 建议使用unVpcId, 例如: vpc-rqndayhs。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
routeTableId	是	String	系统分配的路由表ID值, 可使用routeTableId或unRouteTableId, 建议使用unRouteTableId, 例如: rtb-rqndayhs。可通过 DescribeRouteTable 接口查询。
routeTableName	否	String	路由表名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
routeSet.n	否	array	路由表内容, 可选项。
routeSet.n.destinationCidrBlock	是	String	目的网段, 取值不能在私有网络网段内, 例如: 112.20.51.0/24。
routeSet.n.nextType	是	String	下一跳类型, 目前我们支持的类型有: 0: 公网网关类型的云服务器; 1: vpn网关; 3: 专线网关; 4: 对等连接; 7: sslvpn; 8: nat网关; 9: 普通云服务器。
routeSet.n.nextHub	是	String	下一跳地址, 这里只需要指定不同下一跳类型的网关ID (推荐使用新ID), 系统会自动匹配到下一跳地址。
routeSet.n.description	否	String	路由描述, 支持60内个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidRouteTableId.NotFound	无效的路由表。路由表ID不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeRouteTable 接口查询。
InvalidRouteTableName	路由表名称不合法。可任意命名, 但不得超过60个字符。
RouteLimitExceeded	路由表策略数超过上限。如果需要更多资源, 请联系客服申请。更多vpc资源限制信息详见VPC使用限制。
RouteAlreadyExists	目标网段在路由表策略中已存在。同一个路由表里策略中, 目标网段不能冲突。
InvalidRouteNextType	无效的下一跳类型。可以支持的类型详见入参说明。
InvalidRouteNextHub.NotFound	下一跳地址不存在。请核实您填写的下一跳地址资源ID是否正确。

错误码	描述
InvalidRoute.NextHubLimitExceeded	公网网关ECMP不能超过8个。
## 5. 示例	

## 输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyRouteTableAttribute
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-amhnao5
&routeTableId=rtb-8oidkjt2
&routeSet.0.destinationCidrBlock=121.0.23.51/18
&routeSet.0.nextType=1
&routeSet.0.nextHub=vpngw-dystbrkv
&routeTableName=tttt111
```

## 输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 查询路由表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeRouteTable)用于查询路由表。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeRouteTable。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	否	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-0ox8fuhw。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
routeTableId	否	String	系统分配的路由表ID值，可使用routeTableId或unRouteTableId，建议使用unRouteTableId，例如：rtb-0ox8fuhw。可通过 DescribeRouteTable 接口查询。
routeTableName	否	String	路由表名，支持模糊查询。
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0。
limit	否	Int	每页行数，默认为20，最大支持50。
orderField	否	String	按某个字段排序，目前仅支持createTime,routeTableName排序，默认按createTime排序。
orderDirection	否	String	升序 ( asc ) 还是降序 ( desc ) ，默认：desc。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。
totalCount	Int	查询结果中路由总数量。
data.n	Array	返回的数组。
data.n.vpcId	String	系统分配的私有网络ID，例如：gz_vpc_8849。
data.n.unVpcId	String	系统分配的新的私有网络ID，建议使用新ID，例如：vpc-0ox8fuhw。
data.n.routeTableId	String	系统分配的路由表ID，例如：gz_rtb_8849。
data.n.unRouteTableId	String	系统分配的新的路由表ID，建议使用新ID，例如：rtb-0ox8fuhw。
data.n.routeTableName	String	路由表名称。
data.n.routeTableType	Int	路由表类型，0：默认路由表；1：普通路由表。默认路由表和普通路由表的区别详见 路由表产品说明。
data.n.routeTableCreateTime	String	路由表创建时间，例如：2015-11-06 17:50:21。
data.n.subnetNum	Int	关联子网的数量。
data.n.routeTableSet.n	Array	路由策略信息数组。

routeTableSet路由策略信息数组

参数名称	类型	描述
routeTableSet.n.destinationCidrBlock	string	目的网段，取值不能在私有网络网段内，例如：112.20.51.0/24。

参数名称	类型	描述
routeTableSet.n.nextType	string	下一跳类型，目前我们支持的类型有：0：公网网关；1：vpn网关；3：专线网关；4：对等连接；7：sslvpn；8：nat网关；9：普通云服务器。
routeTableSet.n.nextHub	string	下一跳地址，这里只需要指定不同下一跳类型的网关ID（推荐使用新ID），系统会自动匹配到下一跳地址。
routeTableSet.n.unNextHub	string	下一跳地址唯一ID，下一跳地址的唯一标识，推荐使用统一ID。
routeTableSet.n.description	string	路由描述。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidRouteTableId.NotFound	无效的路由表。路由表ID不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeRouteTable 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeRouteTable
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-amhnnao5
&routeTableName=tttt111
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "totalCount": 114,
  "data": [
    {
      "vpcId": "gz_vpc_99",
      "unVpcId": "vpc-amhnnao5",
      "vpcName": "pan-vpc25",
      "vpcCidrBlock": "10.100.25.0V24",
      "routeTableName": "tttt111",
      "routeTableId": "gz_rtb_8755",
      "unRouteTableId": "rtb-rqndayhs",
      "routeTableType": 0,
      "subnetNum": 1,
      "routeTableCreateTime": "2015-11-06 17:50:21",
      "routeSet": [
        {
          "destinationCidrBlock": "Local",
          "nextType": 2,
          "nextHub": "Local"
        },
        {
          "destinationCidrBlock": "121.0.0.0V16",
          "nextType": 1,
          "nextHub": "548"
        }
      ]
    },
    {
      "vpcId": "gz_vpc_266",
      "unVpcId": "vpc-2ari9m7h",
      "vpcName": "bbbtest",
```



```
"vpcCidrBlock": "192.168.0.0/24",
"routeTableName": "默认",
"routeTableId": "gz_rtb_8751",
"unRouteTableId": "rtb-ggovmles",
"routeTableType": 1,
"subnetNum": 0,
"routeTableCreateTime": "2015-11-06 11:33:52",
"routeSet": [
{
"destinationCidrBlock": "Local",
"nextType": 2,
"nextHub": "Local"
}
],
{
"vpcId": "gz_vpc_64",
"unVpcId": "vpc-kd7d06of",
"vpcName": "panpan-vpc1",
"vpcCidrBlock": "10.0.0.0/16",
"routeTableName": "tttt",
"routeTableId": "gz_rtb_8750",
"unRouteTableId": "rtb-dy09eb46",
"routeTableType": 0,
"subnetNum": 0,
"routeTableCreateTime": "2015-11-02 16:58:53",
"routeSet": [
{
"destinationCidrBlock": "Local",
"nextType": 2,
"nextHub": "Local"
}
],
{
"vpcId": "gz_vpc_265",
"unVpcId": "vpc-ktom9wg5",
"vpcName": "yunapitest",
"vpcCidrBlock": "10.100.100.0/24",
"routeTableName": "默认",
"routeTableId": "gz_rtb_8747",
"unRouteTableId": "rtb-fdy7v1o",
"routeTableType": 1,
"subnetNum": 1,
"routeTableCreateTime": "2015-10-30 16:10:49",
"routeSet": [
{
"destinationCidrBlock": "Local",
"nextType": 2,
"nextHub": "Local"
}
],
{
"vpcId": "gz_vpc_260",
"unVpcId": "vpc-r4wc72kt",
"vpcName": "oplogtest",
"vpcCidrBlock": "10.100.180.0/24",
"routeTableName": "默认",
"routeTableId": "gz_rtb_8738",
"unRouteTableId": "rtb-cfqwtvs4",
"routeTableType": 1,
"subnetNum": 1,
"routeTableCreateTime": "2015-10-23 19:47:54",
"routeSet": [
{
"destinationCidrBlock": "Local",
"nextType": 2,
"nextHub": "Local"
}
],
},
],
},
```

```
{
  "vpcId": "gz_vpc_180",
  "unVpcId": "vpc-cor5n2a5",
  "vpcName": "test",
  "vpcCidrBlock": "10.100.181.0/24",
  "routeTableName": "default",
  "routeTableId": "gz_rt_b_8730",
  "unRouteTableId": "rtb-hrjfw07c",
  "routeTableType": 1,
  "subnetNum": 1,
  "routeTableCreateTime": "2015-10-22 12:11:22",
  "routeSet": [
    {
      "destinationCidrBlock": "Local",
      "nextType": 2,
      "nextHub": "Local"
    },
    {
      "destinationCidrBlock": "10.0.0.0/8",
      "nextType": 3,
      "nextHub": "4245"
    },
    {
      "destinationCidrBlock": "10.100.2.0/24",
      "nextType": 3,
      "nextHub": "4245"
    },
    {
      "destinationCidrBlock": "172.0.0.0/8",
      "nextType": 3,
      "nextHub": "4245"
    }
  ],
  {
    "vpcId": "gz_vpc_248",
    "unVpcId": "vpc-ali73gtr",
    "vpcName": "pan-vpc180",
    "vpcCidrBlock": "10.100.180.0/24",
    "routeTableName": "默认",
    "routeTableId": "gz_rt_b_8729",
    "unRouteTableId": "rtb-m5es14q4",
    "routeTableType": 1,
    "subnetNum": 1,
    "routeTableCreateTime": "2015-10-22 11:25:51",
    "routeSet": [
      {
        "destinationCidrBlock": "Local",
        "nextType": 2,
        "nextHub": "Local"
      }
    ],
  },
  {
    "vpcId": "gz_vpc_231",
    "unVpcId": "vpc-erxok83l",
    "vpcName": "barry-uniqVpci",
    "vpcCidrBlock": "10.20.80.0/24",
    "routeTableName": "apolloan121",
    "routeTableId": "gz_rt_b_8724",
    "unRouteTableId": "rtb-5qaib2em",
    "routeTableType": 0,
    "subnetNum": 0,
    "routeTableCreateTime": "2015-10-19 19:50:38",
    "routeSet": [
      {
        "destinationCidrBlock": "Local",
        "nextType": 2,
        "nextHub": "Local"
      }
    ],
  },
},
```

```
{
  "vpcId": "gz_vpc_231",
  "unVpcId": "vpc-erxok83l",
  "vpcName": "barry-uniqVpci",
  "vpcCidrBlock": "10.20.80.0/24",
  "routeTableName": "默认",
  "routeTableId": "gz_rtb_8720",
  "unRouteTableId": "rtb-3jdtm2uk",
  "routeTableType": 1,
  "subnetNum": 1,
  "routeTableCreateTime": "2015-10-19 11:36:00",
  "routeSet": [
    {
      "destinationCidrBlock": "Local",
      "nextType": 2,
      "nextHub": "Local"
    }
  ],
}
{
  "vpcId": "gz_vpc_174",
  "unVpcId": "vpc-gaep0rmx",
  "vpcName": "pan-vpc99",
  "vpcCidrBlock": "10.100.99.0/24",
  "routeTableName": "默认",
  "routeTableId": "gz_rtb_481",
  "unRouteTableId": "rtb-d1voj30m",
  "routeTableType": 1,
  "subnetNum": 1,
  "routeTableCreateTime": "2015-01-30 14:21:19",
  "routeSet": [
    {
      "destinationCidrBlock": "Local",
      "nextType": 2,
      "nextHub": "Local"
    }
  ],
}
}
```

# 修改子网关联的路由表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(AssociateRouteTable)用于修改子网关联的路由表。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

一个子网只能关联一个路由表。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为AssociateRouteTable。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpId	是	String	子网所属的私有网络ID，可使用vpId或unVpId，建议使用unVpId，例如：vpc-amhnao5。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
subnetId	是	String	要关联的子网ID值，可使用subnetId或unSubnetId，建议使用unSubnetId，例如：subnet-3x5lf5q0。可通过 DescribeSubnetEx 接口查询。这里也支持批量，例如subnetId.0=subnet-3x5lf5q0。
routeTableId	是	String	系统分配的路由表ID，可使用routeTableId或unRouteTableId，建议使用unRouteTableId，例如：rtb-rqndayhs。可通过 DescribeRouteTable 接口查询。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码, 0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 <a href="#">DescribeVpcEx</a> 接口查询VPC。
InvalidSubnet.NotFound	无效的子网。子网资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 <a href="#">DescribeSubnetEx</a> 接口查询子网。
InvalidRouteTableId.NotFound	无效的路由表。路由表ID不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 <a href="#">DescribeRouteTable</a> 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=AssociateRouteTable
&<公共请求参数>
&vpId=vpc-amhnao5
&routeTableId=rtb-rqndayhs
&subnetId=subnet-3x5lf5q0
```

输出

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": ""  
}
```

## 新增路由策略

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateRoute)用于新增路由策略。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

您可以针对某个路由表批量新增路由策略。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateRoute。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	路由表所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-rqndayhs。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
routeTableId	是	String	系统分配的路由表ID值，可使用routeTableId或unRouteTableId，建议使用unRouteTableId，例如：rtb-rqndayhs。可通过 DescribeRouteTable 接口查询。
routeSet.n	是	array	路由表内容。
routeSet.n.destinationCidrBlock	是	String	目的网段，取值不能在私有网络网段内，例如：112.20.51.0/24。
routeSet.n.nextType	是	String	下一跳类型，目前我们支持的类型有：0：公网网关类型的云服务器；1：vpn网关；3：专线网关；4：对等连接；7：sslvpn网关；8：nat网关；9：普通云服务器。
routeSet.n.nextHub	是	String	下一跳地址，这里只需要指定不同下一跳类型的网关ID（推荐使用新ID），系统会自动匹配到下一跳地址。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0：成功，其他值：失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidRouteTableId.NotFound	无效的路由表。路由表ID不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeRouteTable 接口查询。
InvalidDestinationCidr	目标网段不合法。
RouteLimitExceeded	路由表策略数超过上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多 VPC 资源限制信息详见VPC使用限制。
RouteAlreadyExists	目标网段在路由表策略中已存在。同一个路由表里策略中，目标网段不能冲突。
InvalidRouteNextType	无效的下一跳类型。可以支持的类型详见入参说明。
InvalidRouteNextHub.NotFound	下一跳地址不存在。请核实您填写的下一跳地址资源ID是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateRoute
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-amhnao5
&routeTableId=rtb-4ahe1qy2
&routeSet.0.destinationCidrBlock=121.0.23.51/16
```

```
&routeSet.0.nextType=1  
&routeSet.0.nextHub=vpngw-dystbrkv
```

输出

```
{  
  "code": 0,  
  "message": ""  
}
```

# 删除路由策略

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteRoute)用于删除路由策略。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

您可以针对某个路由表批量删除路由策略。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteRoute。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-rqndayhs。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
routeTableId	是	String	系统分配的路由表ID值，可使用routeTableId或unRouteTableId，建议使用unRouteTableId，例如：rtb-rqndayhs。可通过 DescribeRouteTable 接口查询。
routeSet.n	是	array	路由表内容，可选项。
routeSet.n.destinationCidrBlock	是	String	目的网段，取值不能在私有网络网段内，例如：112.20.51.0/24。
routeSet.n.nextType	是	String	下一跳类型，目前我们支持的类型有：0：公网网关；1：vpn网关；3：专线网关；4：对等连接；7：sslvpn网关；8：nat网关；9：普通云服务器。
routeSet.n.nextHub	是	String	下一跳地址，这里只需要指定不同下一跳类型的网关ID（推荐使用新ID），系统会自动匹配到下一跳地址。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidRouteTableId.NotFound	无效的路由表。路由表ID不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeRouteTable 接口查询。
InvalidDestinationCidr	目标网段不合法。
InvalidRouteNextType	无效的下一跳类型。可以支持的类型详见入参说明。
InvalidRouteNextHub.NotFound	下一跳地址不存在。请核实您填写的下一跳地址资源ID是否正确。

## 5. 示例

输入



```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteRoute
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-amhnao5
&routeTableId=rtb-4ahe1qy2
&routeSet.0.destinationCidrBlock=121.0.23.51/16
&routeSet.0.nextType=1
&routeSet.0.nextHub=vpngw-dystbrkv
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 网络ACL相关接口

## 创建VPC网络ACL

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateNetworkAcl)用于创建网络ACL。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 网络ACL是针对某个子网设置的网络安全策略，跟云服务器里面的安全组是有区别的。安全组是针对某个云服务器做网络安全策略设置。2) 如果云服务器配置了安全组策略同时所在子网也设置了网络 ACL 策略，云服务器入站方向请求优先匹配网络 ACL 策略，然后再匹配安全组；出站方向请求优先匹配安全组策略，然后再匹配网络ACL。3) 云服务器的安全组是有状态的，而网络ACL是无状态的。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateNetworkAcl。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-4n9efgju。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
networkAclName	是	String	网络ACL名称，可任意命名，但不得超过60个字符。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。
data.networkAclId	String	网络ACL ID，例如：acl-4n9efgju。

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidNetworkAclName	网络ACL名称不合法。可任意命名，但不得超过60个字符。
NetworkAclLimitExceeded	创建的网络 ACL 数量超过上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多 VPC 资源限制信息详见VPC使用限制。

### 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateNetworkAcl
&<公共请求参数>
&vpcId=gz_vpc_266
&networkAclName=dgdgadgd
```

输出

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "",  
  "data": {  
    "networkAclId": "acl-4n9efgju"  
  }  
}
```

## 删除网络ACL

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteNetworkAcl)用于删除网络ACL。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

网络ACL绑定了子网后不能被删除，如果需要删除，请先解绑网络ACL上绑定的子网。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 [页面](#)。其中，此接口的Action字段为DeleteNetworkAcl。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-erxok83l。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
networkAclId	是	String	系统分配的网络ACL ID，例如：acl-jk7weyp2。可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidNetworkAclID.NotFound	无效的网络ACL ID。网络ACL ID不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。
NetworkAclID.InUse	网络ACL已经关联了子网。已经关联子网的 ACL 不可删除。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteNetworkAcl
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-erxok83l
&networkAclId=acl-jk7weyp2
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 修改网络ACL名称

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (ModifyNetworkAcl) 用于修改网络ACL名称。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#) 页面。其中, 此接口的Action字段为ModifyNetworkAcl。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值, 可使用vpcId或unVpcId, 建议使用unVpcId, 例如: vpc-ktom9wg5。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
networkAclId	是	String	系统分配的网络ACL ID, 例如: acl-cva92t60。可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。
networkAclName	是	String	网络ACL名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC。VPC 资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidNetworkAclID.NotFound	无效的网络 ACL ID。网络 ACL ID不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。
InvalidNetworkAclName	网络 ACL 名称不合法。可任意命名, 但不得超过60个字符。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyNetworkAcl
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-ktom9wg5
&networkAclId=acl-cva92t60
&networkAclName=barrytt
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 查询网络ACL列表

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (DescribeNetworkAcl) 用于查询网络ACL列表。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见<[公共请求参数](#)>页面。其中, 此接口的Action字段为DescribeNetworkAcl。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	否	String	子网所属的私有网络ID值, 可使用vpcId或unVpcId, 建议使用unVpcId, 例如: vpc-0ox8fuhw。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
networkAclId	否	String	系统分配的网络ACL ID, 例如: acl-0ox8fuhw。可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。
offset	否	Int	初始行的偏移量, 默认为0。
limit	否	Int	每页行数, 默认为20, 最大支持50。
orderField	否	String	按某个字段排序, 目前仅支持createTime,networkAclName排序, 默认按createTime排序。
orderDirection	否	String	升序 (asc) 还是降序 (desc), 默认: desc。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。
totalCount	Int	返回值中网络ACL总数量。
data.n	array	返回的数组。
data.n.vpcId	String	系统分配的私有网络ID, 例如: gz_vpc_8849。
data.n.unVpcId	String	系统分配的新的私有网络ID, 建议使用新ID, 例如: vpc-0ox8fuhw。
data.n.networkAclId	String	系统分配的网络ACL ID, 例如: acl-e9dbyl8s。
data.n.networkAclName	String	网络名称。
data.n.subnetNum	Int	绑定子网数量。
data.n.createTime	String	网络ACL创建时间, 例如: 2015-11-06 20:55:12。
data.n.networkAclEntrySet	Array	网络ACL策略信息数组。

networkAclEntrySet 网络ACL策略数组结构:

参数名称	类型	描述
networkAclEntrySet.ingress.n	Array	网络ACL入站规则。
networkAclEntrySet.ingress.n.desc	String	备注。
networkAclEntrySet.ingress.n.ipProtocol	String	协议, 例如tcp。
networkAclEntrySet.ingress.n.cidrIp	String	源IP或者源网段, 支持IP或者CIDR, 例如: 10.20.3.0或者10.0.0.2/24。

参数名称	类型	描述
networkAclEntrySet.ingress.n.portRange	String	源端口，支持单个接口或者端口段，例如：80或者90-100。
networkAclEntrySet.ingress.n.action	Int	策略，1:允许，0:拒绝。
networkAclEntrySet.egress.n	Array	网络ACL出站规则。
networkAclEntrySet.egress.n.desc	String	备注。
networkAclEntrySet.egress.n.ipProtocol	String	协议，例如tcp。
networkAclEntrySet.egress.n.cidrIp	String	源IP或者源网段，支持IP或者CIDR，例如：10.20.3.0或者10.0.0.2/24。
networkAclEntrySet.egress.n.portRange	String	源端口，支持单个接口或者端口段，例如：80或者90-100。
networkAclEntrySet.egress.n.action	Int	策略，1:允许，0:拒绝。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC。VPC 资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidNetworkAclID.NotFound	无效的网络 ACL ID。网络 ACL ID不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeNetworkAcl
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-erxok83l
&networkAclId=acl-jk7weyp2
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "totalCount": 3,
  "data": [
    {
      "vpcId": "gz_vpc_231",
      "unVpcId": "vpc-erxok83l",
      "networkAclName": "ttsass",
      "networkAclId": "acl-e9dbyl8s",
      "vpcName": "barry-uniqVpci",
      "vpcCidrBlock": "10.20.80.0/24",
      "subnetNum": 0,
      "createTime": "2015-11-06 20:55:12",
      "networkAclEntrySet": {
        "egress": [
          {
            "desc": "",
            "ipProtocol": "all",
            "cidrIp": "0.0.0.0/0",
            "portRange": "ALL",
            "action": 1
          }
        ],
        "ingress": [
          {
```

```
"desc": "",
"ipProtocol": "all",
"cidrIp": "0.0.0.0/0",
"portRange": "ALL",
"action": 1
}
]
},
{
"vpcId": "gz_vpc_265",
"unVpcId": "vpc-ktom9wg5",
"networkAclName": "barrytt",
"networkAclId": "acl-cva92t60",
"vpcName": "yunapitest",
"vpcCidrBlock": "10.100.100.0/24",
"subnetNum": 0,
"createTime": "2015-11-04 10:37:07",
"networkAclEntrySet": {
"egress": [
{
"desc": "",
"ipProtocol": "all",
"cidrIp": "0.0.0.0/0",
"portRange": "ALL",
"action": 1
}
],
"ingress": [
{
"desc": "",
"ipProtocol": "all",
"cidrIp": "0.0.0.0/0",
"portRange": "ALL",
"action": 1
}
]
}
},
{
"vpcId": "gz_vpc_76",
"unVpcId": "vpc-03vihbk9",
"networkAclName": "ddddUniq",
"networkAclId": "acl-7gvd06dq",
"vpcName": "pan-vpc2",
"vpcCidrBlock": "10.100.2.0/24",
"subnetNum": 0,
"createTime": "2015-10-22 18:23:29",
"networkAclEntrySet": {
"egress": [
{
"desc": "",
"ipProtocol": "all",
"cidrIp": "0.0.0.0/0",
"portRange": "ALL",
"action": 1
}
],
"ingress": [
{
"desc": "",
"ipProtocol": "all",
"cidrIp": "0.0.0.0/0",
"portRange": "ALL",
"action": 1
}
]
}
]
}
}
```



# 设置网络ACL规则

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (ModifyNetworkAclEntry) 用于设置ACL规则。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

支持入站方向和出站方向的网络 ACL 策略设置;

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为ModifyNetworkAclEntry。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值, 可使用vpcId或unVpcId, 建议使用unVpcId, 例如: vpc-jk7weyp2。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
networkAclId	是	String	系统分配的网络ACL ID, 例如: acl-jk7weyp2。可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。
ruleDirection	是	Int	网络ACL方向, 1: 入站, 0: 出站。
networkAclEntrySet.n	是	Array	网络ACL策略信息数组。
networkAclEntrySet.n.desc	是	String	备注。
networkAclEntrySet.n.ipProtocol	是	String	协议, 例如tcp。
networkAclEntrySet.n.cidrIp	是	String	源IP或者源网段, 支持IP或者CIDR, 例如: 10.20.3.0或者10.0.0.2/24。
networkAclEntrySet.n.portRange	是	String	源端口, 支持单个接口或者端口段, 例如: 80或者90-100。
networkAclEntrySet.n.action	是	Int	策略, 0:允许, 1:拒绝。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC。VPC 资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidNetworkAclID.NotFound	无效的网络 ACL ID。V网络 ACL ID不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。
NetworkAclInLimitExceeded	创建的网络 ACL 入站规则数量超过上限。如果需要更多资源, 请联系客服申请。更多vpc资源限制信息详见VPC使用限制。
NetworkAclOutLimitExceeded	创建的网络 ACL 出站规则数量超过上限。如果需要更多资源, 请联系客服申请。更多vpc资源限制信息详见VPC使用限制。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyNetworkAclEntry
&<公共请求参数
&vpcId=vpc-erxok83l
&networkAclId=acl-jk7weyp2
&ruleDirection=1
&networkAclEntrySet.0.desc=test
&networkAclEntrySet.0.ipProtocol=all
&networkAclEntrySet.0.cidrIp=0.0.0.0/0
&networkAclEntrySet.0.portRange=ALL
&networkAclEntrySet.0.action=1
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 网络ACL绑定子网

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(CreateSubnetAclRule)用于网络ACL绑定子网。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateSubnetAclRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-erxok83l。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
networkAclId	是	String	系统分配的网络ACL ID，例如：acl-e9dbyl8s。可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。
subnetIds.n	是	Array	系统分配的子网ID列表，兼容subnetId或unSubnetId，建议使用unsubnetId，例如：subnet-i6mdq6ra。可通过 DescribeSubnetEx 接口查询。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC。VPC 资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidNetworkAclID.NotFound	无效的网络 ACL ID。网络 ACL ID不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateSubnetAclRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-erxok83l
&networkAclId=acl-e9dbyl8s
&subnetIds.0=subnet-i6mdq6ra
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 网络ACL解绑子网

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeteleSubnetAclRule)用于网络ACL解绑子网。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeteleSubnetAclRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	子网所属的私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
networkAclId	是	String	系统分配的网络ACL ID，例如：acl-e9dbyl8s。可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。
subnetIds.n	是	Array	系统分配的子网ID列表，兼容subnetId或unSubnetId，建议使用unsubnetId，可通过 DescribeSubnetEx 接口查询。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC。VPC 资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidNetworkAclID.NotFound	无效的网络 ACL ID。网络 ACL ID不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkAcl 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeteleSubnetAclRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-erxok83l
&networkAclId=acl-e9dbyl8s
&subnetIds.0=subnet-i6mdq6ra
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# VPN网关相关接口

## 查询VPN网关价格

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(InquiryVpnPrice)用于查询VPN价格。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为InquiryVpnPrice。

参数名称	是否必选	类型	描述
period	是	Int	查询的购买时长, 单位月, 最大36个月。
bandwidth	是	Int	带宽, 只支持: 5、10、20、50、100, 单位Mb/s。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。
price	Int	价格。

### 4. 错误码表

该接口没有业务错误码, 公共错误码详见[公共错误码](#)。

### 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80domain/v2/index.php?Action=InquiryVpnPrice
&<公共请求参数>
&period=1
&bandwidth=5
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
}
```

# 购买VPN网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(CreateVpn)用于购买VPN网关。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateVpn。

参数名称	必选	类型	描述
name	是	string	IPsec VPN网关名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
vpcId	是	string	网络ID或者统一ID，建议使用统一ID,可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
period	是	Int	查询的购买时长，单位月，最大36个月。
bandwidth	是	Int	带宽，只支持：5、10、20、50、100，单位Mb。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。
dealIds	Array	生成的订单号，可以用订单号调用 <a href="#">查询VPN网关列表</a> <a href="#">查询VPN信息</a>

## 4. 错误码表

该接口没有业务错误码，公共错误码详见[公共错误码](#)。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80domain/v2/index.php?Action=CreateVpn
&<公共请求参数>
&vpcId=gz_vpc_1111
&period=1
&name=test
&bandwidth=5
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": {
    "dealIds": [
      121
    ]
  }
}
```

# 修改VPN网关属性

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyVpnGw)用于修改VPN网关属性。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyVpnGw。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-amhnao5。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
vpnGwId	是	String	要修改的VPN网关ID值，可使用vpnGwId或unVpnGwId，建议unVpnGwId，例如：vpngw-dystbrkv。可通过 DescribeVpnGw 接口查询。
vpnGwName	否	String	修改后网关名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
isAutoRenewals	否	Int	是否开启自动续费。0：不自动续费；1：自动续费。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidVpnGw.NotFound	无效的vpn网关。vpn网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpnGw 接口查询vpn网关。
InvalidVpnGwState	vpn网关状态不对
InvalidVpnGwName	vpn网关名称不合法。可任意命名，但不得超过60个字符。。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyVpnGw
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-amhnao5
&vpnGwId=vpngw-dystbrkv
&vpnGwName=test-9910
&isAutoRenewals=0
```

输出

```
{  
  "code": 0,  
  "message": ""  
}
```

## 查询VPN网关列表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00



## 1. 接口描述

本接口(DescribeVpnGw)用于查询VPN网关列表。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeVpnGw。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpnId	否	String	私有网络ID值，可使用vpnId或unVpnId，建议使用unVpnId，例如：vpc-amhnao5，可选项。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
vpnGwId	否	String	系统分配的VPN网关ID值，可使用vpnGwId或unVpnGwId，建议unVpnGwId，例如：vpngw-dystbrkv，可选项。
vpnGwName	否	String	vpn网关名称，支持模糊搜索。
dealId	否	String	购买VPN网关的订单号，可以按订单号查询购买的VPN网关信息。
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0。
limit	否	Int	每页行数，默认为20，最大支持50。
orderField	否	String	按某个字段排序，目前仅支持createTime,vpnGwName排序，默认按createTime排序。
orderDirection	否	String	升序 ( asc ) 还是降序 ( desc ) ，默认：desc。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息
totalCount	Int	返回值中VPN网关总数量。
data.n	array	返回的数组。
data.n.vpnId	String	系统分配的私有网络ID，例如：gz_vpc_8849。
data.n.unVpnId	String	系统分配的新的私有网络ID，建议使用新ID，例如：vpc-0ox8fuhw。
data.n.vpnGwId	Int	系统分配的vpn网关ID，例如：122。
data.n.unVpnGwId	String	系统分配的新的vpn网关ID，建议使用新ID，例如：vpngw-nhg87nmg。
data.n.vpnGwName	String	vpn网络名称。
data.n.bandwidth	Int	VPN网关带宽。
data.n.vpnGwStatus	Int	VPN网关操作状态，0:待付款 1:付款错误 2:发货中 3:发货错误 4:销毁中 5:销毁错误 6:运行。
data.n.vpnGwAddress	String	VPN网关公网IP。
data.n.dealId	String	vpn网关生产订单ID。
data.n.isAutoRenewals	Int	是否开启自动续费，1:开启，0:未开启。
data.n.expireTime	String	vpn网关到期时间，到期后vpn网关将被系统销毁，请及时续费，例如：2015-11-06 20:55:12。
data.n.createTime	String	vpn网关创建时间，例如：2015-11-06 20:55:12。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidVpnGw.NotFound	无效的vpn网关。vpn网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

### 输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeVpnGw
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-erxok83l
```

### 输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "totalCount": 3,
  "data": [
    {
      "vpcId": "sh_vpc_389",
      "unVpcId": "vpc-aa3z6vx0",
      "vpcName": "joezou",
      "vpcCidrBlock": "172.16.0.0/16",
      "vpnGwId": 122,
      "unVpnGwId": "vpngw-nhg87nmg",
      "vpnGwName": "test001",
      "bandwidth": 5,
      "vpnGwStatus": 6,
      "vpnGwAddress": "115.159.26.189",
      "dealId": "896973",
      "localSlaIp": "169.254.97.7",
      "isAutoRenewals": true,
      "expireTime": "2015-12-23 19:04:40",
      "createTime": "2015-11-23 19:02:54"
    },
    {
      "vpcId": "sh_vpc_390",
      "unVpcId": "vpc-36dt60su",
      "vpcName": "joezou-2",
      "vpcCidrBlock": "172.17.0.0/16",
      "vpnGwId": 121,
      "unVpnGwId": "vpngw-d77hr4r8",
      "vpnGwName": "roy_test",
      "bandwidth": 5,
      "vpnGwStatus": 6,
      "vpnGwAddress": "115.159.72.143",
      "dealId": "896725",
      "localSlaIp": "169.254.97.5",
      "isAutoRenewals": true,
      "expireTime": "2016-01-23 17:01:05",
      "createTime": "2015-11-23 16:59:23"
    },
    {
      "vpcId": "sh_vpc_314",
      "unVpcId": "vpc-4w87vw5s",
      "vpcName": "test",
      "vpcCidrBlock": "10.0.0.0/16",
      "vpnGwId": 120,
      "unVpnGwId": "vpngw-4tu3v388",
      "vpnGwName": "roy_test",
      "bandwidth": 5,
      "vpnGwStatus": 6,
      "vpnGwAddress": "115.159.92.113",

```

```
"dealId": "896720",  
"localIpaip": "169.254.97.3",  
"isAutoRenewals": true,  
"expireTime": "2016-01-23 17:00:25",  
"createTime": "2015-11-23 16:58:32"  
}  
]  
}
```

## 续费VPN网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (RenewVpn) 用于续费 VPN。接口请求域名: `vpc.api.qcloud.com`

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见 [公共请求参数](#) 页面。其中, 此接口的 Action 字段为 RenewVpn。

参数名称	必选	类型	描述
vpnId	是	string	网络ID或者统一ID, 建议使用统一ID, 示例: vpc-aa3z6vx0, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
vpnGwId	是	string	要修改的 VPN 网关 ID 值, 可使用 vpnGwId 或 unVpnGwId, 建议 unVpnGwId, 示例: vpngw-nhg87nmg, 可通过 DescribeVpnGw 接口查询
period	是	Int	续费时长, 单位月, 最大36个月

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

该接口没有业务错误码, 公共错误码详见 [公共错误码](#)。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80domain/v2/index.php?Action=RenewVpn
&<公共请求参数>
&vpnId=gz_vpc_1111
&period=1
&vpnGwId=1
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok"
}
```

# 对端网关相关接口

## 创建对端网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(AddUserGw)用于创建对端网关。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为AddUserGw。

参数名称	是否必选	类型	描述
userGwName	是	String	对端网关名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
userGwAddr	是	String	对端网关公网IP，例如：183.30.0.1。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功，其他值: 失败。
message	String	错误信息。
userGwId	String	系统分配的对端网关ID，例如：cgw-e098slul

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidUserGwName	对端网关名称不合法。可任意命名，但不得超过60个字符。
UserGwLimitExceeded	已经达到指定区域对端网关资源申请数量上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多vpc资源限制信息详见VPC使用限制。

### 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80domain/v2/index.php?Action=AddUserGw
&<公共请求参数>
&userGwName=ddtest
&userGwAddr=183.30.0.1
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "userGwId": "cgw-e098slul"
}
```

# 删除对端网关

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteUserGw)用于删除对端网关。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteUserGw。

参数名称	是否必选	类型	描述
userGwId	是	String	对端网关ID，例如：cgw-ekrvxcdv，可通过 DescribeUserGw 接口查询对端网关。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidUserGw.NotFound	无效的对端网关。对端网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeUserGw 接口查询对端网关。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteUserGw
&<公共请求参数>
&userGwId=cgw-ekrvxcdv
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

# 修改对端网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyUserGw)用于修改对端网关。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyUserGw。

参数名称	是否必选	类型	描述
userGwId	是	String	系统分配的对端网关ID，例如：cgw-e098slul
userGwName	是	String	对端网关名称，可任意命名，但不得超过60个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a>
.		
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidUserGwName	对端网关名称不合法。可任意命名，但不得超过60个字符。
InvalidUserGw.NotFound	无效的对端网关。对端网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeUserGw 接口查询对端网关。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyUserGw
&<公共请求参数>
&userGwId=cgw-e098slul
&userGwName=9101
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

# 查询对端网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeUserGw)用于查询对端网关。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeUserGw。

参数名称	是否必选	类型	描述
userGwId	否	String	对端网关ID或者统一ID，建议使用统一ID，例如：cgw-1tb1k34n。
userGwName	否	String	对端网关名称。
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0。
limit	否	Int	每页行数，默认为20，最大支持50。
orderField	否	String	按某个字段排序，目前支持userGwName和默认按createTime排序，默认按createTime排序。
orderDirection	否	String	升序 ( asc ) 还是降序 ( desc ) ,默认：desc。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
totalCount	Int	返回值中对端网关总数量。
data.n	Array	返回的数组。
data.userGwName	String	对端网关名称。
data.userGwId	Int	系统分配的对端网关ID，例如：400。
data.unUserGwId	String	系统分配的新的对端网关ID，推荐使用新的对端网关ID，例如：cgw-1tb1k34n。
data.userGwAddr	String	对端网关公网IP。
data.vpnConnNum	Int	已链接的通道数量。
data.createTime	String	创建时间：2016-06-23 11:11:49。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidUserGw.NotFound	无效的对端网关。对端网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeUserGw 接口查询对端网关。

## 5. 示例

输入



http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeUserGw  
&<公共请求参数>

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "totalCount": "20",
  "data": [
    {
      "userGwName": "183.60.249.12",
      "userGwId": "404",
      "unUserGwId": "cgw-1tb1k34n",
      "userGwAddr": "183.60.249.12",
      "vpnConnNum": "1",
      "createTime": "2016-06-23 11:11:49"
    },
    {
      "userGwName": "183.60.249.138",
      "userGwId": "403",
      "unUserGwId": "cgw-mzmzjz9",
      "userGwAddr": "183.60.249.138",
      "vpnConnNum": "1",
      "createTime": "2016-06-22 21:20:54"
    },
    {
      "userGwName": "SH",
      "userGwId": "402",
      "unUserGwId": "cgw-2530cjg1",
      "userGwAddr": "222.92.194.28",
      "vpnConnNum": "1",
      "createTime": "2016-04-28 14:15:41"
    },
    {
      "userGwName": "183.60.249.126",
      "userGwId": "401",
      "unUserGwId": "cgw-j8pcwzu9",
      "userGwAddr": "183.60.249.126",
      "vpnConnNum": "1",
      "createTime": "2016-04-22 12:18:05"
    },
    {
      "userGwName": "183.60.249.129",
      "userGwId": "400",
      "unUserGwId": "cgw-blr1nrwb",
      "userGwAddr": "183.60.249.129",
      "vpnConnNum": "1",
      "createTime": "2016-04-21 20:47:47"
    },
    {
      "userGwName": "183.60.249.121",
      "userGwId": "399",
      "unUserGwId": "cgw-ov9j6csd",
      "userGwAddr": "183.60.249.121",
      "vpnConnNum": "0",
      "createTime": "2016-04-21 20:47:14"
    },
    {
      "userGwName": "183.60.249.95",
      "userGwId": "397",
      "unUserGwId": "cgw-g013kis9",
      "userGwAddr": "183.60.249.95",
      "vpnConnNum": "0",
      "createTime": "2016-01-23 13:41:35"
    },
    {
      "userGwName": "183.60.249.33",
      "userGwId": "396",
      "unUserGwId": "cgw-c5p3f6fr",

```

```
"userGwAddr": "183.60.249.33",
"vpnConnNum": "0",
"createTime": "2016-01-18 17:08:09"
},
{
"userGwName": "115.159.143.150",
"userGwId": "344",
"unUserGwId": "cgw-oe7vq0uz",
"userGwAddr": "115.159.143.150",
"vpnConnNum": "0",
"createTime": "2015-11-26 02:30:02"
},
{
"userGwName": "9101",
"userGwId": "315",
"unUserGwId": "cgw-e098slul",
"userGwAddr": "183.60.249.39",
"vpnConnNum": "0",
"createTime": "2015-11-06 11:18:53"
}
],
"codeDesc": "Success"
}
```

# 获取可支持的对端网关厂商信息

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeUserGwVendor)用于获取可支持的对端网关厂商信息。 接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见[公共请求参数](#)页面。其中,此接口的Action字段为DescribeUserGwVendor。

参数名称	是否必选	类型	描述
无	无	无	无

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功,其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述,与接口相关。
data	Array	返回的信息
data.platform	String	平台
data.software	String	软件版本
data.vendorname	String	供应商

## 4. 错误码表

该接口没有业务错误码,公共错误码详见[公共错误码](#)。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeUserGwVendor
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": [
    {
      "platform": "ios",
      "software": "V15.4",
      "vendorname": "cisco"
    },
    {
      "platform": "comware",
      "software": "V1.0",
      "vendorname": "h3c"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

## VPN通道相关接口

### 创建VPN通道

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 ( AddVpnConnEx ) 用于创建VPN通道。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为AddVpnConnEx。

参数名称	必选	类型	描述
vpId	是	string	网络ID或者统一ID，建议使用统一ID,可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
vpnGwId	是	String	系统分配的VPN网关ID，可使用vpnGwId或unVpnGwId，建议unVpnGwId，例如：vpngw-dystbrkv。可通过 DescribeVpnGw 接口查询。
userGwId	是	String	对端网关ID值，可使用userGwId或unUserGwId，建议使用unUserGwId，例如：cgw-e098slul。可通过 DescribeUserGw 接口查询。
vpnConnName	是	String	通道名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
preSharedKey	是	String	预共享密钥。
userGwCidrBlock.n	否	Array	对端网段CIDR地址，可写多个，指定vpc可以和哪些IDC网段通信，后面升级为spdAcl（粒度更细），userGwCidrBlock和spdAcl必须填一项。
spdAcl	否	String	SPD策略组，json格式，例如：{"10.0.0.5/24":["172.123.10.5/16"]}，10.0.0.5/24是vpc内网段172.123.10.5/16是IDC网段。用户指定VPC内哪些网段可以和您IDC中哪些网段通信，由userGwCidrBlock升级而来，userGwCidrBlock和spdAcl必须填一项。
IKESet	否	Array	IKE配置（Internet Key Exchange，因特网密钥交换），IKE具有一套自我保护机制，用户配置网络安全协议，详见VPN连接-IKE配置。
IPsecSet	否	Array	IPsec配置，腾讯云金融专区提供IPsec安全会话设置，详见VPN连接-IPsec配置。

### IKE配置详情

参数名称	必选	类型	描述
IKESet.propoEncryAlgorithm	否	String	IKE配置，加密算法，可选值：'3des-cbc','aes-cbc-128','aes-cbc-192','aes-cbc-256','des-cbc'，默认为3des-cbc，更多详见产品说明文档。
IKESet.propoAuthenAlgorithm	否	String	IKE配置，认证算法：可选值：'md5','sha'，默认为md5，更多详见产品说明文档。
IKESet.exchangeMode	否	String	IKE配置，协商模式：可选值：'aggressive','main'，默认为main，更多详见产品说明文档。
IKESet.localIdentity	否	String	IKE配置，本端标识类型：可选值：'address','fqdn'，默认为address，更多详见产品说明文档。
IKESet.remoteIdentity	否	String	IKE配置，对端标识类型：可选值：'address','fqdn'，默认为address，更多详见产品说明文档。
IKESet.localAddress	否	String	IKE配置，本端标识，当localIdentity选为address时，localAddress必填。localAddress默认为vpn网关公网IP，更多详见产品说明文档。
IKESet.remoteAddress	否	String	IKE配置，对端标识，当remoteIdentity选为address时，remoteAddress必填，更多详见产品说明文档。
IKESet.localFqdnName	否	String	IKE配置，本端标识，当localIdentity选为fqdn时，localFqdnName必填，更多详见产品说明文档。
IKESet.remoteFqdnName	否	String	IKE配置，对端标识，当remoteIdentity选为fqdn时，remoteFqdnName必填，更多详见产品说明文档。
IKESet.dhGroupName	否	String	IKE配置，DH group，指定IKE交换密钥时使用的DH组，可选值：'group1','group2','group5','group14','group24'，更多详见产品说明文档。
IKESet.ikeSaLifetimeSeconds	否	Int	IKE配置，IKE SA Lifetime，单位：秒，设置IKE SA的生存周期，取值范围：60-604800，更多详见产品说明文档。
IKESet.encryptAlgorithm	否	String	IPsec配置，加密算法，取值：'3des-cbc','aes-cbc-128','aes-cbc-192','aes-cbc-256','des-cbc','null'，默认为3des-cbc，更多详见产品说明文档。

### IPsec配置详情

参数名称	必选	类型	描述
IPsecSet.integrityAlgorithm	否	String	IPsec配置, 认证算法: 可选值: 'md5','sha', 默认为md5, 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.ipsecSaLifetimeSeconds	否	Int	IPsec配置, IPsec SA lifetime(s): 单位秒, 取值范围: 180-604800, 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.ipsecSaLifetimeTraffic	否	Int	IPsec配置, IPsec SA lifetime(KB): 单位KB, 取值范围: 2560-604800, 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.pfsDhGroup	否	String	IPsec配置, PFS: 可选值: 'null','dh-group1','dh-group14','dh-group2','dh-group24','dh-group5', 默认为null, 更多详见产品说明文档。

### 3. 输出参数

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
data.taskId	Int	任务ID, 操作结果可以用taskId查询, 详见查询任务执行结果接口。

### 4. 错误码表

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidVpnGw.NotFound	无效的vpn网关。vpn网关资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过DescribeVpnGw接口查询vpn网关。
InvalidUserGw.NotFound	无效的对端网关。对端网关资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeUserGw 接口查询对端网关。
InvalidVpnConnName	VPN 名称不合法。可任意命名, 但不得超过60个字符。
VpnConnLimitExceeded	您已经达到指定区域vpn通道资源申请数量上限。如果需要更多资源, 请联系客服申请。更多vpc资源限制信息详见VPC使用限制。

### 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=AddVpnConnEx
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-amhnao5
&userGwId=cgw-e098slul
&vpnGwId=vpngw-dystbrkv
&userGwCidrBlock.0=10.56.20.1/24
&preSharedKey=dgdgd33
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "vpnGwId": "vpngw-dystbrkv",
    "userGwId": "cgw-e098slul",
    "vpnConnId": 0,
    "taskId": 12613,
    "vpnConnStatus": 0,
    "preSharedKey": "dgdgd33",
    "userGwSubnetList": [
      "10.56.20.1/24"
    ]
  }
}
```

```
]
}
}
```

## 删除VPN通道

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(DeleteVpnConn)用于删除VPN通道。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteVpnConn。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	string	私有网络ID，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-03vihbk9,可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
vpnGwId	是	String	系统分配的VPN网关ID，可使用vpnGwId或unVpnGwId，建议unVpnGwId，例如：vpngw-dystbrkv。可通过 DescribeVpnGw 接口查询。
vpnConnId	是	String	系统分配的VPN通道ID，可使用vpnConnId或unVpnConnId，建议使用unVpnConnId，例如：vpnx-ol6bcqp0。可通过 DescribeVpnConn 接口查询。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息
data.taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidVpnGw.NotFound	无效的vpn网关。vpn网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpnGw 接口查询vpn网关。
InvalidVpnConnState	vpn通道状态不对
InvalidVpnConn.NotFound	无效的vpn通道。vpn通道资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpnConn 接口查询vpn通道。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteVpnConn
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-03vihbk9
&vpnGwId=vpngw-kfldykuz
&vpnConnId=vpnx-ol6bcqp0
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "vpnGwId": "vpngw-kfldykuz",
    "vpcConnId": "vpnx-ol6bcqp0",
    "taskId": 12615,
    "state": 4
  }
}
```



```
}  
}
```

## 修改VPN通道

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(ModifyVpnConnEx)用于修改VPN通道。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyVpnConnEx。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	string	私有网络ID，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-03vihbk9,可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
vpnGwId	是	String	系统分配的VPN网关ID，可使用vpnGwId或unVpnGwId，建议unVpnGwId，例如：vpngw-dystbrkv.可通过 DescribeVpnGw 接口查询。
vpnConnId	是	String	系统分配的VPN通道ID，可使用vpnConnId或unVpnConnId，建议使用unVpnConnId，例如：vpn-016bcqp0.可通过 DescribeVpnConn 接口查询。
vpnConnName	否	String	通道名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
preSharedKey	否	String	预共享密钥。
userGwCidrBlock.n	否	Array	对端网段CIDR地址，可写多个，指定vpc可以和哪些IDC网段通信，后面升级为spdAcl（粒度更细），userGwCidrBlock和spdAcl必须填一项。
spdAcl.n	否	Array	SPD策略组，用户指定VPC内哪些网段可以和你IDC中哪些网段通信，由userGwCidrBlock升级而来，userGwCidrBlock和spdAcl必须填一项，更多详见产品说明文档。
IKESet.n	否	Array	IKE配置（Internet Key Exchange，因特网密钥交换），IKE具有一套自我保护机制，用户配置网络安全协议，详见VPN连接-IKE配置。
IPsecSet.n	否	Array	IPSec配置，腾讯云金融专区提供IPSec安全会话设置，详见VPN连接-IPSec配置。

### IKE配置详情

参数名称	必选	类型	描述
IKESet.propoEncryAlgorithm	否	String	IKE配置，加密算法，可选值：'3des-cbc','aes-cbc-128','aes-cbc-192','aes-cbc-256','des-cbc'，默认为3des-cbc，更多详见产品说明文档。
IKESet.propoAuthenAlgorithm	否	String	IKE配置，认证算法：可选值：'md5','sha'，默认为md5，更多详见产品说明文档。
IKESet.exchangeMode	否	String	IKE配置，协商模式：可选值：'aggressive','main'，默认为main，更多详见产品说明文档。
IKESet.localIdentity	否	String	IKE配置，本端标识类型：可选值：'address','fqdn'，默认为address，更多详见产品说明文档。
IKESet.remoteIdentity	否	String	IKE配置，对端标识类型：可选值：'address','fqdn'，默认为address，更多详见产品说明文档。
IKESet.localAddress	否	String	IKE配置，本端标识，当localIdentity选为address时，localAddress必填。localAddress默认为vpn网关公网IP，更多详见产品说明文档。
IKESet.remoteAddress	否	String	IKE配置，对端标识，当remoteIdentity选为address时，remoteAddress必填，更多详见产品说明文档。
IKESet.localFqdnName	否	String	IKE配置，本端标识，当localIdentity选为fqdn时，localFqdnName必填，更多详见产品说明文档。
IKESet.remoteFqdnName	否	String	IKE配置，对端标识，当remoteIdentity选为fqdn时，remoteFqdnName必填，更多详见产品说明文档。
IKESet.dhGroupName	否	String	IKE配置，DH group，指定IKE交换密钥时使用的DH组，可选值：'group1','group2','group5','group14','group24'，更多详见产品说明文档。
IKESet.ikeSaLifetimeSeconds	否	Int	IKE配置，IKE SA Lifetime，单位：秒，设置IKE SA的生存周期，取值范围：60-604800，更多详见产品说明文档。
IKESet.encryptAlgorithm	否	String	IPsec配置，加密算法，取值：'3des-cbc','aes-cbc-128','aes-cbc-192','aes-cbc-256','des-cbc','null'，默认为3des-cbc，更多详见产品说明文档。

### IPsec配置详情

参数名称	必选	类型	描述
IPsecSet.integrityAlgorith	否	String	IPsec配置，认证算法：可选值：'md5','sha'，默认为md5，更多详见产品说明文档。

参数名称	必选	类型	描述
IPsecSet.ipsecSaLifetimeSeconds	否	Int	IPsec配置, IPsec SA lifetime(s): 单位秒, 取值范围: 180-604800, 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.ipsecSaLifetimeTraffic	否	Int	IPsec配置, IPsec SA lifetime(KB): 单位KB, 取值范围: 2560-604800, 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.pfsDhGroup	否	String	IPsec配置, PFS: 可选值: 'null','dh-group1','dh-group14','dh-group2','dh-group24','dh-group5', 默认为null, 更多详见产品说明文档。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
data.taskId	Int	任务ID, 操作结果可以用taskId查询, 详见查询任务执行结果接口。

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidVpnGw.NotFound	无效的vpn网关。vpn网关资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpnGw 接口查询vpn网关。
InvalidVpnGw.NotFound	无效的vpn通道。vpn通道资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpnConn 接口查询vpn通道。

### 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyVpnConnEx
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-03vihbk9
&vpnGwId=vpngw-kfldykuz
&vpnConnId=vpnx-ol6bcqp0
&userGwCidrBlock.0=10.100.2.0/24
&preSharedKey=tencenttest
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "vpnGwId": "vpngw-kfldykuz",
    "vpcConnId": "vpnx-ol6bcqp0",
    "taskId": 12614,
    "vpcConnStatus": 2,
    "preSharedKey": "tencenttest",
    "userGwSubnetList": [
      "10.100.2.0/24"
    ],
    "userGwId": 315
  }
}
```

# 查询VPN通道列表

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeVpnConn)用于查询VPN通道列表。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见[公共请求参数](#)页面。其中,此接口的Action字段为DescribeVpnConn。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	否	string	私有网络ID,可使用vpcId或unVpcId,建议使用unVpcId,例如: vpc-03vihbk9,可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
vpnGwId	否	String	系统分配的VPN网关ID,可使用vpnGwId或unVpnGwId,建议unVpnGwId,例如: vpngw-dystbrkv。可通过 DescribeVpnGw 接口查询。
vpnConnId	否	String	系统分配的VPN通道ID,可使用vpnConnId或unVpnConnId,建议使用unVpnConnId,例如: vpnx-ol6bcqp0。
vpnConnName	否	String	vpn通道名称,支持模糊查询。
offset	否	Int	初始行的偏移量,默认为0。
limit	否	Int	每页行数,默认为20,最大支持50。
orderField	否	String	按某个字段排序,目前仅支持createTime,vpnConnName排序,默认按createTime排序。
orderDirection	否	String	升序(asc)还是降序(desc),默认: desc。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码,0:成功,其他值:失败
message	String	错误信息
totalCount	Int	返回值中VPN通道总数量
data.n	Array	返回的数组
data.n.vpcId	String	系统分配的私有网络ID,例如: gz_vpc_8849。
data.n.unVpcId	String	系统分配的新的私有网络ID,建议使用新ID,例如: vpc-0ox8fuhw。
data.n.vpnGwId	Int	系统分配的vpn网关ID,例如: 122。
data.n.unVpnGwId	String	系统分配的新的vpn网关ID,建议使用新ID,例如: vpngw-nhg87nmg。
data.n.vpnGwAddress	String	vpn网关公网IP,例如: 112.2.3.10。
data.n.userGwId	String	系统分配的对端网关ID,例如: 122。
data.n.unUserGwId	String	系统分配的新的对端网关ID,例如: cgw-e098slul。
data.n.userGwAddress	String	对端网关公网IP,例如: 183.12.0.1。
data.n.vpnConnName	String	通道名称。
data.n.preSharedKey	String	预共享密钥,例如: d!@#12d。
data.n.sourceCidr	Array	源网段。
data.n.destinationCidr	Array	目标网段。

参数名称	类型	描述
data.n.vpnConnStatus	Int	vpn通道状态, 0:创建中, 1:创建出错, 2:修改中, 3:修改出错, 4:删除中, 5:删除出错, 6:运行正常。
data.n.netStatus	String	vpn通道网络状态, available:已连通, unavailable:未连通。
data.n.IKESet	Array	IKE配置信息数组。
data.n.IPsecSet	Array	IPsec配置信息数组。

## IKE配置信息数组内容

参数名称	类型	描述
IKESet.propoEncryAlgorithm	String	IKE配置, 身份认证方法, 例如: '3des-cbc', 更多详见产品说明文档。
IKESet.propoAuthenAlgorithm	String	IKE配置, 认证算法, 例如: 'md5', 更多详见产品说明文档。
IKESet.exchangeMode	String	IKE配置, 协商模式: 例如: 'aggressive', 更多详见产品说明文档。
IKESet.localIdentity	String	IKE配置, 本端标识类型: 例如: 'address', 更多详见产品说明文档。
IKESet.remoteIdentity	String	IKE配置, 对端标识类型: 例如: 'address', 更多详见产品说明文档。
IKESet.localAddress	String	IKE配置, 本端标识, localAddress默认为vpn网关公网IP, 更多详见产品说明文档。
IKESet.remoteAddress	String	IKE配置, 对端标识, 更多详见产品说明文档。
IKESet.localFqdnName	String	IKE配置, 本端标识, 更多详见产品说明文档。
IKESet.remoteFqdnName	String	IKE配置, 对端标识, 更多详见产品说明文档。
IKESet.dhGroupName	String	IKE配置, DH group, 指定IKE交换密钥时使用的DH组, 例如: 'group1', 更多详见产品说明文档。
IKESet.ikeSaLifetimeSeconds	Int	IKE配置, IKE SA Lifetime, 单位: 秒, 设置IKE安全提议的SA生存周期, 例如: 3600, 更多详见产品说明文档。

## IPsec配置信息数组内容

参数名称	类型	描述
IPsecSet.encryptAlgorithm	String	IPsec配置, 加密算法, 例如: '3des-cbc', 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.integrityAlgorith	String	IPsec配置, 认证算法: 例如: 'md5', 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.encapMode	String	IPsec配置, 报文封装模式: 例如: 'tunnel', 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.securityProto	String	IPsec配置, 安全协议: 例如: 'ESP', 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.ipsecSaLifetimeSeconds	Int	IPsec配置, IPsec SA lifetime(s): 单位秒, 例如: 360, 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.ipsecSaLifetimeTraffic	Int	IPsec配置, IPsec SA lifetime(KB): 单位KB, 例如: 3600, 更多详见产品说明文档。
IPsecSet.pfsDhGroup	String	IPsec配置, PFS: 例如: 'dh-group1'更多详见产品说明文档。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC。VPC 资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidVpnGw.NotFound	无效的 VPN 网关。VPN 网关资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpnGw 接口查询vpn网关。
InvalidVpnGw.NotFound	无效的 VPN 通道。VPN 通道资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpnConn 接口查询vpn通道。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeVpnConn
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-erxok83l
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "totalCount": 3,
  "data": [
    {
      "vpcId": "gz_vpc_76",
      "unVpcId": "vpc-03vihbk9",
      "vpcName": "pan-vpc2",
      "vpcCidrBlock": "10.100.2.0/24",
      "vpnGwId": 547,
      "unVpnGwId": "vpngw-kfldykuz",
      "vpnGwName": "test-76",
      "vpnGwAddress": "183.60.249.32",
      "vpnConnId": 399,
      "unVpnConnId": "vpnx-ol6bcqp0",
      "vpnConnName": "399_vpnconn",
      "userGwId": 315,
      "unUserGwId": "cgw-e098slul",
      "userGwName": "9101",
      "userGwAddress": "183.60.249.39",
      "vpcConnStatus": 6,
      "preSharedKey": "tencent",
      "remoteSlaIp": "169.254.112.2",
      "sourceCidr": [
        "10.100.2.0/24"
      ],
      "destinationCidr": [
        "10.100.25.0/24"
      ],
      "vpnProto": "ip-sec",
      "createTime": "2015-11-06 11:20:39",
      "IKEArr": {
        "propoAuthenAlgorithm": "sha",
        "propoEncryAlgorithm": "des-cbc",
        "exchangeMode": "main",
        "localIdentity": "address",
        "remoteIdentity": "address",
        "localAddress": "183.60.249.32",
        "remoteAddress": "183.60.249.39",
        "localFqdnName": null,
        "remoteFqdnName": null,
        "dhGroupName": "group1",
        "ikeSaLifetimeSeconds": "86400"
      },
      "IPSECArr": {
        "encryptAlgorithm": "aes-cbc-128",
        "integrityAlgorith": "sha1",
        "encapMode": "tunnel",
        "securityProto": "ESP",
        "pfsDhGroup": "null",
        "ipsecSaLifetimeSeconds": "3600",
        "ipsecSaLifetimeTraffic": "1843200"
      }
    },
    {
      "vpcId": "gz_vpc_80",
      "unVpcId": "vpc-fyvpmam9",
      "vpcName": "pan-vpc6",
      "vpcCidrBlock": "10.100.6.0/24",
      "vpnGwId": 453,
```

```
"unVpnGwId": "vpngw-ncr48l69",
"vpnGwName": "huasan-8080",
"vpnGwAddress": "183.60.249.42",
"vpnConnId": 301,
"unVpnConnId": "vpnx-85ao9zdy",
"vpnConnName": "301_vpnconn",
"userGwId": 245,
"unUserGwId": "cgw-7ihaps8r",
"userGwName": "183.60.249.44",
"userGwAddress": "183.60.249.44",
"vpcConnStatus": 6,
"preSharedKey": "tencent",
"remoteSlaIp": "169.254.112.4",
"sourceCidr": [
  "10.100.6.0/24"
],
"destinationCidr": [
  "10.100.2.0/24"
],
"vpnProto": "ip-sec",
"createTime": "2015-08-08 16:23:04",
"IKEArr": {
  "propoAuthenAlgorithm": "sha",
  "propoEncryAlgorithm": "des-cbc",
  "exchangeMode": "main",
  "localIdentity": "address",
  "remoteIdentity": "address",
  "localAddress": "183.60.249.42",
  "remoteAddress": "183.60.249.44",
  "localFqdnName": null,
  "remoteFqdnName": null,
  "dhGroupName": "group1",
  "ikeSaLifetimeSeconds": "86400"
},
"IPSECArr": {
  "encryptAlgorithm": "aes-cbc-128",
  "integrityAlgorith": "sha1",
  "encapMode": "tunnel",
  "securityProto": "ESP",
  "pfsDhGroup": "null",
  "ipsecSaLifetimeSeconds": "3600",
  "ipsecSaLifetimeTraffic": "1843200"
}
},
{
  "vpcId": "gz_vpc_80",
  "unVpcId": "vpc-fyvpmam9",
  "vpcName": "pan-vpc6",
  "vpcCidrBlock": "10.100.6.0/24",
  "vpnGwId": 453,
  "unVpnGwId": "vpngw-ncr48l69",
  "vpnGwName": "huasan-8080",
  "vpnGwAddress": "183.60.249.42",
  "vpnConnId": 292,
  "unVpnConnId": "vpnx-p0j71qf6",
  "vpnConnName": "292_testtest",
  "userGwId": 232,
  "unUserGwId": "cgw-esg61xg5",
  "userGwName": "183.60.249.24",
  "userGwAddress": "183.60.249.24",
  "vpcConnStatus": 6,
  "preSharedKey": "tencent",
  "remoteSlaIp": "169.254.112.3",
  "sourceCidr": [
    "10.100.6.0/24"
  ],
  "destinationCidr": [
    "10.100.12.0/24"
  ],
  "vpnProto": "ip-sec",
  "createTime": "2015-08-06 20:29:25",
  "IKESet": {
```

```
"propoAuthenAlgorithm": "md5",
"propoEncryAlgorithm": "3des-cbc",
"exchangeMode": "main",
"localIdentity": "address",
"remoteIdentity": "fqdn",
"localAddress": "183.60.249.42",
"remoteAddress": null,
"localFqdnName": null,
"remoteFqdnName": "vpn86",
"dhGroupName": "group2",
"ikeSaLifetimeSeconds": "11180"
},
"IPsecSet": {
"encryptAlgorithm": "aes-cbc-192",
"integrityAlgorithm": "md5",
"encapMode": "tunnel",
"securityProto": "ESP",
"pfsDhGroup": "dh-group1",
"ipsecSaLifetimeSeconds": "500",
"ipsecSaLifetimeTraffic": "80000"
}
}
]
```



# 下载VPN通道配置

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(GetVpnConnConfig)用于下载VPN通道配置。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为GetVpnConnConfig。

参数名称	必选	类型	描述
vpnConnId	是	String	系统分配的VPN通道ID，可使用vpnConnId或unVpnConnId，建议使用unVpnConnId，例如：vpn-x-ol6bccp0。可通过DescribeVpnConn 接口查询。
vendorname	是	string	对端网关设备类型。
platform	是	String	对端网关设备平台。
software	是	String	对端网关设备软件版本。
interfaceName	是	String	通道接入设备物理接口名称。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息
data.configFileInfo	String	配置文件内容

## 4. 错误码表

该接口没有业务错误码，公共错误码详见[公共错误码](#)。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80domain/v2/index.php?Action=GetVpnConnConfig
&<公共请求参数>
&vpnConnId=2
  &vendorname=cisco
  &platform=ios
  &software=V15.4
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": [{
    "configFileInfo": "ike keychain keychain1\r\n pre-shared-key address 65.0.0.21 key simple key123\r\n quit\r\nike proposal 1\r\n encryption-algorithm aes-cbc-128\r\n authentication-algorithm md5\r\n dh group14\r\n sa Lifetime 60\r\n quit\r\nike profile profile1\r\n keychain keychain1\r\n local-identity fqdn remote1\r\n match remote identity fqdn local1\r\n exchange-mode aggressive\r\n quit\r\nike invalid-spi-recovery enable\r\nipsec transform-set transform-set 1\r\n esp authentication-algorithm sha1\r\n esp encryption-algorithm aes-cbc-128\r\n pfs dh-group1\r\n quit\r\nacl advanced 3001\r\n rule permit ip so
```

```
source 55.55.55.55 0.0.0.255 destination 11.11.11.11 0.0.0.255\n ipsec policy policy1 1 isakmp\n transform-set transform-set1\n security acl 3001\n remote-address 65.0.0.21\n ike-profile profile1\n sa Lifetime time-based 180\n sa Lifetime traffic-based 2560\n quit\n rip unreachable enable\n interface GigabitEthernet0/0\n port link-mode route\n ipsec apply policy policy1\n quit\n}}\n}
```

## 获取VPN通道的监控数据

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeVpnConnMonitor)用于获取VPN通道的监控数据。 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeVpnConnMonitor。

参数名称	必选	类型	描述
vpId	是	string	私有网络ID，可使用vpId或unVpcId，建议使用unVpcId，例如：vpc-03vihbk9,可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
vpnGwId	是	String	系统分配的VPN网关ID，可使用vpnGwId或unVpnGwId，建议unVpnGwId，例如：vpngw-dystbrkv。可通过 DescribeVpnGw 接口查询。
vpnConnId	是	String	系统分配的VPN通道ID，可使用vpnConnId或unVpnConnId，建议使用unVpnConnId，例如：vpn-x-ol6bcqp0。可通过 DescribeVpnConn 接口查询。
metricName	是	String	监控指标名称（目前只支持两个指标：“outtraffic”公网出流量；“intraffic” 公网入流量）
starttime	否	datetime	开始时间，开始时间不填写默认为昨天此时。时间跨度不能超过2天。超过2天时，开始时间将被设置为结束时间减2天，例如：2016-07-06 12:00:00
endtime	否	datetime	结束时间，结束时间不填写默认是当前时间，例如：2016-07-07 12:00:00

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息
data.data	Array	通道指标流量带宽，单位bps，每5min记录。示例：data[1] 表示 (starttime+5) ~ (starttime+10) min的通道指标流量带宽，metricName为outtraffic表示返回出流量，intraffic时表示返回为入流量

## 4. 错误码表

该接口没有业务错误码，公共错误码详见[公共错误码](#)。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80domain/v2/index.php?Action=DescribeVpnConnMonitor
&<公共请求参数>
&vpId=7
&vpnGwId=8
&vpnConnId=5
&metricName=outtraffic
&starttime=2015-07-14 00:00:00
&endtime=2015-07-14 23:00:00
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "ok",
  "data": [
    1221,
    1212,
```

```
787
```

```
},  
}
```

## 对等连接相关接口 创建同地域对等连接

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(CreateVpcPeeringConnection)用于创建同地域对等连接。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 同地域对等连接用于打通两个相同地域的私有网络，需要互通的两个私有网络网段不能重叠，更多信息详见对等连接介绍。2) 跨账户的对等连接需要对端接受才生效，同账户的立即生效。3) 同地域对等连接没有流量上限。4) 同地域对等连接是免费服务。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateVpcPeeringConnection。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
peerVpcId	是	String	接受方私有网络ID值，可使用vpcId或unVpcId，建议使用unVpcId。可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
peerUin	是	String	接受方uin。
peeringConnectionName	是	String	对等连接名称，可任意命名，但不得超过60个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功，其他值：失败。
message	String	错误信息。
peeringConnectionId	String	系统分配的对等连接ID，例如：pcx-6gw5wvmk。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidPeeringConnectionName	对等连接名称不合法。可任意命名，但不得超过60个字符。
PeeringConnectionVpcConflict	对等连接之间VPC网段冲突
PeeringConnectionLimitExceeded	您已经达到指定区域对等连接资源申请数量上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多vpc资源限制信息详见VPC使用限制。
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC。VPC 资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateVpcPeeringConnection
&<公共请求参数>
&vpcId=gz_vpc_226
&peerVpcId=gz_vpc_89
&peerUin=2407912486
&peeringConnectionName=tses
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

```
"peeringConnectionId":"pcx-6gw5wvmk"  
}
```

## 删除同地域对等连接

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(DeleteVpcPeeringConnection)用于删除同地域对等连接。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 对等连接的任何一方都可以随时删除对等连接，对等连接删除后立即失效。 2) 对等连接删除后将一同删除路由表中包含此对等连接的路由项。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteVpcPeeringConnection。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID，例如：pcx-0jtgah4s。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功，其他值：失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc，vpc资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接，对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteVpcPeeringConnection
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-0jtgah4s
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

# 修改同地域对等连接属性

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyVpcPeeringConnection)用于修改同地域对等连接属性。 接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为ModifyVpcPeeringConnection。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID, 例如: pcx-krmzap90。
peeringConnectionName	是	String	对等连接名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidPeeringConnectionName	对等连接名称不合法。可任意命名, 但不得超过60个字符。
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc, vpc资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接, 对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyVpcPeeringConnection
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-krmzap90
&peeringConnectionName=uuuuuuu
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```



# 接受同地域对等连接

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(AcceptVpcPeeringConnection)用于接受同地域对等连接。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

本接口用于对端接受来自其他账号的同地域对等连接请求，接受后对等连接立即生效。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为AcceptVpcPeeringConnection。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID，例如：pcx-6gw5wvmk

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc，vpc资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接，对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=AcceptVpcPeeringConnection
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-6gw5wvmk
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

# 驳回同地域对等连接

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(RejectVpcPeeringConnection)用于驳回同地域对等连接。 接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com) 1), 该接口用于对端驳回来之其他账号的同地域对等连接请求。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为RejectVpcPeeringConnection。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID, 例如: pcx-8g675gr8。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc,vpc资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接,对等连接资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=RejectVpcPeeringConnection
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-8g675gr8
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

# 启用同地域过期对等连接

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(EnableVpcPeeringConnection)用于启用同地域过期对等连接。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

发起跨账号对等连接后, 如果对端超过7天没有接受, 该对等连接就会过期, 过期后对端则无法对本对等连接进行操作。发起方可以使用本接口激活该对等连接, 并通知对端处理。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为EnableVpcPeeringConnection。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID, 例如: pcx-6gw5wvmk。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc, vpc资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接, 对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=EnableVpcPeeringConnection
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-6gw5wvmk
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

# 创建跨地域对等连接

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 接口描述

用于创建跨地域对等连接的接口。域名：vpc.api.qcloud.com 接口名：CreateVpcPeeringConnectionEx

- 跨地域对等连接用于打通两个不同地域下的私有网络，需要互通的两个私有网络网段不能重叠。
- 跨账户的对等连接需要对端接受才生效，同账户的立即生效。
- 跨域互通带宽可以设置，创建后如果需要调整请联系客服申请。
- 跨地域互通目前支持的地域、支持的带宽上限、收费标准请参见对等连接介绍。

## 请求参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，详情请参见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的 Action 字段为 CreateVpcPeeringConnectionEx。

参数	必选	类型	描述
vpcId	是	String	私有网络 ID 值，可使用 vpcId 或 unVpcId，建议使用 unVpcId 可通过 DescribeVpcEx 接口查询
peerVpcId	是	String	接受方私有网络 ID 值，可使用 vpcId 或 unVpcId，建议使用 unVpcId 可通过 DescribeVpcEx 接口查询
peerUin	是	String	接收方腾讯云金融专区唯一账号标识，您可以联系接收方去用户中心的个人信息中查看，详情请参见 <a href="#">操作指南</a>
peeringConnectionName	是	String	对等连接名称,可任意命名，但不得超过 60 个字符
peerRegion	是	String	接收方地域，目前支持的地域请参见 <a href="#">地域介绍</a>
bandwidth	是	String	对等连接带宽上限，单位：Mbps，默认不限制 具体数值请参见 <a href="#">对等连接产品介绍</a>
type	否	Int	互通类型，默认值1 1：VPC 间互通 2：VPC 与黑石网络互通

## 响应参数

参数	类型	描述
code	Int	错误码 0：成功 其他值：失败
message	String	错误信息
taskId	Int	任务 ID，创建结果可以用 taskId 查询 详情请参见 <a href="#">查询任务执行结果接口</a>

## 错误码

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码请参见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidPeeringConnectionName	对等连接名称不合法 可任意命名，但不得超过 60 个字符

错误码	描述
PeeringConnectionVpcConflict	对等连接之间 VPC 网段冲突
PeeringConnectionLimitExceeded	您已经达到指定区域对等连接资源申请数量上限。如果需要更多资源，请联系客服申请更多 VPC 资源限制信息请参见 VPC 使用限制
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC，VPC 资源不存在 请再次核实您输入的资源信息是否正确

## 代码示例

### 请求示例

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateVpcPeeringConnectionEx
&<公共请求参数>
&vpcId=gz_vpc_226
&peerVpcId=gz_vpc_89
&peerUin=2407912486
&peeringConnectionName=tses
&peerRegion=gz
&bandwidth=20
```

### 响应示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "112245"
}
```

# 删除跨地域对等连接

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteVpcPeeringConnectionEx)用于删除跨地域对等连接。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

1) 对等连接的任何一方都可以随时删除对等连接，对等连接删除后立即失效。 2) 对等连接删除后将一同删除路由表中包含此对等连接的路由项。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteVpcPeeringConnectionEx。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID，例如：pcx-0jtgah4s。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	错误码。0：成功，其他值：失败。
message	string	错误信息。
taskId	int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc，vpc资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接，对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteVpcPeeringConnection
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-0jtgah4s
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "121221"
}
```

# 修改跨地域对等连接属性

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyVpcPeeringConnectionEx)用于修改同地域对等连接属性。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见[公共请求参数](#)页面。其中,此接口的Action字段为ModifyVpcPeeringConnectionEx。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID,例如:pcx-krmzap90。
peeringConnectionName	否	String	对等连接名称,可任意命名,但不得超过60个字符。
bandwidth	否	Int	对等连接带宽上限,单位Mbps,目前支持10,20,50,100,200,500,1000。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0:成功,其他值:失败。
message	String	错误信息。
taskId	Int	任务ID,操作结果可以用taskId查询,详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码,更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidPeeringConnectionName	对等连接名称不合法。可任意命名,但不得超过60个字符。
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc,vpc资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接,对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyVpcPeeringConnectionEx
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-krmzap90
&peeringConnectionName=uuuuuuu
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "1235"
}
```

# 接受跨地域对等连接

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(AcceptVpcPeeringConnectionEx)用于接受跨地域对等连接。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

该接口用于对端接受来自其他账号的跨地域对等连接请求，接受后对等连接立即生效。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为AcceptVpcPeeringConnectionEx。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID，例如：pcx-6gw5wvmk。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	错误码。0：成功，其他值：失败。
message	string	错误信息。
taskId	int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc，vpc资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接，对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=AcceptVpcPeeringConnection
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-6gw5wvmk
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "1254"
}
```



# 驳回跨地域对等连接

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(RejectVpcPeeringConnectionEx)用于驳回跨地域对等连接。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

该接口用于对端驳回来自其他账号的跨地域对等连接请求。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为RejectVpcPeeringConnectionEx。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID，例如：pcx-8g675gr8。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	错误码。0：成功，其他值：失败。
message	string	错误信息。
taskId	int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc，vpc资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接，对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=RejectVpcPeeringConnectionEx
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-8g675gr8
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "1235"
}
```

# 启用跨地域过期对等连接

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(EnableVpcPeeringConnectionEx)用于启用跨地域过期对等连接。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

发起跨账号对等连接后，如果对端超过七天没有接受，则该对等连接就会过期，过期后对端无法对该对等连接进行操作。发起方可以用该接口激活该对等连接，并通知对端处理。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为EnableVpcPeeringConnectionEx。

参数名称	必选	类型	描述
peeringConnectionId	是	String	私有网络对等连接 ID，例如：pcx-6gw5wvmk。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	错误码。0：成功，其他值：失败。
message	string	错误信息。
taskId	int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的vpc，vpc资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接，对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=EnableVpcPeeringConnectionEx
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-6gw5wvmk
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "1584"
}
```

## 查询对等连接

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口 ( DescribeVpcPeeringConnections ) 用于查询私有网络对等连接 接口请求域名: `vpc.api.qcloud.com`

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 详情请参见 [公共请求参数](#) 页面。其中, 此接口的 Action 字段为 DescribeVpcPeeringConnections。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	否	String	发起方私有网络 ID 值, 可使用 vpcId 或 unVpcId, 建议使用 unVpcId, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询
peeringConnectionId	否	string	私有网络对等连接 ID, 例如: pcx-dt8c7fa0
peeringConnectionName	否	String	对等连接名称
state	否	Int	连接状态 0: 申请中 1: 连接成功 2: 已过期 3: 对端已拒绝 4: 对端已删除
offset	否	Int	初始行的偏移量, 默认为 0
limit	否	Int	每页行数, 默认为 20, 最多支持 50
orderField	否	String	按某个字段排序, 默认不排序 支持字段: peeringConnectionname, createTime。
orderDirection	否	String	升序 ( asc ) 或降序 ( desc ), 默认: desc

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
totalCount	Int	返回的对等连接数
data.n	Array	对等连接信息数组
data.n.vpcId	String	发起方私有网络 ID, 例如: gz_vpc_245
data.n.unVpcId	String	uniqVpcId 的别名
data.n.peerVpcId	String	接收方私有网络 ID, 例如: gz_vpc_24
data.n.unPeerVpcId	String	uniqPeerVpcId 的别名
data.n.appId	String	发起方 appId
data.n.peeringConnectionId	String	对等连接ID, 例如: pcx-dt8c7fa0
data.n.peeringConnectionName	String	对等连接名称

参数名称	类型	描述
data.n.state	Int	连接状态 0：申请中 1：连接成功 2：已过期 3：对端已拒绝 4：对端已删除
data.n.createTime	String	对等连接创建时间
data.n.uin	String	您在腾讯云金融专区唯一账号标识，您可以在用户中心的个人信息中查看，详情请参见 操作指南
data.n.peerUin	String	接收方腾讯云金融专区唯一账号标识，您可以联系接收方去用户中心的个人信息中查看，详情请参见 操作指南
data.n.uniVpcId	String	发起方私有网络统一 ID，例如：vpc-8e0y3m3z
data.n.uniPeerVpcId	String	接收方统一私有网络 ID，例如：vpc-8e0y3m35
data.n.region	String	发起方地域，例如：cd
data.n.peerRegion	String	接收方地域，例如：hk

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的 vpc，vpc 资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确
InvalidPeeringConnection.NotFound	无效的对等连接，对等连接资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确

## 5. 示例

### 输入示例

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeVpcPeeringConnections
&<公共请求参数>
&peeringConnectionId=pcx-dt8c7fa0
```

### 输出示例

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "totalCount": "8",
  "data": [
    {
      "vpcId": "gz_vpc_245",
      "unVpcId": "vpc-8e0y3m3z",
      "peerVpcId": "gz_vpc_20",
      "unPeerVpcId": "vpc-kx49lmyv",
      "appId": "1351000042",
      "peeringConnectionId": "pcx-dt8c7fa0",
      "peeringConnectionName": "示例1",
      "state": 1,
      "createTime": "2016-01-06 20:56:07",
      "uin": "909619400",
      "peerUin": "909619400"
    }
  ]
}
```

# 专线网关相关接口

## 创建专线网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateDirectConnectGateway)用于创建专线网关。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 专线网关用于连接私有网络和您的物理专线，更多产品介绍详见专线网关产品说明。2) 专线网关分NAT和非NAT两种类型，NAT类型支持网络地址转换配置，类型确定后不能修改；一个私有网络可以创建一个NAT类型的专线网关和一个非NAT类型的专线网关。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateDirectConnectGateway。

参数名称	必选	类型	描述
vpclId	是	String	私有网络ID，例如：vpc-dgd545
directConnectGatewayName	是	String	专线网关名称，取值：1-25个中文、英文大小写的字母、数字和下划线分隔符
type	否	Int	专线网关类型；0：非NAT网关；1：NAT网关，默认为非NAT网关

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
data.directConnectGatewayId	String	专线网关ID，例如：d cg-mm f0 dp2b

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidDirectConnectGatewayName	专线网关名称不合法，专线网关名称取值范围：1-60个中文、英文大小写的字母、数字和下划线分隔符。
DirectConnectGatewayLimitExceeded	您已经达到指定区域专线网关资源申请数量上限，如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制。
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

### 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateDirectConnectGateway
&<公共请求参数>
&vpclId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayName=专线网关
&type=0
```

输出

```
{  
  "code": "0",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "directConnectGatewayId": "dcg-mm0dp2b"  
  }  
}
```

## 修改专线网关属性

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyDirectConnectGateway)用于修改专线网关属性 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

目前仅支持修改专线网关属性中的名称。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyDirectConnectGateway。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-7t9nf3pu。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-7t9nf3pu。
directConnectGatewayName	是	String	专线网关名称，取值：1-25个中文、英文大小写的字母、数字和下划线分隔符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidDirectConnectGatewayName	专线网关名称不合法。专线网关名称取值范围：1-60个中文、英文大小写的字母、数字和下划线分隔符。
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyDirectConnectGateway
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&directConnectGatewayName=专线网关1
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "16284"
}
```

# 删除专线网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteDirectConnectGateway)用于删除专线网关。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 如果是 NAT 网关，删除专线网关后，NAT 规则以及 ACL 策略都被清理了。 2) 删除专线网关后，系统会删除路由表中跟该专线网关相关的路由策略。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteDirectConnectGateway。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-7t9nf3pu。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：d cg-7t9nf3pu。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败。
message	String	错误信息。
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteDirectConnectGateway
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=d cg-ddf14d
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "16284"
}
```



# 查询专线网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeDirectConnectGateway)用于查询专线网关。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeDirectConnectGateway。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	否	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	否	String	系统分配的专线网关ID，例如：d cg-4d545d。
directConnectGatewayName	否	String	专线网关名称，支持模糊查询。
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0。
limit	否	Int	每页行数，默认为20，最大支持50。
orderField	否	String	按某个字段排序，目前仅支持createTime，directConnectGatewayName排序，默认按createTime排序。
orderDirection	否	String	升序 ( asc ) 还是降序 ( desc )，默认：desc。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
totalCount	Int	查询的专线网关总数。
data.n	Array	VPC信息组。
data.n.vpcId	String	系统分配的vpcId，例如：gz_vpc_266。
data.n.unVpcId	String	系统分配的vpc统一ID，例如：vpc-d454dd。
data.n.directConnectGatewayName	String	专线网关名称。
data.n.directConnectGatewayId	String	系统分配的专线网关ID，例如：d cg-dgd454。
data.n.type	Int	专线网关类型；0：非NAT网关；1：NAT网关。
data.n.snaptNum	Int	本端IP转换规则个数。
data.n.dnatNum	Int	对端IP转换规则个数。
data.n.snaptNum	Int	本端源IP端口转换规则个数。
data.n.dnaptNum	Int	本端目的IP端口转换规则个数。
data.n.createTime	String	创建时间。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VP。C，VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

### 输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeDirectConnectGateway
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
```

### 输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "totalCount": 1,
  "data": [
    {
      "vpcId": "gz_vpc_20",
      "vpcName": "vpc20联调dondon666",
      "directConnectGatewayId": "dcg-46i442a7",
      "directConnectGatewayName": "apolloan",
      "directConnectGatewayIp": "10.212.253.59",
      "snatNum": 1,
      "dnatNum": 0,
      "snaptNum": 0,
      "dnaptNum": 0,
      "createTime": "2016-06-29 19:20:45",
      "vpcCidrBlock": "172.17.0.0/16",
      "unVpcId": "vpc-kx49lmyv",
      "type": 1
    }
  ]
}
```

# 专线网关本端IP转换

## 添加本端IP转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateLocalIPTranslationNatRule)用于添加专线网关本端IP转换。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

1) 私有网络内原 IP 映射为新 IP，并以新 IP 与专线对端进行网络互访，只有 NAT 类型网关才支持。2) 原 IP 必须在 VPC 网段内，转换后 IP 不能在 VPC 网段内。3) 同一个 NAT 网关下的本端IP转换规则原IP不能重复，转换后IP也不能重复。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateLocalIPTranslationNatRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，支持升级前的vpcId，也支持升级后的unVpcId，例如：vpc-ddg454。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-dgd54g。
localIPTranslation.n	是	Array	本端IP转换。
localIPTranslation.n.originalIP	是	String	原始IP。
localIPTranslation.n.translationIP	是	String	转换后IP。
localIPTranslation.n.description	否	String	备注。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
data	Array	返回信息。
data.taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。
codeDesc	String	错误码。

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidOriginalIP.NotInVpcCidr	无效的原始IP。原始IP不在VPC网段内。
InvalidOriginalIP.Duplicate	无效的原始IP。原始IP重复，原始IP已经在该网关的本端IP专线规则中，原始IP不可重复。
InvalidTranslationIP.InVpcCidr	无效的转换后IP。转换后IP在VPC网段内。
InvalidTranslationIP.Duplicate	无效的转换后IP。转换后IP重复，转换后IP已经在该网关的本端IP转换规则中，转换后IP不可重复。

错误码	描述
LocalIPTranslationLimitExceeded	您添加的本端IP转换规则已达上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateLocalIPTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-csnmo39l
&directConnectGatewayId=dcg-mm01ughx
&localIPTranslation.0.originalIP=10.100.10.2
&localIPTranslation.0.translationIP=10.100.10.2
&localIPTranslation.0.description=183.0.0.1
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": {
    "taskId": "17934"
  },
  "codeDesc": "Success"
}
```

# 删除本端IP转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteLocalIPTranslationNatRule)用于删除专线网关本端IP转换。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

删除不存在的规则时会报错。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteLocalIPTranslationNatRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，支持升级前的vpcId，也支持升级后的unVpcId，例如：vpc-ddg454。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-dgd54g。
localIPTranslation.n	是	Array	本端IP转换。
localIPTranslation.n.originalIP	是	String	原始IP。
localIPTranslation.n.translationIP	是	String	转换后IP。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
data	Array	返回信息。
data.taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。
codeDesc	String	错误码。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalIPTranslation.NotFound	无效的本端IP转换规则。本端IP转换规则不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeLocalIPTranslationNatRule 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteLocalIPTranslationNatRule
&vpcId=vpc-csnmo39l
&directConnectGatewayId=dcg-mm01ughx
```

```
&localIPTranslation.0.originalIP=10.100.10.2  
&localIPTranslation.0.translationIP=183.0.0.1  
&公共请求参数
```

输出

```
{  
  "code": "0",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "taskId": "17924"  
  },  
  "codeDesc": "Success"  
}
```

# 修改本端IP转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyLocalIPTranslationNatRule)用于修改专线网关本端IP转换规则。 接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

本接口用于修改指定专线网关的本端IP转换规则

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为ModifyLocalIPTranslationNatRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID, 例如: vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID, 例如: dcg-4d545d。
oldOriginalIP	是	String	修改之前原始IP。
oldTranslationIP	是	String	修改之前转换后IP。
originalIP	否	String	新的原始IP。
translationIP	否	String	新的转换后IP。
description	否	String	备注。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码, 0表示成功, 其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述, 与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalIPTranslation.NotFound	无效的本端IP转换规则。本端IP转换规则不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeLocalIPTranslationNatRule 接口查询。
InvalidOriginalIP.NotInVpcCidr	无效的原始IP。原始IP不在VPC网段内。
InvalidOriginalIP.Duplicate	无效的原始IP。原始IP重复, 原始IP已经在该网关的本端IP专线规则中, 原始IP不可重复。
InvalidTranslationIP.InVpcCidr	无效的转换后IP。转换后IP在VPC网段内。
InvalidTranslationIP.Duplicate	无效的转换后IP。转换后IP重复, 转换后IP已经在该网关的本端IP专线规则中, 转换后IP不可重复。

## 5. 示例

## 输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyLocalIPTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&oldOriginalIP=10.0.0.1
&oldTranslationIP=138.0.0.1
&originalIP=10.0.0.5
&translationIP=138.0.0.11
```

## 输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": {
    "taskId": "17922"
  },
  "codeDesc": "Success"
}
```



# 查询本端IP转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeLocalIPTranslationNatRule)用于查询专线网关本端IP转换规则。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

本接口用于查询指定专线网关的本端IP转换规则

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeLocalIPTranslationNatRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
originalIP	否	String	原始IP。
translationIP	否	String	转换后IP。
description	否	String	备注，支持模糊搜索。
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0。
limit	否	Int	每页行数，默认为20。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
data.n	Array	本端IP转换规则信息组。
data.n.originalIP	String	原始IP。
data.n.translationIP	String	转换后IP。
data.n.description	String	备注。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalIPTranslation.NotFound	无效的本端IP转换规则。本端IP转换规则不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeLocalIPTranslationNatRule 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLocalIPTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "originalIP": "10.0.0.1",
      "translationIP": "138.0.0.1",
      "description": "备注1"
    }
  ]
}
```

# 添加本端IP转换ACL策略

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(CreateLocalIPTranslationAclRule)用于添加本端IP转换ACL策略。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateLocalIPTranslationAclRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
originalIP	是	String	原始IP (VPC内IP)。
translationIP	是	String	转换后IP。
aclRules.n	是	Array	ACL策略信息。
aclRules.n.protocol	是	String	协议：TCP、UDP或者ALL。
aclRules.n.sourcePort	是	String	访问的源端口，支持xx-xx范围，不填或者填0或者0-0都表示不限端口。
aclRules.n.destinationCidr	是	String	访问的目的IP，支持IP、IP段 (CIDR格式)，如果不填写指所有IP。
aclRules.n.destinationPort	是	String	访问的目的端口，支持xx-xx范围，不填或者填0或者0-0都表示不限端口。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalIPTranslation.NotFound	无效的本端IP转换规则。本端IP转换规则不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateLocalIPTranslationAclRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
```

```
&originalIP=10.0.0.5  
&translationIP=138.0.0.11  
&aclRules.n.protocol=tcp  
&aclRules.n.sourcePort=80  
&aclRules.n.destinationCidr=10.0.0.2/18  
&aclRules.n.destinationPort=90
```

输出

```
{  
  "code": "0",  
  "message": ""  
}
```

# 删除本端IP转换ACL策略

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteLocalIPTranslationAclRule)用于删除本端IP转换ACL策略。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteLocalIPTranslationAclRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：d cg-4d545d。
originalIP	是	String	原始IP。
translationIP	是	String	转换后IP。
aclRules.n	是	Array	ACL策略ID数组，例如：aclRules.0=25。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalIPTranslation.NotFound	无效的本端IP转换规则。本端IP转换规则不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteLocalIPTranslationAclRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&originalIP=10.0.0.5
&translationIP=138.0.0.11
&aclRules.0=25
```

输出

```
{  
  "code": "0",  
  "message": ""  
}
```

## 修改本端IP转换ACL策略

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyLocalIPTranslationAclRule)用于修改本端IP转换ACL策略。 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyLocalIPTranslationAclRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	string	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	string	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
originalIP	是	string	原始IP。
translationIP	是	string	转换后IP。
aclRules.n	是	array	ACL策略信息。
aclRules.n.aclRuleId	是	Int	系统分配的acl ID，例如：25。
aclRules.n.protocol	是	string	协议：TCP、UDP or ALL。
aclRules.n.sourcePort	是	string	访问的源端口，支持xx-xx范围，不填或者填0或者0-0都表示不限端口。
aclRules.n.destinationCidr	是	string	访问的目的IP，支持IP、IP段（CIDR格式），如果不填写指所有IP。
aclRules.n.destinationPort	是	string	访问的目的端口，支持xx-xx范围，不填或者填0或者0-0都表示不限端口。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	string	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalIPTranslation.NotFound	无效的本端IP转换规则。本端IP转换规则不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyLocalIPTranslationAclRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&originalIP=10.0.0.5
&translationIP=138.0.0.11
&aclRules.n.aclRuleId=27
```

```
&aclRules.n.aclRuleId=121
&aclRules.n.protocol=tcp
&aclRules.n.sourcePort=80
&aclRules.n.destinationCidr=10.0.0.2/18
&aclRules.n.destinationPort=90
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```



# 查询本端IP转换ACL策略

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 ( DescribeLocalIPTranslationAclRule ) 用于查询本端 IP 转换 ACL策略。接口请求域名: vpc.api.qcloud.com

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见 [公共请求参数](#) 页面。其中, 此接口的 Action 字段为 DescribeLocalIPTranslationAclRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络 ID, 例如: vpc-dfg5445
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID, 例如: dcg-4d545d
originalIP	是	String	原始 IP
translationIP	是	String	转换后 IP
aclRules.n	否	Array	ACL 策略 ID 数组, 例如: aclRules.0=25

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	公共错误码。0表示成功, 其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a>
message	String	模块错误信息描述, 与接口相关
data.n	Array	acl策略信息数组
data.n.aclRuleId	Int	ACL 规则 ID, 例如: 25
data.n.protocol	String	协议, 例如 TCP
data.n.sourcePort	String	访问的源端口, 例如: 900
data.n.destinationCidr	String	访问的目的 IP, 例如: 10.0.0.2/16
data.n.destinationPort	String	访问的目的端口, 例如: 80-90

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询
InvalidLocalIPTranslation.NotFound	无效的本端IP转换规则。本端IP转换规则不存在, 请再次核实您输入的资源信息是否正确

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLocalIPTranslationAclRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&originalIP=10.0.0.5
&translationIP=138.0.0.11
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": [{
    "aclRuleId": 67,
    "protocol": "TCP",
    "sourcePort": "80",
    "destinationCidr": "10.0.0.2/18",
    "destinationPort": "90"
  }]
}
```

# 专线网关本端源IP端口转换

## 添加本端源IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateLocalSourceIPPortTranslationNatRule)用于添加专线网关本端源IP端口转换。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

1) 私有网络内源IP端口映射为指定IP池内随机IP的随机端口主动访问，只有NAT类型的专线网关支持。2) 转换后IP池内IP不能在VPC网段内，IP池支持单个IP、IP段(例如183.63.0.1-183.63.0.10)和CIDR格式。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateLocalSourceIPPortTranslationNatRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，支持升级前的vpcId，也支持升级后的unVpcId，例如：vpc-dgd45。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-dgd454d。
localSourceIPPortTranslation.n	是	Array	本端源地址转换数组。
localSourceIPPortTranslation.n.translationIPPool	是	String	转换后IP池。
localSourceIPPortTranslation.n.description	否	String	备注信息。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
data	Array	返回的数据
data.taskId	Int	任务ID。操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。
codeDesc	String	错误码。

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidTranslationIPPool.NotInVpcCidr	无效的转换后IP池。转换后IP池不在VPC网段内。
InvalidTranslationIPDuplicate	无效的转换后IP池。转换后IP池重复，转换后IP池已经在该网关的本端源IP端口转换规则中，转换后IP池不可重复。
LocalSourceIPPortTranslationLimitExceeded	您添加的本端源IP端口转换规则已达上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateLocalSourceIPPortTranslationNatRule
&vpclId=vpc-csnmo39I
&directConnectGatewayId=dcg-mm01ughx
&localSourceIPPortTranslation.0.translationIPPool=183.12.63.0-183.12.63.20
&localSourceIPPortTranslation.0.description=barttest
&公共请求参数
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": {
    "taskId": "17922"
  },
  "codeDesc": "Success"
}
```

# 删除本端源IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteLocalSourceIPPortTranslationNatRule)用于删除专线网关本端源IP端口转换。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

删除不存在的规则时会报错。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteLocalSourceIPPortTranslationNatRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，支持升级前的vpcId，也支持升级后的unVpcId。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID。
localSourceIPPortTranslation.n	是	array	本端源地址转换数组。
localSourceIPPortTranslation.n.translationIPPool	是	string	转换后IP池。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
data	Array	返回数据。
data.taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。
codeDesc	String	错误码。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用< DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidTranslationIPPool.NotFound	无效的转换后IP池。转换后IP池不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteLocalSourceIPPortTranslationNatRule
&vpcId=vpc-csnmo39l
&directConnectGatewayId=dcg-mm01ughx
```

&localSourceIPPortTranslation.0.translationIPPool=183.12.63.0-183.12.63.20  
&公共请求参数

输出

```
{  
  "code": "0",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "taskId": "17923"  
  },  
  "codeDesc": "Success"  
}
```

# 修改本端源IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyLocalSourceIPPortTranslationNatRule)用于修改专线网关本端源IP端口转换规则。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

本接口用于修改指定专线网关的本端源IP端口转换规则

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyLocalSourceIPPortTranslationNatRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
oldTranslationIPPool	是	String	修改前的映射后IP池，例如：111.0.0.1-111.0.0.100。
translationIPPool	否	String	新的映射后IP池，例如：111.0.0.2-111.0.0.100。
description	否	String	备注。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidTranslationIPPool.NotFound	无效的转换后IP池。转换后IP池不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule 接口查询。
InvalidTranslationIPPool.InVpcCidr	无效的转换后IP池。转换后IP池在VPC网段内。
InvalidTranslationIPDuplicate	无效的转换后IP池。转换后IP池重复，转换后IP池已经在该网关的本端源IP端口转换规则中，转换后IP池不可重复。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyLocalSourceIPPortTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
```

```
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d  
&oldTranslationIPPool=138.0.0.11-138.0.0.19  
&translationIPPool=138.0.0.11-138.0.0.25
```

输出

```
{  
  "code": "0",  
  "message": "",  
  "data": {  
    "taskId": "17922"  
  },  
  "codeDesc": "Success"  
}
```



# 查询本端源IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule)用于查询专线网关本端源IP端口转换规则 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

本接口用于查询指定专线网关的本端源IP端口转换规则

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
description	否	String	备注，支持模糊搜索。
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0。
limit	否	Int	每页行数，默认为20。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
data.n	Array	本端IP转换规则信息组。
data.n.translationIPPool	String	映射后IP池。
data.n.description	String	备注。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidTranslationIPPool.NotFound	无效的转换后IP池。转换后IP池不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLocalSourceIPPortTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "translationIPPool": "1.1.1.1-1.1.2.254",
      "description": "备注1"
    }
  ]
}
```

# 添加本端源IP端口转换ACL策略

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(CreateLocalSourceIPPortTranslationAclRule)用于添加本端IP端口转换ACL策略。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateLocalSourceIPPortTranslationAclRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
translationIPPool	是	String	映射后IP池。
aclRules.n	是	Array	ACL策略信息。
aclRules.n.protocol	是	String	协议：TCP、UDP or ALL。
aclRules.n.sourceCidr	是	String	访问的源IP，支持IP、IP段（CIDR格式），如果不填写指所有IP。
aclRules.n.sourcePort	是	String	访问的源端口，支持xx-xx范围，不填或者填0或者0-0都表示不限端口。
aclRules.n.destinationCidr	是	String	访问的目的IP，支持IP、IP段（CIDR格式），如果不填写指所有IP。
aclRules.n.destinationPort	是	String	访问的目的端口，支持xx-xx范围，不填或者填0或者0-0都表示不限端口。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码, 0表示成功, 其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC。VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关。专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalSourceIPPortTranslation.NotFound	无效的本端IP端口转换规则。本端IP端口转换规则不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidLocalSourceIPPortTranslationAcl.Conflict	本端IP端口转换规则ACL策略冲突。同一个专线网关下不同本端IP端口转换规则之间的ACL策略不能冲突。
AclRuleLimitExceeded	您添加的ACL策略已达上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateLocalSourceIPPortTranslationAclRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&translationIPPool=138.0.0.11-138.0.0.111
&aclRules.n.protocol=tcp
&aclRules.n.sourceCidr=111.0.0.1/18
&aclRules.n.sourcePort=80
&aclRules.n.destinationCidr=10.0.0.2/18
&aclRules.n.destinationPort=90
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

# 删除本端源IP端口转换ACL策略

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteLocalSourceIPPortTranslationAclRule)用于删除本端IP端口转换ACL策略。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteLocalSourceIPPortTranslationAclRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
translationIPPool	是	String	映射后IP池，例如：11.1.1.1-11.1.1.10。
aclRules.n	是	Array	ACL策略ID数组，例如：aclRules.0=25。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalSourceIPPortTranslation.NotFound	无效的本端IP端口转换规则，本端IP端口转换规则不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteLocalSourceIPPortTranslationAclRule
<<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&translationIPPool=11.1.1.1-11.1.1.10
&aclRules.0=25
```

输出

```
{
  "code": "0",
```

```
"message": ""  
}
```

## 修改本端源IP端口转换ACL策略

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(ModifyLocalSourceIPPortTranslationAclRule)用于修改本端IP端口转换ACL策略。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，ModifyLocalSourceIPPortTranslationAclRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
translationIPPool	是	String	映射后IP池。
aclRules.n	是	Array	ACL策略信息。
aclRules.n.aclRuleId	是	Int	ACL规则ID，例如：25。
aclRules.n.protocol	是	String	协议：TCP、UDP or ALL。
aclRules.n.sourceCidr	是	String	访问的源IP，支持IP、IP段（CIDR格式），如果不填写指所有IP。
aclRules.n.sourcePort	是	String	访问的源端口，支持xx-xx范围，不填或者填0或者0-0都表示不限端口。
aclRules.n.destinationCidr	是	String	访问的目的IP，支持IP、IP段（CIDR格式），如果不填写指所有IP。
aclRules.n.destinationPort	是	String	访问的目的端口，支持xx-xx范围，不填或者填0或者0-0都表示不限端口。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalSourceIPPortTranslation.NotFound	无效的本端IP端口转换规则，本端IP端口转换规则不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。
InvalidLocalSourceIPPortTranslationAcl.Conflict	本端IP端口转换规则ACL策略冲突，同一个专线网关下不同本端IP端口转换规则之前的ACL策略不能冲突。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyLocalSourceIPPortTranslationAclRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&translationIPPool=138.0.0.11-138.0.0.111
&aclRules.0.aclRuleId=26
&aclRules.0.protocol=tcp
&aclRules.0.sourceCidr=111.0.0.1/18
```

```
&aclRules.0.sourcePort=80
&aclRules.0.destinationCidr=10.0.0.2/18
&aclRules.0.destinationPort=90
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```



# 查询本端源IP端口转换ACL策略

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeLocalSourceIPPortTranslationAclRule)用于查询本端IP端口转换ACL策略。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeLocalSourceIPPortTranslationAclRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
translationIPPool	是	String	映射后IP池，例如：11.1.1.1-11.1.1.10。
aclRules.n	否	Array	ACL策略ID数组，例如：aclRules.0=25。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
data.n	Array	ACL策略信息数组。
data.n.aclRuleId	Int	ACL规则ID，例如：25。
data.n.protocol	String	协议，例如TCP。
data.n.sourceCidr	String	访问的源IP，11.0.0.1/16。
data.n.sourcePort	String	访问的源端口，例如：900。
data.n.destinationCidr	String	访问的目的IP，例如：10.0.0.2/16。
data.n.destinationPort	String	访问的目的端口，例如：80-90。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalSourceIPPortTranslation.NotFound	无效的本端IP端口转换规则，本端IP端口转换规则不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLocalSourceIPPortTranslationAclRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&translationIPPool=11.1.1.1-11.1.1.10
&aclRules.0=25
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "aclRuleId": "67",
      "protocol": "TCP",
      "sourceCidr": "11.1.0.2/16",
      "sourcePort": "80",
      "destinationCidr": "10.0.0.2/18",
      "destinationPort": "90"
    }
  ]
}
```

# 专线网关本端目的IP端口转换

## 添加本端目的IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateLocalDestinationIPPortTranslationNatRule)用于添加专线网关本端目的IP端口转换。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com) 1)，专线对端主动访问私有网络，需访问映射后的IP端口与私有网络内原始IP的端口进行通信，回包不受影响。只有NAT类型专线网关支持。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateLocalDestinationIPPortTranslationNatRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	私有网络ID或者统一ID，建议使用统一ID。
directConnectGatewayId	是	String	专线网关ID。
localDestinationIPPortTranslation.n	是	Array	本端目的IP端口转换规则数组。
localDestinationIPPortTranslation.n.originalIP	是	String	原始IP。
localDestinationIPPortTranslation.n.originalPort	是	String	原始Port。
localDestinationIPPortTranslation.n.translationIP	是	String	转换后IP。
localDestinationIPPortTranslation.n.translationPort	是	String	转换后Port。
localDestinationIPPortTranslation.n.proto	是	String	协议。
localDestinationIPPortTranslation.n.description	否	String	备注。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
codeDesc	String	错误码
data	Array	返回信息

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidOriginalIP.NotInVpcCidr	无效的原始IP，原始IP不在VPC网段内。
InvalidTranslationIP.InVpcCidr	无效的转换后IP，转换后IP在VPC网段内。

错误码	描述
InvalidTranslationIP.Duplicate	无效的转换后IP，转换后IP重复，转换后IP已经在该网关的本端IP专线规则中，转换后IP不可重复。
LocalDestinationIPPortTranslationLimitExceeded	您添加的本端目的IP端口转换规则已达上限，如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制。

## 5. 示例

### 输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-csnmo39l
&directConnectGatewayId=dcg-mm01ughx
&localDestinationIPPortTranslation.0.originalIP=10.100.10.3
&localDestinationIPPortTranslation.0.originalPort=80
&localDestinationIPPortTranslation.0.translationIP=183.0.0.1
&localDestinationIPPortTranslation.0.translationPort=90
&localDestinationIPPortTranslation.0.proto=tcp
&localDestinationIPPortTranslation.0.description=183.0.0.1
```

### 输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": [
  ]
}
```

# 删除本端目的IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteLocalDestinationIPPortTranslationNatRule)用于删除专线网关本端目的IP端口转换。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

转换后 IP 池内 IP 不能在 VPC 网段内，IP 池支持单个 IP、IP 段(如183.63.0.1-183.63.0.10)和CIDR格式。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteLocalDestinationIPPortTranslationNatRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，支持升级前的vpcId，也支持升级后的unVpcId，例如：vpc-dgd45。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-dgd454d。
localDestinationIPPortTranslation.n	是	Array	本端目的IP端口转换规则数组。
localDestinationIPPortTranslation.n.originalIP	是	String	原始IP。
localDestinationIPPortTranslation.n.originalPort	是	String	原始Port。
localDestinationIPPortTranslation.n.translationIP	是	String	转换后IP。
localDestinationIPPortTranslation.n.translationPort	是	String	转换后Port。
localDestinationIPPortTranslation.n.proto	是	String	协议。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
codeDesc	String	错误码。
data	Array	返回信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalDestinationIPPortTranslation.NotFound	要修改的本端目的IP端口转换不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule 接口查询。

## 5. 示例

## 输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-csnmo39l
&directConnectGatewayId=dcg-mm01ughx
&localDestinationIPPortTranslation.0.originalIP=10.100.10.3
&localDestinationIPPortTranslation.0.originalPort=80
&localDestinationIPPortTranslation.0.translationIP=183.0.0.1
&localDestinationIPPortTranslation.0.translationPort=90
&localDestinationIPPortTranslation.0.proto=tcp
&localDestinationIPPortTranslation.0.description=183.0.0.1
```

## 输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": [

]
}
```

# 修改本端目的IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyLocalDestinationIPPortTranslationNatRule)用于修改专线网关本端目的IP端口转换规则。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

本接口用于修改指定专线网关的本端目的 IP 端口转换规则

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyLocalDestinationIPPortTranslationNatRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
oldOriginalIP	是	String	修改之前的原始IP。
oldOriginalPort	是	String	修改之前的原始Port。
oldTranslationIP	是	String	修改之前的转换后IP。
oldTranslationPort	是	String	修改之前的转换后Port。
oldProto	是	String	修改之前的协议。
originalIP	否	String	原始IP。
originalPort	否	String	原始Port。
translationIP	否	String	转换后IP。
translationPort	否	String	转换后Port。
proto	否	String	协议。
description	否	String	备注，支持模糊搜索。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。

错误码	描述
InvalidLocalDestinationIPPortTranslation.NotFound	要修改的本端目的IP端口转换不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule 接口查询。
InvalidOriginalIP.NotInVpcCidr	无效的原始IP，原始IP不在vpc网段内。
InvalidTranslationIP.InVpcCidr	无效的转换后IP，转换后IP在vpc网段内。
InvalidTranslationIP.Duplicate	无效的转换后IP，转换后IP重复，转换后IP已经在该网关的本端IP专线规则中，转换后IP不可重复。

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&oldOriginalIP=10.0.0.1
&oldOriginalPort=80
&oldTranslationIP=138.0.0.1
&oldTranslationPort=90
&oldProto=tcp
&description=dcg-ddf14d
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```



# 查询本端目的IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule)用于查询专线网关本端目的IP端口转换规则。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

本接口用于查询指定专线网关的本端目的 IP 端口转换规则

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
originalIP	否	String	原始IP。
originalPort	否	String	原始Port。
translationIP	否	String	转换后IP。
translationPort	否	String	转换后Port。
proto	否	String	协议。
description	否	String	备注，支持模糊搜索。
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0。
limit	否	Int	每页行数，默认为20。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
data.n	Array	本端IP转换规则信息组。
data.n.originalIP	String	原始IP。
data.n.originalPort	String	原始Port。
data.n.translationIP	String	转换后IP。
data.n.translationPort	String	转换后Port。
data.n.proto	String	协议。
data.n.description	String	备注。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidLocalDestinationIPPortTranslation.NotFound	要修改的本端目的IP端口转换不存在，请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule 接口查询。

## 5. 示例

### 输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeLocalDestinationIPPortTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
```

### 输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "originalIP": "10.0.0.1",
      "originalPort": "80-90",
      "translationIP": "138.0.0.1",
      "translationPort": "800-820",
      "proto": "tcp",
      "description": "备注1"
    }
  ]
}
```

# 专线网关对端IP转换

## 添加对端IP转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreatePeerIPTranslationNatRule)用于添加专线网关对端IP转换。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

1) 专线对端原始IP映射为新IP，并以新IP与连接的私有网络进行网络互访，只能NAT类型网关才支持。2) 转换后IP不能在VPC网段内。3) 同一个NAT网关下的对端IP转换规则原始IP不能重复，转换后IP也不能重复。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreatePeerIPTranslationNatRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	私有网络ID或者统一ID，建议使用统一ID。
directConnectGatewayId	是	String	专线网关ID。
peerIPTranslation.n	是	Array	对端IP转换规则数组。
peerIPTranslation.n.originalIP	是	String	原始IP。
peerIPTranslation.n.translationIP	是	String	转换后IP。
peerIPTranslation.n.description	否	String	备注。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码，0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
codeDesc	String	错误码。
data	Array	返回信息。

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidOriginalIP.Duplicate	无效的原始IP，原始IP重复。原始IP已经在该网关的本端IP专线规则中，原始IP不可重复。
InvalidTranslationIP.InVpcCidr	无效的转换后IP，转换后IP在VPC网段内。
InvalidTranslationIP.Duplicate	无效的转换后IP，转换后IP重复。转换后IP已经在该网关的本端IP专线规则中，转换后IP不可重复。
PeerIPTranslationLimitExceeded	您添加的对端IP转换规则已达上限，如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreatePeerIPTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-csnmo39l
&directConnectGatewayId=dcg-mm01ughx
&peerIPTranslation.0.originalIP=10.100.10.3
&peerIPTranslation.0.translationIP=183.0.0.1
&peerIPTranslation.0.description=183.0.0.1
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": [
  ]
}
```

# 删除对端IP转换

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeletePeerIPTranslationNatRule)用于删除专线网关对端IP转换。接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见[公共请求参数](#)页面。其中,此接口的Action字段为DeletePeerIPTranslationNatRule。

参数名称	是否必选	类型	描述
vpcId	是	String	私有网络ID或者统一ID,建议使用统一ID。
directConnectGatewayId	是	String	专线网关ID。
peerIPTranslation.n	是	Array	对端IP转换规则数组。
peerIPTranslation.n.originalIP	是	String	原始IP。
peerIPTranslation.n.translationIP	是	String	转换后IP。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功,其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述,与接口相关。
codeDesc	String	错误码。
data	Array	返回信息。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码,更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC, VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关, 专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidPeerIPTranslation.NotFound	无效的对端IP转换规则, 对端IP转换规则不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribePeerIPTranslationNatRule 接口查询。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeletePeerIPTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-csnmo39I
&directConnectGatewayId=dcg-mm01ughx
&peerIPTranslation.0.originalIP=10.100.10.3
```

```
&peerIPTranslation.0.translationIP=183.0.0.1  
&peerIPTranslation.0.description=183.0.0.1
```

输出

```
{  
  "code": "0",  
  "message": "",  
  "codeDesc": "Success",  
  "data": [  
  
  ]  
}
```

# 修改对端IP转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyPeerIPTranslationNatRule)用于修改专线网关对端IP转换规则。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

本接口用于修改指定专线网关的对端IP转换规则。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyPeerIPTranslationNatRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
oldOriginalIP	是	String	修改之前的原始IP。
oldTranslationIP	是	String	修改之前的转换后IP。
originalIP	否	String	原始IP。
translationIP	否	String	转换后IP。
description	否	String	备注。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidPeerIPTranslation.NotFound	无效的对端IP转换规则，对端IP转换规则不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribePeerIPTranslationNatRule 接口查询。
InvalidOriginalIP.Duplicate	无效的原始IP，原始IP重复。原始IP已经在该网关的本端IP专线规则中，原始IP不可重复。
InvalidTranslationIP.InVpcCidr	无效的转换后IP，转换后IP在vpc网段内。
InvalidTranslationIP.Duplicate	无效的转换后IP，转换后IP重复。转换后IP已经在该网关的本端IP专线规则中，转换后IP不可重复。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyPeerIPTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
&oldOriginalIP=10.0.0.1
&oldTranslationIP=138.0.0.1
&originalIP=10.0.0.5
&translationIP=138.0.0.11
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```



# 查询对端IP转换

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DescribePeerIPTranslationNatRule)用于查询专线网关对端IP转换 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

本接口用于查询指定专线网关的对端IP转换规则。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DescribePeerIPTranslationNatRule。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	系统分配的私有网络ID，例如：vpc-dfg5445。
directConnectGatewayId	是	String	系统分配的专线网关ID，例如：dcg-4d545d。
originalIP	否	String	原始IP。
translationIP	否	String	转换后IP。
description	否	String	备注，支持模糊搜索。
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0。
limit	否	Int	每页行数，默认为20。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。
data.n	Array	本端IP转换规则信息组。
data.n.originalIP	String	原始IP。
data.n.translationIP	String	转换后IP。
data.n.description	String	备注。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeVpcEx 接口查询。
InvalidDirectConnectGateway.NotFound	无效的专线网关，专线网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribeDirectConnectGateway 接口查询。
InvalidPeerIPTranslation.NotFound	无效的对端IP转换规则，对端IP转换规则不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确。可调用 DescribePeerIPTranslationNatRule 接口查询。
InvalidOriginalIP.Duplicate	无效的原始IP，原始IP重复。原始IP已经在该网关的本端IP专线规则中，原始IP不可重复。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribePeerIPTranslationNatRule
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-dfgg190
&directConnectGatewayId=dcg-ddf14d
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": [
    {
      "originalIP": "10.0.0.1",
      "translationIP": "138.0.0.1",
      "description": "备注1"
    }
  ]
}
```

# NAT网关相关接口

## 创建NAT网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateNatGateway)用于创建NAT网关 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

使用该接口前请前往 [NAT网关说明](#) 了解NAT网关特性

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateNatGateway。

参数名称	必选	类型	描述
natName	是	string	NAT网关名称，支持1-25个中文、英文大小写的字母、数字和下划线分隔符。
vpcId	是	string	私有网络ID或者统一ID，建议使用统一ID,可通过 DescribeVpcEx 接口查询。
maxConcurrent	是	int	网关并发连接上限，例如：1000000、3000000、10000000，具体支持数据请参见私有网络网关说明。
bandwidth	否	int	网关最大外网出带宽(单位:Mbps)，默认: 100Mbps，具体支持数据请参见私有网络网关说明。
assignedEipSet.n	否	string	绑定网关的弹性IP数组，assignedEipSet和autoAllocEipNum至少传一个，例如：assignedEipSet.0=10.0.0.1。
autoAllocEipNum	否	int	需要新申请的弹性IP个数，系统会按您的要求生产N个弹性IP，assignedEipSet和autoAllocEipNum至少传一个。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	错误码。0：成功, 其他值：失败
message	string	错误信息
billId	string	订单ID，创建结果可调用NAT网关的生产状态 > 查询

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC，VPC 资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询 VPC
InvalidNatGatewayName	NAT 网关名称不合法。NAT 网关名称取值范围：1-60个中文、英文大小写的字母、数字和下划线分隔符
NatGatewayLimitExceeded	创建的 NAT 网关数量超过上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制

### 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateNatGateway
&<公共请求参数>
&natName=zhezhe
&vpcId=314
```

```
&maxConcurrent=1000000  
&bandwidth=10  
&autoAllocEipNum=1
```

输出

```
{  
  "code": "0",  
  "message": "",  
  "billId": "20160415160000002485253313199244"  
}
```

# 查询NAT网关创建状态

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(QueryNatGatewayProductionStatus)用于查询NAT网关的生产状态 接口请求域名 : [vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为QueryNatGatewayProductionStatus。

参数名称	必选	类型	描述
billId	是	String	创建时返回的订单ID, 用该ID查询最后结果

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败
message	string	错误信息
data.status	int	生产结果 : 0: 成功, 1:失败, 2:进行中
data.errorCode	string	错误码

## 4. 错误码表

该接口没有业务错误码, 公共错误码详见[公共错误码](#)。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=QueryNatGatewayProductionStatus
&<公共请求参数>
&billId=2160000000
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "data": {
    "status": 0,
    "errorCode": 0
  }
}
```

# 删除NAT网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteNatGateway)用于删除NAT网关 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

删除 NAT 网关后，系统会自动删除路由表中包含此 NAT 网关的路由项。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteNatGateway。

参数名称	必选	类型	描述
vpId	是	String	私有网络ID或者统一ID，建议使用统一ID，例如：vpc-xfd55df
natId	是	String	系统分配的高可用网关统一ID，例如：nat-7t9nf3pu

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNatGatewayId.NotFound	无效的NAT网关，NAT网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNatGateway 接口查询NAT网关

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteNatGateway
&<公共请求参数>
&vpId=190
&natId=nat-7t9nf3pu
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "16284"
}
```

# 修改NAT网关

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(ModifyNatGateway)用于修改NAT网关 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为ModifyNatGateway。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	string	私有网络ID或者统一ID，建议使用统一ID，例如：vpc-x7d44d。
natId	是	string	NAT网关统一ID,例如：nat-df45454。
natName	否	string	NAT网关名称，取值：1-25个中文、英文大小写的字母、数字和下划线分隔符。
bandwidth	否	int	网关最大外网出带宽(单位:Mbps)，默认: 100Mbps，具体支持数据请参见私有网络网关说明。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNatGatewayId.NotFound	无效的NAT网关，NAT网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNatGateway 接口查询NAT网关
InvalidNatGatewayName	NAT网关名称不合法。NAT网关名称取值范围：1-60个中文、英文大小写的字母、数字和下划线分隔符

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifyNatGateway
<公共请求参数>
&natId=nat-jngbqyfs
&vpcId=314
&natName=cici
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": ""
}
```

# 查询NAT网关

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 ( DescribeNatGateway ) 用于查询 NAT 网关。接口请求域名: `vpc.api.qcloud.com`

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见 [公共请求参数](#) 页面。其中, 此接口的 Action 字段为 DescribeNatGateway。

参数名称	必选	类型	描述
natId	否	String	NAT网关统一 ID, 例如: nat-xx454
natName	否	String	NAT网关名称 (支持模糊查找)
vpcId	否	String	私有网络 ID 或统一 ID, 建议使用统一 ID, 例如: vpc-dfdg42d
offset	否	Int	初始行的偏移量, 默认为0
limit	否	Int	每页行数, 默认为20, 最大支持50
orderField	否	String	按某个字段排序, 默认不排序。 支持字段: natId
orderDirection	否	String	升序 ( asc ) 或降序 ( desc ), 默认: desc

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	string	错误信息
totalCount	int	查询的 NAT 网关总数
data.n	array	查询的 NAT 网关信息数组

data数据结构如下:

参数名称	类型	描述
data.n.natId	string	NAT网关统一ID, 例如: nat-xx454
data.n.vpcId	string	私有网络统一ID, 例如: vpc-xgfd55d
data.n.natName	string	NAT网关名称
data.n.state	int	NAT网关状态, 0:运行中, 1:不可用, 2:欠费停服
data.n.maxConcurrent	int	NAT网关并发连接上限, 100w:小型, 300w:中型, 1000w:大型, 详见 <a href="#">NAT网关产品说明</a>
data.n.bandwidth	int	网关最大外出带宽(单位:Mbps), 详见 <a href="#">NAT网关产品说明</a>
data.n.eipCount	string	弹性 IP 的个数, 例如: nat-xx454
data.n.eipSet	array	网关所有弹性IP信息, 例如: [183.60.249.11]
data.n.createTime	string	NAT网关创建时间, 例如: 2016-06-21 12:01:23
data.n.productionStatus	int	NAT网关的生产状态, 0: 创建中, 1: 创建成功, 2: 创建失败, 3: 变更中, 4: 变更失败, 5: 删除中, 6: 删除失败



## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见 [公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询 VPC
InvalidNatGatewayId.NotFound	无效的NAT网关，NAT网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNatGateway 接口查询NAT网关

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeNatGateway
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-8e0ypm3z
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "totalCount": 1,
  "data": [
    {
      "appId": "1351000042",
      "vpcId": "vpc-8e0ypm3z",
      "vpcName": "alblack.bbb1",
      "natId": "nat-dhfpwhtm",
      "natName": "apollan",
      "maxConcurrent": 0,
      "eipCount": 1,
      "createTime": "2016-06-21 12:01:23",
      "state": 1,
      "bandwidth": 90000,
      "productionStatus": 1,
      "eipSet": [
        "183.60.249.11"
      ]
    }
  ]
}
```

# NAT网关绑定EIP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(EipBindNatGateway)用于NAT网关绑定EIP 接口请求域名: [vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见[公共请求参数](#)页面。其中, 此接口的Action字段为EipBindNatGateway。

参数名称	必选	类型	描述
natId	是	string	高可用网关统一ID, 例如: nat-df5dfd
vpcId	是	string	私有网络ID或统一ID, 建议使用统一ID, 例如: vpc-dfd5dfgd
assignedEipSet.n	否	array	弹性IP。assignedEipSet 和 autoAllocEipNum 这两个入参需至少传一个, 例如: assignedEipSet.0=183.23.0.0.1
autoAllocEipNum	否	int	需要新申请的弹性IP个数, 取值范围[0, 3]。assignedEipSet 和 autoAllocEipNum 这两个入参需至少传一个

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
taskId	Int	任务ID, 操作结果可以用taskId查询, 详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC, VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNatGatewayId.NotFound	无效的NAT网关, NAT网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeNatGateway 接口查询NAT网关

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=EipBindNatGateway
&<公共请求参数>
&natId=nat-8pbrkzh6
&vpcId=314
&autoAllocEipNum=1
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "16167"
}
```

## NAT网关解绑EIP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(EipUnBindNatGateway)用于NAT网关解绑EIP 接口请求域名 : [vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为EipUnBindNatGateway。

参数名称	必选	类型	描述
natId	是	String	NAT网关统一ID，例如：nat-8pbrkzh6
vpcId	是	String	私有网络ID或统一ID，建议使用统一ID，例如：vpc-ddf411
assignedEipSet.n	是	array	弹性IP数组，例如：assignedEipSet.0=183.60.249.122

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	int	错误码。0：成功，其他值：失败
message	string	错误信息
taskId	int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNatGatewayId.NotFound	无效的NAT网关，NAT网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNatGateway 接口查询NAT网关
NatGatewayEipNotEmpty	NAT网关必须保留一个EIP，最后一个EIP不能被解绑

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=EipUnBindNatGateway
&<公共请求参数>
&natId=nat-8pbrkzh6
&vpcId=vpc-ddf411
&assignedEipSet.0=183.60.249.122
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "taskId": "16168"
}
```

# 升级NAT网关规格

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(UpgradeNatGateway)用于升级NAT网关规格。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为UpgradeNatGateway

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	string	私有网络ID或者统一ID，建议使用统一ID，例如：vpc-xdf54d
natId	是	string	高可用网关统一ID，例如：nat-xdf54d
maxConcurrent	是	int	网关并发连接上限，可选值为：1000000（小型）、3000000（中型）、10000000（大型）

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功, 其他值：失败
message	String	错误信息
billId	string	订单ID，升级结果可调用NAT网关的升级状态查询

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNatGatewayId.NotFound	无效的NAT网关，NAT网关资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNatGateway 接口查询NAT网关

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=UpgradeNatGateway
&<公共请求参数>
&vpcId=314
&natId=nat-et8e970y
&maxConcurrent=3000000
```

输出

```
{
  "code": "0",
  "message": "",
  "billId": "20160416160000002485261276560190"
}
```

# 弹性网卡相关接口

## 创建弹性网卡

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口(CreateNetworkInterface)用于创建弹性网卡。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

1) 创建弹性网卡时可以指定内网IP，并且可以指定一个主IP，指定的内网IP必须在弹性网卡所在子网内，而且不能被占用。2) 创建弹性网卡时可以指定需要申请的内网IP数量，系统会随机生成内网IP地址。3) 创建弹性网卡同时可以绑定已有安全组。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为CreateNetworkInterface。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	弹性网卡所在的私有网络ID，推荐使用新ID，例如：vpc-7t9nf3pu。
subnetId	是	String	弹性网卡所在的子网ID，推荐使用新ID，例如：subnet-0ap8nwca。
eniName	是	String	弹性网卡名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
eniDescription	否	String	弹性网卡描述，可任意命名，但不得超过60个字符。
privateIpAddressSet.n	否	Array	指定的内网IP地址数组。
privateIpAddressSet.n.primary	是	Bool	是否为主IP，只能设置一个主IP。
privateIpAddressSet.n.privateIpAddress	是	String	指定的内网IP地址。
secondaryPrivateIpAddressCount	否	Int	需要新申请的内网IP地址个数。
sgIds.n	否	Array	指定绑定的安全组，例如：['sg-1dd51d']。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

### 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidSubnet.NotFound	无效的子网，子网资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeSubnetEx 接口查询子网
InvalidNetworkInterfaceName	弹性网卡名称不合法。可任意命名，但不得超过60个字符。
NetworkInterfaceLimitExceeded	创建的弹性网卡数量超过上限。如果需要更多资源，请联系客服申请。更多VPC资源限制信息详见VPC使用限制

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateNetworkInterface
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-7t9nf3pu
&subnetId=subnet-0ap8nwca
&eniName=eni
&secondaryPrivateIpAddressCount=1
&sgIds.0=sg-1dd51d
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data":
  {
    "taskId": 16284
  }
}
```

# 删除弹性网卡

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DeleteNetworkInterface)用于删除弹性网卡。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 弹性网卡上绑定了云服务器时，不能被删除。 2) 删除指定弹性网卡，弹性网卡必须先和子机解绑才能删除。删除之后弹性网卡上所有内网IP都将被退还。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DeleteNetworkInterface。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	弹性网卡对应的私有网络ID，例如：vpc-7t9nf3pu
networkInterfaceId	是	String	系统分配的弹性网卡ID，例如：eni-m6dyj72l

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNetworkInterface.NotFound	无效的弹性网卡，弹性网卡资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口查询弹性网卡
InvalidNetworkInterface.CanNotDelete	弹性网卡绑定了云服务器，不能被删除

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteNetworkInterface
&< 公共请求参数 >
&vpcId=vpc-7t9nf3pu
&networkInterfaceId=eni-m6dyj72l
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data":
  {
```



```
"taskId": 16284
```

```
}
```

```
}
```

## 查询弹性网卡信息

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口 ( DescribeNetworkInterfaces ) 用于查询弹性网卡信息。接口请求域名：vpc.api.qcloud.com

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见 [公共请求参数](#) 页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeNetworkInterfaces。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	否	String	弹性网卡对应的私有网络 ID，例如：vpc-7t9nf3pu
networkInterfaceId	否	String	系统分配的弹性网卡 ID，例如：eni-m6dyj72l
eniName	否	String	弹性网卡名称，支持模糊搜索
eniDescription	否	String	弹性网卡描述，支持模糊搜索
instanceId	否	String	云服务器实例 ID，例如：ins-xx44545f
offset	否	Int	初始行的偏移量，默认为0
limit	否	Int	每页行数，默认为20，最大支持50
orderField	否	String	按某个字段排序。 支持字段：eniName,createTime，默认按createTime
orderDirection	否	String	升序 ( asc ) 或降序 ( desc )，默认：desc

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息
data.totalNum	Int	弹性网卡总数量
data.data	Array	弹性网卡信息数组

**data**数组：

参数名称	类型	描述
data.n.vpcId	String	弹性网卡对应的私有网络ID。例如：vpc-8e0ypm3z
data.n.subnetId	String	弹性网卡对应的子网ID。例如：subnet-0ap8nwca
data.n.zoneId	Int	弹性网卡对应的子网所在的可用区ID。例如：200001
data.n.eniName	String	弹性网卡名称
data.n.eniDescription	String	弹性网卡描述
data.n.networkInterfaceId	String	弹性网卡ID。例如：eni-m6dyj72l
data.n.primary	Bool	是否为主网卡。true：主网卡；false：普通网卡
data.n.macAddress	String	弹性网卡mac地址。例如：02:81:60:cb:27:37
data.n.privateIpAddressesSet	Array	弹性网卡绑定的 IP 信息
data.n.instanceSet	Object	弹性网卡绑定的云服务器信息
data.n.groupSet	Array	弹性网卡绑定的安全组信息

**privateIpAddressesSet** 信息数组：

参数名称	类型	描述
privateIpAddress	String	IP地址
primary	Bool	是否为主IP, true : 是; false : 否
description	String	备注
wanIp	String	公网IP
isWanIpBlocked	Bool	外网IP是否被封堵
eipId	String	弹性公网IP ID

**instanceSet 信息 :**

参数名称	类型	描述
instanceId	String	腾讯云金融专区服务器实例ID, 例如 : ins-xx44545f
attachTime	String	绑定时间, 例如 : 2016-02-15 19:20:54

**groupSet 信息数组 :**

参数名称	类型	描述
sgId	String	安全组ID, 例如 : sg-dfg1df54
sgName	String	安全组名称
projectId	Int	安全组项目ID

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码, 更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的 VPC, VPC 资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNetworkInterface.NotFound	无效的弹性网卡, 弹性网卡资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确, 可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口查询弹性网卡

## 5. 示例

**输入**

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeNetworkInterfaces
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-fyc4pilj
```

**输出**

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": {
    "totalNum": 3,
    "data": [{
      "vpcId": "vpc-fyc4pilj",
      "vpcName": "test",
      "subnetId": "subnet-pq7ptksb",
      "zoneId": "100002",
      "eniName": "大",
```

```
"eniDescription": "",
"networkInterfaceId": "eni-d6m4m0iy",
"primary": false,
"macAddress": "20:90:6F:59:8D:79",
"createTime": "2017-08-31 11:33:59",
"flowLogsSet": [],
"privateIpAddressesSet": [{
  "privateIpAddress": "10.53.54.19",
  "primary": true,
  "wanIp": "119.29.158.39",
  "description": "asdfsadfsadf",
  "isWanIpBlocked": false,
  "eipId": "eip-07vqn979"
}],
"instanceSet": {
  "instanceId": "ins-7s7zjcz",
  "attachTime": "2017-12-12 11:55:07"
},
"groupSet": [{
  "sgId": "sg-lb62wxwb",
  "sgName": "asdfsadf",
  "projectId": 1079263
},
{
  "sgId": "sg-ikmc8kcy",
  "sgName": "全drop",
  "projectId": 0
}
],
{
  "vpcId": "vpc-fyc4pil",
  "vpcName": "test",
  "subnetId": "subnet-pq7ptksb",
  "zoneId": 100002,
  "eniName": "手动",
  "eniDescription": "",
  "networkInterfaceId": "eni-ay1ac9c7",
  "primary": false,
  "macAddress": "20:90:6F:94:86:77",
  "createTime": "2017-07-28 20:09:34",
  "flowLogsSet": [],
  "privateIpAddressesSet": [{
    "privateIpAddress": "10.53.54.230",
    "primary": true,
    "wanIp": "",
    "description": "",
    "isWanIpBlocked": false,
    "eipId": ""
  },
  {
    "privateIpAddress": "10.53.54.231",
    "primary": false,
    "wanIp": "",
    "description": "",
    "isWanIpBlocked": false,
    "eipId": ""
  }
],
"instanceSet": {
  "instanceId": "",
  "attachTime": ""
},
"groupSet": [{
  "sgId": "sg-lb62wxw9",
  "sgName": "asdfsadf",
  "projectId": 1079263
},
{
  "sgId": "sg-37tmkdiz",
  "sgName": "Windows 放通3389端口-20170928143645736",
  "projectId": 0
```

```
}
]
},
{
  "vpcId": "vpc-fyc4pilk",
  "vpcName": "test",
  "subnetId": "subnet-pq7ptksb",
  "zoneId": "100002",
  "eniName": "新建弹性网卡手动",
  "eniDescription": "",
  "networkInterfaceId": "eni-a7hx9qae",
  "primary": false,
  "macAddress": "20:90:6F:31:88:B4",
  "createTime": "2017-07-28 17:39:39",
  "flowLogsSet": [],
  "privateIpAddressesSet": [{
    "privateIpAddress": "10.53.54.200",
    "primary": true,
    "wanIp": "",
    "description": "",
    "isWanIpBlocked": false,
    "eipId": ""
  }],
  "instanceSet": {
    "instanceId": "",
    "attachTime": ""
  },
  "groupSet": [{
    "sgId": "sg-lb62wxwe",
    "sgName": "asdfsadf",
    "projectId": 1079263
  }],
  {
    "sgId": "sg-5y2tai6e",
    "sgName": "createPolicy_repair_test",
    "projectId": 0
  },
  {
    "sgId": "sg-q7bvsoa",
    "sgName": "del usg test",
    "projectId": 0
  },
  {
    "sgId": "sg-0cgr10ie",
    "sgName": "bilibili no icmp",
    "projectId": 0
  },
  {
    "sgId": "sg-ei2rr0qf",
    "sgName": "广州",
    "projectId": 0
  },
  {
    "sgId": "sg-oodf2fc6",
    "sgName": "offset",
    "projectId": 0
  }
]
}
}
```

# 弹性网卡申请内网IP

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(AssignPrivateIpAddresses)用于弹性网卡申请内网 IP。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 一个弹性网卡支持绑定的IP地址是有限制的，更多vpc资源限制信息详见VPC使用限制。 2) 可以指定内网IP地址申请，内网IP地址类型不能为主IP，主IP已存在，不能修改，内网IP必须要弹性网卡所在子网内，而且不能被占用。 3) 在弹性网卡上申请一个到多个辅助内网IP，接口会在弹性网卡所在子网网段内返回指定数量的辅助内网IP。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为AssignPrivateIpAddresses。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	弹性网卡对应的私有网络ID，例如：vpc-7t9nf3pu
networkInterfaceId	是	String	弹性网卡ID，例如：eni-m6dyj72l
privateIpAddressSet.n	否	Array	申请内网ip时，指定IP地址申请，可以指定主IP，是个可选项。
privateIpAddressSet.n.primary	是	Bool	是否为主IP，只能设置一个主IP。
privateIpAddressSet.n.privateIpAddress	是	String	指定的内网IP地址。
secondaryPrivateIpAddressCount	否	Int	申请内网ip时，只指定数量，由系统自动生成IP，可选项。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNetworkInterface.NotFound	无效的弹性网卡，弹性网卡资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口查询弹性网卡
InvalidPrivateIpAddress.InUse	内网IP已经被占用

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=AssignPrivateIpAddresses
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-7t9nf3pu
```

```
&networkInterfaceId=eni-m6dyj72l  
&secondaryPrivateIpAddressCount=1
```

输出

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "",  
  "codeDesc": "Success",  
  "data":  
  {  
    "taskId": 16284  
  }  
}
```

# 弹性网卡退还内网IP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(UnassignPrivateIpAddresses)用于弹性网卡退还内网IP。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](https://vpc.api.qcloud.com)

退还弹性网卡上的辅助内网IP，接口自动解关联弹性公网IP。不能退还弹性网卡的主辅助内网IP。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为UnassignPrivateIpAddresses。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	弹性网卡对应的私有网络ID，例如：vpc-7t9nf3pu
networkInterfaceId	是	String	弹性网卡ID，例如：eni-m6dyj72l
privateIpAddress.n	是	Array	要退还的辅助内网IP地址数组，例如：privateIpAddress.0=10.0.0.2

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNetworkInterface.NotFound	无效的弹性网卡，弹性网卡资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口查询弹性网卡
InvalidPrivateip.IsPrimary	主IP不能解绑

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=UnassignPrivateIpAddresses
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-7t9nf3pu
&networkInterfaceId=eni-m6dyj72l
&privateIpAddress.0=10.0.0.2
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
```



```
"codeDesc": "Success",  
"data":  
{  
  "taskId": 16284  
}  
}
```

## 弹性网卡绑定云服务器

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(AttachNetworkInterface)用于弹性网卡申请内网Ip。 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 一个云服务器可以绑定多个弹性网卡，但只能绑定一个主网卡。更多vpc资源限制信息详见VPC使用限制。 2) 一个弹性网卡只能同时绑定一个云服务器。 3) 只有运行中或者已关机状态的云服务器才能绑定弹性网卡，查看云服务器状态详见查看云服务器信息。 4) 弹性网卡绑定的云服务器必须是私有网络的，而且云服务器所在可用区必须和弹性网卡子网的可用区相同。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为AttachNetworkInterface。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	弹性网卡对应的私有网络ID，例如：vpc-7t9nf3pu
networkInterfaceId	是	String	弹性网卡ID，例如：eni-m6dyj72l
instanceId	是	String	云服务器实例ID，例如：ins-xx44545f

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNetworkInterface.NotFound	无效的弹性网卡，弹性网卡资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口查询弹性网卡
InvalidInstance.NotFound	无效的云服务器实例，云服务器实例资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过DescribeInstances 接口查询云服务器实例
InvalidNetworkInterface.AlreadyAssociated	弹性网卡和云服务器已绑定

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=AttachNetworkInterface
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-xx44545f
&networkInterfaceId=eni-m6dyj72l
&instanceId=ins-xx44545f
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
```

```
"codeDesc": "Success",  
"data":  
{  
  "taskId": 16284  
}
```

## 弹性网卡解绑云服务器

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(DetachNetworkInterface)用于弹性网卡解绑云服务器。 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 将弹性网卡和云服务器解绑。 2) 解绑之后弹性网卡上的所有弹性公网 IP 处于未关联状态，所有未关联状态的弹性公网 IP 将收取费用，具体收费标准详见弹性公网IP的计费。 3) 只有运行中或者已关机状态的云服务器才能绑定弹性网卡，查看云服务器状态详见查看云服务器信息

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为DetachNetworkInterface。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	弹性网卡对应的私有网络ID，例如：vpc-7t9nf3pu
networkInterfaceId	是	String	弹性网卡ID，例如：eni-m6dyj72l
instanceId	是	String	云服务器实例ID，例如：ins-xx44545f

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC
InvalidNetworkInterface.NotFound	无效的弹性网卡，弹性网卡资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口查询弹性网卡
InvalidInstance.NotFound	无效的云服务器实例，云服务器实例资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过DescribeInstances接口查询云服务器实例
InvalidNetworkInterface.NotAttached	弹性网卡和云服务器已解绑

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DetachNetworkInterface
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-7t9nf3pu
&networkInterfaceId=eni-m6dyj72l
&instanceId=ins-xx44545f
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
```

```
"data":  
{  
  "taskId": 16284  
}
```

## 弹性网卡迁移

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(MigrateNetworkInterface)用于弹性网卡迁移。接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 该接口用于将一个弹性网卡从一个云服务器迁移到另外一个云服务器，主网卡不支持迁移功能。2) 迁移前后的云服务器必须是停机或者运营中状态，查看云服务器状态详见查看云服务器信息。3) 迁移后云服务器必须属于VPC子机，迁移后云服务器可用区必须和网卡可用区相同。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为MigrateNetworkInterface。

参数名称	必选	类型	描述
vpId	是	String	弹性网卡对应的私有网络ID，例如：vpc-7t9nf3pu。
networkInterfaceId	是	String	弹性网卡ID，例如：eni-m6dyj72l。
oldInstanceId	是	String	迁移前的云服务器实例ID，例如：ins-xx44545f。
newInstanceId	是	String	迁移后的云服务器实例ID，例如：ins-xx44545f。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功，其他值：失败。
message	String	错误信息。
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidNetworkInterface.NotFound	无效的弹性网卡，弹性网卡资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口查询弹性网卡。
InvalidInstance.NotFound	无效的云服务器实例，云服务器实例资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过DescribeInstances 接口查询云服务器实例。
InvalidNetworkInterface.AlreadyAssociated	弹性网卡和云服务器已绑定。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=MigrateNetworkInterface
<&公共请求参数>
&vpId=vpc-xx44545f
&networkInterfaceId=eni-m6dyj72l
&oldInstanceId=ins-xx44545f
&newInstanceId=ins-cddddu74
```

输出

```
{
  "code": 0,
```

```
"message": "",
"codeDesc": "Success",
"data":
{
"taskId": 16284
}
}
```

## 内网IP迁移

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口(MigratePrivateIpAddress)用于内网 IP迁移。 接口请求域名：[vpc.api.qcloud.com](http://vpc.api.qcloud.com)

1) 该接口用户将一个内网IP从一个弹性网卡上迁移到另外一个弹性网卡，主IP地址不支持迁移。 2) 迁移前后的弹性网卡必须在同一个子网内。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见[公共请求参数](#)页面。其中，此接口的Action字段为MigratePrivateIpAddress。

参数名称	必选	类型	描述
vpcId	是	String	弹性网卡对应的私有网络ID，例如：vpc-7t9nf3pu。
privateIpAddress	是	String	被迁移的内网IP地址，例如：10.0.0.6。
oldNetworkInterfaceId	是	String	迁移前的弹性网卡ID，例如：eni-m6dyj72l。
newNetworkInterfaceId	是	String	迁移后的弹性网卡ID，例如：eni-dfddf454d。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码。0：成功，其他值：失败。
message	String	错误信息。
taskId	Int	任务ID，操作结果可以用taskId查询，详见查询任务执行结果接口。

## 4. 错误码表

以下错误码表仅列出了该接口的业务逻辑错误码，更多公共错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpc.NotFound	无效的VPC，VPC资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeVpcEx 接口查询VPC。
InvalidNetworkInterface.NotFound	无效的弹性网卡，弹性网卡资源不存在。请再次核实您输入的资源信息是否正确，可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口查询弹性网卡。

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=MigratePrivateIpAddress
&<公共请求参数>
&vpcId=vpc-7t9nf3pu
&privateIpAddress=10.0.0.6
&oldNetworkInterfaceId=eni-m6dyj72l
&newNetworkInterfaceId=eni-dfddf454d
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": {
    "taskId": 16284
  }
}
```



```
}  
}
```

## 弹性公网IP相关接口 查询弹性公网IP列表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

域名: eip.api.qcloud.com 接口名: DescribeEip

查询弹性公网IP。

## 2. 输入参数

参数名称	必选	类型	描述
eipIds.n	否	String	EIP实例ID列表, 列表下标从0开始
eips.n	否	String	EIP列表, 列表下标从0开始
unInstanceId.n	否	String	服务器实例ID列表, 列表下标从0开始, 可通过DescribeInstances接口返回字段中的unInstanceId获取
networkInterfaceIds.n	否	String	弹性网卡唯一ID列表, 列表下标从0开始, 可通过DescribeNetworkInterfaces接口返回字段中的networkInterfaceId获取
privateIpAddress	否	String	服务器内网IP
searchKey	否	String	EIP实例名称, 模糊匹配
status.n	否	Int	状态列表, 列表下标从0开始 0: 创建中; 1: 绑定中; 2: 已绑定; 3: 解绑中; 4: 未绑定; 6: 下线中; 9: 创建失败
type	否	Int	0: CVM; 1: NAT网关
limit	否	Int	返回EIP数量, 默认 20, 最大值 100
offset	否	Int	偏移量, 默认为0
orderBy	否	String	排序字段, 支持: eipId, eip, ispId, status, unInstanceId, arrears, createdAt
orderType	否	Int	1倒序, 0顺序, 默认倒序

查询接口中单次查询一般都有一个默认最大返回记录数, 要遍历所有资源, 需要使用 limit, offset进行分页查询; 比如我想查询第110~149 这40条记录, 则可以设置 offset=110, limit=40。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功, 其他值表示失败。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述, 与接口相关。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
totalCount	Int	返回符合过滤条件的EIP数量; 假如指定limit, offset, 该值有可能大于data列表中的数量
data	Array	返回列表

Data结构

参数名称	类型	描述
data.eipSet	Array	返回EIP信息列表
data.eipSet.eipId	String	EIP实例ID
data.eipSet.eipName	String	EIP名称
data.eipSet.eip	String	EIP地址
data.eipSet.ispId	Int	运营商ID 0: 电信; 1: 联通; 2: 移动; 3: 教育网; 4: 盈科; 5: BGP; 6: 香港

data.eipSet.status	Int	状态 0 : 创建中 ; 1 : 绑定中 ; 2 : 已绑定 ; 3 : 解绑中 ; 4 : 未绑定 ; 6 : 下线中 ; 9 : 创建失败
data.eipSet.type	Int	类型 0 : CVM ; 1 : NAT网关
data.eipSet.arrears	Int	是否欠费隔离 1 : 欠费隔离 ; 0 : 正常。处在欠费隔离情况下的EIP不能进行任何管理操作。
data.eipSet.unInstanceId	String	EIP所绑定的服务器实例ID, 未绑定则为空
data.eipSet.networkInterfaceId	String	弹性网卡唯一ID
data.eipSet.privateIpAddress	String	服务器内网IP
data.eipSet.createdAt	String	创建时间
data.eipSet.updatedAt	String	更新时间
data.eipSet.freeSecond	Int	EIP未绑定服务器时长 (单位 : 秒)

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80eip.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": {
    "eipSet": [
      {
        "eipId": "eip-co9m2t7k",
        "eipName": "",
        "eip": "119.29.239.140",
        "ispId": 5,
        "status": 2,
        "arrears": 0,
        "unInstanceId": "ins-pjrzryru",
        "createdAt": "2016-07-11 21:23:35",
        "updatedAt": "2016-07-11 21:23:35",
        "freeSecond": 0,
        "type": 0,
        "privateIpAddress": "10.104.211.58",
        "networkInterfaceId": ""
      }
    ]
  },
  "totalCount": 1
}
```

# 查询弹性公网IP配额

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

域名: eip.api.qcloud.com 接口名: DescribeEipQuota

查询指定地域弹性公网IP配额。

## 2. 输入参数

参数名称	必选	类型	描述
空	-	-	-

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
data	Array	返回的数据结构

Data结构

参数名称	类型	描述
data.eipNumQuota	Int	能申请EIP个数的总配额
data.currentEipNum	Int	当前EIP个数
data.dailyApplyQuota	Int	日申请EIP的次数限制
data.dailyApplyCount	Int	当天申请EIP次数
data.dailyAllocWanIpQuota	Int	日解绑EIP时重新分配普通公网IP的次数限制
data.dailyAllocWanIpCount	Int	当天解绑EIP并重新分配普通公网IP次数

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80eip.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "eipNumQuota": 20,
    "currentEipNum": 2,
    "dailyApplyQuota": 10,
    "dailyApplyCount": 7,
```

```
"dailyAllocWanIpQuota": 10,  
"dailyAllocWanIpCount": 2  
}  
}
```

## 修改弹性公网IP名称

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

域名: eip.api.qcloud.com 接口名: ModifyEipAttributes

修改弹性公网IP名称。

## 2. 输入参数

参数名称	必选	类型	描述
eipId	是	String	EIP实例ID, 可通过 DescribeEip 接口返回字段中的eipId获取
eipName	是	String	EIP实例别名

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功, 其他值表示失败。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述, 与接口相关。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80eip.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<公共请求参数>
&eipId=eip-p2x6wxc0
&eipName=test1111
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 创建弹性公网IP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

域名: eip.api.qcloud.com 接口名: CreateEip

- 创建弹性公网IP (EIP)，弹性公网IP是专为动态云计算设计的静态IP地址。借助弹性公网IP，您可以快速将EIP重新映射到您的另一个实例上，从而屏蔽实例故障。您的弹性公网IP与腾讯云金融专区账户相关联，而不是与某个实例相关联，而且在您选择显式释放该地址，或欠费超过7天之前，它会一直与您的腾讯云金融专区账户保持关联。
- 平台对用户每地域能申请的EIP最大配额有所限制。可参见EIP产品简介。上述配额可通过 DescribeEipQuota API 获取。

## 2. 输入参数

参数名称	是否必选	类型	描述
goodsNum	否	Int	单次申请数量 (默认为1, 最大为5)

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
data	Array	返回列表

Data结构

参数名称	类型	描述
data.eipIds	Array	创建的EIP实例ID列表

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80eip.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "eipIds": [
      "eip-m44ku5d2"
    ]
  }
}
```

# 释放弹性公网IP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

域名: eip.api.qcloud.com 接口名: DeleteEip

释放弹性公网IP。

## 2. 输入参数

参数名称	必选	类型	描述
eipIds.n	是	String	EIP实例ID列表, 列表下标从0开始, 可通过DescribeEip接口返回字段中的eipId获取

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功, 其他值表示失败。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述, 与接口相关。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80eip.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<公共请求参数>
&eipIds.0=eip-gzc5rgr2
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```



# 绑定弹性公网IP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

域名: eip.api.qcloud.com 接口名: EipBindInstance

弹性公网IP和服务器或弹性网卡绑定

注意：如待操作服务器带有普通公网IP，绑定过程会将其普通公网IP自动解绑并释放，服务器将绑定所指定的弹性公网IP。

## 2. 输入参数

参数名称	必选	类型	描述
eipId	是	String	EIP的实例ID，可通过DescribeEip接口返回字段中的eipId获取
unInstanceId	否	String	待操作服务器的实例ID，可通过DescribeInstances接口返回字段中的unInstanceId获取，传入参数unInstanceId表示绑定服务器的主网卡主IP
networkInterfaceId	否	String	弹性网卡唯一ID，可通过DescribeNetworkInterfaces接口返回字段中的networkInterfaceId获取
privateIpAddress	否	String	服务器内网IP，绑定时或者传入参数unInstanceId，或者传入参数networkInterfaceId和privateIpAddress。当networkInterfaceId和privateIpAddress没有绑定在服务器上时，绑定操作会保持其与EIP的关系。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a>
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80eip.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<公共请求参数>
&eipId=eip-mksy14ay
&unInstanceId=ins-hyvbipjg
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 解绑弹性公网IP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

域名: eip.api.qcloud.com 接口名: EipUnBindInstance

弹性公网IP与服务器解绑。

注：平台对用户每地域每日解绑EIP重新分配普通公网IP次数有所限制（可参见EIP产品简介）。上述配额可通过DescribeEipQuota接口获取。

## 2. 输入参数

参数名称	必选	类型	描述
eipId	否	String	EIP实例ID，可通过DescribeEip接口返回字段中的 eipId获取
allocWanIp	否	Int	弹性公网IP与服务器解绑后，是否需要为服务器的主网卡主IP重新分配新的普通公网IP。该普通公网IP随着服务器的释放而释放，不具备弹性。 0：不分配；1：分配（默认为0）。
networkInterfaceId	否	String	弹性网卡唯一ID，可通过DescribeNetworkInterfaces接口返回字段中的networkInterfaceId获取
privateIpAddress	否	String	服务器内网IP，解绑时或者传入参数eipId，或者传入参数networkInterfaceId和privateIpAddress
unBindPrivateIpWithEip	否	Int	弹性公网IP与服务器解绑后，是否需要解除networkInterfaceId和privateIpAddress与EIP的关系。此参数仅对支持弹性网卡的服务器在非主网卡主IP解绑时有意义，其他默认解除。 0：不解除；1：解除（默认为1）。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功，其他值表示失败。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述，与接口相关。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80eip.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<公共请求参数>
&eipId=eip-mksy14ay
&allocWanIp=0
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 普通公网IP转弹性公网IP

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

域名: eip.api.qcloud.com 接口名: TransformWanIpToEip

普通公网IP转弹性公网IP, 将服务器当前绑定的普通公网IP转换成弹性公网IP, 转换后随着服务器的释放, 该弹性公网IP将会保留。

## 2. 输入参数

参数名称	必选	类型	描述
unInstanceId	是	String	待操作有普通公网IP的服务器实例ID, 可通过DescribeInstances接口返回字段中的unInstanceId获取。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码。0表示成功, 其他值表示失败。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述, 与接口相关。详见 <a href="#">公共错误码</a> 。

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80eip.api.qcloud.com/v2/index.php?
&<公共请求参数>
&unInstanceId=ins-hyvbipjg
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 安全组相关接口

## 查询安全组关联的网卡列表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口 ( DescribeNetworkInterfacesOfSecurityGroup ) 用于查询已关联指定的安全组的弹性网卡。接口请求域名: dfw.api.qcloud.com 1)一个网卡允许关联多个安全组, 在不同安全组的查询结果中可能有重复的网卡实例 ID。2)网卡列表以列表方式返回, 列表成员是网卡的实例 ID。

### 2. 输入参数

参数名称	必选	类型	描述
sgId	是	String	安全组id

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
totalCount	Int	关联弹性网卡总数
networkInterfaceSet	Array	网卡列表数据结构

网卡列表结构:

参数名称	类型	描述
networkInterfaceId	String	弹性网卡 Id, 例如 eni-3056glfn

### 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
7001	安全组不属于当前用户

### 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeNetworkInterfacesOfSecurityGroup
&sgId=sg-33ocnj9n
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
```

```
"totalCount": 1,  
"networkInterfaceSet": [  
  {  
    "networkInterfaceId": "eni-3056glfn"  
  }  
]  
}
```

## 修改弹性网卡关联的安全组

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (ModifySecurityGroupsOfNetworkInterface) 用于修改指定弹性网卡关联的安全组。接口请求域名: [dfw.api.qcloud.com](http://dfw.api.qcloud.com) 1)此接口的操作以网卡为索引, 每个网卡需要独立设置要关联到的安全组ID列表。2)此接口调用后, 新的安全组关联关系将覆盖网卡之前的关联关系。假如您的网卡现在关联了安全组A和B, 希望再关联安全组C, 但保留原来的A和B, 则输入的sgIds参数需要包含A、B和C。移出某个安全组时, 输入的sgIds参数需要包含剩余的安全组ID列表。3)与安全组内规则类似, 同一个网卡关联的多个安全组有顺序, 按照此接口中输入的sgIds顺序生效。当您的安全组规则内包含action = DROP时, 不同的顺序有可能带来不同的网络防护效果, 需要谨慎修改。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见公共请求参数页面。其中, 此接口的Action字段为ModifySecurityGroupsOfNetworkInterface。

参数名称	必选	类型	描述
networkInterfaceSet	是	Array	网卡关联安全组数据列表

弹性网卡关联安全组数据字段

参数名称	必选	类型	描述
networkInterfaceId	是	String	弹性网卡ID, 将所传全部网卡和所传安全组按顺序关联
sgIds	是	Array	关联安全组唯一ID列表, 关联顺序依sgIds成员顺序

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifySecurityGroupsOfInstance
&networkInterfaceSet.0.networkInterfaceId=eni-3056glfn
&networkInterfaceSet.0.sgIds.0=sg-1sdj39df
&networkInterfaceSet.0.sgIds.1=sg-o8sk37is
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

## 删除安全组

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口 ( DeleteSecurityGroup ) 用于删除新的安全组。 接口请求域名 : [dfw.api.qcloud.com](https://dfw.api.qcloud.com) 1)安全组可以通过系统生成的唯一ID ( 前缀为sg的字符串 ) 为索引来进行删除。只有当前账号下的安全组允许被删除。 2)安全组ID如果在其他安全组的规则中被引用, 则无法直接删除。这种情况下, 需要调用DescribeAssociateSecurityGroups查询

出这些安全组，进行规则修改，再删除原来的安全组。删除的安全组无法再找回，请谨慎调用。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见公共请求参数页面。其中，此接口的Action字段为DeleteSecurityGroup。

参数名称	必选	类型	描述
sgId	是	String	安全组唯一ID，可能来自DescribeSecurityGroups或者CreateSecurityGroup

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
7001	安全组不存在
7006	系统默认安全组禁止删除

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteSecurityGroup
&sgId=sg-c3y9ak17
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```



# 修改安全组名称

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (ModifySecurityGroupAttributes) 用于修改已经存在的安全组的属性信息, 包括名称和描述。接口请求域名: [dfw.api.qcloud.com](http://dfw.api.qcloud.com) 1)安全组的名称或描述可以通过系统生成的唯一ID (前缀为sg的字符串) 为索引来进行修改。只有当前账号下的安全组允许被修改。 2)修改后的安全组名称不能与同项目中其他安全组相同, 不超过25个UTF-8字符; 修改后的安全组描述不超过100个UTF-8字符。 3)修改安全组属性信息不影响已绑定的云服务器上的网络安全策略

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见公共请求参数页面。其中, 此接口的Action字段为ModifySecurityGroupAttributes。

参数名称	必选	类型	描述
sgId	是	String	安全组唯一ID, 例如sg-33ocnj9n, 可能来自DescribeSecurityGroups或者CreateSecurityGroup
sgName	否	String	新的安全组名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符
sgRemark	否	String	新的安全组备注, 不超过100个字符

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
7005	安全组名已存在
7006	系统默认安全组禁止修改
9003	安全组名称/备注超长或包含非法字符

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifySecurityGroupAttributes
&sgId=sg-o1wkaolh
&sgName=测试1
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

## 查询安全组规则

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口 ( DescribeSecurityGroupPolicys ) 用于查询已经存在的安全组的规则。接口请求域名 : [dfw.api.qcloud.com](https://dfw.api.qcloud.com) 1)返回数据包含 ingress ( 入站 ) 和 egress ( 出站 ) 两个列表 2)安全组的每条规则最多可包含四个有效字段 : ipProtocol、cidrIp 或 sgId ( 两者是排他关系 , 不会同时出现 )、portRange 和 action。action 字段是必然存在的 ,

其他字段如果不出现，代表这条规则处理网络报文时，不考虑这个字段而全部匹配。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见公共请求参数页面。其中，此接口的 Action 字段为 DescribeSecurityGroupPolicies。

参数名称	必选	类型	描述
sgId	是	String	安全组 Id

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0：成功，其他值：失败
message	String	错误信息
data	Array	返回的数据结构

Data 结构：

参数名称	类型	描述
data.ingress	Array	入方向规则列表
data.egress	Array	出方向规则列表

ingress/egress规则成员结构

参数名称	类型	描述
index	Int	规则位置，从 0 开始
addressModule	String	IP 地址 ID 或者 IP 地址组ID；与 cidrIp sgId 互斥。
ipProtocol	String	网络协议，支持 udp、tcp、icmp 等，无则表示全协议
cidrIp	String	IP 或 IP 段，无则表示全 IP。与 sgId 不会同时出现
sgId	String	安全组 ID。与 cidrIp 不会同时出现
portRange	String	端口或端口段，无则表示全端口
serviceModule	String	协议端口 ID 或者协议端口组 ID；与 ipProtocol+portRange 互斥
desc	String	规则描述
action	String	动作，accept 或者 drop
version	Int	版本，用户更新安全规则，每次更新安全规则版本会自动加1，防止您更新的路由规则已过期

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
7001	安全组不属于当前用户

## 5. 示例

## 输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeSecurityGroupPolicys
&sgId=sg-33ocnj9n
&<公共请求参数>
```

## 输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": {
    "ingress": [
      {
        "index": 0,
        "action": "ACCEPT",
        "serviceModule": "ppm-i083665x",
        "addressModule": "ipmg-poo8128q"
      },
      {
        "index": 1,
        "action": "ACCEPT",
        "portRange": "22",
        "sgId": "sg-ghm9l8ve",
        "ipProtocol": "tcp"
      },
      {
        "index": 2,
        "action": "ACCEPT",
        "cidrIp": "10.1.1.10",
        "ipProtocol": "tcp"
      }
    ]
  }
}
```

# 修改安全组规则

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (ModifySecurityGroupPolicies) 用于修改已经存在的安全组的规则。接口请求域名: [dfw.api.qcloud.com](https://dfw.api.qcloud.com)

1)安全组的进站规则和出站规则分别通过ingress和egress两个列表输入, 每个方向的规则数量限制。系统默认的最后生效的全部DROP的规则不需要输入, 也不计入规则数限制中。 2)进站或出站方向包含多条规则时, 规则按照输入列表的顺序生效, 覆盖该安全组原有规则。 3)规则描述 4)安全组的每条规则最多可包含四个有效字段:

ipProtocol、cidrIp或sgId (两者是排他关系, 不允许同时输入)、portRange和action。action字段是必需的, 其他字段如果不出现, 代表这条规则处理网络报文时, 不考虑这个字段而全部匹配。 5)ipProtocol字段支持输入tcp、udp和icmp, 不区分大小写。 6)cidrIp字段允许输入符合cidr格式标准的任意字符串。(展开)在基础网络中, 如果cidrIp包含您的账户内的云服务器之外的设备在腾讯云金融专区的内网IP, 并不代表此规则允许您访问这些设备, 租户之间网络隔离规则优先于安全组中的内网规则。 7)sgId字段允许输入与待修改的安全组位于相同项目中的安全组ID, 包括这个安全组ID本身, 代表安全组下所有云服务器的内网IP。使用这个字段时, 这条规则用来匹配网络报文的的过程中会随着被使用的这个ID所关联的云服务器变化而变化, 不需要重新修改。 8)portRange字段允许输入一个单独端口号, 或者用减号分隔的两个端口号代表端口范围, 例如80或8000-8010。只有当ipProtocol字段是tcp或udp时, portRange字段才被接受。 9)action字段允许输入ACCEPT或DROP字符串, 不区分大小写。 10)desc字段允许输入单条规则的描述语, 不超过50个UTF-8字符。 11)输入的规则字段如果违反了以上约束, 整个调用将不被应用并返回错误, 您实际的安全组规则将保持调用之前的状态。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见公共请求参数页面。其中, 此接口的Action字段为ModifySecurityGroupPolicies。

参数名称	必选	类型	描述
sgId	是	String	安全组id
ingress	是	Array	入方向规则列表
egress	是	Array	出方向规则列表

ingress/egress规则成员结构

参数名称	类型	描述
ipProtocol	String	网络协议, 支持udp、tcp、icmp等, 无则表示全协议
cidrIp	String	ip网段地址, 不传为全地址, 和sgId互斥, 一条规则中两参数都存在会报错
sgId	String	安全组ID, 和cidrIp互斥, 一条规则中两参数都存在会报错
addressModule	String	IP地址ID或者IP地址组ID, 和cidrIp、sgId互斥
portRange	String	端口, 不传为不限端口
serviceModule	String	协议端口ID或者协议端口组ID, 和ipProtocol+portRange互斥
desc	String	规则描述
action	String	动作, accept或者drop

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
7001	安全组不属于当前用户
7002	规则数量超过配额
7006	系统默认安全组禁止修改
9003	规则数据格式错误

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifySecurityGroupPolicys
&sgId=sg-33ocnj9n
&ingress.0.ipProtocol=tcp
&ingress.0.cidrIp=10.0.0.0/8
&ingress.0.action=ACCEPT
&ingress.0.portRange=22
&ingress.0.desc=内网入流量tcp协议22端口禁止访问
&egress.0.action=ACCEPT
&egress.0.ipProtocol=tcp
&egress.0.desc=内网tcp出流量放通
&egress.0.cidrIp=10.0.0.0/8
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 查询安全组关联的云服务器列表

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 ( DescribeInstancesOfSecurityGroup ) 用于查询已关联指定的安全组的云服务器。 接口请求域名 : [dfw.api.qcloud.com](http://dfw.api.qcloud.com) 1)此接口允许查询云服务器列表中的一部分成员信息,使用offset和limit两个输入字段控制。不输入时,默认查询前20台云服务器。 2)一台云服务器允许关联多个安全组,在不同安全组的查询结果中可能有重复的云服务器实例ID。 3)云服务器列表以列表方式返回,列表成员是云服务器的实例ID。

**特别提示:** 为提供更丰富的按安全组查询绑定实例的需求,建议客户使用各类云资源的实例查询接口,在这些接口中使用安全组ID过滤条件。以云服务器为例, DescribeInstances 接口可以使用安全组ID作过滤条件,查询出更为完整的实例信息。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见公共请求参数页面。其中,此接口的Action字段为DescribeInstancesOfSecurityGroup。

参数名称	必选	类型	描述
sgId	是	String	安全组id
offset	否	Int	分页开始位置, 默认值: 0
limit	否	Int	数量限制, 默认值: 20

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
totalCount	Int	关联云服务器实例总数
data	Array	返回的数据结构

Data结构 :

参数名称	类型	描述
instanceId	Array	云服务器实例Id, 例如ins-a1iofc4j

## 4. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeInstancesOfSecurityGroup
&sgId=sg-56p1yd1o
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "totalCount": 0,
  "data": [
    {
```

```
"instanceId": "ins-tks7a12z"  
}  
]  
}
```

## 修改云服务器关联的安全组

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00



## 1. 接口描述

本接口 (ModifySecurityGroupsOfInstance) 用于修改指定云服务器关联的安全组。(本接口将在合适时间下线, 建议使用CVM::ModifyInstancesAttribute接口来替代本接口的功能) 接口请求域名: dfw.api.qcloud.com 1)此接口的操作以云服务器为索引, 每个云服务器需要独立设置要关联到的安全组ID列表。 2)欠费的云服务器, 或正在进行迁移、变更等流程中的云服务器不允许进行关联安全组操作, 直到状态恢复正常。 3)对于绑定了多网卡云服务器, 此接口修改云服务器的主网卡所关联的安全组,其他弹性网卡绑定的安全组保持不变。如果需要修改弹性网卡的安全组, 请使用ModifySecurityGroupsOfNetworkInterface。 4)此接口调用后, 新的安全组关联关系将覆盖云服务器之前的关联关系。假如您的云服务器现在关联了安全组A和B, 希望再关联安全组C, 但保留原来的A和B, 则输入的sgIds参数需要包含A、B和C。移出某个安全组时, 输入的sgIds参数需要包含剩余的安全组ID列表。 5)与安全组内规则类似, 同一个云服务器关联的多个安全组有顺序, 按照此接口中输入的sgIds顺序生效。当您的安全组规则内包含action = drop时, 不同的顺序有可能带来不同的网络防护效果, 需要谨慎修改。

## 2. 输入参数

参数名称	必选	类型	描述
instanceSet	是	Array	云服务器关联安全组数据列表, 不超过20个成员

云服务器关联安全组数据字段

参数名称	必选	类型	描述
instanceId	是	String	云服务器实例ID, 将所传全部云服务器和所传安全组按顺序关联
sgIds	是	Array	关联安全组唯一ID列表, 关联顺序依sgIds成员顺序

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
7003	云服务器当前状态禁止关联

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifySecurityGroupsOfInstance
&instanceSet.0.instanceId=ins-4q118hl2
&instanceSet.0.sgIds.0=sg-1sdj39df
&instanceSet.0.sgIds.1=sg-o8sk37is
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 查询与安全组关联的安全组列表

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 ( DescribeAssociateSecurityGroups ) 查询有哪些安全组的出站或入站规则中包含了输入的安全组 ID。接口请求域名: [dfw.api.qcloud.com](http://dfw.api.qcloud.com) 1)如果某个安全组 ID 的查询结果非空, 那么这个安全组不能被直接删除, 需要先修改引用了这个 ID 的其他安全组规则。安全组的规则如果包含了自身的 ID, 不会在查询结果中出现。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见公共请求参数页面。其中, 此接口的 Action 字段为 DescribeAssociateSecurityGroups。

参数名称	必选	类型	描述
sgIds.n	是	String	安全组 ID 列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
data	Object	返回的数据结构

Data结构

参数名称	类型	描述
data.key	String	key 为被关联安全组 ID
data.value	Array of String	value 为规则中包含了 data.key 安全组 ID 的安全组列表

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
9003	输入为空

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeAssociateSecurityGroups
&sgIds.0=sg-5ua9adfv
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
```

```
"data": {  
  "sg-5ua9adf": ["sg-exnsygsn"]  
}
```

## 添加安全组规则

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (CreateSecurityGroupPolicy) 用于添加安全组规则。接口请求域名：[dfw.api.qcloud.com](https://dfw.api.qcloud.com)

1)规则描述 2)安全组的每条规则最多可包含四个有效字段：ipProtocol、cidrIp或sgId（两者是排他关系，不允许同时输入）、portRange和action。action字段是必需的，其他字段如果不出现，代表这条规则处理网络报文时，不考虑这个字段而全部匹配。3)ipProtocol字段支持输入tcp、udp和icmp，不区分大小写。4)cidrIp字段允许输入符合cidr格式标准的任意字符串。(展开)在基础网络中，如果cidrIp包含您的账户内的云服务器之外的设备在腾讯云金融专区的内网IP，并不代表此规则允许您访问这些设备，租户之间网络隔离规则优先于安全组中的内网规则。5)sgId字段允许输入与待修改的安全组位于相同项目中的安全组ID，包括这个安全组ID本身，代表安全组下所有云服务器的内网IP。使用这个字段时，这条规则用来匹配网络报文的过程中会随着被使用的这个ID所关联的云服务器变化而变化，不需要重新修改。6)portRange字段允许输入一个单独端口号，或者用减号分隔的两个端口号代表端口范围，例如80或8000-8010。只有当ipProtocol字段是tcp或udp时，portRange字段才被接受。7)action字段允许输入ACCEPT或DROP字符串，不区分大小写。8)desc字段允许输入单条规则的描述语，不超过50个UTF-8字符。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数，正式调用时需要加上公共请求参数，见公共请求参数页面。其中，此接口的Action字段为CreateSecurityGroupPolicy。

参数名称	必选	类型	描述
sgId	是	String	安全组id
version	否	Int	版本，用户更新安全规则，每次更新安全规则版本会自动加1，防止您更新的路由规则已过期，不填不考虑冲突
direction	是	String	方向(ingress/egress)
index	是	Int	添加位置，从哪个位置开始添加，当前规则为空时，index需要设置为-1
policys	是	Array	安全组规则

policys规则成员结构

参数名称	类型	描述
ipProtocol	String	网络协议，支持udp、tcp、icmp等，无则表示全协议
cidrIp	String	ip网段地址，不传为全地址，和sgId互斥，一条规则中两参数都存在会报错
sgId	String	安全组ID，和cidrIp互斥，一条规则中两参数都存在会报错
addressModule	String	IP地址ID或者IP地址组ID，和cidrIp、sgId互斥
portRange	String	端口，不传为不限端口
serviceModule	String	协议端口ID或者协议端口组ID，和ipProtocol+portRange互斥
desc	String	规则描述
action	String	动作，accept或者drop

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码，0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
7001	安全组不属于当前用户

7002	规则数量超过配额
7006	系统默认安全组禁止修改
9003	规则数据格式错误

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateSecurityGroupPolicy
&sgId=sg-33ocnj9n
&version=2
&direction=ingress
&index=0
&policies.0.ipProtocol=tcp
&policies.0.cidrIp=10.0.0.0/8
&policies.0.action=ACCEPT
&policies.0.portRange=22
&policies.0.desc=内网入流量tcp协议22端口禁止访问
&policies.0.action=ACCEPT
&policies.0.ipProtocol=tcp
&policies.0.desc=内网tcp出流量放通
&policies.0.cidrIp=10.0.0.0/8
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

## 编辑单条安全组规则

最近更新时间: 2024-06-12 15:06:00

### 1. 接口描述

本接口 (ModifySingleSecurityGroupPolicy) 用于编辑单条安全组规则。接口请求域名: [dfw.api.qcloud.com](https://dfw.api.qcloud.com)

1)规则描述 2)安全组的每条规则最多可包含四个有效字段: ipProtocol、cidrIp或sgId (两者是排他关系, 不允许同时输入)、portRange和action。action字段是必需的, 其他字段如果不出现, 代表这条规则处理网络报文时, 不考虑这个字段而全部匹配。 3)ipProtocol字段支持输入tcp、udp和icmp, 不区分大小写。 4)cidrIp字段允许输入符合cidr格式标准的任意字符串。(展开)在基础网络中, 如果cidrIp包含您的账户内的云服务器之外的设备在腾讯云金融专区的内网IP, 并不代表此规则允许您访问这些设备, 租户之间网络隔离规则优先于安全组中的内网规则。 5)sgId字段允许输入与待修改的安全组位于相同项目中的安全组ID, 包括这个安全组ID本身, 代表安全组下所有云服务器的内网IP。使用这个字段时, 这条规则用来匹配网络报文的过程中会随着被使用的这个ID所关联的云服务器变化而变化, 不需要重新修改。 6)portRange字段允许输入一个单独端口号, 或者用减号分隔的两个端口号代表端口范围, 例如80或8000-8010。只有当ipProtocol字段是tcp或udp时, portRange字段才被接受。 7)action字段允许输入ACCEPT或DROP字符串, 不区分大小写。 8)desc字段允许输入单条规则的描述语, 不超过50个UTF-8字符。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见公共请求参数页面。其中, 此接口的Action字段为ModifySingleSecurityGroupPolicy。

参数名称	必选	类型	描述
sgId	是	String	安全组id
version	否	Int	版本, 用户更新安全规则, 每次更新安全规则版本会自动加1, 防止您更新的路由规则已过期, 不填不考虑冲突
direction	是	String	方向(ingress/egress)
index	是	Int	规则所在位置,index从0开始, 必须是编辑已有规则
policys	是	Array	安全组规则Array (Object), 该Array的key为action等

policys规则成员结构

参数名称	类型	描述
ipProtocol	String	网络协议, 支持udp、tcp、icmp等, 无则表示全协议
cidrIp	String	ip网段地址, 不传为全地址, 和sgId互斥, 一条规则中两参数都存在会报错
sgId	String	安全组ID, 和cidrIp互斥, 一条规则中两参数都存在会报错
addressModule	String	IP地址ID或者IP地址组ID, 和cidrIp、sgId互斥
portRange	String	端口, 不传为不限端口
serviceModule	String	协议端口ID或者协议端口组ID, 和ipProtocol+portRange互斥
desc	String	规则描述
action	String	动作, accept或者drop

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息

### 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
7001	安全组不属于当前用户
7002	规则数量超过配额
7006	系统默认安全组禁止修改
9003	规则数据格式错误

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=ModifySingleSecurityGroupPolicy
&sgId=sg-33ocnj9n
&version=2
&direction=ingress
&index=0
&policys.ipProtocol=tcp
&policys.cidrIp=10.0.0.0/8
&policys.action=ACCEPT
&policys.portRange=22
&policys.desc=内网入流量tcp协议22端口允许访问
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

# 查询安全组列表

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (DescribeSecurityGroupEx) 用于根据多种索引查询一个或多个安全组的基本信息。接口请求域名: [dfw.api.qcloud.com](https://dfw.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见公共请求参数页面。其中, 此接口的 Action 字段为 DescribeSecurityGroupEx。

参数名称	必选	类型	描述
projectId	否	Int	项目 Id, 不传返回所有项目的安全组列表
sgId	否	String	按 sgId 过滤结果, 仅支持精确过滤
sgName	否	String	按 sgName 过滤结果, 支持模糊过滤
offset	否	Int	初始的页偏移量, 默认为 0。在将来的 V3 版中会改成行偏移量。目前建议使用 offsetLine。
offsetLine	否	Int	初始的行偏移量, 默认为 0。不能与 offset 同时传入。
limit	否	Int	每页行数, 默认为 20。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
data.totalNum	Int	开发商安全组总数
data.detail	Array	返回的数据结构

detail结构

参数名称	类型	描述
detail.n.sgId	String	安全组 Id
detail.n.sgName	String	安全组名
detail.n.sgRemark	String	安全组备注
detail.n.createTime	String	安全组创建时间
detail.n.projectId	Int	项目 Id
detail.n.beAssociateCount	Int	被安全组引用个数

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常



## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DescribeSecurityGroupEx
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "totalNum": 50,
    "detail": [
      {
        "sgId": "sg-k3tjgics",
        "sgName": "test",
        "sgRemark": "",
        "createTime": "2015-05-20 16:07:58",
        "projectId": 1002207,
        "beAssociateCount": 0
      },
      {
        "sgId": "sg-56p1yd1o",
        "sgName": "示例安全组",
        "sgRemark": "",
        "createTime": "2015-10-15 17:12:17",
        "projectId": 1003744,
        "beAssociateCount": 0
      },
      {
        "sgId": "sg-ooa41c4o",
        "sgName": "示例安全组",
        "sgRemark": "",
        "createTime": "2015-09-11 16:12:28",
        "projectId": 1002110,
        "beAssociateCount": 0
      },
      {
        "sgId": "sg-7tk6qery",
        "sgName": "示例安全组",
        "sgRemark": "",
        "createTime": "2015-10-15 17:12:13",
        "projectId": 1003774,
        "beAssociateCount": 0
      },
      {
        "sgId": "sg-cqovl1fw",
        "sgName": "示例安全组",
        "sgRemark": "",
        "createTime": "2015-05-22 19:15:38",
        "projectId": 1002443,
        "beAssociateCount": 0
      },
      {
        "sgId": "sg-exnsygsm",
        "sgName": "test1",
        "sgRemark": "",
        "createTime": "2015-08-25 17:07:25",
        "projectId": 0,
        "beAssociateCount": 0
      },
      {
        "sgId": "sg-9g8qfrwi",
        "sgName": "一二三四五六七八九十_...12345",
        "sgRemark": "",
        "createTime": "2015-08-25 17:07:47",
```

```
"projectId": 0,
"beAssociateCount": 0
},
{
"sgId": "sg-gte8a2ys",
"sgName": "694949",
"sgRemark": "",
"createTime": "2015-05-25 15:48:24",
"projectId": 1002026,
"beAssociateCount": 0
},
{
"sgId": "sg-fdn9vtdy",
"sgName": "314294",
"sgRemark": "",
"createTime": "2015-05-25 15:42:13",
"projectId": 1002026,
"beAssociateCount": 0
},
{
"sgId": "sg-p837l8ko",
"sgName": "532215",
"sgRemark": "",
"createTime": "2015-05-25 13:27:12",
"projectId": 1002026,
"beAssociateCount": 0
},
{
"sgId": "sg-de37xrpo",
"sgName": "740402",
"sgRemark": "",
"createTime": "2015-05-25 13:27:13",
"projectId": 1002026,
"beAssociateCount": 0,
"version": 0
},
{
"sgId": "sg-bvdaobny",
"sgName": "427637",
"sgRemark": "",
"createTime": "2015-05-25 13:25:53",
"projectId": 1002026,
"beAssociateCount": 0,
"version": 0
},
{
"sgId": "sg-kqj119xe",
"sgName": "795911",
"sgRemark": "",
"createTime": "2015-05-25 13:26:22",
"projectId": 1002026,
"beAssociateCount": 0,
"version": 0
}
]
}
```

# 创建安全组

最近更新: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (CreateSecurityGroup) 用于创建新的安全组。接口请求域名: [dfw.api.qcloud.com](https://dfw.api.qcloud.com) 1)每个账户下每个地域的每个项目的安全组数量限制。 2)安全组的唯一ID由系统自动生成;安全组名(输入的sgName字段)由您指定,最多25个UTF-8字符;安全组备注(输入的sgRemark字段)也由您指定,最多100个UTF-8字符,允许重复;如果您有多个项目,可以在创建安全组时选择项目ID(输入的projectId字段),不选择时即在您的默认项目中创建。新建的安全组的入站和出站规则默认都是全部拒绝,在创建后通常您需要再调用ModifySecurityGroupPolicys将安全组的规则设置为需要的规则。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见公共请求参数页面。其中,此接口的Action字段为CreateSecurityGroup。

参数名称	必选	类型	描述
sgName	否	String	安全组名称,同项目下不可重名,可任意命名,但不得超过60个字符
sgRemark	否	String	安全组备注,最多100个字符
projectId	否	Int	项目id,默认0。可在用户中心->项目管理页面查询到

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	错误码, 0: 成功, 其他值: 失败
message	String	错误信息
data	Object	返回的数据结构

参数名称	类型	描述
data.sgId	String	安全组Id
data.sgName	String	安全组名称
data.sgRemark	String	安全组备注

## 4. 错误码表

错误码数值	原因
7000	安全组后台异常
7002	安全组个数已达上限
7005	安全组名已存在
9003	安全组名称/备注超长或包含非法字符

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80dfw.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=CreateSecurityGroup
&projectId=1000379
&sgName=组1
&<公共请求参数>
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "sgId": "sg-c3y9ak17",
    "sgName": "组1",
    "sgRemark": ""
  }
}
```

# 删除安全组规则

最近更新時間: 2024-06-12 15:06:00

## 1. 接口描述

本接口 (DeleteSecurityGroupPolicy) 用于删除安全组规则。接口请求域名: [dfw.api.qcloud.com](https://dfw.api.qcloud.com)

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数, 正式调用时需要加上公共请求参数, 见 [公共请求参数](#) 页面。其中, 此接口的 Action 字段为 DeleteSecurityGroupPolicy。

参数名称	是否必选	类型	描述
sgId	是	String	安全组 ID。
version	否	Int	用于指定要操作的安全组的版本。版本, 即用户每次更新安全规则版本会自动加 1。入参此 version 若不是最新的, 将帮您使操作失败以防止您想要更新的路由规则已过期 (如规则位置已变动); 若不传 version 则需要您自己注意确认好此次删除的规则在您传入的 indexes 位置。建议用户使用本参数, 防止待删除的规则在调用本规则之前发生变化。
direction	是	String	规则方向(ingress/egress)。
indexes	是	Array	规则所在位置, 支持删除多条。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
code	Int	公共错误码, 0 表示成功, 其他值表示失败。详见错误码页面的 <a href="#">公共错误码</a> 。
message	String	模块错误信息描述, 与接口相关。

## 4. 错误码表

错误码	描述
7000	安全组后台异常

## 5. 示例

输入

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80vpc.api.qcloud.com/v2/index.php?Action=DeleteSecurityGroupPolicy
&<公共请求参数>
&sgId=sg-8pmkv2xx&version=2&direction=ingress&indexes.0=0
```

输出

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "codeDesc": "Success",
  "data": []
}
```

## API文档

## 私有网络 (vpc)

## 版本 (2017-03-12)

## API概览

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## API版本

V3

## IPV6转换服务相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">AddIp6Rules</a>	添加IPV6转换规则
<a href="#">CreateIp6Translators</a>	创建IPV6转换IPV4实例
<a href="#">DeleteIp6Translators</a>	释放IPV6转换实例
<a href="#">DescribeIp6TranslatorQuota</a>	查询账户在指定地域IPV6转换实例和规则的配额
<a href="#">DescribeIp6Translators</a>	查询IPV6转换实例及其绑定规则信息
<a href="#">ModifyIp6Rule</a>	修改IPV6转换规则属性
<a href="#">ModifyIp6Translator</a>	修改IP6转换实例属性
<a href="#">RemoveIp6Rules</a>	删除IPV6转换规则

## NAT网关相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">AssociateNatGatewayAddress</a>	NAT网关绑定弹性IP
<a href="#">CreateNatGateway</a>	创建NAT网关
<a href="#">CreateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule</a>	创建NAT网关端口转发规则
<a href="#">CreateNatGatewaySourceIpTranslationNatRule</a>	创建NAT网关SNAT规则
<a href="#">DeleteNatGateway</a>	删除NAT网关
<a href="#">DeleteNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule</a>	删除NAT网关端口转发规则
<a href="#">DeleteNatGatewaySourceIpTranslationNatRule</a>	删除NAT网关的SNAT转发规则
<a href="#">DescribeNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules</a>	查询NAT网关端口转发规则
<a href="#">DescribeNatGatewaySourceIpTranslationNatRules</a>	查询NAT网关SNAT转发规则
<a href="#">DescribeNatGateways</a>	查询NAT网关
<a href="#">DisassociateNatGatewayAddress</a>	NAT网关解绑弹性IP
<a href="#">ModifyNatGatewayAttribute</a>	修改NAT网关的属性
<a href="#">ModifyNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule</a>	修改NAT网关端口转发规则
<a href="#">ModifyNatGatewaySourceIpTranslationNatRule</a>	修改NAT网关SNAT转发规则

接口名称	接口功能
<a href="#">ResetNatGatewayConnection</a>	调整NAT网关并发连接上限

## VPN网关相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CreateCustomerGateway</a>	创建对端网关
<a href="#">CreateGatewayVpnSSLClient</a>	创建 ssl vpn 客户端
<a href="#">CreateVpnConnection</a>	创建VPN通道
<a href="#">CreateVpnGateway</a>	创建VPN网关
<a href="#">CreateVpnGatewaySSLServer</a>	创建sslvpn服务端
<a href="#">DeleteCustomerGateway</a>	删除对端网关
<a href="#">DeleteVpnConnection</a>	删除VPN通道
<a href="#">DeleteVpnGateway</a>	删除VPN网关
<a href="#">DeleteVpnGatewaySSLClient</a>	删除 ssl_vpn 客户端
<a href="#">DeleteVpnGatewaySSLServer</a>	删除 ssl_vpn服务端
<a href="#">DescribeCustomerGatewayVendors</a>	查询可支持的对端网关厂商信息
<a href="#">DescribeCustomerGateways</a>	查询对端网关
<a href="#">DescribeVpcResourceDashboard</a>	查看VPC资源信息
<a href="#">DescribeVpnConnections</a>	查询VPN通道列表
<a href="#">DescribeVpnGatewayCcnRoutes</a>	查询VPN网关云联网络路由
<a href="#">DescribeVpnGatewaySSLClients</a>	查看ssl vpn 客户端
<a href="#">DescribeVpnGatewaySSLServers</a>	查看ssl vpn 服务端
<a href="#">DescribeVpnGateways</a>	查询VPN网关
<a href="#">DisableSSLVpnClientCert</a>	禁用 ssl vpn客户端证书
<a href="#">DisableVpnGatewaySSLClientCert</a>	禁用 ssl vpn客户端证书
<a href="#">DownloadCustomerGatewayConfiguration</a>	下载VPN通道配置
<a href="#">DownloadVpnGatewaySSLClientCert</a>	下载 ssl vpn客户端证书
<a href="#">EnableVpnGatewaySSLClientCert</a>	启用ssl vpn客户端证书
<a href="#">InquiryPriceCreateVpnGateway</a>	创建VPN网关询价
<a href="#">InquiryPriceRenewVpnGateway</a>	续费VPN网关询价
<a href="#">InquiryPriceResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth</a>	调整VPN网关带宽上限询价
<a href="#">ModifyCustomerGatewayAttribute</a>	修改对端网关
<a href="#">ModifyVpnConnectionAttribute</a>	修改VPN通道
<a href="#">ModifyVpnGatewayAttribute</a>	修改VPN网关属性
<a href="#">ModifyVpnGatewayCcnRoutes</a>	修改VPN网关云联网络路由
<a href="#">ModifyVpnGatewaySSLClient</a>	修改 ssl vpn客户端属性
<a href="#">ModifyVpnGatewaySSLServer</a>	修改sslvpn服务端属性

接口名称	接口功能
<a href="#">RenewVpnGateway</a>	续费VPN网关
<a href="#">ResetVpnConnection</a>	重置VPN通道
<a href="#">ResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth</a>	调整VPN网关带宽上限

## 专线网关相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CreateDirectConnectGateway</a>	创建专线网关
<a href="#">CreateDirectConnectGatewayCcnRoutes</a>	创建专线网关云联网络路由
<a href="#">CreateLocalDestinationIpPortTranslationNatRule</a>	创建专线网关本端目的IP端口转换
<a href="#">CreateLocalIpTranslationAclRule</a>	创建专线网关本端IP转换ACL规则
<a href="#">CreateLocalIpTranslationNatRule</a>	创建专线网关本端IP转换
<a href="#">CreateLocalSourceIpPortTranslationAclRule</a>	创建专线网关本端源IP端口转换ACL规则
<a href="#">CreateLocalSourceIpPortTranslationNatRule</a>	创建专线网关本端源IP端口转换
<a href="#">DeleteDirectConnectGateway</a>	删除专线网关
<a href="#">DeleteDirectConnectGatewayCcnRoutes</a>	删除专线网关云联网络路由
<a href="#">DeleteLocalDestinationIpPortTranslationNatRule</a>	删除专线网关本端目的IP端口转换
<a href="#">DeleteLocalIpTranslationAclRule</a>	删除专线网关本端IP转换ACL规则
<a href="#">DeleteLocalIpTranslationNatRule</a>	删除专线网关本端IP转换
<a href="#">DeleteLocalSourceIpPortTranslationAclRule</a>	删除专线网关本端源IP端口转换ACL规则
<a href="#">DeleteLocalSourceIpPortTranslationNatRule</a>	删除专线网关本端源IP端口转换
<a href="#">DescribeDirectConnectGatewayCcnRoutes</a>	查询专线网关云联网络路由
<a href="#">DescribeDirectConnectGateways</a>	查询专线网关
<a href="#">DescribeLocalDestinationIpPortTranslationNatRules</a>	查询专线网关本端目的IP端口转换
<a href="#">DescribeLocalIpTranslationAclRules</a>	查询专线网关本端IP转换ACL规则
<a href="#">DescribeLocalIpTranslationNatRules</a>	查询专线网关本端IP转换
<a href="#">DescribeLocalSourceIpPortTranslationAclRules</a>	查询专线网关本端源IP端口转换ACL规则
<a href="#">DescribeLocalSourceIpPortTranslationNatRules</a>	查询专线网关本端源IP端口转换
<a href="#">DescribePeerIpTranslationNatRules</a>	查询专线网关对端IP转换
<a href="#">ModifyDirectConnectGatewayAttribute</a>	修改专线网关属性
<a href="#">ModifyLocalDestinationIpPortTranslationNatRule</a>	修改专线网关本端目的IP端口转换
<a href="#">ModifyLocalIpTranslationAclRule</a>	修改专线网关本端IP转换ACL规则
<a href="#">ModifyLocalIpTranslationNatRule</a>	修改专线网关本端IP转换
<a href="#">ModifyLocalSourceIpPortTranslationAclRule</a>	修改专线网关本端源IP端口转换ACL规则
<a href="#">ModifyLocalSourceIpPortTranslationNatRule</a>	修改专线网关本端源IP端口转换
<a href="#">ModifyPeerIpTranslationNatRule</a>	修改专线网关对端IP转换
<a href="#">ReplaceDirectConnectGatewayCcnRoutes</a>	替换专线网关云联网络路由



## 云联网相关接口

接口名称	接口功能
AcceptAttachCcnInstances	云联网接受关联实例
AttachCcnInstances	云联网关联实例
CreateCcn	创建CCN
DeleteCcn	删除CCN
DescribeCcnAttachedInstances	查询云联网关联实例列表
DescribeCcnRegionBandwidthLimits	查询云联网各地域出带宽上限
DescribeCcnRoutes	查询云联网络路由策略
DescribeCcns	查询CCN列表
DetachCcnInstances	云联网解关联实例
DisableCcnRoutes	禁用云联网络路由
EnableCcnRoutes	启用云联网络路由
ModifyCcnAttribute	修改CCN属性
ModifyCcnRegionBandwidthLimitsType	后付费产品修改带宽限速策略
RejectAttachCcnInstances	云联网拒绝关联实例
ResetAttachCcnInstances	重新申请关联实例
SetCcnRegionBandwidthLimits	设置云联网各地域出带宽上限

## 其他接口

接口名称	接口功能
CreateVpcEndPoint	创建终端节点
DescribeGatewayFlowMonitorDetail	查询网关流量监控明细

## 子网相关接口

接口名称	接口功能
AssignIpv6SubnetCidrBlock	分配IPv6子网段
CheckDefaultSubnet	预判是否可建默认子网
CheckIpInSubnet	判断Ip在子网内是有可用
CreateSubnet	创建子网
CreateSubnets	批量创建子网
DeleteSubnet	删除子网
DescribeSubnets	查询子网列表
ModifySubnetAttribute	修改子网属性
UnassignIpv6SubnetCidrBlock	释放IPv6子网段

## 安全组相关接口

接口名称	接口功能
CreateDefaultSecurityGroup	创建默认安全组
CreateSecurityGroup	创建安全组
CreateSecurityGroupPolicies	安全组添加规则
CreateSecurityGroupWithPolicies	创建安全组和规则
DeleteSecurityGroup	删除安全组
DeleteSecurityGroupPolicies	删除安全组规则
DescribeDBInstancesWithSecurityGroup	安全组查询绑定数据库实例
DescribeSecurityGroupAssociationStatistics	查询安全组关联实例统计
DescribeSecurityGroupLimits	查询用户安全组配额
DescribeSecurityGroupPolicies	查询安全组规则
DescribeSecurityGroups	查看安全组
ModifySecurityGroupAttribute	修改安全组属性
ModifySecurityGroupPolicies	修改安全组出站和入站规则
ReplaceSecurityGroupPolicy	替换单条安全组路由规则

## 弹性公网IPv6相关接口

接口名称	接口功能
AllocateIp6AddressesBandwidth	IPv6地址分配公网带宽
DescribeIp6Addresses	查询IPv6地址信息
ModifyIp6AddressesBandwidth	修改IPv6访问internet的带宽
ReleaseIp6AddressesBandwidth	释放弹性公网IPv6地址带宽

## 弹性公网IP相关接口

接口名称	接口功能
AllocateAddresses	创建弹性公网IP
AssociateAddress	绑定弹性公网IP
DescribeAddressQuota	查询弹性公网IP配额
DescribeAddresses	查询弹性公网IP列表
DescribeNetworkInterfaceExtendIps	获取弹性网卡的扩展ip
DescribeSecurityGroupReferences	查询安全组被引用信息
DescribeTaskResult	查询异步任务执行结果
DisassociateAddress	解绑弹性公网IP
ModifyAddressAttribute	修改弹性公网IP属性
ModifyAddressInternetChargeType	调整弹性公网ip计费模式

接口名称	接口功能
<a href="#">ModifyAddressesBandwidth</a>	调整弹性公网IP带宽
<a href="#">ModifyNetworkInterfaceExtendIp</a>	修改弹性网卡扩展ip
<a href="#">ReleaseAddresses</a>	释放弹性公网IP
<a href="#">TransformAddress</a>	普通IP转弹性IP

## 弹性网卡相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">AssignIpv6Addresses</a>	分配IPv6地址
<a href="#">AssignPrivateIpAddresses</a>	弹性网卡申请内网 IP
<a href="#">AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups</a>	弹性网卡绑定安全组
<a href="#">AttachNetworkInterface</a>	弹性网卡绑定云主机
<a href="#">CreateAndAttachNetworkInterface</a>	创建弹性网卡并绑定云主机
<a href="#">CreateNetworkInterface</a>	创建弹性网卡
<a href="#">DeleteNetworkInterface</a>	删除弹性网卡
<a href="#">DescribeNetworkInterfaceLimit</a>	查询弹性网卡配额
<a href="#">DescribeNetworkInterfaces</a>	查询弹性网卡列表
<a href="#">DetachNetworkInterface</a>	弹性网卡解绑云主机
<a href="#">DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups</a>	弹性网卡解绑安全组
<a href="#">MigrateNetworkInterface</a>	弹性网卡迁移
<a href="#">MigratePrivateIpAddress</a>	弹性网卡内网IP迁移
<a href="#">ModifyIpv6AddressesAttribute</a>	修改弹性网卡IPv6地址属性
<a href="#">ModifyNetworkInterfaceAttribute</a>	修改弹性网卡
<a href="#">ModifyPrivateIpAddressesAttribute</a>	修改弹性网卡内网IP信息
<a href="#">UnassignIpv6Addresses</a>	释放IPv6地址
<a href="#">UnassignPrivateIpAddresses</a>	弹性网卡退还内网 IP

## 流日志相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CreateFlowLog</a>	创建流日志
<a href="#">DeleteFlowLog</a>	删除流日志
<a href="#">DescribeFlowLog</a>	查询流日志实例信息
<a href="#">DescribeFlowLogs</a>	查询流日志集合
<a href="#">ModifyFlowLogAttribute</a>	修改流日志属性

## 私有网络相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">AssignIpv6CidrBlock</a>	分配IPv6网段
<a href="#">AttachClassicLinkVpc</a>	创建基础网络互通
<a href="#">CheckAssistantCidr</a>	检查辅助CIDR冲突
<a href="#">CreateAssistantCidr</a>	创建辅助CIDR
<a href="#">CreateDefaultVpc</a>	创建默认VPC和默认子网
<a href="#">CreateVpc</a>	创建VPC
<a href="#">DeleteAssistantCidr</a>	删除辅助CIDR
<a href="#">DeleteVpc</a>	删除VPC
<a href="#">DescribeAccountAttributes</a>	查询账户属性
<a href="#">DescribeAssistantCidr</a>	查询辅助CIDR列表
<a href="#">DescribeClassicLinkInstances</a>	查询基础网络互通列表
<a href="#">DescribeNmsCidrs</a>	查询非标网段
<a href="#">DescribeVpcInstances</a>	查询VPC下的云主机实例列表
<a href="#">DescribeVpcIpv6Addresses</a>	查询VPC内IPv6列表
<a href="#">DescribeVpcLimits</a>	获取私有网络配额
<a href="#">DescribeVpcPrivateIpAddresses</a>	查询VPC内网IP信息
<a href="#">DescribeVpcs</a>	查询VPC列表
<a href="#">DetachClassicLinkVpc</a>	删除基础网络互通
<a href="#">ModifyAssistantCidr</a>	修改辅助CIDR
<a href="#">ModifyVpcAttribute</a>	修改VPC属性
<a href="#">UnassignIpv6CidrBlock</a>	释放IPv6网段

## 私有连接相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CreateVpcEndPointService</a>	创建终端节点服务
<a href="#">CreateVpcEndPointServiceWhiteList</a>	创建终端服务白名单
<a href="#">DeleteVpcEndPoint</a>	删除终端节点
<a href="#">DeleteVpcEndPointService</a>	删除终端节点服务
<a href="#">DeleteVpcEndPointServiceWhiteList</a>	删除终端节点服务白名单
<a href="#">DescribeVpcEndPoint</a>	查询终端节点详情
<a href="#">DescribeVpcEndPointService</a>	查询终端节点服务列表
<a href="#">DescribeVpcEndPointServiceWhiteList</a>	查询终端节点服务的白名单
<a href="#">DisassociateVpcEndPointSecurityGroups</a>	终端节点解绑安全组
<a href="#">EnableVpcEndPointConnect</a>	是否接受终端节点连接请求
<a href="#">EnableVpcEndPointConnection</a>	是否接受终端节点连接请求
<a href="#">ModifyVpcEndPointAttribute</a>	修改终端节点

接口名称	接口功能
<a href="#">ModifyVpcEndPointServiceAttribute</a>	修改终端节点服务相关信息
<a href="#">ModifyVpcEndPointServiceWhitelist</a>	修改终端节点服务白名单

## 网关流量监控相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">DescribeGatewayFlowQos</a>	查询网关来访IP流控带宽
<a href="#">DisableGatewayFlowMonitor</a>	关闭网关流量监控
<a href="#">EnableGatewayFlowMonitor</a>	开启网关流量监控
<a href="#">ModifyGatewayFlowQos</a>	调整网关流控带宽

## 网络ACL相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">AssociateNetworkAclSubnets</a>	网络ACL关联子网
<a href="#">CreateNetworkAcl</a>	创建网络ACL
<a href="#">DeleteNetworkAcl</a>	删除网络ACL
<a href="#">DescribeNetworkAcls</a>	查询网络ACL列表
<a href="#">DisassociateNetworkAclSubnets</a>	网络ACL解关联子网
<a href="#">ModifyNetworkAclAttribute</a>	修改网络ACL属性
<a href="#">ModifyNetworkAclEntries</a>	修改网络ACL规则

## 网络参数模板相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CreateAddressTemplate</a>	创建IP地址模版
<a href="#">CreateAddressTemplateGroup</a>	创建IP地址模版集合
<a href="#">CreateServiceTemplate</a>	创建协议端口模版
<a href="#">CreateServiceTemplateGroup</a>	创建协议端口模版集合
<a href="#">DeleteAddressTemplate</a>	删除IP地址模版
<a href="#">DeleteAddressTemplateGroup</a>	删除IP地址模版集合
<a href="#">DeleteServiceTemplate</a>	删除协议端口模版
<a href="#">DeleteServiceTemplateGroup</a>	删除协议端口模版集合
<a href="#">DescribeAddressTemplateGroups</a>	查询IP地址模版集合
<a href="#">DescribeAddressTemplates</a>	查询IP地址模版
<a href="#">DescribeServiceTemplateGroups</a>	查询协议端口模版集合
<a href="#">DescribeServiceTemplates</a>	查询协议端口模版
<a href="#">DescribeTemplateLimits</a>	查询参数模板配额列表

接口名称	接口功能
<a href="#">ModifyAddressTemplateAttribute</a>	修改IP地址模板
<a href="#">ModifyAddressTemplateGroupAttribute</a>	修改IP地址模板集合
<a href="#">ModifyServiceTemplateAttribute</a>	修改协议端口模板
<a href="#">ModifyServiceTemplateGroupAttribute</a>	修改协议端口模板集合

## 网络探测相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CheckNetDetectState</a>	验证网络探测
<a href="#">CreateNetDetect</a>	创建网络探测
<a href="#">DeleteNetDetect</a>	删除网络探测
<a href="#">DescribeNetDetectStates</a>	查询网络探测验证结果列表
<a href="#">DescribeNetDetects</a>	查询网络探测列表
<a href="#">ModifyNetDetect</a>	修改网络探测

## 路由表相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CreateIpv6Routes</a>	用户创建IPv6路由
<a href="#">CreateRouteTable</a>	创建路由表
<a href="#">CreateRoutes</a>	创建路由策略
<a href="#">DeleteIpv6Routes</a>	删除路由表的IPv6路由规则
<a href="#">DeleteRouteTable</a>	删除路由表
<a href="#">DeleteRoutes</a>	删除路由策略
<a href="#">DescribeRouteConflicts</a>	查询路由策略冲突列表
<a href="#">DescribeRouteTables</a>	查询路由列表
<a href="#">DisableRoutes</a>	禁用子网路由
<a href="#">EnableRoutes</a>	启用子网路由
<a href="#">ModifyIpv6Routes</a>	修改IPv6路由规则
<a href="#">ModifyRouteTableAttribute</a>	修改路由表属性
<a href="#">ReplaceRouteTableAssociation</a>	替换路由表绑定关系
<a href="#">ReplaceRoutes</a>	替换路由策略
<a href="#">ResetRoutes</a>	重置路由表名称和路由策略

## 高可用虚拟IP相关接口

接口名称	接口功能
<a href="#">CreateHaVIP</a>	创建HAVIP

接口名称	接口功能
<a href="#">DeleteHaVip</a>	删除HAVIP
<a href="#">DescribeHaVips</a>	查询HAVIP列表
<a href="#">HaVipAssociateAddressIp</a>	HAVIP绑定EIP
<a href="#">HaVipDisassociateAddressIp</a>	HAVIP解绑EIP
<a href="#">ModifyHaVipAttribute</a>	修改HAVIP属性

# 调用方式

## 接口签名v1

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证, 即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 (Signature) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成, 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey; 若用户还没有安全凭证, 请前往云API密钥页面申请, 否则无法调用云API接口。

### 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前, 请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey:

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证, 避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下:

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面, 点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意: 开发者帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

### 2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后, 就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程:

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是:

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

**注意: 这里只是示例, 请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作!**

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例, 当用户调用这一接口时, 其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

#### 2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序 (ASCII 码) 升序排序。注意: 1) 只按参数名进行排序, 参数值保持对应即可, 不参与比大小; 2) 按 ASCII 码比大小, 如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面, 不是按字母表, 也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能, 如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:



```
{
  'Action': 'DescribeInstances',
  'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
  'Limit': 20,
  'Nonce': 11886,
  'Offset': 0,
  'Region': 'ap-guangzhou',
  'SecretId': 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
  'Timestamp': 1465185768,
  'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

## 2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。将把上一步排序好的请求参数格式化“参数名称=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action"，参数值为 "DescribeInstances"，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances。注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为：

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。签名原文字符串由以下几个参数构成：

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机: 查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.finance.cloud.tencent.com。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 /。
4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 + 请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

## 2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例：

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';

```

最终得到的签名串为：

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

## 3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=，最终得到的签名串请求参数 ( Signature ) 为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先用 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写字母将引发错误。

## 4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

## 5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的tcecloud SDK 3.0，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK。

最终输出的 url 可能为：`http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmlPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGel%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

### Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
```

```

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
    Mac mac = Mac.getInstance(method);
    SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
    mac.init(secretKeySpec);
    byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
    return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
    StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.finance.cloud.tencent.com/?");
    // 签名时要求对参数进行字典排序, 此处用TreeMap保证顺序
    for (String k : params.keySet()) {
        s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
    }
    return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingException {
    StringBuilder url = new StringBuilder("http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?");
    // 实际请求的url中对参数顺序没有要求
    for (String k : params.keySet()) {
        // 需要对请求串进行urlencode, 由于key都是英文字母, 故此处仅对其value进行urlencode
        url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).append("&");
    }
    return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
    TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
    // 实际调用时应当使用随机数, 例如: params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MAX_VALUE));
    params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
    // 实际调用时应当使用系统当前时间, 例如: params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 1000);
    params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
    params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
    params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
    params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
    params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
    params.put("Limit", 20); // 业务参数
    params.put("Offset", 0); // 业务参数
    params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
    params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE", "HmacSHA1")); // 公共参数
    System.out.println(getUrl(params));
}
}

```

## Python

注意: 如果是在 Python 2 环境中运行, 需要先安装 requests 依赖包: `pip install requests`。

```

# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
    s = method + endpoint + "?"
    query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
    return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
    hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
    return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
    endpoint = "cvm.finance.cloud.tencent.com"

```

```
data = {
'Action': 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0': 'ins-09dx96dg',
'Limit': 20,
'Nonce': 11886,
'Offset': 0,
'Region': 'ap-guangzhou',
'SecretId': secret_id,
'Timestamp': 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

# 接口签名v3

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

tcecloud API 会对每个访问请求进行身份验证, 即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息 (Signature) 以验证请求者身份。签名信息由安全凭证生成, 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey; 若用户还没有安全凭证, 请前往云API密钥页面申请, 否则无法调用云API接口。

## 1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前, 请前往云API密钥页面申请安全凭证。安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey:

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- **用户必须严格保管安全凭证, 避免泄露。**

申请安全凭证的具体步骤如下:

1. 登录tcecloud管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面, 点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意: 开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

## 2. TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意: 对于GET方法, 只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法, 目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式, json 格式默认所有业务接口均支持, multipart 格式只有特定业务接口支持, 此时该接口不能使用 json 格式调用, 参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子, 分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数: Limit 和 Offset, 使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

### 2.1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串 (CanonicalRequest):

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod: HTTP 请求方法 (GET、POST), 本示例中为 GET;
- CanonicalURI: URI 参数, API 3.0 固定为正斜杠 (/);
- CanonicalQueryString: 发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串, 对于 POST 请求, 固定为空字符串, 对于 GET 请求, 则为 URL 中间号 (?) 后面的字符串内容, 本示例取值为: Limit=10&Offset=0。注意: CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders: 参与签名的头部信息, 至少包含 host 和 content-type 两个头部, 也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则: 1) 头部 key 和 value 统一转成小写, 并去掉首尾空格, 按照 key:value\n 格式拼接; 2) 多个头部, 按照头部 key (小写) 的字典排序进行拼接。此例中为: content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.finance.cloud.tencent.com\n
- SignedHeaders: 参与签名的头部信息, 说明此次请求有哪些头部参与了签名, 和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则: 1) 头部 key 统一转成小写; 2) 多个头部 key (小写) 按照字典排序进行拼接, 并且以分号 (;) 分隔。此例中为: content-type;host
- HashedRequestPayload: 请求正文的哈希值, 计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload))), 对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希, 然后十六进制编码, 最后编码串转换成小写字母。注意: 对于 GET 请求, RequestPayload 固定为空字符串, 对于 POST 请求, RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则, 示例中得到的规范请求串如下 (为了展示清晰, \n 换行符通过另起打印新的一行替代):

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.finance.cloud.tencent.com

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

## 2.2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3\_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3\_request）。Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3\_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282ccc957dbf1aa7f3a7
```

## 2.3. 计算签名

1) 计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为 2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2) 计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

## 2.4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', ' +
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；
- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80cvm.finance.cloud.tencent.com/?Limit=10&Offset=0
```

```
Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.finance.cloud.tencent.com
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

### 3. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

### 4. 签名演示

#### Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;
```

```
import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
    private final static String CHARSET = "UTF-8";
    private final static String ENDPOINT = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
    private final static String PATH = "/";
    private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WfkmLPx3EXAMPLE";
    private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
    private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
    private final static String CT_JSON = "application/json";
    private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";

    public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
        Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
        SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
        mac.init(secretKeySpec);
        return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String service = "cvm";
        String host = "cvm.finance.cloud.tencent.com";
        String region = "ap-guangzhou";
        String action = "DescribeInstances";
        String version = "2017-03-12";
        String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
        String timestamp = "1539084154";
        //String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
        SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
        // 注意时区, 否则容易出错
        sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
        String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

        // ***** 步骤 1 : 拼接规范请求串 *****
        String httpRequestMethod = "GET";
        String canonicalUri = "/";
        String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
        String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + host + "\n";
        String signedHeaders = "content-type;host";
        String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
        String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQueryString + "\n"
            + canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
        System.out.println(canonicalRequest);

        // ***** 步骤 2 : 拼接待签名字符串 *****
        String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
        String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
        String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashedCanonicalRequest;
        System.out.println(stringToSign);

        // ***** 步骤 3 : 计算签名 *****
        byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
        byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
        byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
        String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).toLowerCase();
        System.out.println(signature);

        // ***** 步骤 4 : 拼接 Authorization *****
        String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope + " , "
            + "SignedHeaders=" + signedHeaders + " , " + "Signature=" + signature;
        System.out.println(authorization);

        TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
        headers.put("Authorization", authorization);
        headers.put("Host", host);
        headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
        headers.put("X-TC-Action", action);
        headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
        headers.put("X-TC-Version", version);
        headers.put("X-TC-Region", region);
    }
}
```



## Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.finance.cloud.tencent.com"
endpoint = "http://imgcache.finance.cloud.tencent.com:80" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.datetime.fromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ***** 步骤 1：拼接规范请求串 *****
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
    canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
    canonical_uri + "\n" +
    canonical_querystring + "\n" +
    canonical_headers + "\n" +
    signed_headers + "\n" +
    hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ***** 步骤 2：拼接待签名字符串 *****
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
    str(timestamp) + "\n" +
    credential_scope + "\n" +
    hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)

# ***** 步骤 3：计算签名 *****
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
    return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdigest()
print(signature)

# ***** 步骤 4：拼接 Authorization *****
authorization = (algorithm + " " +
    "Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
    "SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
    "Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
```

```
headers = {  
  "Authorization": authorization,  
  "Host": host,  
  "Content-Type": "application/%s" % ct,  
  "X-TC-Action": action,  
  "X-TC-Timestamp": str(timestamp),  
  "X-TC-Version": version,  
  "X-TC-Region": region,  
}
```

## 请求结构

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 服务地址

地域 (Region) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离, 保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度, 建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

## 2. 通信协议

tcecloud API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信, 提供高安全性的通信通道。

## 3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST (推荐)
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型:

- application/json (推荐), 必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded, 必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data (仅部分接口支持), 必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

## 4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

## 返回结果

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

### 正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例, 若调用成功, 其可能的返回如下为:

```
{
  "Response": {
    "TotalCount": 0,
    "InstanceStatusSet": [],
    "RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
  }
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段, 无论请求成功与否, 只要 API 处理了, 则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识, 如果 API 出现异常, 可以联系我们, 并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外, 其余均为具体接口定义的字段, 不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段, 由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例, 因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0, InstanceStatusSet 列表为空。

### 错误返回结果

若调用失败, 其返回值示例如下为:

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码, 当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因, 随着业务发展或体验优化, 此文本可能会经常保持变更或更新, 用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识, 如果 API 出现异常, 可以联系我们, 并提供该 ID 来解决问题。

### 公共错误码 (TODO: 重复信息, 是否真的需要?)

返回结果中如果存在 Error 字段, 则表示调用 API 接口失败。Error 中的 Code 字段表示错误码, 所有业务都可能出现的错误码为公共错误码, 下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法 (不是云 API 密钥类型)。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作, 代表请求将会是成功的, 只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。

错误码	错误描述
InternalServerError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误, 只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

## 公共参数

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

### 签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

### 签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中输入公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

## 地域列表

地域 (Region) 是指物理的数据中心的地理区域。tcecloud交付验证不同地域之间完全隔离, 保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度, 建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 [查询地域列表](#) 查看完成的地域列表。

IPV6转换服务相关接口  
添加IPV6转换规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

1. 该接口用于在转换实例下添加IPV6转换规则。
2. 支持在同一个转换实例下批量添加转换规则，一个账户在一个地域最多50个。
3. 一个完整的转换规则包括vip6:vport6:protocol:vip:vport，其中vip6:vport6:protocol必须是唯一。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-02 19:29:14。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AddIp6Rules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6TranslatorId	是	否	String	IPV6转换实例唯一ID，形如ip6-xxxxxxx
Ip6RuleName	否	否	String	IPV6转换规则名称
Ip6RuleInfos	是	否	Array of <a href="#">Ip6RuleInfo</a>	IPV6转换规则信息

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ip6RuleSet	String	<b>此参数对外不可见。</b> IPV6转换规则唯一ID数组，形如rule6-xxxxxxx
TaskId	String	<b>此参数对外不可见。</b> TaskId，运维使用，无实际业务含义
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	



# 创建IPV6转换IPV4实例

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

1. 该接口用于创建IPV6转换IPV4实例，支持批量
2. 同一个账户在一个地域最多允许创建10个转换实例

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-05-21 11:39:48。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：Createlp6Translators
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6TranslatorName	否	否	String	转换实例名称
Ip6TranslatorCount	否	否	Int64	创建转换实例数量，默认是1个
Ip6InternetServiceProvider	否	否	String	转换实例运营商属性，可取"CMCC","CTCC","CUCC","BGP"
IdcList	是	否	Array of String	创建转换实例所属IDC

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ip6TranslatorSet	String	<b>此参数对外不可见。</b> 转换实例的唯一ID数组，形如"ip6-xxxxxxx"
TaskId	String	<b>此参数对外不可见。</b> TaskId，运维使用，无实际业务含义
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	

# 释放IPV6转换实例

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

1. 该接口用于释放IPV6转换实例，支持批量。
2. 如果IPV6转换实例建立有转换规则，会一并删除。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-01-23 16:01:46。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteIp6Translators
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6TranslatorIds	是	否	Array of String	待释放的IPV6转换实例的唯一ID，形如'ip6-xxxxxxxx'

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	

# 查询账户在指定地域IPV6转换实例和规则的配额

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询账户在指定地域IPV6转换实例和规则的配额

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-12-04 12:13:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeIp6TranslatorQuota
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6TranslatorIds	否	否	Array of String	待查询IPV6转换实例的唯一ID列表, 形如ip6-xxxxxxx

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
QuotaSet	Quota	<b>此参数对外不可见。</b> 账户在指定地域的IPV6转换实例及规则配额信息 QUOTAID属性是TOTAL_TRANSLATOR_QUOTA, 表示账户在指定地域的IPV6转换实例配额信息; QUOTAID属性是IPV6转换实例唯一ID (形如ip6-xxxxxxx), 表示账户在该转换实例允许创建的转换规则配额
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	

# 查询IPV6转换实例及其绑定规则信息

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

- 该接口用于查询账户下的IPV6转换实例及其绑定的转换规则信息
- 支持过滤查询

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-01-23 15:59:19。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeIp6Translators
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6TranslatorIds	否	否	Array of String	IPV6转换实例唯一ID数组,形如ip6-xxxxxxx
Filters	否	否	Array of Filter	每次请求的 Filters 的上限为10, Filter.Values 的上限为5。参数不支持同时指定 Ip6TranslatorIds 和 Filters。详细的过滤条件如下:  <li> ip6-translator-id - String - 是否必填: 否 - (过滤条件)按照IPV6转换实例的唯一ID过滤,形如ip6-xxxxxxx。</li> <li> ip6-translator-vip6 - String - 是否必填: 否 - (过滤条件)按照IPV6地址过滤。不支持模糊过滤。</li> <li> ip6-translator-name - String - 是否必填: 否 - (过滤条件)按照IPV6转换实例名称过滤。不支持模糊过滤。</li> <li> ip6-translator-status - String - 是否必填: 否 - (过滤条件)按照IPV6转换实例的状态过滤。状态取值范围为"CREATING","RUNNING","DELETING","MODIFYING"
Offset	否	否	Int64	偏移量,默认为0。关于 Offset 的更进一步介绍请参考 <a href="#">API 简介</a> 中的相关小节。
Limit	否	否	Int64	返回数量,默认为20,最大值为100。关于 Limit 的更进一步介绍请参考 <a href="#">API 简介</a> 中的相关小节。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合过滤条件的IPV6转换实例数量。
Ip6TranslatorSet	Ip6Translator	<b>此参数对外不可见。</b> 符合过滤条件的IPV6转换实例详细信息
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	

## 修改IPV6转换规则属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

该接口用于修改IPV6转换规则，当前仅支持修改转换规则名称，IPV4地址和IPV4端口号

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-01-23 17:40:59。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyIp6Rule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6TranslatorId	是	否	String	IPV6转换实例唯一ID，形如ip6-xxxxxxx
Ip6RuleId	是	否	String	IPV6转换规则唯一ID，形如rule6-xxxxxxx
Ip6RuleName	否	否	String	IPV6转换规则修改后的名称
Vip	否	否	String	IPV6转换规则修改后的IPV4地址
Vport	否	否	Int64	IPV6转换规则修改后的IPV4端口号

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	

# 修改IP6转换实例属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

该接口用于修改IP6转换实例属性，当前仅支持修改实例名称。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-01-23 17:26:31。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyIp6Translator
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6TranslatorId	是	否	String	IPV6转换实例唯一ID，形如ip6-xxxxxxxx
Ip6TranslatorName	否	否	String	IPV6转换实例修改名称

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	

# 删除IPV6转换规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

1. 该接口用于删除IPV6转换规则
2. 支持批量删除同一个转换实例下的多个转换规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-01-23 16:03:51。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: RemoveIp6Rules
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6TranslatorId	是	否	String	IPV6转换规则所属的转换实例唯一ID, 形如ip6-xxxxxxx
Ip6RuleIds	是	否	Array of String	待删除IPV6转换规则, 形如rule6-xxxxxxx

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	



# NAT网关相关接口

## NAT网关绑定弹性IP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

### 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(AssociateNatGatewayAddress)用于NAT网关绑定弹性IP (EIP)。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-08-01 09:58:23。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AssociateNatGatewayAddress
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID，形如：nat-df45454。
AddressCount	否	否	Uint64	需要申请的弹性IP个数，系统会按您的要求生产N个弹性IP, 其中AddressCount和PublicAddresses至少传递一个。
PublicIpAddresses	否	否	Array of String	绑定NAT网关的弹性IP数组，其中AddressCount和PublicAddresses至少传递一个。。
Zone	否	否	String	弹性IP可以区，自动分配弹性IP时传递。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 创建NAT网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateNatGateway)用于创建NAT网关。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-11-11 18:54:07。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateNatGateway
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayName	是	否	String	NAT网关名称
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。
InternetMaxBandwidthOut	否	否	UInt64	NAT网关最大外网出带宽(单位:Mbps),支持的参数值: 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 默认: 100Mbps。
MaxConcurrentConnection	否	否	UInt64	NAT网关并发连接上限,支持参数值: 1000000、3000000、10000000,默认值为 100000。
AddressCount	否	否	UInt64	需要申请的弹性IP个数,系统会按您的要求生产N个弹性IP,其中AddressCount和PublicAddresses至少传递一个。
PublicIpAddresses	否	否	Array of String	绑定NAT网关的弹性IP数组,其中AddressCount和PublicAddresses至少传递一个。
Zone	否	否	String	可用区,形如: ap-guangzhou-1。
Tags	否	否	Array of Tag	指定绑定的标签列表,例如: [{"Key": "city", "Value": "shanghai"}]
InternetServiceProvider	否	否	String	运营商类型

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatGatewaySet	NatGateway	<b>此参数对外不可见。</b> NAT网关对象数组。
TotalCount	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的 NAT网关对象数量。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpcId.Malformed	
InvalidVpcId.NotFound	
InvalidParameter	
UnsupportedOperation	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Range	
UnsupportedOperation.InvalidState	
AddressQuotaLimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.TooLong	
InvalidAddressState	
UnsupportedOperation.InsufficientFunds	
ResourceInUse.Address	
InvalidAccount.NotSupported	
LimitExceeded.NatGatewayPerVpcLimitExceeded	
LimitExceeded.PublicIpAddressPerNatGatewayLimitExceeded	
UnsupportedOperation.PublicIpAddressIsNotExisted	
UnsupportedOperation.PublicIpAddressIsNotBGPIP	
UnsupportedOperation.PublicIpAddressNotBilledByTraffic	

# 创建NAT网关端口转发规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule)用于创建NAT网关端口转发规则。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-08-01 10:02:54。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRu
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID,形如: nat-df45454。
DestinationIpPortTranslationNatRules	是	否	Array of <a href="#">DestinationIpPortTranslationNatRule</a>	NAT网关的端口转换规则。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 创建NAT网关SNAT规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateNatGatewaySourceIpTranslationNatRule)用于创建NAT网关SNAT规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-08-29 15:20:38。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateNatGatewaySourceIpTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID,形如: "nat-df45454"。
SourceIpTranslationNatRules	是	否	Array of <a href="#">SourceIpTranslationNatRule</a>	NAT网关的SNAT转换规则

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	
LimitExceeded	
UnknownParameter	
UnsupportedOperation	
MissingParameter	
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

---

错误码	描述
InternalServerError	
UnsupportedOperation.UnbindEIP	
UnsupportedOperation	

## 删除NAT网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteNatGateway) 用于删除NAT网关。删除 NAT 网关后，系统会自动删除路由表中包含此 NAT 网关的路由项，同时也会解绑弹性公网IP (EIP)。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-08-01 10:00:04。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteNatGateway
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID，形如：nat-df45454。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 删除NAT网关端口转发规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule) 用于删除NAT网关端口转发规则。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-08-01 10:03:08。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID, 形如: nat-df45454。
DestinationIpPortTranslationNatRules	是	否	Array of <a href="#">DestinationIpPortTranslationNatRule</a>	NAT网关的端口转换规则。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 删除NAT网关的SNAT转发规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DeleteNatGatewaySourceIpTranslationNatRule ) 用于删除NAT网关端口SNAT转发规则。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-08-29 15:24:11。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteNatGatewaySourceIpTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID, 形如: nat-df45454。
NatGatewaySnatIds	是	否	Array of String	NAT网关的SNAT ID列表, 形如: snat-df43254。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	
UnknownParameter	
UnsupportedOperation	
MissingParameter	
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InternalServerError	

# 查询NAT网关端口转发规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules ) 用于查询NAT网关端口转发规则对象数组。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-08-01 10:03:25。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayIds	否	否	Array of String	NAT网关ID。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件:   参数不支持同时指定NatGatewayIds和Filters。  <li> nat-gateway-id, NAT网关的ID, 如 nat-0yi4hekt </li> <li> vpc-id, 私有网络VPC的ID, 如 vpc-0yi4hekt </li> <li> public-ip-address, 弹性IP, 如 139.199.232.238。 </li> <li> public-port, 公网端口。 </li> <li> private-ip-address, 内网IP, 如 10.0.0.1。 </li> <li> private-port, 内网端口。 </li> <li> description, 规则描述。 </li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	Uint64	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRuleSet	NatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule	<b>此参数对外不可见。</b> NAT网关端口转发规则对象数组。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的NAT网关端口转发规则对象数目。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	

错误码	描述
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.Duplicate	
UnauthorizedOperation	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidAddressId.NotFound	

# 查询NAT网关SNAT转发规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeNatGatewaySourceIpTranslationNatRules ) 用于查询NAT网关SNAT转发规则对象数组。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-08-29 15:11:46。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeNatGatewaySourceIpTranslationNatRules
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关统一 ID, 形如: nat-123xx454。
Filters	否	否	Array of <a href="#">SourceIpTranslationNatRule</a>	过滤条件: <li>resource-id, Subnet的ID或者Cvm ID, 如 subnet-0yi4hekt</li> <li>public-ip-address, 弹性IP, 如 139.199.232.238</li> <li>description, 规则描述。</li>
Offset	否	否	Int64	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	Int64	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SourceIpTranslationNatRuleSet	<a href="#">SourceIpTranslationNatRule</a>	NAT网关SNAT规则对象数组。
TotalCount	Int64	符合条件的NAT网关端口转发规则对象数目。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Range	

---

错误码	描述
InternalServerError	
InvalidAddressId.NotFound	

## 查询NAT网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeNatGateways ) 用于查询 NAT 网关。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-07-04 09:39:30。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNatGateways
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayIds	否	否	Array of String	NAT网关统一 ID，形如：nat-123xx454。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件，参数不支持同时指定NatGatewayIds和Filters。 <li>nat-gateway-id - String - (过滤条件) 协议端口模板实例ID，形如：nat-123xx454。</li> <li>vpc-id - String - (过滤条件) 私有网络 唯一ID，形如：vpc-123xx454。</li> <li>nat-gateway-name - String - (过滤条件) 协议端口模板实例ID，形如：test_nat。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量，默认为0。
Limit	否	否	Uint64	返回数量，默认为20，最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NatGatewaySet	NatGateway	<b>此参数对外不可见。</b> NAT网关对象数组。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的NAT网关对象个数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# NAT网关解绑弹性IP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DisassociateNatGatewayAddress) 用于NAT网关解绑弹性IP。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-08-01 10:00:21。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DisassociateNatGatewayAddress
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID, 形如: nat-df45454。
PublicIpAddresses	是	否	Array of String	绑定NAT网关的弹性IP数组。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation.PublicIpAddressDisassociate	

# 修改NAT网关的属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyNatGatewayAttribute) 用于修改NAT网关的属性。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-08-01 10:01:49。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyNatGatewayAttribute
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID，形如：nat-df45454。
NatGatewayName	否	否	String	NAT网关的名称，形如：test_nat。
InternetMaxBandwidthOut	否	否	Uint64	NAT网关最大外网出带宽(单位:Mbps)。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 修改NAT网关端口转发规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule) 用于修改NAT网关端口转发规则。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-08-01 10:01:34。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID, 形如: nat-df45454。
SourceNatRule	是	否	<a href="#">DestinationIpPortTranslationNatRule</a>	源NAT网关的端口转换规则。
DestinationNatRule	是	否	<a href="#">DestinationIpPortTranslationNatRule</a>	目的NAT网关的端口转换规则。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 修改NAT网关SNAT转发规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyNatGatewaySourceIpTranslationNatRule) 用于修改NAT网关SNAT转发规则。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2022-11-07 11:19:16。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyNatGatewaySourceIpTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID, 形如: nat-df453454。
SourceIpTranslationNatRule	是	否	<a href="#">SourceIpTranslationNatRule</a>	NAT网关的SNAT转换规则。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	
UnknownParameter	
UnsupportedOperation	
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	

# 调整NAT网关并发连接上限

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ResetNatGatewayConnection) 用来NAT网关并发连接上限。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-08-01 09:59:40。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ResetNatGatewayConnection
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关ID。
MaxConcurrentConnection	是	否	Uint64	NAT网关并发连接上限, 形如: 1000000、3000000、10000000。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# VPN网关相关接口

## 创建对端网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

### 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateCustomerGateway) 用于创建对端网关。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-05-21 17:07:37。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateCustomerGateway
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CustomerGatewayName	是	否	String	对端网关名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
IpAddress	是	否	String	对端网关公网IP。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CustomerGateway	<a href="#">CustomerGateway</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 对端网关对象
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
VpcLimitExceeded	
InvalidParameterValue.Duplicate	

# 创建 ssl vpn 客户端

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

CreateGatewayVpnSSLClient

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 15:00:58。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateGatewayVpnSSLClient
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	形如 vpc-7izaqk5h
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID 如vpngw-go5jz6j。
SSLVpnServerId	是	否	String	SSL VPN服务端实例ID。
SSLVPNClientName	是	否	String	SSL VPN客户端名称

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> taskid
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

# 创建VPN通道

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateVpnConnection) 用于创建VPN通道。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-01-16 17:22:36。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateVpnConnection
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
CustomerGatewayId	是	否	String	对端网关ID, 例如: cgw-2wqq41m9, 可通过DescribeCustomerGateways接口查询对端网关。
VpnConnectionName	是	否	String	通道名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
PreShareKey	是	否	String	预共享密钥。
SecurityPolicyDatabases	是	否	Array of <a href="#">SecurityPolicyDatabase</a>	SPD策略组, 例如: {"10.0.0.5/24":["172.123.10.5/16"]}, 10.0.0.5/24是vpc内网段172.123.10.5/16是IDC网段。用户指定VPC内哪些网段可以和您IDC中哪些网段通信。
IKEOptionsSpecification	否	否	<a href="#">IKEOptionsSpecification</a>	IKE配置 (Internet Key Exchange, 因特网密钥交换), IKE具有一套自我保护机制, 用户配置网络安全协议
IPSECOptionsSpecification	否	否	<a href="#">IPSECOptionsSpecification</a>	IPSec配置, 腾讯云提供IPSec安全会话设置

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VpnConnection	<a href="#">VpnConnection</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 通道实例对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	

错误码	描述
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.VpcCidrConflict	

## 创建VPN网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateVpnGateway) 用于创建VPN网关。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2020-11-10 16:12:20。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateVpnGateway
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。
VpnGatewayName	是	否	String	VPN网关名称，最大长度不能超过60个字节。
InstanceChargeType	否	否	String	VPN网关计费模式，PREPAID：表示预付费，即包年包月，POSTPAID_BY_HOUR：表示后付费，即按量计费。默认：POSTPAID_BY_HOUR，如果指定预付费模式，参数InstanceChargePrepaid必填。
InternetMaxBandwidthOut	是	否	UInt64	公网带宽设置。可选带宽规格：5, 10, 20, 50, 100；单位：Mbps
InstanceChargePrepaid	否	否	<a href="#">InstanceChargePrepaid</a>	预付费模式，即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月实例的购买时长、是否设置自动续费等属性。若指定实例的付费模式为预付费则该参数必传。
Zone	否	否	String	可用区，如：ap-guangzhou-2。
Type	否	否	String	VPN网关类型。值“CCN”云联网类型VPN网关
IspType	否	否	String	公网IP运营商

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VpnGateway	<a href="#">VpnGateway</a>	<b>此参数对外不可见。</b> VPN网关对象
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.VpnConnCidrConflict	
InvalidVpcId.Malformed	
InvalidVpcId.NotFound	
InvalidParameterValue	



# 创建sslvpn服务端

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建sslvpn服务

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 14:59:18。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateVpnGatewaySSLServer
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	vpc 唯一id形如 vpc-7izaqk5h
VpnGatewayId	是	否	String	VPN实例ID。形如 vpngw-7izaqk5h
SSLVpnServerName	是	否	String	SSL VPN服务名称
LocalAddress	是	否	String	本段网段
RemoteAddress	是	否	String	对端网段
SSLVpnProtocol	否	否	String	SSL VPN服务端监听协议。默认值为UDP,当前仅支持UDP(默认UDP)
SSLVpnPort	否	否	Int64	SSL VPN服务端监听协议端口。默认值为1194,当前仅支持1194。(默认1194)
EncryptAlgorithm	否	否	String	加密算法。默认AES-128,一期仅支持AES-128(默认为AES-128)
IntegrityAlgorithm	否	否	String	认证算法。默认HMAC-SHA1,一期仅支持HMAC-SHA1(默认为HMAC-SHA1)
Compress	否	否	Bool	是否支持压缩。默认False不压缩,一期仅支持False(true为1, false为0,默认为0)
MaxConnection	否	否	Int64	最大连接数。可选范围: 5, 10, 20, 50, 100(需要提供默认值) (默认值5)

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> Des 任务taskId
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

---

错误码	描述
InvalidParameter	

## 删除对端网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteCustomerGateway) 用于删除对端网关。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-05-21 17:08:54。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteCustomerGateway
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CustomerGatewayId	是	否	String	对端网关ID，例如：cgw-2wqq41m9，可通过DescribeCustomerGateways接口查询对端网关。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 删除VPN通道

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DeleteVpnConnection)用于删除VPN通道。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-03-01 10:25:50。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DeleteVpnConnection
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
VpnConnectionId	是	否	String	VPN通道实例ID。形如: vpnx-f49l6u0z。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 删除VPN网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteVpnGateway) 用于删除VPN网关。目前只支持删除运行中的按量计费的IPSEC网关实例。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-02-06 17:36:41。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteVpnGateway
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpnGatewayId.Malformed	
InvalidVpnGatewayId.NotFound	

# 删除 ssl\_vpn 客户端

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

DeleteVpnGatewaySSLClient

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 15:01:22。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteVpnGatewaySSLClient
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	vpngwid
SSLVpnClientId	是	否	String	vpcId
VpcId	是	否	String	SSL VPN服务端实例ID。如

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> taskid
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

# 删除 ssl\_vpn服务端

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

DeleteVpnGatewaySSLServer

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 14:59:39。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteVpnGatewaySSLServer
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	Vpngw vpngw-goa5jz6j
SSLVpnServerId	是	否	String	SSL VPN客户端实例ID
VpcId	是	否	String	VPC实例ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> taskid
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

# 查询可支持的对端网关厂商信息

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeCustomerGatewayVendors) 用于查询可支持的对端网关厂商信息。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-05-21 17:15:16。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeCustomerGatewayVendors
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CustomerGatewayVendorSet	<a href="#">CustomerGatewayVendor</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 对端网关厂商信息对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 查询对端网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeCustomerGateways) 用于查询对端网关列表。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-03-28 11:27:35。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeCustomerGateways
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CustomerGatewayIds	否	否	Array of String	对端网关ID, 例如: cgw-2wqq41m9。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定CustomerGatewayIds和Filters。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 详见下表: 实例过滤条件表。每次请求的Filters的上限为10, Filter.Values的上限为5。参数不支持同时指定CustomerGatewayIds和Filters。  <li>customer-gateway-id - String - (过滤条件) 用户网关唯一ID形如: cgw-mgp33pll。</li> <li>customer-gateway-name - String - (过滤条件) 用户网关名称形如: test-cgw。</li> <li>ip-address - String - (过滤条件) 公网地址形如: 58.211.1.12。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量, 默认为0。关于Offset的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
Limit	否	否	Uint64	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CustomerGatewaySet	CustomerGateway	<b>此参数对外不可见。</b> 对端网关对象列表
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 查看VPC资源信息

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DescribeVpcResourceDashboard)用于查看VPC资源信息。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2022-10-25 18:55:24。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeVpcResourceDashboard
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表(TODO)</a>
VpcIds	是	否	Array of String	Vpc实例ID,例如: vpc-f1xjkw1b。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ResourceDashboardSet	<a href="#">ResourceDashboard</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 资源对象列表。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 查询VPN通道列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeVpnConnections) 查询VPN通道列表。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-10-21 20:36:13。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeVpnConnections
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnConnectionIds	否	否	Array of String	VPN通道实例ID。形如: vpnx-f49l6u0z。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定VpnConnectionIds和Filters。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件。每次请求的Filters的上限为10, Filter.Values的上限为5。参数不支持同时指定VpnConnectionIds和Filters。 <li>vpc-id - String - VPC实例ID, 形如: vpc-0a36uwkr。</li> <li>vpn-gateway-id - String - VPN网关实例ID, 形如: vpngw-p4lmqawn。</li> <li>customer-gateway-id - String - 对端网关实例ID, 形如: cgw-l4rblw63。</li> <li>vpn-connection-name - String - 通道名称, 形如: test-vpn。</li> <li>vpn-connection-id - String - 通道实例ID, 形如: vpnx-5p7vkch8&#34;。</li>
Offset	否	否	UInt64	偏移量, 默认为0。关于Offset的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。
Limit	否	否	UInt64	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
VpnConnectionSet	VpnConnection	<b>此参数对外不可见。</b> VPN通道实例。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	

错误码	描述
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	

## 查询VPN网关云联网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeVpnGatewayCcnRoutes ) 用于查询VPN网关云联网路由

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-30 12:12:32。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpnGatewayCcnRoutes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID
Offset	否	否	Uint64	偏移量
Limit	否	否	Uint64	返回数量

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RouteSet	VpngwCcnRoutes	<b>此参数对外不可见。</b> 云联网路由 ( IDC网段 ) 列表。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	
InternalServerError	

# 查看ssl vpn 客户端

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

DescribeVpnGatewaySSLClients

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 15:02:00。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeVpnGatewaySSLClients
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SSLVpnClientIds	否	否	Array of String	SSL VPN客户端实例ID。
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	过滤条件,
Offset	否	否	Int64	偏移量, 默认为0
Limit	否	否	Int64	返回数量,

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SSLVpnClientSet	<a href="#">SSLVpnClient</a>	<b>此参数对外不可见。</b> SSL VPN客户端实例。
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 数量
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

# 查看ssl vpn 服务端

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

DescribeVpnGatewaySSLServers

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 13:00:15。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeVpnGatewaySSLServers
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SSLVpnServerIds	否	否	Array of String	SSL VPN客户端实例ID
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	过滤条件,
Offset	否	否	Int64	偏移量, 默认为0
Limit	否	否	Int64	返回数量

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Int64	<a href="#">此参数对外不可见。</a> 符合条件的实例数量。
SSLVpnSeverSet	<a href="#">SSLVpnServer</a>	<a href="#">此参数对外不可见。</a> SSL VPN客户端实例ID。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

# 查询VPN网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeVpnGateways ) 用于查询VPN网关列表。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-11-07 16:58:10。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeVpnGateways
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayIds	否	否	Array of String	VPN网关实例ID。形如: vpngw-f49l6u0z。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定VpnGatewayIds和Filters。
Filters	否	否	Array of FilterObject	过滤条件, 参数不支持同时指定VpnGatewayIds和Filters。 <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例ID形如: vpc-f49l6u0z。</li> <li>vpn-gateway-id - String - (过滤条件) VPN实例ID形如: vpngw-5aluhh9t。</li> <li>vpn-gateway-name - String - (过滤条件) VPN实例名称。</li> <li>type - String - (过滤条件) VPN网关类型: 'IPSEC', 'SSL'。</li> <li>public-ip-address - String - (过滤条件) 公网IP。</li> <li>renew-flag - String - (过滤条件) 网关续费类型, 手动续费: 'NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW'、自动续费: 'NOTIFY_AND_AUTO_RENEW'。</li> <li>zone - String - (过滤条件) VPN所在可用区, 形如: ap-guangzhou-2。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量
Limit	否	否	Uint64	请求对象个数

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
VpnGatewaySet	VpnGateway	<b>此参数对外不可见。</b> VPN网关实例详细信息列表。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidVpnGatewayId.Malformed	



错误码	描述
InvalidVpnGatewayId.NotFound	

## 禁用 ssl vpn客户端证书

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

DisableSSLVpnClientCert

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-02 15:00:33。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DisableSSLVpnClientCert
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	Vpngw vpngw-goa5jz6j
SSLVpnServerId	是	否	String	VPC实例ID。
VpcId	是	否	String	SSL VPN客户端实例ID。形如：

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> taskid
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

# 禁用 ssl vpn客户端证书

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

DisableVpnGatewaySSLClientCert 1

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 15:00:01。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DisableVpnGatewaySSLClientCert
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VpngwID 例如 vpngw-goa5jz6j
SSLVpnClientId	是	否	String	SSL VPN客户端实例ID
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Int64	<a href="#">此参数对外不可见。</a> TaskId
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

# 下载VPN通道配置

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DownloadCustomerGatewayConfiguration)用于下载VPN通道配置。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-03-01 10:01:46。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DownloadCustomerGatewayConfiguration
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
VpnConnectionId	是	否	String	VPN通道实例ID。形如: vpnx-f49l6u0z。
CustomerGatewayVendor	是	否	CustomerGatewayVendor	对端网关厂商信息对象,可通过DescribeCustomerGatewayVendors获取。
InterfaceName	是	否	String	通道接入设备物理接口名称。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CustomerGatewayConfiguration	String	<a href="#">此参数对外不可见</a> 。 XML格式配置信息。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 下载 ssl vpn客户端证书

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

DownloadVpnGatewaySSLClientCert

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-02-02 14:35:57。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DownloadVpnGatewaySSLClientCert
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SSLVpnClientId	是	否	String	client id

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Data	<a href="#">SslVpnClientConfig</a>	<b>此参数对外不可见。</b> client 配置
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 启用ssl vpn客户端证书

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

EnableVpnGatewaySSLClientCert

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 15:00:18。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: EnableVpnGatewaySSLClientCert
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	Vpngw vpngw-goa5jz6j
VpcId	是	否	String	VPC实例ID
SSLVpnClientId	是	否	String	SSL VPN客户端实例ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> taskid
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 创建VPN网关询价

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( InquiryPriceCreateVpnGateway ) 用于创建VPN网关询价。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-05-22 16:48:57。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: InquiryPriceCreateVpnGateway
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceChargeType	否	否	String	VPN网关计费模式, PREPAID: 表示预付费, 即包年包月, POSTPAID_BY_HOUR: 表示后付费, 即按量计费。默认: POSTPAID_BY_HOUR, 如果指定预付费模式, 参数InstanceChargePrepaid必填。
InstanceChargePrepaid	否	否	InstanceChargePrepaid	预付费模式, 即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月实例的购买时长、是否设置自动续费等属性。若指定实例的付费模式为预付费则该参数必传。
InternetMaxBandwidthOut	是	否	Uint64	公网带宽设置。可选带宽规格: 5, 10, 20, 50, 100; 单位: Mbps。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Price	Price	<del>此参数对外可见。</del> 商品价格。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	

# 续费VPN网关询价

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( InquiryPriceRenewVpnGateway ) 用于续费VPN网关询价。目前仅支持IPSEC类型网关的询价。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-05-22 16:49:12。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: InquiryPriceRenewVpnGateway
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
InstanceChargePrepaid	是	否	<a href="#">InstanceChargePrepaid</a>	预付费模式, 即包年包月相关参数设置。通过该参数可以指定包年包月实例的购买时长、是否设置自动续费等属性。若指定实例的付费模式为预付费则该参数必传。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Price	<a href="#">Price</a>	<a href="#">此参数对外不可见。</a> 商品价格。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	



# 调整VPN网关带宽上限询价

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( InquiryPriceResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth ) 调整VPN网关带宽上限询价。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-05-22 16:49:26。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: InquiryPriceResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
InternetMaxBandwidthOut	是	否	Uint64	公网带宽设置。可选带宽规格: 5, 10, 20, 50, 100; 单位: Mbps。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Price	Price	<b>此参数对外不可见。</b> 商品价格。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 修改对端网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyCustomerGatewayAttribute) 用于修改对端网关信息。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-05-21 17:16:33。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyCustomerGatewayAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CustomerGatewayId	是	否	String	对端网关ID, 例如: cgw-2wqq41m9, 可通过DescribeCustomerGateways接口查询对端网关。
CustomerGatewayName	是	否	String	对端网关名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 修改VPN通道

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyVpnConnectionAttribute) 用于修改VPN通道。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-01-16 17:22:02。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyVpnConnectionAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnConnectionId	是	否	String	VPN通道实例ID。形如: vpx-f49l6u0z。
VpnConnectionName	否	否	String	VPN通道名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
PreShareKey	否	否	String	预共享密钥。
SecurityPolicyDatabases	否	否	Array of <a href="#">SecurityPolicyDatabase</a>	SPD策略组, 例如: {"10.0.0.5/24":["172.123.10.5/16"]}, 10.0.0.5/24是vpc内网段172.123.10.5/16是IDC网段。用户指定VPC内哪些网段可以和您IDC中哪些网段通信。
IKEOptionsSpecification	否	否	<a href="#">IKEOptionsSpecification</a>	IKE配置 (Internet Key Exchange, 因特网密钥交换), IKE具有一套自我保护机制, 用户配置网络安全协议。
IPSECOptionsSpecification	否	否	<a href="#">IPSECOptionsSpecification</a>	IPSec配置, 腾讯云提供IPSec安全会话设置。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 修改VPN网关属性

最近更新: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyVpnGatewayAttribute) 用于修改VPN网关属性。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-05-21 16:53:42。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyVpnGatewayAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
VpnGatewayName	否	否	String	VPN网关名称, 最大长度不能超过60个字节。
InstanceChargeType	否	否	String	VPN网关计费模式, 目前只支持预付费 (即包年包月) 到后付费 (即按量计费) 的转换。即参数只支持: POSTPAID_BY_HOUR。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 修改VPN网关云联网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyVpnGatewayCcnRoutes) 用于修改VPN网关云联网路由

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-30 12:11:58。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyVpnGatewayCcnRoutes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID
Routes	是	否	Array of <a href="#">VpngwCcnRoutes</a>	云联网路由 (IDC网段) 列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	
InternalServerError	

# 修改 ssl vpn客户端属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

ModifyVpnGatewaySSLClient

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 14:36:18。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyVpnGatewaySSLClient
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SSLVpnClientId	是	否	String	SSL VPN客户端实例ID
SSLVpnClientName	是	否	String	SSL VPN客户端名称
VpcId	是	否	String	vpcId

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

# 修改sslvpn服务端属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

ModifyVpnGatewaySSLServer

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-02-02 14:58:51。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyVpnGatewaySSLServer
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SSLVpnServerId	是	否	String	SSL VPN客户端实例ID。
SSLVpnServerName	是	否	String	SSL VPN服务端名称。
VpcId	是	否	String	VpcID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

# 续费VPN网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (RenewVpnGateway) 用于预付费 (包年包月) VPN网关续费。目前只支持IPSEC网关。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-05-21 16:54:56。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: RenewVpnGateway
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
InstanceChargePrepaid	是	否	<a href="#">InstanceChargePrepaid</a>	预付费计费模式。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	



# 重置VPN通道

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ResetVpnConnection)用于重置VPN通道。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-03-01 10:15:54。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: ResetVpnConnection
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
VpnConnectionId	是	否	String	VPN通道实例ID。形如: vpnx-f49l6u0z。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 调整VPN网关带宽上限

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth) 调整VPN网关带宽上限。目前支持升级配置, 如果是包年包月VPN网关需要在有效期内。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-05-30 17:32:35。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
InternetMaxBandwidthOut	是	否	Uint64	公网带宽设置。可选带宽规格: 5, 10, 20, 50, 100; 单位: Mbps。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 专线网关相关接口

## 创建专线网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

### 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateDirectConnectGateway) 用于创建专线网关。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-13 17:22:02。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateDirectConnectGateway
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayName	是	否	String	专线网关名称
NetworkType	是	否	String	关联网类型，可选值： <li>VPC - 私有网络</li> <li>CCN - 云联网</li>
NetworkInstanceId	是	否	String	<li>NetworkType 为 VPC 时，这里传值为私有网络实例ID</li> <li>NetworkType 为 CCN 时，这里传值为云联网实例ID</li>
GatewayType	否	否	String	网关类型，可选值： <li>NORMAL - (默认) 标准型，注：云联网只支持标准型</li> <li>NAT - NAT型</li> NAT类型支持网络地址转换配置，类型确定后不能修改；一个私有网络可以创建一个NAT类型的专线网关和一个非NAT类型的专线网关
Bandwidth	否	否	Int64	专线网关带宽限速值。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
DirectConnectGateway	<a href="#">DirectConnectGateway</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 专线网关对象。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 创建专线网关云联网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateDirectConnectGatewayCcnRoutes) 用于创建专线网关的云联网路由 (IDC网段)

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-12-06 14:46:44。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateDirectConnectGatewayCcnRoutes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID, 形如: dcg-prpq1mg1
Routes	是	否	Array of <a href="#">DirectConnectGatewayCcnRoute</a>	需要连通的IDC网段列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 创建专线网关本端目的IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建专线网关本端目的IP端口转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-13 16:37:55。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateLocalDestinationIpPortTranslationNatRuleSet
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
LocalDestinationIpPortTranslationNatRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalDestinationIpPortTranslationNatRule</a>	本端目的IP端口转换

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 创建专线网关本端IP转换ACL规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建专线网关本端IP转换ACL规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-05 02:12:55。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateLocalIpTranslationAclRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
OriginalIp	是	否	String	原始IP
TranslationIp	是	否	String	映射IP
LocalIpTranslationAclRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalIpTranslationAclRule</a>	本端IP转换列表ACL列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	



# 创建专线网关本端IP转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建专线网关本端IP转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-05 02:14:36。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateLocalIpTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
LocalIpTranslationNatRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalIpTranslationNatRule</a>	本端IP转换列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 创建专线网关本端源IP端口转换ACL规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建专线网关本端源IP端口转换ACL规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-11 20:35:33。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateLocalSourceIpPortTranslationAclRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
TranslationIpPool	是	否	String	IP池
LocalSourceIpPortTranslationAclRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalSourceIpPortTranslationAclRule</a>	本端源IP端口转换ACL列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 创建专线网关本端源IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建专线网关本端源IP端口转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-09 11:00:01。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateLocalSourceIpPortTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
LocalSourceIpPortTranslationNatRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalSourceIpPortTranslationNatRule</a>	本端源IP端口转换列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 删除专线网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteDirectConnectGateway) 用于删除专线网关。

- 如果是 NAT 网关, 删除专线网关后, NAT 规则以及 ACL 策略都被清理了。
- 删除专线网关后, 系统会删除路由表中跟该专线网关相关的路由策略。

本接口是异步完成, 如需查询异步任务执行结果, 请使用本接口返回的 TaskId 轮询 DescribeVpcTaskResult 接口

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-01-13 17:22:35。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteDirectConnectGateway
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关唯一 ID, 形如: dcg-9o233uri。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 本接口异步任务的任务ID。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 删除专线网关云联网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteDirectConnectGatewayCcnRoutes) 用于删除专线网关的云联网路由 (IDC网段)

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-12-06 14:47:29。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteDirectConnectGatewayCcnRoutes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID, 形如: dcg-prpqlmg1
RouteIds	是	否	Array of String	路由ID。形如: ccnr-f49l6u0z。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 删除专线网关本端目的IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除专线网关本端目的IP端口转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-13 16:45:03。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DeleteLocalDestinationIpPortTranslationNatRuleSet
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
LocalDestinationIpPortTranslationNatRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalDestinationIpPortTranslationNatRule</a>	对端IP转换列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 删除专线网关本端IP转换ACL规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除专线网关本端IP转换ACL规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-01 15:56:13。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteLocalIpTranslationAclRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
OriginalIp	是	否	String	原始IP
TranslationIp	是	否	String	映射IP
LocalIpTranslationAclRuleSet	是	否	Array of <a href="#">AclRuleId</a>	本端IP转换列表ACL列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 删除专线网关本端IP转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除专线网关本端IP转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-05 02:16:10。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DeleteLocalIpTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
LocalIpTranslationNatRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalIpTranslationNatRule</a>	本端IP转换列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 删除专线网关本端源IP端口转换ACL规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除专线网关本端源IP端口转换ACL规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-11 20:36:24。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteLocalSourceIpPortTranslationAclRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
TranslationIpPool	是	否	String	IP池
LocalSourceIpPortTranslationAclRuleSet	是	否	Array of <a href="#">AclRuleIdType</a>	本端源IP端口转换ACL列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	



# 删除专线网关本端源IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除专线网关本端源IP端口转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-09 11:03:50。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteLocalSourceIpPortTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
LocalSourceIpPortTranslationNatRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalSourceIpPortTranslationNatRule</a>	本端源IP端口转换列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidProjectId.NotFound	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 查询专线网关云联网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeDirectConnectGatewayCcnRoutes ) 用于查询专线网关的云联网路由 ( IDC网段 )

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-06 14:48:17。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeDirectConnectGatewayCcnRoutes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID，形如：dcg-prpq1mg1。
CcnRouteType	否	否	String	云联网路由学习类型，可选值：  <li> BGP - 自动学习。 </li> <li> STATIC - 静态，即用户配置，默认值。 </li>
Offset	否	否	UInt64	偏移量。
Limit	否	否	UInt64	返回数量。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
RouteSet	<a href="#">DirectConnectGatewayCcnRoute</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 云联网路由 ( IDC网段 ) 列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 查询专线网关

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeDirectConnectGateways) 用于查询专线网关。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-01-13 17:23:10。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeDirectConnectGateways
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayIds	否	否	Array of String	专线网关唯一 ID, 形如: dcg-9o233uri。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定 DirectConnectGatewayIds 和 Filters。 <li>direct-connect-gateway-id - String - 专线网关唯一 ID, 形如: dcg-9o233uri。</li> <li>direct-connect-gateway-name - String - 专线网关名称, 默认模糊查询。</li> <li>direct-connect-gateway-ip - String - 专线网关 IP。</li> <li>gateway-type - String - 网关类型, 可选值: NORMAL (普通型)、NAT (NAT型)。</li> <li>network-type - String - 网络类型, 可选值: VPC (私有网络类型)、CCN (云联网类型)。</li> <li>ccn-id - String - 专线网关所在云联网 ID。</li> <li>vpc-id - String - 专线网关所在私有网络 ID。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量。
Limit	否	否	Uint64	返回数量。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
DirectConnectGatewaySet	<a href="#">DirectConnectGateway</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 专线网关对象数组。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.TooLong	

查询专线网关本端目的IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询专线网关本端目的IP端口转换

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-07-22 21:43:25。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeLocalDestinationIpPortTranslationNatRules
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
Offset	否	否	Int64	偏移量，默认为0
Limit	否	否	Int64	请求对象个数，默认为20
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	过滤条件，支持description过滤

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LocalDestinationIpPortTranslationNatRuleSet	<a href="#">LocalDestinationIpPortTranslationNatRule</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 本端目的IP端口转换列表
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 满足条件的本端目的IP端口转换列表的数目
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	

# 查询专线网关本端IP转换ACL规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询专线网关本端IP转换ACL规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-07-25 19:17:17。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeLocalIpTranslationAclRules
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
Offset	否	否	Int64	偏移量, 默认为0
Limit	否	否	Int64	请求对象个数, 默认为100
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	过滤条件, 支持original-ip和translation-ip过滤

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LocalIpTranslationAclRuleSet	<a href="#">LocalIpTranslationAclRule</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 本端IP转换ACL规则列表
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 满足条件的本端IP转换ACL规则列表数目
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	
InternalServerError	

# 查询专线网关本端IP转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询专线网关本端IP转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-07-22 21:32:59。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeLocalIpTranslationNatRules
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
Offset	否	否	Int64	偏移量,默认为0
Limit	否	否	Int64	请求对象个数,默认为20
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	过滤条件,支持description过滤

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LocalIpTranslationNatRuleSet	<a href="#">LocalIpTranslationNatRule</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 本端IP转换列表
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 满足条件的本端IP转换列表数目
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	
InternalServerError	



# 查询专线网关本端源IP端口转换ACL规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询专线网关本端源IP端口转换ACL规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-07-25 19:22:52。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeLocalSourceIpPortTranslationAclRules
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
Offset	否	否	Int64	偏移量, 默认为0
Limit	否	否	Int64	请求对象个数, 默认为100
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	过滤条件, 支持translation-ip-pool过滤

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LocalSourceIpPortTranslationAclRuleSet	<a href="#">LocalSourceIpPortTranslationAclRule</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 本端源IP端口转换ACL规则列表
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 满足条件的本端源IP端口转换ACL规则列表数目
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InternalServerError	

# 查询专线网关本端源IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询专线网关本端源IP端口转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-07-22 21:46:52。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeLocalSourceIpPortTranslationNatRules
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
Offset	否	否	Int64	偏移量, 默认为0
Limit	否	否	Int64	请求对象个数, 默认为20
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	过滤条件, 支持description过滤

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
LocalSourceIpPortTranslationNatRuleSet	<a href="#">LocalSourceIpPortTranslationNatRule</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 本端源IP端口转换列表
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 满足条件的本端源IP端口转换列表数目
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InternalServerError	
InvalidInstance.NotSupported	

# 查询专线网关对端IP转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询专线网关对端IP转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-07-25 19:21:37。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribePeerIpTranslationNatRules
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
Offset	否	否	Int64	偏移量, 默认为0
Limit	否	否	Int64	请求对象个数, 默认为20
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	过滤条件, , 支持description过滤

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
PeerIpTranslationNatRuleSet	<a href="#">LocalIpTranslationNatRule</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 对端IP转换列表
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 满足条件的对端IP转换列表数目
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	

# 修改专线网关属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyDirectConnectGatewayAttribute) 用于修改专线网关属性

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-01-13 17:23:48。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyDirectConnectGatewayAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关唯一 ID, 形如: dcg-9o233uri。
DirectConnectGatewayName	否	否	String	专线网关名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
CcnRouteType	否	否	String	云联网路由学习类型, 可选值: BGP (自动学习)、STATIC (静态, 即用户配置)。只有云联网类型专线网关且开启了BGP功能才支持修改 CcnRouteType。
EnableBGPCommunity	否	否	Bool	<b>此参数对外不可见。</b> 专线网关开启BGP community属性。
Bandwidth	否	否	Int64	专线网关带宽限速值。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation.DirectConnectGatewayIsUpdatingCommunity	
InvalidParameter	
UnsupportedOperation	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.TooLong	

# 修改专线网关本端目的IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改专线网关本端目的IP端口转换

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-11-01 12:08:25。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyLocalDestinationIpPortTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
OldProtocol	是	否	String	旧的协议
OldOriginalPort	是	否	Int64	旧的源端口
OldOriginalIp	是	否	String	旧的源IP
OldTranslationPort	是	否	Int64	旧的目的端口
OldTranslationIp	是	否	String	旧的目的IP
Protocol	否	否	String	修改后的协议
OriginalPort	否	否	Int64	修改后的源端口
OriginalIp	否	否	String	修改后的源IP
TranslationPort	否	否	Int64	修改后的目的端口
TranslationIp	否	否	String	修改后的目的IP
Description	否	否	String	修改后的描述

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 修改专线网关本端IP转换ACL规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改专线网关本端IP转换ACL规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-11-01 12:01:55。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: ModifyLocalIpTranslationAclRule
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
OriginalIp	是	否	String	原始IP
TranslationIp	是	否	String	映射IP
LocalIpTranslationAclRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalIpTranslationAclRuleNeedId</a>	本端IP转换列表ACL列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	

错误码	描述
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	



# 修改专线网关本端IP转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改专线网关本端IP转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-11-01 12:02:23。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyLocalIpTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
OldOriginalIp	是	否	String	旧的原始IP
OldTranslationIp	是	否	String	旧的映射IP
OriginalIp	是	否	String	修改后的原始IP
TranslationIp	是	否	String	修改后的映射IP
Description	是	否	String	修改后的描述

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	

错误码	描述
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 修改专线网关本端源IP端口转换ACL规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改专线网关本端源IP端口转换ACL规则

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-11-01 12:02:49。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyLocalSourceIpPortTranslationAclRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
TranslationIpPool	是	否	String	IP池
LocalSourceIpPortTranslationAclRuleSet	是	否	Array of <a href="#">LocalSourceIpPortTranslationAclRuleNeedId</a>	本端源IP端口转换ACL列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 修改专线网关本端源IP端口转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改专线网关本端源IP端口转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-11-01 12:03:12。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyLocalSourceIpPortTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
OldLocalSourceIpPortTranslationNatRule	是	否	Array of <a href="#">LocalSourceIpPortTranslationNatRule</a>	原本端源IP端口转换
NewLocalSourceIpPortTranslationNatRule	是	否	Array of <a href="#">LocalSourceIpPortTranslationNatRule</a>	新本端源IP端口转换

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	

错误码	描述
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	

# 修改专线网关对端IP转换

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改专线网关对端IP转换

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-11-01 12:03:38。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyPeerIpTranslationNatRule
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID
VpcId	是	否	String	字符型VPCID
OldOriginalIp	是	否	String	旧的原始IP
OldTranslationIp	是	否	String	旧的映射IP
OriginalIp	是	否	String	修改后的原始IP
TranslationIp	是	否	String	修改后的映射IP
Description	是	否	String	修改后的描述

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InternalServerError	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	

错误码	描述
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.Empty	



# 替换专线网关云联网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ReplaceDirectConnectGatewayCcnRoutes) 根据路由ID (RouteId) 修改指定的路由 (Route), 支持批量修改。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-12-06 14:51:29。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ReplaceDirectConnectGatewayCcnRoutes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关ID, 形如: dcg-prpqlmg1
Routes	是	否	Array of <a href="#">DirectConnectGatewayCcnRoute</a>	需要连通的IDC网段列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 云联网相关接口

## 云联网接受关联实例

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

### 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (AcceptAttachCcnInstances) 用于跨账号关联实例时，云联网所有者接受并同意关联操作。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-06 14:43:49。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AcceptAttachCcnInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如：ccn-f4916u0z。
Instances	是	否	Array of <a href="#">CcnInstance</a>	接受关联实例列表。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.Duplicate	
UnsupportedOperation.CcnNotAttached	
UnsupportedOperation.IsNotFinanceAccount	
UnsupportedOperation.UnableCrossFinance	

# 云联网关联实例

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (AttachCcnInstances) 用于将网络实例加载到云联网实例中, 网络实例包括VPC和专线网关。每个云联网能够关联的网络实例个数是有限的, 详情请参考产品文档。如果需要扩充请联系在线客服。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-05-29 12:12:15。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: AttachCcnInstances
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如: ccn-f49l6u0z。
CcnUin	否	否	String	CCN所属UIN (根账号), 默认当前账号所属UIN
Instances	是	否	Array of <a href="#">CcnInstance</a>	关联网络实例列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
LimitExceeded	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.CcnAttached	
UnsupportedOperation.UnableCrossBorder	
UnsupportedOperation.UinNotFound	
InvalidParameterValue.CcnAttachBmvpclimitExceeded	
UnsupportedOperation.IsNotFinanceAccount	
UnsupportedOperation.UnableCrossFinance	

# 创建CCN

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateCcn) 用于创建云联网 (CCN)。

- 创建云联网同时可以绑定标签, 应答里的标签列表代表添加成功的标签。每个账号能创建的云联网实例个数是有限的, 详情请参考产品文档。如果需要扩充请联系在线客服。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-02-17 15:09:59。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateCcn
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnName	是	否	String	CCN名称, 最大长度不能超过60个字节。
CcnDescription	否	否	String	CCN描述信息, 最大长度不能超过100个字节。
QosLevel	否	否	String	CCN服务质量, 'PT': 白金, 'AU': 金, 'AG': 银, 默认为'AU'。
InstanceChargeType	否	否	String	计费模式, PREPAID: 表示预付费, 即包年包月, POSTPAID: 表示后付费, 即按量计费。默认: POSTPAID。
BandwidthLimitType	否	否	String	限速类型, OUTER_REGION_LIMIT表示地域出口限速, INTER_REGION_LIMIT为地域间限速, 默认为OUTER_REGION_LIMIT
Tags	否	否	Array of Tag	指定绑定的标签列表, 例如: [{"Key": "city", "Value": "shanghai"}]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ccn	CCN	<b>此参数对外不可见。</b> 云联网 (CCN) 对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	

---

错误码	描述
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
MissingParameter	
UnsupportedOperation.InsufficientFunds	

# 删除CCN

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteCcn) 用于删除云联网。

- 删除后，云联网关联的所有实例间路由将被删除，网络将会中断，请务必确认
- 删除云联网是不可逆的操作，请谨慎处理。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-11-14 09:41:10。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteCcn
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如：ccn-f49l6u0z。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
ResourceNotFound	

# 查询云网关关联实例列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeCcnAttachedInstances ) 用于查询云网关实例下已关联的网络实例。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-01-21 17:17:29。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeCcnAttachedInstances
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Offset	否	否	UInt64	偏移量
Limit	否	否	UInt64	返回数量
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件:  <li>ccn-id - String - ( 过滤条件 ) CCN实例ID。 </li> <li>instance-type - String - ( 过滤条件 ) 关联实例类型。 </li> <li>instance-region - String - ( 过滤条件 ) 关联实例所属地域。 </li> <li>instance-id - String - ( 过滤条件 ) 关联实例实例ID。 </li>
CcnId	否	否	String	云网关实例ID
OrderField	否	否	String	排序字段。支持: CcnId InstanceType InstanceId InstanceName InstanceRegion AttachedTime State 。
OrderDirection	否	否	String	排序方法。顺序: ASC , 倒序: DESC 。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
InstanceSet	CcnAttachedInstance	<b>此参数对外不可见。</b> 关联实例列表。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 查询云联网各地域出带宽上限

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeCcnRegionBandwidthLimits) 用于查询云联网各地域出带宽上限, 该接口只返回已关联网实例包含的地域

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-09-29 11:56:06。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeCcnRegionBandwidthLimits
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如: ccn-f49l6u0z。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
CcnRegionBandwidthLimitSet	<a href="#">CcnRegionBandwidthLimit</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 云联网 (CCN) 各地域出带宽上限
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 查询云联网路由策略

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeCcnRoutes) 用于查询已加入云联网 (CCN) 的路由

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-12-18 21:37:04。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeCcnRoutes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID, 形如: ccn-gree226l。
RouteIds	否	否	Array of String	CCN路由策略唯一ID。形如: ccnr-f49l6u0z。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定RouteIds和Filters。 <li>route-id - String - (过滤条件) 路由策略ID。</li> <li>cidr-block - String - (过滤条件) 目的端。</li> <li>instance-type - String - (过滤条件) 下一跳类型。</li> <li>instance-region - String - (过滤条件) 下一跳所属地域。</li> <li>instance-id - String - (过滤条件) 下一跳实例ID。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量
Limit	否	否	Uint64	返回数量

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
RouteSet	CcnRoute	<b>此参数对外不可见。</b> CCN路由策略对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	

错误码	描述
InvalidParameter.Coexist	

## 查询CCN列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeCcns ) 用于查询云联网 ( CCN ) 列表。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-10-16 15:17:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeCcns
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnIds	否	否	Array of String	CCN实例ID。形如：ccn-f49l6u0z。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定CcnIds和Filters。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件，参数不支持同时指定CcnIds和Filters。 <li>ccn-id - String - (过滤条件) CCN唯一ID，形如：vpc-f49l6u0z。</li> <li>ccn-name - String - (过滤条件) CCN名称。</li> <li>ccn-description - String - (过滤条件) CCN描述。</li> <li>state - String - (过滤条件) 实例状态，'ISOLATED': 隔离中 (欠费停服)，'AVAILABLE': 运行中。</li> <li>tag-key - String -是否必填：否- (过滤条件) 按照标签键进行过滤。</li> <li>tag:tag-key - String -是否必填：否- (过滤条件) 按照标签键值对进行过滤。tag-key使用具体的标签键进行替换。使用请参考示例：查询绑定了标签的CCN列表。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量
Limit	否	否	Uint64	返回数量
OrderField	否	否	String	排序字段。支持：CcnId CcnName CreateTime State QosLevel
OrderDirection	否	否	String	排序方法。顺序：ASC，倒序：DESC。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
CcnSet	CCN	<b>此参数对外不可见。</b> CCN对象。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	

---

错误码	描述
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	

## 云联网解关联实例

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DetachCcnInstances) 用于从云联网实例中解关联指定的网络实例。

解关联网络实例后，相应的路由策略会一并删除。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-11-14 09:40:59。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DetachCcnInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如：ccn-f49l6u0z。
Instances	是	否	Array of <a href="#">CcnInstance</a>	要解关联网络实例列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	

# 禁用云联网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DisableCcnRoutes) 用于禁用已经启用的云联网 (CCN) 路由

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-12-06 14:49:11。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DisableCcnRoutes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如: ccn-f49l6u0z。
RouteIds	是	否	Array of String	CCN路由策略唯一ID。形如: ccnr-f49l6u0z。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	

# 启用云联网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (EnableCcnRoutes) 用于启用已经加入云联网 (CCN) 的路由。

本接口会校验启用后, 是否与已有路由冲突, 如果冲突, 则无法启用, 失败处理。路由冲突时, 需要先禁用与之冲突的路由, 才能启用该路由。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-12-06 14:50:01。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: EnableCcnRoutes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如: ccn-f49l6u0z。
RouteIds	是	否	Array of String	CCN路由策略唯一ID。形如: ccnr-f49l6u0z。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.Ecmp	

# 修改CCN属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyCcnAttribute) 用于修改云联网 (CCN) 的相关属性。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-07-03 11:40:56。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyCcnAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如: ccn-f49l6u0z。
CcnName	否	否	String	CCN名称, 最大长度不能超过60个字节。
CcnDescription	否	否	String	CCN描述信息, 最大长度不能超过100个字节。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	



# 后付费产品修改带宽限速策略

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyCcnRegionBandwidthLimitsType) 用于修改后付费云联网实例修改带宽限速策略。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-01 14:24:43。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyCcnRegionBandwidthLimitsType
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	云联网实例ID。
BandwidthLimitType	否	否	String	云联网限速类型, INTER_REGION_LIMIT: 地域间限速, OUTER_REGION_LIMIT: 地域出口限速。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
UnsupportedOperation	

# 云联网拒绝关联实例

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (RejectAttachCcnInstances) 用于跨账号关联实例时，云联网所有者拒绝关联操作。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-12-06 14:50:42。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：RejectAttachCcnInstances
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如：ccn-f49l6u0z。
Instances	是	否	Array of <a href="#">CcnInstance</a>	拒绝关联实例列表。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.Duplicate	
UnsupportedOperation.CcnNotAttached	

# 重新申请关联实例

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ResetAttachCcnInstances) 用于跨账号关联实例申请过期时, 重新申请关联操作。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2018-11-14 09:40:25。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ResetAttachCcnInstances
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如: ccn-f49l6u0z。
CcnUin	是	否	String	CCN所属UIN (根账号)。
Instances	是	否	Array of <a href="#">CcnInstance</a>	重新申请关联网络实例列表。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	
ResourceNotFound	

# 设置云联网各地域出带宽上限

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (SetCcnRegionBandwidthLimits) 用于设置云联网 (CCN) 各地域出带宽上限, 该接口只能设置已关联网实例包含的地域出带宽上限

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-07-03 12:13:00。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: SetCcnRegionBandwidthLimits
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
CcnId	是	否	String	CCN实例ID。形如: ccn-f49f6u0z。
CcnRegionBandwidthLimits	是	否	Array of <a href="#">CcnRegionBandwidthLimit</a>	云联网 (CCN) 各地域出带宽上限。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 其他接口

## 创建终端节点

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

### 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建终端节点。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-01-19 19:41:02。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateVpcEndPoint
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。
EndPointName	是	否	String	终端节点名称。
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务ID。
EndPointVip	否	否	String	终端节点VIP，可以指定IP申请。
SecurityGroupId	否	否	String	安全组ID。
IpAddressType	否	否	String	IP地址类型
AppId	是	否	String	用户ID

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EndPoint	EndPoint	<b>此参数对外不可见。</b> 终端节点对象详细信息。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
LimitExceeded	
InvalidParameterValue	

错误码	描述
ResourceInUse	
InvalidParameterValue.Malformed	
UnsupportedOperation.VpcMismatch	
InvalidParameterValue.Range	
InvalidParameterValue.TooLong	
MissingParameter	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.Reserved	
ResourceUnavailable	

# 查询网关流量监控明细

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeGatewayFlowMonitorDetail) 用于查询网关流量监控明细。

- 只支持单个网关实例查询。即入参 VpnId DirectConnectGatewayId PeeringConnectionId NatId 最多只支持传一个,且必须传一个。
- 如果网关有流量,但调用本接口没有返回数据,请在控制台对应网关详情页确认是否开启网关流量监控。

默认接口请求频率限制: 30次/秒。

接口更新时间: 2019-03-01 10:52:49。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeGatewayFlowMonitorDetail
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表(TODO)</a>
TimePoint	是	否	Datetime	时间点。表示要查询这分钟内的明细。如: 2019-02-28 18:15:20,将查询 18:15 这一分钟内的明细。
VpnId	否	否	String	VPN网关实例ID,形如: vpn-ltjahce6。
DirectConnectGatewayId	否	否	String	专线网关实例ID,形如: dcg-ltjahce6。
PeeringConnectionId	否	否	String	对等连接实例ID,形如: pcx-ltjahce6。
NatId	否	否	String	NAT网关实例ID,形如: nat-ltjahce6。
Offset	否	否	UInt64	偏移量。
Limit	否	否	UInt64	返回数量。
OrderField	否	否	String	排序字段。支持 InPkg OutPkg InTraffic OutTraffic。
OrderDirection	否	否	String	排序方法。顺序: ASC,倒序: DESC。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
GatewayFlowMonitorDetailSet	<a href="#">GatewayFlowMonitorDetail</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 网关流量监控明细。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

## 子网相关接口 分配IPv6子网段

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

### 1. 接口描述



接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (AssignIpv6SubnetCidrBlock) 用于分配IPv6子网段。

- 给子网分配 IPv6 网段，要求子网所属 VPC 已获得 IPv6 网段。如果尚未分配，请先通过接口 AssignIpv6CidrBlock 给子网所属 VPC 分配一个 IPv6 网段。否则无法分配 IPv6 子网段。
- 每个子网只能分配一个IPv6网段。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-09 10:38:55。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AssignIpv6SubnetCidrBlock
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	子网所在私有网络 ID。形如：vpc-f49l6u0z。
Ipv6SubnetCidrBlocks	是	否	Array of <a href="#">Ipv6SubnetCidrBlock</a>	分配 IPv6 子网段列表。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ipv6SubnetCidrBlockSet	<a href="#">Ipv6SubnetCidrBlock</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 分配 IPv6 子网段列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.SubnetRange	
InvalidParameterValue.SubnetConflict	
InvalidParameterValue.Duplicate	
MissingParameter	
LimitExceeded.SubnetCidrBlock	

# 预判是否可建默认子网

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CheckDefaultSubnet) 用于预判是否可建默认子网。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-26 11:52:14。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CheckDefaultSubnet
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Zone	否	否	String	子网所在的可用区ID, 不同子网选择不同可用区可以做跨可用区灾备。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Result	Bool	<b>此参数对外不可见。</b> 检查结果。true为可以创建默认子网, false为不可以创建默认子网。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	

# 判断Ip在子网内是有可用

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

判断Ip在子网内是有可用

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2023-07-05 12:23:35。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CheckIpInSubnet
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	vpcid
SubnetId	是	否	String	子网名称, 最大长度不能超过60个字节。
PrivateIpAddresses	是	否	Array of String	私有网络IP地址

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceInUse.Address	
InvalidParameterValue.Range	

# 创建子网

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateSubnet)用于创建子网。

- 创建子网前必须创建好 VPC。
- 子网创建成功后,子网网段不能修改。子网网段必须在VPC网段内,可以和VPC网段相同(VPC有且只有一个子网时),建议子网网段在VPC网段内,预留网段给其他子网使用。
- 您可以创建的最小网段子网掩码为28(有16个IP地址),最大网段子网掩码为16(65,536个IP地址)。
- 同一个VPC内,多个子网的网段不能重叠。
- 子网创建后会自动关联到默认路由表。
- 创建子网同时可以绑定标签,应答里的标签列表代表添加成功的标签。

默认接口请求频率限制:100次/秒。

接口更新时间:2022-10-20 18:05:46。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值:CreateSubnet
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值:2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	待操作的VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。
SubnetName	是	否	String	子网名称,最大长度不能超过60个字节。
CidrBlock	是	否	String	子网网段,子网网段必须在VPC网段内,相同VPC内子网网段不能重叠。
Zone	是	否	String	子网所在的可用区ID,不同子网选择不同可用区可以做跨可用区灾备。
Tags	否	否	Array of <a href="#">Tag</a>	指定绑定的标签列表,例如:[{"Key": "city", "Value": "shanghai"}]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Subnet	<a href="#">Subnet</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 子网对象。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	

错误码	描述
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.SubnetRange	
InvalidParameterValue.SubnetConflict	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
MissingParameter	

# 批量创建子网

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateSubnets)用于批量创建子网。

- 创建子网前必须创建好 VPC。
- 子网创建成功后,子网网段不能修改。子网网段必须在VPC网段内,可以和VPC网段相同(VPC有且只有一个子网时),建议子网网段在VPC网段内,预留网段给其他子网使用。
- 您可以创建的最小网段子网掩码为28(有16个IP地址),最大网段子网掩码为16(65,536个IP地址)。
- 同一个VPC内,多个子网的网段不能重叠。
- 子网创建后会自动关联到默认路由表。
- 创建子网同时可以绑定标签,应答里的标签列表代表添加成功的标签。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-13 20:57:52。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateSubnets
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC 实例 ID。形如: vpc-6v2ht8q5
Subnets	是	否	Array of SubnetInput	子网对象列表。
Tags	否	否	Array of Tag	指定绑定的标签列表,注意这里的标签集合为列表中所有子网对象所共享,不能为每个子网对象单独指定标签,例如: [{"Key": "city", "Value": "shanghai"}]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SubnetSet	Subnet	<b>此参数对外不可见。</b> 新创建的子网列表。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

错误码	描述
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.SubnetRange	
InvalidParameterValue.SubnetConflict	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
MissingParameter	

# 删除子网

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteSubnet) 用于删除子网(Subnet)。

- 删除子网前, 请清理该子网下所有资源, 包括云服务器、负载均衡、云数据、noSql、弹性网卡等资源。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-12-03 15:33:32。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteSubnet
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。可通过DescribeSubnets接口返回值中的SubnetId获取。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
ResourceInUse	



# 查询子网列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeSubnets) 用于查询子网列表。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2022-10-24 19:51:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeSubnets
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubnetIds	否	否	Array of String	子网实例ID查询。形如: subnet-pxir56ns。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定SubnetIds和Filters。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定SubnetIds和Filters。 <li>subnet-id - String - (过滤条件) Subnet实例名称。</li> <li>type - Int - (过滤条件) Subnet类型, 默认普通子网。</li> <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例ID, 形如: vpc-f49l6u0z。</li> <li>cidr-block - String - (过滤条件) 子网网段, 形如: 192.168.1.0。</li> <li>is-default - Boolean - (过滤条件) 是否是默认子网。</li> <li>is-remote-vpc-snat - Boolean - (过滤条件) 是否为VPC SNAT地址池子网。</li> <li>subnet-name - String - (过滤条件) 子网名称。</li> <li>zone - String - (过滤条件) 可用区。</li> <li>tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键进行过滤。</li> <li>tag:tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键值对进行过滤。tag-key使用具体的标签键进行替换。使用请参考示例2。</li>
Offset	否	否	String	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	String	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
SubnetSet	Subnet	<b>此参数对外不可见。</b> 子网对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

## 修改子网属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifySubnetAttribute) 用于修改子网属性。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-03-08 21:51:47。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySubnetAttribute
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。形如：subnet-pxir56ns。
SubnetName	否	否	String	子网名称，最大长度不能超过60个字节。
EnableBroadcast	否	否	String	子网是否开启广播。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 释放IPv6子网段

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( UnassignIpv6SubnetCidrBlock ) 用于释放IPv6子网段。

子网段如果还有IP占用且未回收，则子网段无法释放。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-09 10:39:42。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：UnassignIpv6SubnetCidrBlock
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	子网所在私有网络 ID。形如：vpc-f49I6u0z。
Ipv6SubnetCidrBlocks	是	否	Array of <a href="#">Ipv6SubnetCidrBlock</a>	IPv6 子网段列表。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	
ResourceInUse	
InvalidParameterValue.Duplicate	

# 安全组相关接口

## 创建默认安全组

最近更新時間: 2024-06-18 14:31:30

### 1. 接口描述

接口請求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateDefaultSecurityGroup) 用于创建 (如果项目下未存在默认安全组, 则创建; 已存在则获取。) 默认安全组 (SecurityGroup)。

- 每个账户下每个地域的每个项目的[安全组数量限制](#)。
- 新建的安全组的入站和出站规则默认都是全部拒绝, 在创建后通常您需要再调用CreateSecurityGroupPolicies将安全组的规则设置为需要的规则。
- 创建安全组同时可以绑定标签, 应答里的标签列表代表添加成功的标签。

默认接口請求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 17:53:52。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下請求参数列表仅列出了接口請求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共請求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateDefaultSecurityGroup
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
ProjectId	否	否	String	项目ID, 默认0。可在qcloud控制台项目管理页面查询到。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SecurityGroup	SecurityGroup	<b>此参数对外不可见。</b> 安全组对象。
RequestId	String	唯一請求 ID, 每次請求都会返回。定位问题时需要提供该次請求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
LimitExceeded	
ResourceNotFound	

# 创建安全组

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:30

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateSecurityGroup) 用于创建新的安全组 (SecurityGroup)。

- 每个账户下每个地域的每个项目的[安全组数量限制](#)。
- 新建的安全组的入站和出站规则默认都是全部拒绝, 在创建后通常您需要再调用CreateSecurityGroupPolicies将安全组的规则设置为需要的规则。
- 创建安全组同时可以绑定标签, 应答里的标签列表代表添加成功的标签。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-02-12 16:24:38。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateSecurityGroup
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
ProjectId	否	否	String	项目ID, 默认0。可在qcloud控制台项目管理页面查询到。
GroupName	是	否	String	安全组名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
GroupDescription	是	否	String	安全组备注, 最多100个字符。
Tags	否	否	Array of <a href="#">Tag</a>	指定绑定的标签列表, 例如: [{"Key": "city", "Value": "shanghai"}]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SecurityGroup	<a href="#">SecurityGroup</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 安全组对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

错误码	描述
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
MissingParameter	

## 安全组添加规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateSecurityGroupPolicies) 用于创建安全组规则 (SecurityGroupPolicy)。

- Version安全组规则版本号，用户每次更新安全规则版本会自动加1，防止您更新的路由规则已过期，不填不考虑冲突。
- Protocol字段支持输入TCP, UDP, ICMP, ICMPV6, GRE, ALL。
- CidrBlock字段允许输入符合cidr格式标准的任意字符串。(展开)在基础网络中，如果CidrBlock包含您的账户内的云服务器之外的设备在腾讯云的公网IP，并不代表此规则允许您访问这些设备，租户之间网络隔离规则优先于安全组中的公网规则。
- Ipv6CidrBlock字段允许输入符合IPv6 cidr格式标准的任意字符串。(展开)在基础网络中，如果Ipv6CidrBlock包含您的账户内的云服务器之外的设备在腾讯云的公网IPv6，并不代表此规则允许您访问这些设备，租户之间网络隔离规则优先于安全组中的公网规则。
- SecurityGroupId字段允许输入与待修改的安全组位于相同项目中的安全组ID，包括这个安全组ID本身，代表安全组下所有云服务器的公网IP。使用这个字段时，这条规则用来匹配网络报文的过程中会随着被使用的这个ID所关联的云服务器变化而变化，不需要重新修改。
- Port字段允许输入一个单独端口号，或者用减号分隔的两个端口号代表端口范围，例如80或8000-8010。只有当Protocol字段是TCP或UDP时，Port字段才被接受，即Protocol字段不是TCP或UDP时，Protocol和Port排他关系，不允许同时输入，否则会接口报错。
- Action字段只允许输入ACCEPT或DROP。
- CidrBlock, Ipv6CidrBlock, SecurityGroupId, AddressTemplate四者是排他关系，不允许同时输入，Protocol + Port和服务Template二者是排他关系，不允许同时输入。
- 一次请求中只能创建单个方向的规则，如果需要指定索引 (PolicyIndex) 参数，多条规则的索引必须一致。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2020-03-30 15:50:32。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateSecurityGroupPolicies
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表(TODO)</a>
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID，例如sg-33ocnj9n，可通过DescribeSecurityGroups获取。
SecurityGroupPolicySet	是	否	<a href="#">SecurityGroupPolicySet</a>	安全组规则集合。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	



错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.VersionMismatch	
UnsupportedOperation.DuplicatePolicy	

# 创建安全组和规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateSecurityGroupWithPolicies) 用于创建新的安全组 (SecurityGroup), 并且可以同时添加安全组规则 (SecurityGroupPolicy)。

- 每个账户下每个地域的每个项目的[安全组数量限制](#)。
- 新建的安全组的入站和出站规则默认都是全部拒绝, 在创建后通常您需要再调用CreateSecurityGroupPolicies将安全组的规则设置为需要的规则。

安全组规则说明:

- Version安全组规则版本号, 用户每次更新安全规则版本会自动加1, 防止您更新的路由规则已过期, 不填不考虑冲突。
- Protocol字段支持输入TCP, UDP, ICMP, ICMPV6, GRE, ALL。
- CidrBlock字段允许输入符合cidr格式标准的任意字符串。(展开)在基础网络中, 如果CidrBlock包含您的账户内的云服务器之外的设备在腾讯云的公网IP, 并不代表此规则允许您访问这些设备, 租户之间网络隔离规则优先于安全组中的公网规则。
- Ipv6CidrBlock字段允许输入符合IPv6 cidr格式标准的任意字符串。(展开)在基础网络中, 如果Ipv6CidrBlock包含您的账户内的云服务器之外的设备在腾讯云的公网IPv6, 并不代表此规则允许您访问这些设备, 租户之间网络隔离规则优先于安全组中的公网规则。
- SecurityGroupId字段允许输入与待修改的安全组位于相同项目中的安全组ID, 包括这个安全组ID本身, 代表安全组下所有云服务器的公网IP。使用这个字段时, 这条规则用来匹配网络报文的过程中会随着被使用的这个ID所关联的云服务器变化而变化, 不需要重新修改。
- Port字段允许输入一个单独端口号, 或者用减号分隔的两个端口号代表端口范围, 例如80或8000-8010。只有当Protocol字段是TCP或UDP时, Port字段才被接受, 即Protocol字段不是TCP或UDP时, Protocol和Port排他关系, 不允许同时输入, 否则会接口报错。
- Action字段只允许输入ACCEPT或DROP。
- CidrBlock, Ipv6CidrBlock, SecurityGroupId, AddressTemplate四者是排他关系, 不允许同时输入, Protocol + Port和服务模板二者是排他关系, 不允许同时输入。
- 一次请求中只能创建单个方向的规则, 如果需要指定索引 (PolicyIndex) 参数, 多条规则的索引必须一致。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 17:27:31。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateSecurityGroupWithPolicies
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
ProjectId	否	否	String	项目ID, 默认0。可在qcloud控制台项目管理页面查询到。
GroupName	是	否	String	安全组名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
GroupDescription	是	否	String	安全组备注, 最多100个字符。
SecurityGroupPolicySet	否	否	<a href="#">SecurityGroupPolicySet</a>	安全组规则集合。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
SecurityGroup	SecurityGroup	<b>此参数对外不可见。</b> 安全组对象。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
LimitExceeded	
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.TooLong	
MissingParameter	

# 删除安全组

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteSecurityGroup) 用于删除安全组 (SecurityGroup)。

- 只有当前账号下的安全组允许被删除。
- 安全组实例ID如果在其他安全组的规则中被引用, 则无法直接删除。这种情况下, 需要先进行规则修改, 再删除安全组。
- 删除的安全组无法再找回, 请谨慎调用。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-04-12 15:22:16。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteSecurityGroup
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID, 例如sg-33ocnj9n, 可通过DescribeSecurityGroups获取。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidSecurityGroupID.Malformed	
InvalidSecurityGroupID.NotFound	

# 删除安全组规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteSecurityGroupPolicies) 用于删除安全组规则 (SecurityGroupPolicy)。

- SecurityGroupPolicySet.Version 用于指定要操作的安全组的版本。传入 Version 版本号若不等于当前安全组的最新版本, 将返回失败; 若不传 Version 则直接删除指定 PolicyIndex 的规则。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-07-05 18:13:41。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteSecurityGroupPolicies
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID, 例如sg-33ocnj9n, 可通过DescribeSecurityGroups获取。
SecurityGroupPolicySet	是	否	<a href="#">SecurityGroupPolicySet</a>	安全组规则集合。一个请求中只能删除单个方向的一条或多条规则。支持指定索引 (PolicyIndex) 匹配删除和安全组规则匹配删除两种方式, 一个请求中只能使用一种匹配方式。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.VersionMismatch	

# 安全组查询绑定数据库实例

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeDBInstancesWithSecurityGroup) 用于安全组获取绑定的数据库实例信息。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-10-29 14:48:28。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeDBInstancesWithSecurityGroup
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID, 例如: sg-33ocnj9n。
Filters	是	否	Array of Filter	过滤条件。 <li>module - String - (过滤条件) 数据库类型。</li> <li>instance-id - String - (过滤条件) 实例ID。</li> <li>instance-ip - String - (过滤条件) 实例IP。</li>
Offset	否	否	Int64	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	Int64	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
DBInstances	DBInstances	<b>此参数对外不可见。</b> 数据库实例详细信息。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 查询安全组关联实例统计

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeSecurityGroupAssociationStatistics) 用于查询安全组关联的实例统计。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-27 10:21:31。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeSecurityGroupAssociationStatistics
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupIds	是	否	Array of String	安全实例ID, 例如sg-33ocnj9n, 可通过DescribeSecurityGroups获取。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SecurityGroupAssociationStatisticsSet	<a href="#">SecurityGroupAssociationStatistics</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 安全组关联实例统计。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 查询用户安全组配额

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DescribeSecurityGroupLimits)用于查询用户安全组配额。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-10-20 18:10:27。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeSecurityGroupLimits
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SecurityGroupLimitSet	<a href="#">SecurityGroupLimitSet</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 用户安全组配额限制。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 查询安全组规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeSecurityGroupPolicies ) 用于查询安全组规则。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-11-21 10:58:38。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeSecurityGroupPolicies
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID, 例如: sg-33ocnj9n, 可通过DescribeSecurityGroups获取。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件。 security-group-id - String - 规则中的安全组ID。 ip - String - IP, 支持IPv4和IPv6模糊匹配。 address-module - String - IP地址模板或IP地址组模板ID。 service-module - String - 协议端口模板或协议端口组模板ID。 protocol-type - String - 安全组策略支持的协议, 可选值: TCP, UDP, ICMP, ICMPV6, GRE, ALL。 port - String - 是否必填: 否 - 协议端口, 支持模糊匹配, 值为 ALL 时, 查询所有的端口。 poly - String - 协议策略, 可选值: ALL, 所有策略; ACCEPT, 允许; DROP, 拒绝。 direction - String - 协议规则, 可选值: ALL, 所有策略; INBOUND, 入站规则; OUTBOUND, 出站规则。 description - String - 协议描述, 该过滤条件支持模糊匹配。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SecurityGroupPolicySet	SecurityGroupPolicySet	<b>此参数对外不可见。</b> 安全组规则集合。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 查看安全组

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeSecurityGroups ) 用于查询安全组。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-20 15:32:36。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeSecurityGroups
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupIds	否	否	Array of String	安全组实例ID, 例如: sg-33ocnj9n, 可通过DescribeSecurityGroups获取。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定SecurityGroupIds和Filters。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定SecurityGroupIds和Filters。 <li>security-group-id - String - (过滤条件) 安全组ID。</li> <li>project-id - Integer - (过滤条件) 项目ID。</li> <li>security-group-name - String - (过滤条件) 安全组名称。</li> <li>tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键进行过滤。使用请参考示例2。</li> <li>tag:tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键值对进行过滤。tag-key使用具体的标签键进行替换。使用请参考示例3。</li>
Offset	否	否	String	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	String	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
SecurityGroupSet	SecurityGroup	<b>此参数对外不可见。</b> 安全组对象。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 修改安全组属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifySecurityGroupAttribute) 用于修改安全组 (SecurityGroupPolicy) 属性。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-04-12 15:25:57。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifySecurityGroupAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID, 例如sg-33ocnj9n, 可通过DescribeSecurityGroups获取。
GroupName	否	否	String	安全组名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
GroupDescription	否	否	String	安全组备注, 最多100个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 修改安全组出站和入站规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( ModifySecurityGroupPolicies ) 用于重置安全组出站和入站规则 ( SecurityGroupPolicy )。

- 接口是先删除当前所有的出入站规则，然后再添加 Egress 和 Ingress 规则，不支持自定义索引 PolicyIndex。
- 如果指定 SecurityGroupPolicySet.Version 为0, 表示清空所有规则，并忽略Egress和Ingress。
- Protocol字段支持输入TCP, UDP, ICMP, ICMPV6, GRE, ALL。
- CidrBlock字段允许输入符合cidr格式标准的任意字符串。(展开)在基础网络中，如果CidrBlock包含您的账户内的云服务器之外的设备在腾讯云的公网IP，并不代表此规则允许您访问这些设备，租户之间网络隔离规则优先于安全组中的公网规则。
- Ipv6CidrBlock字段允许输入符合IPv6 cidr格式标准的任意字符串。(展开)在基础网络中，如果Ipv6CidrBlock包含您的账户内的云服务器之外的设备在腾讯云的公网IPv6，并不代表此规则允许您访问这些设备，租户之间网络隔离规则优先于安全组中的公网规则。
- SecurityGroupId字段允许输入与待修改的安全组位于相同项目中的安全组ID，包括这个安全组ID本身，代表安全组下所有云服务器的公网IP。使用这个字段时，这条规则用来匹配网络报文的过程中会随着被使用的这个ID所关联的云服务器变化而变化，不需要重新修改。
- Port字段允许输入一个单独端口号，或者用减号分隔的两个端口号代表端口范围，例如80或8000-8010。只有当Protocol字段是TCP或UDP时，Port字段才被接受。
- Action字段只允许输入ACCEPT或DROP。
- CidrBlock, Ipv6CidrBlock, SecurityGroupId, AddressTemplate四者是排他关系，不允许同时输入，Protocol + Port和服务Template二者是排他关系，不允许同时输入。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 10:27:23。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifySecurityGroupPolicies
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID，例如sg-33ocnj9n，可通过DescribeSecurityGroups获取。
SecurityGroupPolicySet	是	否	<a href="#">SecurityGroupPolicySet</a>	安全组规则集合。SecurityGroupPolicySet对象必须同时指定新的出 ( Egress ) 入 ( Ingress ) 站规则。SecurityGroupPolicy对象不支持自定义索引 ( PolicyIndex )。
SortPolycys	否	否	Bool	排序安全组标识。值为True时，支持安全组排序；SortPolycys不存在或SortPolycys为False时，为修改安全组规则。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

## 替换单条安全组路由规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ReplaceSecurityGroupPolicy) 用于替换单条安全组规则 (SecurityGroupPolicy)。单个请求中只能替换单个方向的一条规则, 必须要指定索引 (PolicyIndex)。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2020-03-31 10:27:56。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ReplaceSecurityGroupPolicy
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID, 例如sg-33ocnj9n, 可通过DescribeSecurityGroups获取。
SecurityGroupPolicySet	是	否	<a href="#">SecurityGroupPolicySet</a>	安全组规则集合对象。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.VersionMismatch	

# 弹性公网IPv6相关接口

## IPv6地址分配公网带宽

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

该接口用于给IPv6地址初次分配公网带宽

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-06-22 15:25:26。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: AllocateIp6AddressesBandwidth
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6Addresses	是	否	Array of String	需要开通公网访问能力的IPV6地址
InternetMaxBandwidthOut	否	否	Int64	带宽,单位Mbps。默认是1Mbps
InternetChargeType	否	否	String	网络计费模式。IPV6当前支持"TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR",默认是"TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR"。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AddressSet	String	<b>此参数对外不可见。</b> 弹性公网 IPV6 的唯一 ID 列表。
TaskId	String	<b>此参数对外不可见。</b> 异步任务TaskId。可以使用 <a href="#">DescribeTaskResult</a> 接口查询任务状态。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	

---

错误码	描述
InternalServerError	

## 查询IPV6地址信息

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31



## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

该接口用于查询IPV6地址信息

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-01 23:43:27。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeIp6Addresses
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6AddressIds	否	否	Array of String	标识 IPV6 的唯一 ID 列表。IPV6 唯一 ID 形如：eip-11112222。参数不支持同时指定 Ip6AddressIds 和 Filters。
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	每次请求的 Filters 的上限为10，Filter.Values 的上限为5。参数不支持同时指定 AddressIds 和 Filters。详细的过滤条件如下：  <li> address-ip - String - 是否必填：否 - （过滤条件）按照 EIP 的 IP 地址过滤。</li>  <li> network-interface-id - String - 是否必填：否 - （过滤条件）按照弹性网卡的唯一ID过滤。</li>
Offset	否	否	Int64	偏移量，默认为0。关于 Offset 的更进一步介绍请参考 <a href="#">API 简介</a> 中的相关小节。
Limit	否	否	Int64	返回数量，默认为20，最大值为100。关于 Limit 的更进一步介绍请参考 <a href="#">API 简介</a> 中的相关小节。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的 IPV6 数量。
AddressSet	<a href="#">Address</a>	<b>此参数对外不可见。</b> IPV6 详细信息列表。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
InternalServerError	

错误码	描述
InvalidAddressId.NotFound	

## 修改IPV6访问internet的带宽

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

该接口用于修改IPV6地址访问internet的带宽

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2023-01-11 15:22:49。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyIp6AddressesBandwidth
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6Addresses	否	否	Array of String	IPV6地址。Ip6Addresses和Ip6AddressId必须且只能传一个
Ip6AddressIds	否	否	Array of String	IPV6地址对应的唯一ID，形如eip-xxxxxxx。Ip6Addresses和Ip6AddressId必须且只能传一个
InternetMaxBandwidthOut	是	否	Int64	修改的目标带宽，单位Mbps

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	<b>此参数对外不可见。</b> 任务ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidAddressIdState.InArrears	
InternalServerError	
InvalidAddressId.NotFound	
InvalidAccount.NotSupported	

# 释放弹性公网IPv6地址带宽

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

该接口用于给弹性公网IPv6地址释放带宽。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-06-22 15:29:11。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: ReleaseIp6AddressesBandwidth
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Ip6Addresses	否	否	Array of String	IPV6地址。Ip6Addresses和Ip6AddressIds必须且只能传一个
Ip6AddressIds	否	否	Array of String	IPV6地址对应的唯一ID,形如eip-xxxxxxx。Ip6Addresses和Ip6AddressIds必须且只能传一个。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	<b>此参数对外不可见。</b> 异步任务TaskId。可以使用 <a href="#">DescribeTaskResult</a> 接口查询任务状态。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
InternalServerError	

# 弹性公网IP相关接口

## 创建弹性公网IP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (AllocateAddresses) 用于申请一个或多个弹性公网IP (简称 EIP)。

- EIP 是专为动态云计算设计的静态 IP 地址。借助 EIP, 您可以快速将 EIP 重新映射到您的另一个实例上, 从而屏蔽实例故障。
- 您的 EIP 与云平台账户相关联, 而不是与某个实例相关联。在您选择显式释放该地址, 或欠费超过24小时之前, 它会一直与您的云平台账户保持关联。
- 一个云平台账户在每个地域能申请的 EIP 最大配额有所限制, 可参见 [EIP 产品简介](#), 上述配额可通过 DescribeAddressQuota 接口获取。

默认接口请求频率限制: 10次/秒。

接口更新时间: 2022-06-23 10:32:38。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: AllocateAddresses
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressCount	否	否	Int64	EIP数量。默认值: 1。
InternetServiceProvider	否	否	String	EIP线路类型。默认值: BGP。 <ul style="margin:0"><li>已开通静态单线IP白名单的用户, 可选值: <ul><li>CMCC: 中国移动</li><li>CTCC: 中国电信</li><li>CUCC: 中国联通</li></ul>注意: 仅部分地域支持静态单线IP。</li></ul>
TgwGroup	否	否	String	<b>此参数对外不可见。</b> 内部参数, 用于指定集群申请EIP。
ApplySilence	否	否	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 内部参数。
InternetChargeType	否	否	String	EIP计费方式。
InternetMaxBandwidthOut	否	否	Int64	EIP出带宽上限, 单位: Mbps。 <ul style="margin:0"><li>已开通带宽上移白名单的用户, 可选值范围取决于EIP计费方式: <ul><li>BANDWIDTH_PACKAGE: 1 Mbps 至 1000 Mbps</li><li>BANDWIDTH_POSTPAID_BY_HOUR: 1 Mbps 至 100 Mbps</li><li>TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR: 1 Mbps 至 100 Mbps</li></ul>默认值: 1 Mbps。</li><li>未开通带宽上移白名单的用户, EIP出带宽上限取决于与其绑定的实例的公网出带宽上限, 无需传递此参数。</li></ul>
AddressChargePrepaid	否	否	AddressChargePrepaid	<b>此参数对外不可见。</b> 计费周期, 预付费需要传递。
DealId	否	否	String	<b>此参数对外不可见。</b> 订单ID, 内部参数。
AddressType	否	否	String	EIP类型。默认值: EIP。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
AnycastZone	否	否	String	Anycast发布域。 <ul style="margin:0"><li>已开通Anycast公网加速白名单的用户，可选值：<ul><li>ANYCAST_ZONE_GLOBAL：全球发布域（需要额外开通Anycast全球加速白名单）</li><li>ANYCAST_ZONE_OVERSEAS：境外发布域</li></ul></li><li><b>[已废弃]</b> ANYCAST_ZONE_A：发布域A（已更新为全球发布域）</li><li><b>[已废弃]</b> ANYCAST_ZONE_B：发布域B（已更新为全球发布域）</li></ul>默认值：ANYCAST_ZONE_OVERSEAS。</li></ul>
Zone	否	否	String	<b>此参数对外不可见。</b> EIP可用区，用于指定可用区申请EIP。
VipCluster	否	否	Array of String	<b>此参数对外不可见。</b> 指定IP地址申请EIP，每个账户每个月只有三次配额
VipSet	否	否	Array of String	<b>此参数对外不可见。</b> [Deprecated] 该字段无实际功能，废弃
ApplicableForCLB	否	否	Bool	<b>[已废弃]</b> AnycastEIP不再区分是否负载均衡。原参数说明如下：  AnycastEIP是否用于绑定负载均衡。 <ul style="margin:0"><li>已开通Anycast公网加速白名单的用户，可选值：<ul><li>TRUE：AnycastEIP可绑定对象为负载均衡</li><li>FALSE：AnycastEIP可绑定对象为云服务器、NAT网关、高可用虚拟IP等</li></ul>默认值：FALSE。</li></ul>
Tags	否	否	Array of Tag	需要关联的标签列表。
SetId	否	否	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> TGW集群ID，用于指定集群ID申请弹性公网IP。注意，anycast EIP不支持指定集群ID申请，静态单线EIP指定集群ID申请时，InternetServiceProvider参数必须和集群ID的运营商属性一致。
Restrictive	否	否	Bool	<b>此参数对外不可见。</b> 是否是本地带宽IP。默认值：否
BandwidthPackageId	否	否	String	BGP带宽包唯一ID参数。设定该参数且InternetChargeType为BANDWIDTH_PACKAGE，则表示创建的EIP加入该BGP带宽包并采用带宽包计费

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AddressSet	String	<b>此参数对外不可见。</b> 申请到的 EIP 的唯一 ID 列表。
TaskId	String	<b>此参数对外不可见。</b> 异步任务TaskId。可以使用DescribeTaskResult接口查询任务状态。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
AddressQuotaLimitExceeded	
AddressQuotaLimitExceeded.DailyAllocate	
AddressQuotaLimitExceeded.DailyAllocate	

# 绑定弹性公网IP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (AssociateAddress) 用于将弹性公网IP (简称 EIP) 绑定到实例或弹性网卡的主网卡的指定内网 IP 上。

- 将 EIP 绑定到实例 (CVM) 上, 其本质是将 EIP 绑定到实例上主网卡的主内网 IP 上。
- 将 EIP 绑定到主网卡的主内网IP上, 绑定过程会把其上绑定的普通公网 IP 自动解绑并释放。
- 将 EIP 绑定到指定网卡的内网 IP上 (非主网卡的主内网IP), 则必须先解绑该 EIP, 才能再绑定新的。
- 将 EIP 绑定到NAT网关, 请使用接口AssociateNatGatewayAddress
- EIP 如果欠费或被封堵, 则不能被绑定。
- 只有状态为 UNBIND 的 EIP 才能够被绑定。

默认接口请求频率限制: 10次/秒。

接口更新时间: 2022-06-22 16:16:26。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: AssociateAddress
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressId	是	否	String	标识 EIP 的唯一 ID。EIP 唯一 ID 形如: eip-11112222。
InstanceId	否	否	String	要绑定的实例 ID。实例 ID 形如: ins-11112222。可通过登录 <a href="#">控制台</a> 查询, 也可通过 DescribeInstances 接口返回值中的 InstanceId 获取。
NetworkInterfaceId	否	否	String	要绑定的弹性网卡 ID。弹性网卡 ID 形如: eni-11112222。NetworkInterfaceId 与 InstanceId 不可同时指定。弹性网卡 ID 可通过登录 <a href="#">控制台</a> 查询, 也可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口返回值中的 networkInterfaceId 获取。
PrivateIpAddress	否	否	String	要绑定的内网 IP。如果指定了 NetworkInterfaceId 则也必须指定 PrivateIpAddress, 表示将 EIP 绑定到指定弹性网卡的主网卡的指定内网 IP 上。同时要确保指定的 PrivateIpAddress 是指定的 NetworkInterfaceId 上的一个内网 IP。指定弹性网卡的内网 IP 可通过登录 <a href="#">控制台</a> 查询, 也可通过 DescribeNetworkInterfaces 接口返回值中的 privateIpAddress 获取。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	<a href="#">此参数对外不可见。</a> 异步任务TaskId。可以使用 DescribeTaskResult 接口查询任务状态。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidInstanceId.NotFound	
InvalidAddressId.Blocked	
InvalidAddressIdState.InArrears	
InvalidAddressId.Blocked	
InvalidAddressId.NotFound	
InvalidAddressIdStatus.NotPermit	
InvalidInstance.NotSupported	
InvalidInstanceId.AlreadyBindEip	
InvalidNetworkInterfaceId.NotFound	
InvalidParameterConflict	
InvalidPrivateIpAddress.AlreadyBindEip	
MissingParameter	
MissingResourceId	



# 查询弹性公网IP配额

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeAddressQuota) 用于查询您账户的弹性公网IP (简称 EIP) 在当前地域的配额信息。配额详情可参见 [EIP 产品简介](#)。

默认接口请求频率限制: 10次/秒。

接口更新时间: 2022-12-27 15:52:43。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeAddressQuota
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
QuotaSet	Quota	<b>此参数对外不可见。</b> 账户 EIP 配额信息。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	

# 查询弹性公网IP列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeAddresses) 用于查询一个或多个弹性公网IP (简称 EIP) 的详细信息。

- 如果参数为空, 返回当前用户一定数量 (Limit所指定的数量, 默认为20) 的 EIP。

默认接口请求频率限制: 10次/秒。

接口更新时间: 2023-01-05 19:39:59。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeAddresses
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressIds	否	否	Array of String	标识 EIP 的唯一 ID 列表。EIP 唯一 ID 形如: eip-11112222。参数不支持同时指定 AddressIds 和 Filters。
Filters	否	否	Array of Filter	每次请求的 Filters 的上限为10, Filter.Values 的上限为5。参数不支持同时指定 AddressIds 和 Filters。详细的过滤条件如下:  <li> address-id - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照 EIP 的唯一 ID 过滤。EIP 唯一 ID 形如: eip-11112222。</li><li> address-name - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照 EIP 名称过滤。不支持模糊过滤。</li><li> address-ip - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照 EIP 的 IP 地址过滤。</li><li> address-status - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照 EIP 的状态过滤。状态包含: 'CREATING', 'BINDING', 'BIND', 'UNBINDING', 'UNBIND', 'OFFLINING', 'BIND_ENI'。</li><li> instance-id - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照 EIP 绑定的实例 ID 过滤。实例 ID 形如: ins-11112222。</li><li> private-ip-address - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照 EIP 绑定的内网 IP 过滤。</li><li> network-interface-id - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照 EIP 绑定的弹性网卡 ID 过滤。弹性网卡 ID 形如: eni-11112222。</li><li> is-arrears - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照 EIP 是否欠费进行过滤。( TRUE: EIP 处于欠费状态 FALSE: EIP 费用状态正常) </li>
Offset	否	否	Int64	偏移量, 默认为0。关于 Offset 的更进一步介绍请参考 <a href="#">API 简介</a> 中的相关小节。
Limit	否	否	Int64	返回数量, 默认为20, 最大值为100。关于 Limit 的更进一步介绍请参考 <a href="#">API 简介</a> 中的相关小节。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的 EIP 数量。
AddressSet	Address	<b>此参数对外不可见。</b> EIP 详细信息列表。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	

## 获取弹性网卡的扩展ip

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取弹性网卡的扩展ip

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-11 20:49:54。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetworkInterfaceExtendIps
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceIds	是	否	Array of String	弹性网卡的唯一id列表
Offset	否	否	UInt64	偏移量，默认为0。
Limit	否	否	UInt64	每页行数，默认为100

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetworkInterfaceExtendIpSet	<a href="#">NetworkInterfaceExtendIp</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 返回扩展ip段
TotalCount	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 返回总条目数
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameter	

# 查询安全组被引用信息

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeSecurityGroupReferences ) 用于查询安全组被引用信息。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 17:35:10。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeSecurityGroupReferences
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupIds	是	否	Array of String	安全组实例ID数组。格式如: ['sg-12345678']

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ReferredSecurityGroupSet	<a href="#">ReferredSecurityGroup</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 安全组被引用信息。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	

# 查询异步任务执行结果

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询EIP异步任务执行结果

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-30 11:22:34。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeTaskResult
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
TaskId	否	否	Uint64	异步任务ID。TaskId和DealName必填一个参数
DealName	否	否	String	计费订单号。TaskId和DealName必填一个参数

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 任务ID
Result	String	<b>此参数对外不可见。</b> 执行结果, 包括"SUCCESS", "FAILED", "RUNNING"
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InternalServerError	
MissingParameter	

# 解绑弹性公网IP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DisassociateAddress) 用于解绑[弹性公网IP](#) (简称 EIP)。

- 支持CVM实例, 弹性网卡上的EIP解绑
- 不支持NAT上的EIP解绑。NAT上的EIP解绑请参考[DisassociateNatGatewayAddress](#)
- 只有状态为 BIND 和 BIND\_ENI 的 EIP 才能进行解绑定操作。
- EIP 如果被封堵, 则不能进行解绑定操作。

默认接口请求频率限制: 10次/秒。

接口更新时间: 2022-06-22 17:44:02。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DisassociateAddress
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressId	是	否	String	标识 EIP 的唯一 ID。EIP 唯一 ID 形如: eip-11112222。
KeepAddressIdBindWithEniPip	否	否	Bool	<b>此参数对外不可见。</b> 表示解绑时是EIP从ENI上解绑, 还是ENI+EIP从实例上解绑
ReallocateNormalPublicIp	否	否	Bool	表示解绑 EIP 之后是否分配普通公网 IP。取值范围:  <li>TRUE: 表示解绑 EIP 之后分配普通公网 IP。 <li>FALSE: 表示解绑 EIP 之后不分配普通公网 IP。 默认取值: FALSE。  只有满足以下条件时才能指定该参数:  <li>只有在解绑主网卡的主内网 IP 上的 EIP 时才能指定该参数。 <li>解绑 EIP 后重新分配普通公网 IP 操作一个账号每天最多操作 10 次; 详情可通过 <a href="#">DescribeAddressQuota</a> 接口获取。
CascadeRelease	否	否	Bool	<b>此参数对外不可见。</b> [Deprecated] 表示解绑后是否自动释放EIP

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	<b>此参数对外不可见。</b> 异步任务TaskId。可以使用 <a href="#">DescribeTaskResult</a> 接口查询任务状态。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InvalidInstanceId.NotFound	
InvalidParameter	
InvalidAddressId.Blocked	
InvalidAddressId.Blocked	
InvalidAddressId.NotFound	
InvalidAddressIdStatus.NotPermit	
InvalidInstance.NotSupported	



# 修改弹性公网IP属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyAddressAttribute) 用于修改[弹性公网IP](#) (简称 EIP) 的名称。

默认接口请求频率限制: 10次/秒。

接口更新时间: 2022-06-17 15:01:43。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyAddressAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressId	是	否	String	标识 EIP 的唯一 ID。EIP 唯一 ID 形如: eip-11112222。
AddressName	否	否	String	修改后的 EIP 名称。长度上限为20个字符。
EipDirectConnection	否	否	String	设定EIP是否直通, "TRUE"表示直通, "FALSE"表示非直通。注意该参数仅对EIP直通功能可见的用户可以设定。
CascadeRelease	否	否	Bool	<a href="#">此参数对外不可见。</a> 1

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidAddressId.NotFound	
InvalidParameterValue.TooLong	

# 调整弹性公网ip计费模式

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

该接口用于调整具有带宽属性弹性公网IP的网络计费模式

- 支持BANDWIDTH\_PREPAID\_BY\_MONTH和TRAFFIC\_POSTPAID\_BY\_HOUR两种网络计费模式之间的切换。
- 每个弹性公网IP支持调整两次, 次数超出则无法调整。

默认接口请求频率限制: 10次/秒。

接口更新时间: 2020-04-26 21:48:00。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyAddressInternetChargeType
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressId	是	否	String	弹性公网IP的唯一ID, 形如eip-xxx
InternetChargeType	是	否	String	弹性公网IP调整目标计费模式, 只支持"BANDWIDTH_PREPAID_BY_MONTH"和"TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR"
InternetMaxBandwidthOut	是	否	Uint64	弹性公网IP调整目标带宽值
StartTime	否	否	Datetime	<b>此参数对外不可见。</b> 无
EndTime	否	否	Datetime	<b>此参数对外不可见。</b> 无
DealId	否	否	String	<b>此参数对外不可见。</b> 无
AddressChargePrepaid	否	否	<a href="#">AddressChargePrepaid</a>	包月带宽网络计费模式参数。弹性公网IP的调整目标计费模式是"BANDWIDTH_PREPAID_BY_MONTH"时, 必传该参数。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	

错误码	描述
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InvalidAddressIdState.InArrears	
InternalServerError	
InvalidAddressId.NotFound	
InvalidAddressState	
InvalidAccount.NotSupported	

# 调整弹性公网IP带宽

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyAddressesBandwidth) 用于调整弹性公网IP(简称EIP)带宽, 包括后付费EIP, 预付费EIP和带宽包EIP

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-06-16 17:40:05。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyAddressesBandwidth
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressIds	是	否	Array of String	EIP唯一标识ID, 形如'eip-xxxx'
InternetMaxBandwidthOut	是	否	Int64	调整带宽目标值
StartTime	否	否	Datetime	包月带宽起始时间
EndTime	否	否	Datetime	包月带宽结束时间

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TaskId	String	<b>此参数对外不可见。</b> 异步任务TaskId。可以使用 <a href="#">DescribeTaskResult</a> 接口查询任务状态。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InternalServerError	

# 修改弹性网卡扩展ip

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改弹性网卡扩展ip

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-11 20:53:11。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyNetworkInterfaceExtendIp
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	vpc唯一id
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡唯一id
Ips	否	否	Array of String	扩展ip列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameter	
UnauthorizedOperation	

# 释放弹性公网IP

最近更新時間: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口請求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ReleaseAddresses) 用於釋放一個或多個[彈性公網IP](#) (簡稱 EIP)。

- 該操作不可逆, 釋放後 EIP 關聯的 IP 地址將不再屬於您的名下。
- 只有狀態為 UNBIND 的 EIP 才能進行釋放操作。

默認接口請求頻率限制: 10次/秒。

接口更新時間: 2022-06-16 17:36:21。

接口只驗簽名不鑒權。

## 2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數, 完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數, 本接口取值: ReleaseAddresses
Version	是	否	String	公共參數, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共參數, 詳見產品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressIds	是	否	Array of String	標識 EIP 的唯一 ID 列表。EIP 唯一 ID 形如: eip-11112222。

## 3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
TaskId	String	<b>此參數對外不可見。</b> 異步任務TaskId。可以使用 <a href="#">DescribeTaskResult</a> 接口查詢任務狀態。
RequestId	String	唯一請求 ID, 每次請求都會返回。定位問題時需要提供該次請求的 RequestId。

## 4. 錯誤碼

以下僅列出了接口業務邏輯相關的錯誤碼, 其他錯誤碼詳見[公共錯誤碼](#)。

錯誤碼	描述
InvalidAddressId.NotFound	
InvalidAddressState	

# 普通IP转弹性IP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (TransformAddress) 用于将实例的普通公网 IP 转换为[弹性公网IP](#) (简称 EIP)。

- 平台对用户每地域每日解绑 EIP 重新分配普通公网 IP 次数有所限制 (可参见[EIP 产品简介](#))。上述配额可通过 [DescribeAddressQuota](#) 接口获取。

默认接口请求频率限制: 10次/秒。

接口更新时间: 2022-06-17 11:24:54。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: TransformAddress
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceId	是	否	String	待操作有普通公网 IP 的实例 ID。实例 ID 形如: ins-11112222。可通过登录 <a href="#">控制台</a> 查询, 也可通过 <a href="#">DescribeInstances</a> 接口返回值中的 InstanceId 获取。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidInstanceId.NotFound	
AddressQuotaLimitExceeded	
AddressQuotaLimitExceeded.DailyAllocate	
AddressQuotaLimitExceeded.DailyAllocate	
InvalidInstance.NotSupported	

# 弹性网卡相关接口

## 分配IPv6地址

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( AssignIpv6Addresses ) 用于弹性网卡申请 IPv6 地址。

本接口是异步完成，如需查询异步任务执行结果，请使用本接口返回的 RequestId 轮询 QueryTask 接口。

- 一个弹性网卡支持绑定的IP地址是有限制的，更多资源限制信息详见[弹性网卡使用限制](#)。
- 可以指定 IPv6 地址申请，地址类型不能为主 IP ， IPv6 地址暂时只支持作为辅助 IP 。
- 地址必须要在弹性网卡所在子网内，而且不能被占用。
- 在弹性网卡上申请一个到多个辅助 IPv6 地址，接口会在弹性网卡所在子网段内返回指定数量的辅助 IPv6 地址。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-30 20:51:58。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AssignIpv6Addresses
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例 ID ，形如：eni-m6dyj72l 。
Ipv6Addresses	否	否	Array of <a href="#">Ipv6Address</a>	指定的 IPv6 地址列表，单次最多指定10个。与入参 Ipv6AddressCount 合并计算配额。与 Ipv6AddressCount必填一个。
Ipv6AddressCount	否	否	UInt64	自动分配 IPv6 地址个数，内网IP地址个数总和不能超过配额。与入参 Ipv6Addresses 合并计算配额。与Ipv6Addresses必填一个。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ipv6AddressSet	<a href="#">Ipv6Address</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 分配给弹性网卡的 IPv6 地址列表。
RequestId	String	唯一请求 ID ，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
UnsupportedOperation.InvalidState	



错误码	描述
MissingParameter	
LimitExceeded.Address	
UnsupportedOperation.UnassignCidrBlock	
ResourceInUse.Address	
UnsupportedOperation.MutexOperationTaskRunning	

# 弹性网卡申请内网 IP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (AssignPrivateIpAddresses) 用于弹性网卡申请内网 IP。

- 一个弹性网卡支持绑定的IP地址是有限制的，更多资源限制信息详见[弹性网卡使用限制](#)。
- 可以指定内网IP地址申请，内网IP地址类型不能为主IP，主IP已存在，不能修改，内网IP必须要弹性网卡所在子网内，而且不能被占用。
- 在弹性网卡上申请一个到多个辅助内网IP，接口会在弹性网卡所在子网网段内返回指定数量的辅助内网IP。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2020-03-30 20:53:40。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AssignPrivateIpAddresses
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例ID，例如：eni-m6dyj72l。
PrivateIpAddresses	否	否	Array of <a href="#">PrivateIpAddressSpecification</a>	指定的内网IP信息，单次最多指定10个。与SecondaryPrivateIpAddressCount至少提供一个。
SecondaryPrivateIpAddressCount	否	否	UInt64	新申请的内网IP地址个数，与PrivateIpAddresses至少提供一个。内网IP地址个数总和不能超过配额数，详见 <a href="#">弹性网卡使用限制</a> 。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
PrivateIpAddressSet	<a href="#">PrivateIpAddressSpecification</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 内网IP详细信息。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
ResourceInsufficient	

# 弹性网卡绑定安全组

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups) 用于弹性网卡绑定安全组 (SecurityGroup)。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-03 16:34:54。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: AssociateNetworkInterfaceSecurityGroups
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceIds	是	否	Array of String	弹性网卡实例ID。形如: eni-pxir56ns。每次请求的实例的上限为100。
SecurityGroupIds	是	否	Array of String	安全组实例ID, 例如: sg-33ocnj9n, 可通过DescribeSecurityGroups获取。每次请求的实例的上限为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 弹性网卡绑定云主机

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (AttachNetworkInterface) 用于弹性网卡绑定云主机。

- 一个云主机可以绑定多个弹性网卡，但只能绑定一个主网卡。更多限制信息详见[弹性网卡使用限制](#)。
- 一个弹性网卡只能同时绑定一个云主机。
- 只有运行中或者已关机状态的云主机才能绑定弹性网卡，查看云主机状态详见[腾讯云主机信息](#)。
- 弹性网卡绑定的云主机必须是私有网络的，而且云主机所在可用区必须和弹性网卡子网的可用区相同。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-12-12 17:11:56。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AttachNetworkInterface
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例ID，例如：eni-m6dyj72l。
InstanceId	是	否	String	CVM实例ID。形如：ins-r8hr2upy。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.VpcMismatch	

# 创建弹性网卡并绑定云主机

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateAndAttachNetworkInterface) 用于创建弹性网卡并绑定云主机。

- 创建弹性网卡时可以指定内网IP, 并且可以指定一个主IP, 指定的内网IP必须在弹性网卡所在子网内, 而且不能被占用。
- 创建弹性网卡时可以指定需要申请的内网IP数量, 系统会随机生成内网IP地址。
- 一个弹性网卡支持绑定的IP地址是有限制的, 更多资源限制信息详见[弹性网卡使用限制](#)。
- 创建弹性网卡同时可以绑定已有安全组。
- 创建弹性网卡同时可以绑定标签, 应答里的标签列表代表添加成功的标签。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-10 10:25:30。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateAndAttachNetworkInterface
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。
NetworkInterfaceName	是	否	String	弹性网卡名称, 最大长度不能超过60个字节。
SubnetId	是	否	String	弹性网卡所在的子网实例ID, 例如: subnet-0ap8nwca。
PrivateIpAddresses	否	否	Array of <a href="#">PrivateIpAddressSpecification</a>	指定的内网IP信息, 单次最多指定10个。
SecondaryPrivateIpAddressCount	否	否	UInt64	新申请的内网IP地址个数, 内网IP地址个数总和不能超过配额。
SecurityGroupIds	否	否	Array of String	指定绑定的安全组, 例如: ['sg-1dd51d']。
InstanceId	是	否	String	云主机实例ID。
NetworkInterfaceDescription	否	否	String	弹性网卡描述, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
Tags	否	否	Array of <a href="#">Tag</a>	指定绑定的标签列表, 例如: [{"Key": "city", "Value": "shanghai"}]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetworkInterface	<a href="#">NetworkInterface</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 弹性网卡实例。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.TooLong	

# 创建弹性网卡

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateNetworkInterface) 用于创建弹性网卡。

- 创建弹性网卡时可以指定内网IP, 并且可以指定一个主IP, 指定的内网IP必须在弹性网卡所在子网内, 而且不能被占用。
- 创建弹性网卡时可以指定需要申请的内网IP数量, 系统会随机生成内网IP地址。
- 一个弹性网卡支持绑定的IP地址是有限制的, 更多资源限制信息详见[弹性网卡使用限制](#)。
- 创建弹性网卡同时可以绑定已有安全组。
- 创建弹性网卡同时可以绑定标签, 应答里的标签列表代表添加成功的标签。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2022-10-24 18:54:06。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateNetworkInterface
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。
NetworkInterfaceName	是	否	String	弹性网卡名称, 最大长度不能超过60个字节。
NetworkInterfaceDescription	否	否	String	弹性网卡描述, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
SubnetId	是	否	String	弹性网卡所在的子网实例ID, 例如: subnet-0ap8nwca。
SecondaryPrivateIpAddressCount	否	否	UInt64	新申请的内网IP地址个数, 内网IP地址个数总和不能超过配额。
SecurityGroupIds	否	否	Array of String	指定绑定的安全组, 例如: ['sg-1dd51d']。
PrivateIpAddresses	否	否	Array of <a href="#">PrivateIpAddressSpecification</a>	指定的内网IP信息, 单次最多指定10个。
Tags	否	否	Array of <a href="#">Tag</a>	指定绑定的标签列表, 例如: [{"Key": "city", "Value": "shanghai"}]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetworkInterface	<a href="#">NetworkInterface</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 弹性网卡实例。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Reserved	
InvalidParameterValue.Range	
MissingParameter	



# 删除弹性网卡

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteNetworkInterface) 用于删除弹性网卡。

- 弹性网卡上绑定了云服务器时, 不能被删除。
- 删除指定弹性网卡, 弹性网卡必须先和子机解绑才能删除。删除之后弹性网卡上所有内网IP都将被退还。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-12-03 15:35:51。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteNetworkInterface
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例ID, 例如: eni-m6dyj72l。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
ResourceInUse	

# 查询弹性网卡配额

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeNetworkInterfaceLimit ) 根据CVM实例ID或弹性网卡ID查询弹性网卡配额, 返回该CVM实例或弹性网卡能绑定的弹性网卡配额, 以及弹性网卡可以分配的IP配额

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-10-20 18:16:05。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeNetworkInterfaceLimit
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
InstanceId	是	否	String	要查询的CVM实例ID或弹性网卡ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EniQuantity	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 弹性网卡配额
EniPrivateIpAddressQuantity	Int64	<b>此参数对外不可见。</b> 每个弹性网卡可以分配的IP配额
ExtendEniQuantity	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 扩展网卡数量
ExtendEniPrivateIpAddressQuantity	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 扩展网卡地址数量
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidInstanceId.NotFound	
InternalServerError	

# 查询弹性网卡列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeNetworkInterfaces) 用于查询弹性网卡列表。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-16 10:14:45。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeNetworkInterfaces
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceIds	否	否	Array of String	弹性网卡实例ID查询。形如: eni-pxir56ns。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定 NetworkInterfaceIds和Filters。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定NetworkInterfaceIds和Filters。 <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例ID, 形如: vpc-f49l6u0z。</li> <li>subnet-id - String - (过滤条件) 所属子网实例ID, 形如: subnet-f49l6u0z。</li> <li>network-interface-id - String - (过滤条件) 弹性网卡实例ID, 形如: eni-5k56k7k7。</li> <li>attachment.instance-id - String - (过滤条件) 绑定的云服务器实例ID, 形如: ins-3nqpdn3i。</li> <li>groups.security-group-id - String - (过滤条件) 绑定的安全组实例ID, 例如: sg-f9ekbxeq。</li> <li>network-interface-name - String - (过滤条件) 网卡实例名称。</li> <li>network-interface-description - String - (过滤条件) 网卡实例描述。</li> <li>address-ip - String - (过滤条件) 内网IPv4地址。</li> <li>tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键进行过滤。使用请参考示例2</li> <li>tag:tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键值对进行过滤。tag-key使用具体的标签键进行替换。使用请参考示例3。</li> <li>is-primary - Boolean - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照是否主网卡进行过滤。值为true时, 仅过滤主网卡; 值为false时, 仅过滤辅助网卡; 次过滤参数为提供时, 同时过滤主网卡和辅助网卡。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	Uint64	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetworkInterfaceSet	NetworkInterface	<b>此参数对外不可见。</b> 实例详细信息列表。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	

# 弹性网卡解绑云主机

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DetachNetworkInterface) 用于弹性网卡解绑云主机。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-04-11 11:12:46。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DetachNetworkInterface
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例ID, 例如: eni-m6dj72l。
InstanceId	是	否	String	CVM实例ID。形如: ins-r8hr2upy。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 弹性网卡解绑安全组

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups) 用于弹性网卡解绑安全组。支持弹性网卡完全解绑安全组。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-03 16:35:09。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DisassociateNetworkInterfaceSecurityGroups
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceIds	是	否	Array of String	弹性网卡实例ID。形如: eni-pxir56ns。每次请求的实例的上限为100。
SecurityGroupIds	是	否	Array of String	安全组实例ID, 例如: sg-33ocnj9n, 可通过DescribeSecurityGroups获取。每次请求的实例的上限为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 弹性网卡迁移

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (MigrateNetworkInterface) 用于弹性网卡迁移。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-04-11 11:15:02。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: MigrateNetworkInterface
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例ID, 例如: eni-m6dyj72l。
SourceInstanceId	是	否	String	弹性网卡当前绑定的CVM实例ID。形如: ins-r8hr2upy。
DestinationInstanceId	是	否	String	待迁移的目的CVM实例ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 弹性网卡内网IP迁移

最近更新: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (MigratePrivateIpAddress) 用于弹性网卡内网IP迁移。

- 该接口用于将一个内网IP从一个弹性网卡上迁移到另外一个弹性网卡, 主IP地址不支持迁移。
- 迁移前后的弹性网卡必须在同一个子网内。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-03-19 09:42:27。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: MigratePrivateIpAddress
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SourceNetworkInterfaceId	是	否	String	当内网IP绑定的弹性网卡实例ID, 例如: eni-m6dyj72l。
DestinationNetworkInterfaceId	是	否	String	待迁移的目的弹性网卡实例ID。
PrivateIpAddress	是	否	String	迁移的内网IP地址, 例如: 10.0.0.6。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnauthorizedOperation.PrimaryIp	
UnauthorizedOperation.AttachmentNotFound	



# 修改弹性网卡IPv6地址属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyIpv6AddressesAttribute) 用于修改弹性网卡内网IPv6地址属性。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-04-25 10:34:32。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyIpv6AddressesAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例 ID, 形如: eni-m6dyj72l。
Ipv6Addresses	是	否	Array of <a href="#">Ipv6Address</a>	指定的内网IPv6地址信息。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	
InvalidParameterValue.Duplicate	
UnsupportedOperation.InvalidState	
UnsupportedOperation.AttachmentNotFound	

# 修改弹性网卡

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyNetworkInterfaceAttribute) 用于修改弹性网卡属性。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-04-18 19:54:01。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyNetworkInterfaceAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例ID, 例如: eni-pxir56ns。
NetworkInterfaceName	否	否	String	弹性网卡名称, 最大长度不能超过60个字节。
NetworkInterfaceDescription	否	否	String	弹性网卡描述, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
SecurityGroupIds	否	否	Array of String	指定绑定的安全组, 例如: ['sg-1dd51d']。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 修改弹性网卡内网IP信息

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyPrivateIpAddressesAttribute) 用于修改弹性网卡内网IP属性。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-04-16 20:11:02。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyPrivateIpAddressesAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例ID, 例如: eni-m6dyj72l。
PrivateIpAddresses	是	否	Array of <a href="#">PrivateIpAddressSpecification</a>	指定的内网IP信息。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.InvalidState	

# 释放IPv6地址

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (UnassignIpv6Addresses) 用于释放弹性网卡 IPv6 地址。

本接口是异步完成, 如需查询异步任务执行结果, 请使用本接口返回的 RequestId 轮询 QueryTask 接口。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-04-25 10:33:51。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: UnassignIpv6Addresses
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例 ID, 形如: eni-m6dyj72l。
Ipv6Addresses	是	否	Array of <a href="#">Ipv6Address</a>	指定的 IPv6 地址列表, 单次最多指定10个。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnauthorizedOperation.PrimaryIp	
UnauthorizedOperation.AttachmentNotFound	
UnsupportedOperation.InvalidState	
UnsupportedOperation.MutexOperationTaskRunning	

# 弹性网卡退还内网 IP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( UnassignPrivateIpAddresses ) 用于弹性网卡退还内网 IP。

- 退还弹性网卡上的辅助内网IP, 接口自动解关联弹性公网 IP。不能退还弹性网卡的主内网IP。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-11-15 15:24:32。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: UnassignPrivateIpAddresses
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例ID, 例如: eni-m6dyj72l。
PrivateIpAddresses	是	否	Array of <a href="#">PrivateIpAddressSpecification</a>	指定的内网IP信息, 单次最多指定10个。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 流日志相关接口

## 创建流日志

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateFlowLog) 用于创建流日志

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-05-13 10:45:09。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateFlowLog
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	私有网络ID或者统一ID,建议使用统一ID
FlowLogName	是	否	String	流日志实例名字
FlowLogDescription	否	否	String	流日志实例描述
ResourceType	是	否	String	流日志所属资源类型, VPC SUBNET NETWORKINTERFACE
ResourceId	是	否	String	资源唯一ID
TrafficType	是	否	String	流日志采集类型, ACCEPT REJECT ALL
CloudLogId	是	否	String	流日志存储ID

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowLog	FlowLog	<b>此参数对外不可见。</b> 创建的流日志信息
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

错误码	描述
InvalidParameterValue.Range	

## 删除流日志

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteFlowLog) 用于删除流日志

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-05-13 11:00:07。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteFlowLog
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	私用网络ID或者统一ID，建议使用统一ID
FlowLogId	是	否	String	流日志唯一ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.Range	



# 查询流日志实例信息

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeFlowLog) 用于查询流日志实例信息

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-05-13 10:57:50。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeFlowLog
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	私有网络ID或者统一ID, 建议使用统一ID
FlowLogId	是	否	String	流日志唯一ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowLog	FlowLog	<b>此参数对外不可见。</b> 流日志信息
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.Range	

# 查询流日志集合

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeFlowLogs) 用于查询获取流日志集合

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-12-31 17:27:11。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeFlowLogs
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	否	否	String	私有网络ID或者统一ID, 建议使用统一ID
FlowLogId	否	否	String	流日志唯一ID
FlowLogName	否	否	String	流日志实例名字
ResourceType	否	否	String	流日志所属资源类型, VPC SUBNET NETWORKINTERFACE
ResourceId	否	否	String	资源唯一ID
TrafficType	否	否	String	流日志采集类型, ACCEPT REJECT ALL
CloudLogId	否	否	String	流日志存储ID
CloudLogState	否	否	String	流日志存储ID状态
OrderField	否	否	String	按某个字段排序, 支持字段: flowLogName, createTime, 默认按createTime
OrderDirection	否	否	String	升序 (asc) 还是降序 (desc), 默认: desc
Offset	否	否	UInt64	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	UInt64	每页行数, 默认为10
Filters	否	否	Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定FlowLogIds和Filters。 <li>tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键进行过滤。</li> <li>tag:tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键值对进行过滤。tag-key使用具体的标签键进行替换。</li>

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
FlowLog	FlowLog	<b>此参数对外不可见。</b> 流日志实例集合
TotalNum	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 流日志总数目
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.Range	

# 修改流日志属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyFlowLogAttribute) 用于修改流日志属性

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-05-13 11:02:38。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyFlowLogAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	私有网络ID或者统一ID, 建议使用统一ID
FlowLogId	是	否	String	流日志唯一ID
FlowLogName	否	否	String	流日志实例名字
FlowLogDescription	否	否	String	流日志实例描述

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.Range	

# 私有网络相关接口

## 分配IPv6网段

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( AssignIpv6CidrBlock ) 用于分配IPv6网段。

- 使用本接口前，您需要已有VPC实例，如果没有可通过接口[CreateVpc](#)创建。
- 每个VPC只能申请一个IPv6网段

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-09 10:45:55。

接口既验签名又鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：AssignIpv6CidrBlock
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC 实例 ID ，形如：vpc-f49l6u0z 。
AddressType	否	否	UInt64	网段类型，0：GUA，1：ULA，默认0。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ipv6CidrBlock	String	<b>此参数对外不可见。</b> 分配的 IPv6 网段。形如：3402:4e00:20:1000::/56
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
LimitExceeded.CidrBlock	
ResourceInsufficient.CidrBlock	

# 创建基础网络互通

最近更新: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(AttachClassicLinkVpc)用于创建私有网络和基础网络设备互通。

- 私有网络和基础网络设备必须在同一个地域。
- 私有网络和基础网络的区别详见vpc产品文档-[私有网络与基础网络](#)。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-12-12 17:26:39。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: AttachClassicLinkVpc
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID
InstanceIds	是	否	Array of String	CVM实例ID

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.ClassicInstanceIdAlreadyExists	
UnsupportedOperation.CIDRUnsupportedClassicLink	

# 检查辅助CIDR冲突

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CheckAssistantCidr)用于检查辅助CIDR是否与存量路由、对等连接(对端VPC的CIDR)等资源存在冲突。如果存在重叠,则返回重叠的资源。(接口灰度中,如需使用请提工单。)

- 检测辅助CIDR是否与当前VPC的主CIDR和辅助CIDR存在重叠。
- 检测辅助CIDR是否与当前VPC的路由的目的端存在重叠。
- 检测辅助CIDR是否与当前VPC的对等连接,对端VPC下的主CIDR或辅助CIDR存在重叠。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 14:17:34。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CheckAssistantCidr
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。形如: vpc-6v2ht8q5
NewCidrBlocks	否	否	Array of String	待添加的负载CIDR。CIDR数组,格式如["10.0.0.0/16", "172.16.0.0/16"]
OldCidrBlocks	否	否	Array of String	待删除的负载CIDR。CIDR数组,格式如["10.0.0.0/16", "172.16.0.0/16"]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ConflictSourceSet	<a href="#">ConflictSource</a>	<a href="#">此参数对外不可见。</a> 冲突资源信息数组。
RequestId	String	唯一请求ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.SubnetConflict	

错误码	描述
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	

## 创建辅助CIDR

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31



## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateAssistantCidr)用于批量创建辅助CIDR。(接口灰度中，如需使用请提工单。)

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2020-04-08 14:18:09。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateAssistantCidr
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。形如：vpc-6v2ht8q5
CidrBlocks	是	否	Array of String	CIDR数组，格式如["10.0.0.0/16", "172.16.0.0/16"]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AssistantCidrSet	AssistantCidr	<b>此参数对外不可见。</b> 辅助CIDR数组。
RequestId	String	唯一请求ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.SubnetRange	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	

# 创建默认VPC和默认子网

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateDefaultVpc) 用于创建默认私有网络(VPC)。

默认VPC适用于快速入门和启动公共实例，您可以像使用任何其他VPC一样使用默认VPC。如果您想创建标准VPC，即指定VPC名称、VPC网段、子网网段、子网可用区，请使用常规创建VPC接口 (CreateVpc)

正常情况下，本接口并不一定生产默认VPC，而是根据用户账号的网络属性 (DescribeAccountAttributes) 来决定的

- 支持基础网络、VPC，返回VpcId为0
- 只支持VPC，返回默认VPC信息

您也可以通过 Force 参数，强制返回默认VPC

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-12-03 15:23:12。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateDefaultVpc
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Zone	否	否	String	子网所在的可用区ID，不指定将随机选择可用区
Force	否	否	Bool	是否强制返回默认VPC

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Vpc	<a href="#">DefaultVpcSubnet</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 默认VPC和子网ID
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 创建VPC

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateVpc)用于创建私有网络(VPC)。

- 用户可以创建的最小网段子网掩码为28 (有16个IP地址), 最大网段子网掩码为16 (65,536个IP地址), 如果规划VPC网段请参见VPC网段规划说明。
- 同一个地域能创建的VPC资源个数也是有限制的, 详见 [VPC使用限制](#), 如果需要扩充请联系在线客服。
- 创建VPC同时可以绑定标签, 应答里的标签列表代表添加成功的标签。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-02-13 15:03:02。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateVpc
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcName	是	否	String	vpc名称, 最大长度不能超过60个字节。
CidrBlock	是	否	String	vpc的cidr, 只能为10.0.0.0/16, 172.16.0.0/16, 192.168.0.0/16这三个内网网段内。
EnableMulticast	否	否	String	是否开启组播。true: 开启, false: 不开启。
DnsServers	否	否	Array of String	DNS地址, 最多支持4个
DomainName	否	否	String	域名
Tags	否	否	Array of <a href="#">Tag</a>	指定绑定的标签列表, 例如: [{"Key": "city", "Value": "shanghai"}]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Vpc	<a href="#">Vpc</a>	<b>此参数对外不可见。</b> Vpc对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
LimitExceeded	

---

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
MissingParameter	

# 删除辅助CIDR

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DeleteAssistantCidr)用于删除辅助CIDR。(接口灰度中,如需使用请提工单。)

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 17:04:53。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DeleteAssistantCidr
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。形如: vpc-6v2ht8q5
CidrBlocks	是	否	Array of String	CIDR数组,格式如["10.0.0.0/16", "172.16.0.0/16"]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
ResourceInUse	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	

# 删除VPC

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteVpc) 用于删除私有网络。

- 删除前请确保 VPC 内已经没有相关资源, 例如云服务器、云数据库、NoSQL、VPN网关、专线网关、负载均衡、对等连接、与之互通的基础网络设备等等。
- 删除私有网络是不可逆的操作, 请谨慎处理。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-12-03 15:51:25。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteVpc
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
ResourceInUse	

# 查询账户属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeAccountAttributes ) 用于查询用户账号私有属性。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-15 16:06:43。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeAccountAttributes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AccountAttributeSet	<a href="#">AccountAttribute</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 用户账号属性对象
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 查询辅助CIDR列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeAssistantCidr) 用于查询辅助CIDR列表。(接口灰度中, 如需使用请提工单。)

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 14:17:17。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeAssistantCidr
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcIds	否	否	Array of String	VPC 实例 ID 数组。形如: [ vpc-6v2ht8q5 ]
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定NetworkInterfaceIds和Filters。 <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例 ID, 形如: vpc-f49l6u0z。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	Uint64	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AssistantCidrSet	AssistantCidr	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的辅助CIDR数组。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameter.Coexist	



# 查询基础网络互通列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DescribeClassicLinkInstances)用于查询私有网络和基础网络设备互通列表。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-12-03 15:31:49。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeClassicLinkInstances
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Filters	否	否	Array of <a href="#">FilterObject</a>	过滤条件。 <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例ID。</li> <li>vm-ip - String - (过滤条件) 基础网络云服务器IP。</li>
Offset	否	否	String	偏移量
Limit	否	否	String	返回数量

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
ClassicLinkInstanceSet	<a href="#">ClassicLinkInstance</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 私有网络和基础网络互通设备。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Range	

# 查询非标网段

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询非标网段

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-10-21 14:51:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeNmsCidrs
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
TotalCount	否	否	Uint64	总数
CidrDetailSet	否	否	CidrDetailSet	非标网段详情

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 总数
CidrDetailSet	CidrDetailSet	<b>此参数对外不可见。</b> 非标网段详情
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 查询VPC下的云主机实例列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeVpcInstances) 用于查询VPC下的云主机实例列表。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 17:37:19。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeVpcInstances
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Filters	是	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定RouteTableIds和Filters。 <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例ID, 形如: vpc-f49l6u0z。</li> <li>instance-id - String - (过滤条件) 云主机实例ID。</li> <li>instance-name - String - (过滤条件) 云主机名称。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量。
Limit	否	否	Uint64	请求对象个数。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
InstanceSet	CvmInstance	<b>此参数对外不可见。</b> 云主机实例列表。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 满足条件的云主机实例个数。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.Range	

# 查询VPC内IPv6列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeVpcIpv6Addresses ) 用于查询 VPC IPv6 信息。只能查询已使用的 IPv6 信息，当查询未使用的IP时，本接口不会报错，但不会出现在返回结果里。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-03-11 18:10:08。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值: DescribeVpcIpv6Addresses
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC 实例 ID ，形如: vpc-f49l6u0z 。
Ipv6Addresses	否	否	Array of String	IP 地址列表，批量查询单次请求最多支持 10 个。
Offset	否	否	Uint64	偏移量。
Limit	否	否	Uint64	返回数量。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Ipv6AddressSet	<a href="#">VpcIpv6Address</a>	<b>此参数对外不可见。</b> IPv6 地址列表。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> IPv6 地址总数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 获取私有网络配额

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

获取私有网络配额, 部分私有网络的配额有地域属性。LimitTypes取值范围:

- appid-max-vpcs (每个开发商每个地域可创建的VPC数)
- vpc-max-subnets (每个VPC可创建的子网数)
- vpc-max-route-tables (每个VPC可创建的路由表数)
- route-table-max-policies (每个路由表可添加的策略数)
- vpc-max-vpn-gateways (每个VPC可创建的VPN网关数)
- appid-max-custom-gateways (每个开发商可创建的对端网关数)
- appid-max-vpn-connections (每个开发商可创建的VPN通道数)
- custom-gateway-max-vpn-connections (每个对端网关可创建的VPN通道数)
- vpn-gateway-max-custom-gateways (每个VPNGW可以创建的通道数)
- vpc-max-network-acls (每个VPC可创建的网络ACL数)
- network-acl-max-inbound-policies (每个网络ACL可添加的入站规则数)
- network-acl-max-outbound-policies (每个网络ACL可添加的出站规则数)
- vpc-max-vpcpeers (每个VPC可创建的对等连接数)
- vpc-max-available-vpcpeers (每个VPC可创建的有效对等连接数)
- vpc-max-basic-network-interconnections (每个VPC可创建的基础网络云主机与VPC互通数)
- direct-connection-max-snats (每个专线网关可创建的SNAT数)
- direct-connection-max-dnats (每个专线网关可创建的DNAT数)
- direct-connection-max-snapts (每个专线网关可创建的SNAPT数)
- direct-connection-max-dnaps (每个专线网关可创建的DNAPT数)
- vpc-max-nat-gateways (每个VPC可创建的NAT网关数)
- nat-gateway-max-eips (每个NAT可以购买的外网IP数量)
- vpc-max-enis (每个VPC可创建弹性网卡数)
- vpc-max-havips (每个VPC可创建HAVIP数)
- eni-max-private-ips (每个ENI可以绑定的内网IP数 (ENI未绑定子机))
- nat-gateway-max-dnaps (每个NAT网关可创建的DNAPT数)
- vpc-max-ipv6s (每个VPC可分配的IPv6地址数)
- eni-max-ipv6s (每个ENI可分配的IPv6地址数)
- vpc-max-assistant\_cidrs (每个VPC可分配的辅助CIDR数)

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-26 11:48:40。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeVpcLimits
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
LimitTypes	是	否	Array of String	配额名称。每次最大查询100个配额类型。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VpcLimitSet	VpcLimit	<a href="#">此参数对外不可见。</a> 私有网络配额
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	

# 查询VPC内网IP信息

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeVpcPrivateIpAddresses ) 用于查询VPC内网IP信息。

只能查询已使用的IP信息, 当查询未使用的IP时, 本接口不会报错, 但不会出现在返回结果里。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-01-09 10:58:39。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeVpcPrivateIpAddresses
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC 实例 ID, 形如: vpc-f49l6u0z。
PrivateIpAddresses	是	否	Array of String	内网 IP 地址列表, 批量查询单次请求最多支持 10 个。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VpcPrivateIpAddressSet	<a href="#">VpcPrivateIpAddress</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 内网 IP 地址信息列表。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	

# 查询VPC列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeVpcs) 用于查询私有网络列表。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-15 16:08:55。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeVpcs
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcIds	否	否	Array of String	VPC实例ID。形如: vpc-f49l6u0z。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定VpcIds和Filters。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定VpcIds和Filters。 <li>vpc-name - String - (过滤条件) VPC实例名称。</li> <li>is-default - String - (过滤条件) 是否默认VPC。</li> <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例ID 形如: vpc-f49l6u0z。</li> <li>cidr-block - String - (过滤条件) vpc的cidr。</li> <li>tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键进行过滤。</li> <li>tag:tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键值对进行过滤。 tag-key使用具体的标签键进行替换。使用请参考示例2。</li>
Offset	否	否	String	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	String	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
VpcSet	Vpc	<b>此参数对外不可见。</b> VPC对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	



错误码	描述
InvalidParameter.Coexist	

## 删除基础网络互通

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DetachClassicLinkVpc)用于删除私有网络和基础网络设备互通。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-04-16 19:40:01。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DetachClassicLinkVpc
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。
InstanceIds	是	否	Array of String	CVM实例ID查询。形如：ins-r8hr2upy。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 修改辅助CIDR

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ModifyAssistantCidr)用于批量修改辅助CIDR,支持新增和删除。(接口灰度中,如需使用请提工单。)

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 14:18:25。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: ModifyAssistantCidr
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。形如: vpc-6v2ht8q5
NewCidrBlocks	否	否	Array of String	待添加的负载CIDR。CIDR数组,格式如["10.0.0.0/16", "172.16.0.0/16"]
OldCidrBlocks	否	否	Array of String	待删除的负载CIDR。CIDR数组,格式如["10.0.0.0/16", "172.16.0.0/16"]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AssistantCidrSet	AssistantCidr	<b>此参数对外不可见。</b> 辅助CIDR数组。
RequestId	String	唯一请求ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
UnsupportedOperation	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
ResourceInUse	
InvalidParameterValue.SubnetConflict	
InvalidParameterValue.Duplicate	

错误码	描述
InvalidParameterValue.LimitExceeded	

## 修改VPC属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyVpcAttribute) 用于修改私有网络 (VPC) 的相关属性。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-04-23 17:06:30。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ModifyVpcAttribute
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。形如：vpc-f49l6u0z。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定VpcIds和Filters。
VpcName	否	否	String	私有网络名称，可任意命名，但不得超过60个字符。
EnableMulticast	否	否	String	是否开启组播。true: 开启, false: 关闭。
DnsServers	否	否	Array of String	DNS地址，最多支持4个，第1个默认为主，其余为备
DomainName	否	否	String	域名

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 释放IPv6网段

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (UnassignIpv6CidrBlock) 用于释放IPv6网段。

网段如果还有IP占用且未回收, 则网段无法释放。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-01-09 10:46:12。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: UnassignIpv6CidrBlock
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC 实例 ID, 形如: vpc-f49l6u0z。
Ipv6CidrBlock	否	否	String	IPv6 网段。形如: 3402:4e00:20:1000::/56

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceNotFound	
ResourceInUse	

# 私有连接相关接口

## 创建终端节点服务

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建终端节点服务。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-01-19 21:18:54。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateVpcEndPointService
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
EndPointServiceName	是	否	String	终端节点服务名称。
AutoAcceptFlag	是	否	Bool	是否自动接受。
ServiceInstanceId	是	否	String	后端服务ID，比如lb-xxx。
IpAddressType	否	否	String	IP地址类型

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EndPointService	<a href="#">EndPointService</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 终端节点服务对象详细信息。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
LimitExceeded	
ResourceInUse	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.TooLong	
ResourceNotFound	

错误码	描述
ResourceUnavailable	
InvalidParameterValue.Empty	

## 创建终端服务白名单

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31



## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

创建终端服务白名单。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-01-22 16:06:21。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：CreateVpcEndPointServiceWhiteList
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
UserUin	是	否	String	UIN。
Description	否	否	String	白名单描述。
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.TooLong	
UnsupportedOperation.UinNotFound	
MissingParameter	

# 删除终端节点

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除终端节点。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-01-19 21:16:10。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteVpcEndPoint
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
EndPointId	是	否	String	终端节点ID。
IpAddressType	否	否	String	Ip地址类型

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceInUse	
InvalidParameterValue.Malformed	
MissingParameter	
ResourceNotFound	

# 删除终端节点服务

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除终端节点服务。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-01-19 21:15:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteVpcEndPointService
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点ID。
IpAddressType	否	否	String	Ip地址类型

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceInUse	
InvalidParameterValue.Malformed	
MissingParameter	
ResourceNotFound	

# 删除终端节点服务白名单

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除终端节点服务白名单。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-01-22 19:11:59。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteVpcEndPointServiceWhiteList
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
UserUin	是	否	Array of String	用户UIN数组。
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation.UinNotFound	
MissingParameter	
ResourceNotFound	

# 查询终端节点详情

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询终端节点详情。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-02-02 17:34:32。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeVpcEndPoint
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件。 <li> end-point-service-id String - (过滤条件) 终端节点服务ID。</li> <li> end-point-name - String - (过滤条件) 终端节点实例名称。</li> <li> end-point-id- String - (过滤条件) 终端节点实例ID。</li> <li> vpc-id- String - (过滤条件) VPC实例ID。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量,默认为0。
Limit	否	否	Uint64	单页返回数量,默认为20,最大值为100。
EndPointId	否	否	Array of String	终端节点ID列表。
IpAddressType	否	否	String	Ip地址类型

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EndPointSet	EndPoint	<b>此参数对外不可见。</b> 终端节点对象。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合查询条件的终端节点个数。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Range	

错误码	描述
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	

## 查询终端节点服务列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询终端节点服务列表。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2022-10-24 18:30:47。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeVpcEndPointService
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件。 <li> service-id String - (过滤条件) 终端节点服务唯一ID。</li> <li> service-name - String - (过滤条件) 终端节点实例名称。</li> <li> service-instance-id - String - (过滤条件) 后端服务的唯一ID，比如lb-xxx。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量，默认为0。
Limit	否	否	Uint64	单页返回数量，默认为20，最大值为100。
EndPointServiceIds	否	否	Array of String	终端节点服务ID。
IpAddressType	否	否	String	Ip地址类型

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
EndPointServiceSet	EndPointService	<b>此参数对外不可见。</b> 终端节点服务对象数组。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合查询条件的个数。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Range	
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	

# 查询终端节点服务的白名单

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

查询终端节点服务的白名单。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-01-25 17:15:12。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeVpcEndPointServiceWhiteList
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Offset	否	否	UInt64	偏移量,默认为0。
Limit	否	否	UInt64	单页返回数量,默认为20,最大值为100。
Filters	否	否	Array of <a href="#">Filter</a>	过滤条件。 <li> user-uin String - (过滤条件) 用户UIN。 </li> <li> end-point-service-id String - (过滤条件) 终端节点服务ID。 </li>

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
VpcEndpointServiceUserSet	<a href="#">VpcEndPointServiceUser</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 白名单对象数组。
TotalCount	UInt64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的白名单个数。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation.UinNotFound	



# 终端节点解绑安全组

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

终端节点解绑安全组。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-01-19 20:44:32。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DisassociateVpcEndPointSecurityGroups
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SecurityGroupIds	是	否	Array of String	安全组ID数组。
EndPointId	是	否	String	终端节点ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
MissingParameter	
ResourceNotFound	

# 是否接受终端节点连接请求

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

是否接受终端节点连接请求。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2021-01-22 18:48:54。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：EnableVpcEndPointConnect
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务ID。
EndPointId	是	否	Array of String	终端节点ID数组。
AcceptFlag	是	否	Bool	是否接受终端节点连接请求。
IpAddressType	否	否	String	<b>此参数对外不可见。</b> IP地址类型

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
MissingParameter	
ResourceNotFound	

# 是否接受终端节点连接请求

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

是否接受终端节点连接请求。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-01-19 21:04:20。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: EnableVpcEndPointConnection
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务ID。
EndPointId	是	否	String	终端节点ID。
AcceptFlag	是	否	Bool	是否接受终端节点连接请求。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
MissingParameter	
ResourceNotFound	

# 修改终端节点

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改终端节点。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-01-19 20:49:14。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyVpcEndPointAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
EndPointId	是	否	String	终端节点ID。
EndPointName	否	否	String	终端节点名称。
SecurityGroupIds	否	否	Array of String	安全组ID列表。
IpAddressType	否	否	String	IpAddressType

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
UnsupportedOperation	
InvalidParameterValue.TooLong	
MissingParameter	
ResourceNotFound	

# 修改终端节点服务相关信息

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改终端节点服务相关信息。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-01-21 17:30:24。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: ModifyVpcEndPointServiceAttribute
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务ID。
EndPointServiceName	否	否	String	终端节点服务名称。
AutoAcceptFlag	否	否	Bool	是否自动接受。
ServiceInstanceId	否	否	String	后端服务的ID,比如lb-xxx。
VpcId	是	否	String	VPCID。
IpAddressType	否	否	String	IpAddressType

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
ResourceInUse	
InvalidParameterValue.Malformed	
MissingParameter	
ResourceNotFound	
ResourceUnavailable	

# 修改终端节点服务白名单

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改终端节点服务白名单。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-01-22 16:02:44。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyVpcEndPointServiceWhiteList
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
UserUin	是	否	String	用户UIN。
Description	否	否	String	白名单描述信息。
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.TooLong	
UnsupportedOperation.UinNotFound	
MissingParameter	
ResourceNotFound	

# 网关流量监控相关接口

## 查询网关来访IP流控带宽

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeGatewayFlowQos) 用于查询网关来访IP流控带宽。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 17:44:15。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeGatewayFlowQos
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
GatewayId	是	否	String	网关实例ID,目前我们支持的网关实例类型有,  专线网关实例ID,形如, dcg-ltjahce6 ;  Nat网关实例ID,形如, nat-ltjahce6 ;  VPN网关实例ID,形如, vpn-ltjahce6 。
IpAddresses	否	否	Array of String	限流的云服务器内网IP。
Offset	否	否	Uint64	偏移量,默认为0。
Limit	否	否	Uint64	返回数量,默认为20,最大值为100。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
GatewayQosSet	<a href="#">GatewayQos</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 实例详细信息列表。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
ResourceNotFound	

错误码	描述
UnsupportedOperation.InvalidState	

## 关闭网关流量监控

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31



## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DisableGatewayFlowMonitor) 用于关闭网关流量监控。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-04-08 17:43:46。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DisableGatewayFlowMonitor
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
GatewayId	是	否	String	网关实例ID，目前我们支持的网关实例类型有， 专线网关实例ID，形如，dcg-ltjahce6； Nat网关实例ID，形如，nat-ltjahce6； VPN网关实例ID，形如，vpn-ltjahce6。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.InvalidState	

# 开启网关流量监控

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (EnableGatewayFlowMonitor) 用于开启网关流量监控。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 17:43:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: EnableGatewayFlowMonitor
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
GatewayId	是	否	String	网关实例ID, 目前我们支持的网关实例有,  专线网关实例ID, 形如, dcg-ltjahce6 ;  Nat网关实例ID, 形如, nat-ltjahce6 ;  VPN网关实例ID, 形如, vpn-ltjahce6 。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.InvalidState	

# 调整网关流控带宽

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyGatewayFlowQos) 用于调整网关流控带宽。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-04-08 17:44:01。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyGatewayFlowQos
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
GatewayId	是	否	String	网关实例ID, 目前我们支持的网关实例类型有,  专线网关实例ID, 形如, dcg-ltjahce6 ;  Nat网关实例ID, 形如, nat-ltjahce6 ;  VPN网关实例ID, 形如, vpn-ltjahce6 。
Bandwidth	是	否	Uint64	流控带宽值。
IpAddresses	是	否	Array of String	限流的云服务器内网IP。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.InvalidState	

# 网络ACL相关接口

## 网络ACL关联子网

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (AssociateNetworkAclSubnets) 用于网络ACL关联vpc下的子网。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-09 14:53:51。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: AssociateNetworkAclSubnets
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkAclId	是	否	String	网络ACL实例ID。例如: acl-12345678。
SubnetIds	是	否	Array of String	子网实例ID数组。例如: [subnet-12345678]

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.VpcMismatch	

# 创建网络ACL

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateNetworkAcl) 用于创建新的网络ACL。

- 新建的网络ACL的入站和出站规则默认都是全部拒绝, 在创建后通常您需要再调用ModifyNetworkAclEntries将网络ACL的规则设置为需要的规则。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-09 14:54:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateNetworkAcl
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。
NetworkAclName	是	否	String	网络ACL名称, 最大长度不能超过60个字节。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetworkAcl	NetworkAcl	<b>此参数对外不可见。</b> 网络ACL实例。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.TooLong	

# 删除网络ACL

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteNetworkAcl) 用于删除网络ACL。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-09 14:53:16。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteNetworkAcl
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkAclId	是	否	String	网络ACL实例ID。例如: acl-12345678。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 查询网络ACL列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeNetworkAcls) 用于查询网络ACL列表。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-10 21:01:23。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeNetworkAcls
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkAclIds	否	否	Array of String	网络ACL实例ID数组。形如: [acl-12345678]。每次请求的实例的上限为100。参数不支持同时指定NetworkAclIds和Filters。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定NetworkAclIds和Filters。 <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例ID, 形如: vpc-12345678。</li> <li>network-acl-id - String - (过滤条件) 网络ACL实例ID, 形如: acl-12345678。</li> <li>network-acl-name - String - (过滤条件) 网络ACL实例名称。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	Uint64	返回数量, 默认为20, 最小值为1, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetworkAclSet	NetworkAcl	<b>此参数对外不可见。</b> 实例详细信息列表。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	

---

错误码	描述
InvalidParameterValue.Range	

## 网络ACL解关联子网

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31



## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DisassociateNetworkAclSubnets ) 用于网络ACL解关联vpc下的子网。

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-03-09 14:53:32。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DisassociateNetworkAclSubnets
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkAclId	是	否	String	网络ACL实例ID。例如：acl-12345678。
SubnetIds	是	否	Array of String	子网实例ID数组。例如：[subnet-12345678]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.VpcMismatch	

# 修改网络ACL属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyNetworkAclAttribute) 用于修改网络ACL属性。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-09 14:54:05。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyNetworkAclAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkAclId	是	否	String	网络ACL实例ID。例如: acl-12345678。
NetworkAclName	是	否	String	网络ACL名称, 最大长度不能超过60个字节。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.TooLong	

# 修改网络ACL规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyNetworkAclEntries) 用于修改 (包括添加和删除) 网络ACL的入站规则和出站规则。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-10-24 19:09:04。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyNetworkAclEntries
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetworkAclId	是	否	String	网络ACL实例ID。例如: acl-12345678。
NetworkAclEntrySet	是	否	<a href="#">NetworkAclEntrySet</a>	网络ACL规则集。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.TooLong	
MissingParameter	

# 网络参数模板相关接口

## 创建IP地址模版

最近更新時間: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口請求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateAddressTemplate) 用於創建IP地址模版

默認接口請求頻率限制: 100次/秒。

接口更新時間: 2019-07-07 17:00:29。

接口只驗簽名不驗權。

### 2. 輸入參數

以下請求參數列表僅列出了接口請求參數和部分公共參數, 完整公共參數列表見[公共請求參數](#)。

參數名稱	必選	允許NULL	類型	描述
Action	是	否	String	公共參數, 本接口取值: CreateAddressTemplate
Version	是	否	String	公共參數, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共參數, 詳見產品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressTemplateName	是	否	String	IP地址模版名稱
Addresses	是	否	Array of String	地址信息, 支持 IP、CIDR、IP 範圍。

### 3. 輸出參數

參數名稱	類型	描述
AddressTemplate	<a href="#">AddressTemplate</a>	<b>此參數對外不可見。</b> IP地址模版對象。
RequestId	String	唯一請求 ID, 每次請求都會返回。定位問題時需要提供該次請求的 RequestId。

### 4. 錯誤碼

以下僅列出了接口業務邏輯相關的錯誤碼, 其他錯誤碼詳見[公共錯誤碼](#)。

錯誤碼	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameterValue.Duplicate	

# 创建IP地址模版集合

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateAddressTemplateGroup) 用于创建IP地址模版集合

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-07-07 17:53:15。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateAddressTemplateGroup
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressTemplateGroupName	是	否	String	IP地址模版集合名称。
AddressTemplateIds	是	否	Array of String	IP地址模版实例ID, 例如: ipm-mdunqeb6。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
AddressTemplateGroup	<a href="#">AddressTemplateGroup</a>	<b>此参数对外不可见。</b> IP地址模版集合对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 创建协议端口模板

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateServiceTemplate) 用于创建协议端口模板

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-07-07 17:46:47。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateServiceTemplate
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
ServiceTemplateName	是	否	String	协议端口模板名称
Services	是	否	Array of String	支持单个端口、多个端口、连续端口及所有端口, 协议支持: TCP、UDP、ICMP、GRE 协议。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ServiceTemplate	<a href="#">ServiceTemplate</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 协议端口模板对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	

# 创建协议端口模板集合

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateServiceTemplateGroup) 用于创建协议端口模板集合

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-07-07 17:52:50。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: CreateServiceTemplateGroup
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
ServiceTemplateGroupName	是	否	String	协议端口模板集合名称
ServiceTemplateIds	是	否	Array of String	协议端口模板实例ID, 例如: ppm-4dw6agho。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ServiceTemplateGroup	<a href="#">ServiceTemplateGroup</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 协议端口模板集合对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	

# 删除IP地址模板

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteAddressTemplate) 用于删除IP地址模板

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-03-28 11:48:00。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteAddressTemplate
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressTemplateId	是	否	String	IP地址模板实例ID, 例如: ipm-09o5m8kc。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.MutexOperationTaskRunning	



# 删除IP地址模板集合

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteAddressTemplateGroup) 用于删除IP地址模板集合

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-03-28 11:48:21。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteAddressTemplateGroup
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressTemplateGroupId	是	否	String	IP地址模板集合实例ID, 例如: ipmg-90cex8mq。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 删除协议端口模板

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteServiceTemplate) 用于删除协议端口模板

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-03-28 11:50:33。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteServiceTemplate
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
ServiceTemplateId	是	否	String	协议端口模板实例ID, 例如: ppm-e6dy460g。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 删除协议端口模板集合

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DeleteServiceTemplateGroup) 用于删除协议端口模板集合

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-03-28 11:50:51。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteServiceTemplateGroup
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
ServiceTemplateGroupId	是	否	String	协议端口模板集合实例ID, 例如: ppmg-n17uxvve。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 查询IP地址模板集合

最近更新: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeAddressTemplateGroups ) 用于查询IP地址模板集合

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-02-18 12:23:09。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeAddressTemplateGroups
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件。 <li>address-template-group-name - String - ( 过滤条件 ) IP地址模板集合名称。</li> <li>address-template-group-id - String - ( 过滤条件 ) IP地址模板实例ID, 例如: ipmg-mdunqeb6。</li>
Offset	否	否	String	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	String	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
AddressTemplateGroupSet	<a href="#">AddressTemplateGroup</a>	<b>此参数对外不可见。</b> IP地址模板。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	

# 查询IP地址模板

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeAddressTemplates ) 用于查询IP地址模板

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-07-06 22:46:54。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeAddressTemplates
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件。 <li>address-template-name - String - (过滤条件) IP地址模板名称。</li> <li>address-template-id - String - (过滤条件) IP地址模板实例ID, 例如: ipm-mdunqeb6。</li>
Offset	否	否	String	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	String	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
AddressTemplateSet	AddressTemplate	<b>此参数对外不可见。</b> IP地址模版。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	

# 查询协议端口模板集合

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeServiceTemplateGroups) 用于查询协议端口模板集合

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2022-10-24 19:39:17。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeServiceTemplateGroups
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件。 <li>service-template-group-name - String - (过滤条件) 协议端口模板集合名称。</li> <li>service-template-group-id - String - (过滤条件) 协议端口模板集合实例ID, 例如: ppmg-e6dy460g。</li>
Offset	否	否	String	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	String	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
ServiceTemplateGroupSet	ServiceTemplateGroup	<b>此参数对外不可见。</b> 协议端口模板集合。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	

# 查询协议端口模板

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeServiceTemplates ) 用于查询协议端口模板

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-07-07 16:17:19。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeServiceTemplates
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件。 <li>service-template-name - String - (过滤条件) 协议端口模板名称。</li> <li>service-template-id - String - (过滤条件) 协议端口模板实例ID, 例如: ppm-e6dy460g。</li>
Offset	否	否	String	偏移量, 默认为0。
Limit	否	否	String	返回数量, 默认为20, 最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
ServiceTemplateSet	ServiceTemplate	<b>此参数对外不可见。</b> 协议端口模板对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	

# 查询参数模板配额列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeTemplateLimits) 用于查询参数模板配额列表。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2020-03-23 11:27:00。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeTemplateLimits
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TemplateLimit	TemplateLimit	<b>此参数对外不可见。</b> 参数模板配额对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。



# 修改IP地址模板

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyAddressTemplateAttribute) 用于修改IP地址模板

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-02-27 10:59:33。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyAddressTemplateAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressTemplateId	是	否	String	IP地址模板实例ID, 例如: ipm-mdunqeb6。
AddressTemplateName	否	否	String	IP地址模板名称。
Addresses	否	否	Array of String	地址信息, 支持 IP、CIDR、IP 范围。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 修改IP地址模板集合

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyAddressTemplateGroupAttribute) 用于修改IP地址模板集合

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-02-27 10:59:05。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyAddressTemplateGroupAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
AddressTemplateGroupId	是	否	String	IP地址模板集合实例ID, 例如: ipmg-2uw6ujo6。
AddressTemplateName	否	否	String	IP地址模板集合名称。
AddressTemplateIds	否	否	Array of String	IP地址模板实例ID, 例如: ipm-mdunqeb6。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.Duplicate	

# 修改协议端口模板

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyServiceTemplateAttribute) 用于修改协议端口模板

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-02-27 10:59:21。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyServiceTemplateAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
ServiceTemplateId	是	否	String	协议端口模板实例ID, 例如: ppm-529nwwj8。
ServiceTemplateName	否	否	String	协议端口模板名称。
Services	否	否	Array of String	支持单个端口、多个端口、连续端口及所有端口, 协议支持: TCP、UDP、ICMP、GRE 协议。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 修改协议端口模板集合

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyServiceTemplateGroupAttribute) 用于修改协议端口模板集合。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-02-27 10:58:38。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyServiceTemplateGroupAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
ServiceTemplateGroupId	是	否	String	协议端口模板集合实例ID, 例如: ppmg-ei8hfd9a。
ServiceTemplateName	否	否	String	协议端口模板集合名称。
ServiceTemplateIds	否	否	Array of String	协议端口模板实例ID, 例如: ppm-4dw6agho。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 网络探测相关接口

## 验证网络探测

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CheckNetDetectState)用于验证网络探测。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-04-01 21:38:28。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CheckNetDetectState
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表(TODO)</a>
NetDetectId	否	否	String	网络探测实例ID。形如: netd-12345678。该参数与 ( VpcId , SubnetId , NetDetectName ) ,至少要有 一个。当NetDetectId存在时,使用NetDetectId。
VpcId	否	否	String	VPC 实例 ID 。形如: vpc-12345678 。该参数与 ( SubnetId , NetDetectName ) 配合使用,与 NetDetectId至少要有 一个。当NetDetectId存在时,使用NetDetectId。
SubnetId	否	否	String	子网实例ID。形如: subnet-12345678。该参数与 ( VpcId , NetDetectName ) 配合使用,与 NetDetectId至少要有 一个。当NetDetectId存在时,使用NetDetectId。
NetDetectName	否	否	String	网络探测名称,最大长度不能超过60个字节。该参数与 ( VpcId , SubnetId ) 配合使用,与NetDetectId至少要有 一个。当NetDetectId存在时,使用NetDetectId。
DetectDestinationIp	是	否	Array of String	探测目的IPv4地址数组,最多两个。
NextHopType	是	否	String	下一跳类型,目前我们支持的类型有:  VPN : VPN网关;  DIRECTCONNECT : 专线网关;  PEERCONNECTION : 对等连接;  NAT : NAT网关;  NORMAL_CVM : 普通云服务器;
NextHopDestination	是	否	String	下一跳目的网关,取值与“下一跳类型”相关:  下一跳类型为VPN,取值VPN网关ID,形如: vpngw-12345678;  下一跳类型为DIRECTCONNECT,取值专线网关ID,形如: dcg-12345678;  下一跳类型为PEERCONNECTION,取值对等连接ID,形如: pcx-12345678;  下一跳类型为NAT,取值Nat网关,形如: nat-12345678;  下一跳类型为NORMAL_CVM,取值云服务器IPv4地址,形如: 10.0.0.12;

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetDetectIpStateSet	<a href="#">NetDetectIpState</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 网络探测验证结果对象数组。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.TooLong	
MissingParameter	
UnsupportedOperation.VpcMismatch	
InvalidParameter.NextHopMismatch	
InvalidParameterValue.NetDetectSameIp	

# 创建网络探测

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateNetDetect)用于创建网络探测。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-12-03 15:48:54。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateNetDetect
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。形如: vpc-12345678
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。形如: subnet-12345678。
NetDetectName	是	否	String	网络探测名称,最大长度不能超过60个字节。
DetectDestinationIp	是	否	Array of String	探测目的IPv4地址数组。最多两个。
NextHopType	是	否	String	下一跳类型,目前我们支持的类型有:  VPN: VPN网关;  DIRECTCONNECT: 专线网关;  PEERCONNECTION: 对等连接;  NAT: NAT网关;  NORMAL_CVM: 普通云服务器;
NextHopDestination	是	否	String	下一跳目的网关,取值与“下一跳类型”相关:  下一跳类型为VPN,取值VPN网关ID,形如: vpngw-12345678;  下一跳类型为DIRECTCONNECT,取值专线网关ID,形如: dcg-12345678;  下一跳类型为PEERCONNECTION,取值对等连接ID,形如: pcx-12345678;  下一跳类型为NAT,取值Nat网关,形如: nat-12345678;  下一跳类型为NORMAL_CVM,取值云服务器IPv4地址,形如: 10.0.0.12;
NetDetectDescription	否	否	String	网络探测描述。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetDetect	NetDetect	<b>此参数对外不可见。</b> 网络探测 (NetDetect) 对象。
RequestId	String	唯一请求ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
-----	----

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.TooLong	
UnsupportedOperation.VpcMismatch	
InvalidParameter.NextHopMismatch	
InvalidParameterValue.NetDetectSameIp	



# 删除网络探测

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DeleteNetDetect)用于删除网络探测实例。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-11-12 20:49:46。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DeleteNetDetect
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetDetectId	是	否	String	网络探测实例 ID。形如: netd-12345678

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 查询网络探测验证结果列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DescribeNetDetectStates)用于查询网络探测验证结果列表。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-11-12 20:52:42。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: DescribeNetDetectStates
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表(TODO)</a>
NetDetectIds	否	否	Array of String	网络探测实例 ID 数组。形如: [ netd-12345678 ]
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件,参数不支持同时指定NetDetectIds和Filters。 <li>net-detect-id - String - (过滤条件) 网络探测实例ID,形如: netd-12345678</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量,默认为0。
Limit	否	否	Uint64	返回数量,默认为20,最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetDetectStateSet	NetDetectState	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的网络探测验证结果对象数组。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的网络探测验证结果对象数量。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

错误码	描述
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.Range	

## 查询网络探测列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeNetDetects ) 用于查询网络探测列表。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2019-11-12 20:52:05。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DescribeNetDetects
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetDetectIds	否	否	Array of String	网络探测实例 ID 数组。形如：[ netd-12345678 ]
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件，参数不支持同时指定NetDetectIds和Filters。 <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例ID，形如：vpc-12345678</li> <li>net-detect-id - String - (过滤条件) 网络探测实例ID，形如：netd-12345678</li> <li>subnet-id - String - (过滤条件) 子网实例ID，形如：subnet-12345678</li> <li>net-detect-name - String - (过滤条件) 网络探测名称</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量，默认为0。
Limit	否	否	Uint64	返回数量，默认为20，最大值为100。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
NetDetectSet	NetDetect	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的网络探测对象数组。
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的网络探测对象数量。
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	
InvalidParameterValue.Range	

# 修改网络探测

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(ModifyNetDetect)用于修改网络探测参数。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-12-03 15:47:51。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: ModifyNetDetect
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
NetDetectId	是	否	String	网络探测实例 ID。形如: netd-12345678
NetDetectName	否	否	String	网络探测名称,最大长度不能超过60个字节。
DetectDestinationIp	否	否	Array of String	探测目的IPv4地址数组,最多两个。
NextHopType	否	否	String	下一跳类型,目前我们支持的类型有:  VPN: VPN网关;  DIRECTCONNECT: 专线网关;  PEERCONNECTION: 对等连接;  NAT: NAT网关;  NORMAL_CVM: 普通云服务器;
NextHopDestination	否	否	String	下一跳目的网关,取值与“下一跳类型”相关:  下一跳类型为VPN,取值VPN网关ID,形如: vpngw-12345678;  下一跳类型为DIRECTCONNECT,取值专线网关ID,形如: dcg-12345678;  下一跳类型为PEERCONNECTION,取值对等连接ID,形如: pcx-12345678;  下一跳类型为NAT,取值Nat网关,形如: nat-12345678;  下一跳类型为NORMAL_CVM,取值云服务器IPv4地址,形如: 10.0.0.12;
NetDetectDescription	否	否	String	网络探测描述。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.TooLong	
MissingParameter	
InvalidParameter.NextHopMismatch	
InvalidParameterValue.NetDetectSameIp	

# 路由表相关接口

## 用户创建IPv6路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

用户创建IPv6路由。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-11-08 16:39:29。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateIpv6Routes
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID,例如: rtb-azd4dt1c。
Routes	是	否	Array of <a href="#">Route</a>	路由策略对象。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Int64	<a href="#">此参数对外不可见</a> 。 新增的实例个数。
RouteTableSet	<a href="#">RouteTable</a>	<a href="#">此参数对外不可见</a> 。 路由表对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 创建路由表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateRouteTable)用于创建路由表。

- 创建了VPC后,系统会创建一个默认路由表,所有新建的子网都会关联到默认路由表。默认情况下您可以直接使用默认路由表来管理您的路由策略。当您的路由策略较多时,您可以调用创建路由表接口创建更多路由表管理您的路由策略。
- 创建路由表同时可以绑定标签,应答里的标签列表代表添加成功的标签。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2020-02-12 15:59:28。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateRouteTable
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	待操作的VPC实例ID。可通过DescribeVpcs接口返回值中的VpcId获取。
RouteTableName	是	否	String	路由表名称,最大长度不能超过60个字节。
Tags	否	否	Array of <a href="#">Tag</a>	指定绑定的标签列表,例如: [{"Key": "city", "Value": "shanghai"}]

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RouteTable	<a href="#">RouteTable</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 路由表对象。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
MissingParameter	



# 创建路由策略

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(CreateRoutes)用于创建路由策略。

- 向指定路由表批量新增路由策略。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2022-10-24 18:34:16。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateRoutes
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID。
Routes	是	否	Array of <a href="#">Route</a>	路由策略对象。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	UInt64	<a href="#">此参数对外不可见。</a> 新增的实例个数。
RouteTableSet	<a href="#">RouteTable</a>	<a href="#">此参数对外不可见。</a> 路由表对象。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
UnsupportedOperation	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.VpcCidrConflict	
InvalidParameterValue.CidrNotInPeerVpc	

错误码	描述
UnsupportedOperation.SystemRoute	
UnsupportedOperation.Ecmp	
UnsupportedOperation.EcmpWithCcnRoute	
UnsupportedOperation.EcmpWithUserRoute	
UnsupportedOperation.ConflictWithDockerRoute	

# 删除路由表的IPv6路由规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除路由表的IPv6路由规则。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-11-08 16:45:14。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteIpv6Routes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表ID。
RouteItemIds	是	否	Array of String	路由策略ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RouteSet	Route	<b>此参数对外不可见。</b> 删除的路由策略。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 删除路由表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

删除路由表

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-03-08 22:02:23。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DeleteRouteTable
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID, 例如: rtb-azd4dt1c。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 删除路由策略

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口(DeleteRoutes)用于对某个路由表批量删除路由策略 (Route)。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2022-10-20 17:44:03。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteRoutes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID。
Routes	是	否	Array of <a href="#">DellRoute</a>	路由策略对象。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.SystemRoute	

# 查询路由策略冲突列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeRouteConflicts) 用于查询自定义路由策略与云联网路由策略冲突列表

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-07-04 11:37:07。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeRouteConflicts
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID, 例如: rtb-azd4dt1c。
DestinationCidrBlocks	是	否	Array of String	要检查的与之冲突的目的端列表

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RouteConflictSet	<a href="#">RouteConflict</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 路由策略冲突列表
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 查询路由列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DescribeRouteTables ) 用于查询路由表。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2019-08-19 21:54:55。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeRouteTables
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableIds	否	否	Array of String	路由表实例ID, 例如: rtb-azd4dt1c。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定RouteTableIds和Filters。 <li>route-table-id - String - (过滤条件) 路由表实例ID。</li> <li>route-table-name - String - (过滤条件) 路由表名称。</li> <li>vpc-id - String - (过滤条件) VPC实例ID, 形如: vpc-f49l6u0z。</li> <li>association.main - String - (过滤条件) 是否主路由表。</li> <li>tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键进行过滤。</li> <li>tag.tag-key - String - 是否必填: 否 - (过滤条件) 按照标签键值对进行过滤。 tag-key使用具体的标签键进行替换。使用请参考示例2。</li>
Offset	否	否	String	偏移量。
Limit	否	否	String	请求对象个数。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的实例数量。
RouteTableSet	RouteTable	<b>此参数对外不可见。</b> 路由表对象。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	

错误码	描述
ResourceNotFound	
InvalidParameter.Coexist	

## 禁用子网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31



## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DisableRoutes) 用于禁用已启用的子网路由

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-11-14 09:42:06。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DisableRoutes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表唯一ID。
RouteIds	是	否	Array of Uint64	路由策略唯一ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	
UnsupportedOperation.SystemRoute	

# 启用子网路由

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (EnableRoutes) 用于启用已禁用的子网路由。

本接口会校验启用后，是否与已有路由冲突，如果冲突，则无法启用，失败处理。路由冲突时，需要先禁用与之冲突的路由，才能启用该路由。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-11-14 09:41:20。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：EnableRoutes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表唯一ID。
RouteIds	是	否	Array of Uint64	路由策略唯一ID。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
UnsupportedOperation	
UnsupportedOperation.SystemRoute	
UnsupportedOperation.Ecmp	

# 修改IPv6路由规则

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

修改IPv6路由规则。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2021-11-08 16:34:18。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyIpv6Routes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID, 例如: rtb-azd4dt1c。
Routes	是	否	Array of <a href="#">Route</a>	路由策略对象。需要指定路由策略ID (RouteId)。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
OldRouteSet	<a href="#">Route</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 原路由策略信息。
NewRouteSet	<a href="#">Route</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 修改后的路由策略信息。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

# 修改路由表属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyRouteTableAttribute) 用于修改路由表 (RouteTable) 属性。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2018-03-08 22:04:16。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyRouteTableAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID, 例如: rtb-azd4dt1c。
RouteTableName	是	否	String	路由表名称。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 替换路由表绑定关系

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ReplaceRouteTableAssociation)用于修改子网 (Subnet) 关联的路由表 (RouteTable)。

- 一个子网只能关联一个路由表。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-05-24 20:45:44。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ReplaceRouteTableAssociation
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
SubnetId	是	否	String	子网实例ID，例如：subnet-3x5lf5q0。可通过DescribeSubnets接口查询。
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID，例如：rtb-azd4dt1c。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 替换路由策略

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ReplaceRoutes) 根据路由策略ID (RouteId) 修改指定的路由策略 (Route), 支持批量修改。

默认接口请求频率限制: 100次/秒。

接口更新时间: 2022-10-24 19:01:51。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ReplaceRoutes
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID, 例如: rtb-azd4dt1c。
Routes	是	否	Array of <a href="#">Route</a>	路由策略对象。需要指定路由策略ID (RouteId)。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
OldRouteSet	<a href="#">OldRouteSet</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 旧路由信息
NewRouteSet	<a href="#">NewRouteSet</a>	<b>此参数对外不可见。</b> 新路由信息
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
UnsupportedOperation	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.VpcCidrConflict	
InvalidParameterValue.CidrNotInPeerVpc	
UnsupportedOperation.SystemRoute	

错误码	描述
UnsupportedOperation.Ecmp	

## 重置路由表名称和路由策略

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ResetRoutes) 用于对某个路由表名称和所有路由策略 (Route) 进行重新设置。

注意: 调用本接口是先删除当前路由表中所有路由策略, 再保存新提交的路由策略内容, 会引起网络中断。

默认接口请求频率限制：100次/秒。

接口更新时间：2018-08-02 11:45:06。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：ResetRoutes
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID，例如：rtb-azd4dt1c。
RouteTableName	是	否	String	路由表名称，最大长度不能超过60个字节。
Routes	是	否	Array of <a href="#">Route</a>	路由策略。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
UnsupportedOperation	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Duplicate	
InvalidParameterValue.VpcCidrConflict	
InvalidParameterValue.CidrNotInPeerVpc	
UnsupportedOperation.SystemRoute	
UnsupportedOperation.Ecmp	



# 高可用虚拟IP相关接口

## 创建HAVIP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (CreateHaVip) 用于创建高可用虚拟IP (HAVIP)

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2022-10-24 20:15:21。

接口只验签名不鉴权。

### 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数,本接口取值: CreateHaVip
Version	是	否	String	公共参数,本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数,详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
VpcId	是	否	String	HAVIP 所在私有网络 ID。
SubnetId	是	否	String	HAVIP 所在子网 ID。
HaVipName	是	否	String	HAVIP 名称。
Vip	否	否	String	指定虚拟IP地址,必须在 VPC 网段内且未被占用。不指定则自动分配。

### 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
HaVip	HaVip	<b>此参数对外不可见。</b> HAVIP 对象。
RequestId	String	唯一请求 ID,每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

### 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.Duplicate	

---

错误码	描述
InvalidParameterValue.TooLong	

## 删除HAVIP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名：vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 ( DeleteHaVip ) 用于删除高可用虚拟IP ( HAVIP )

本接口是异步完成，如需查询异步任务执行结果，请使用本接口返回的 RequestId 轮询 QueryTask 接口

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2018-10-19 10:02:27。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数，本接口取值：DeleteHaVip
Version	是	否	String	公共参数，本接口取值：2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数，详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
HaVipId	是	否	String	HAVIP 唯一 ID ，形如：havip-9o233uri 。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID ，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	

# 查询HAVIP列表

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (DescribeHaVips) 用于查询高可用虚拟IP (HAVIP) 列表。

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2019-12-19 18:05:25。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: DescribeHaVips
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
HaVipIds	否	否	Array of String	HAVIP 唯一 ID, 形如: havip-9o233uri。
Filters	否	否	Array of Filter	过滤条件, 参数不支持同时指定 HaVipIds 和 Filters。 <li>havip-id - String - HAVIP 唯一 ID, 形如: havip-9o233uri。</li> <li>havip-name - String - HAVIP 名称。</li> <li>vpc-id - String - HAVIP 所在私有网络 ID。</li> <li>subnet-id - String - HAVIP 所在子网 ID。</li> <li>address-ip - String - HAVIP 绑定的弹性公网 IP。</li>
Offset	否	否	Uint64	偏移量
Limit	否	否	Uint64	返回数量

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
TotalCount	Uint64	<b>此参数对外不可见。</b> 符合条件的对象数。
HaVipSet	HaVip	<b>此参数对外不可见。</b> HAVIP 对象数组。
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
InvalidParameter.Coexist	

# HAVIP绑定EIP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (HaVipAssociateAddressIp) 用于高可用虚拟IP (HAVIP) 绑定弹性公网IP (EIP)

本接口是异步完成, 如需查询异步任务执行结果, 请使用本接口返回的 RequestId 轮询 QueryTask 接口

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2018-10-19 10:04:24。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: HaVipAssociateAddressIp
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
HaVipId	是	否	String	HAVIP 唯一 ID, 形如: havip-9o233uri。必须是没有绑定 EIP 的 HAVIP
AddressIp	是	否	String	弹性公网 IP。必须是没有绑定 HAVIP 的 EIP

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.BindEIP	

# HAVIP解绑EIP

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (HaVipDisassociateAddressIp) 用于将高可用虚拟IP (HAVIP) 已绑定的弹性公网IP (EIP) 解除绑定

本接口是异步完成, 如需查询异步任务执行结果, 请使用本接口返回的 RequestId 轮询 QueryTask 接口

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2018-10-19 10:04:48。

接口既验签名又鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: HaVipDisassociateAddressIp
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
HaVipId	是	否	String	HAVIP 唯一 ID, 形如: havip-9o233uri。必须是已绑定 EIP 的 HAVIP。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.UnbindEIP	

# 修改HAVIP属性

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

## 1. 接口描述

接口请求域名: vpc.api3.finance.cloud.tencent.com。

本接口 (ModifyHaVipAttribute) 用于修改高可用虚拟IP (HAVIP) 属性

默认接口请求频率限制: 20次/秒。

接口更新时间: 2018-10-10 19:49:38。

接口只验签名不鉴权。

## 2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数, 完整公共参数列表见[公共请求参数](#)。

参数名称	必选	允许NULL	类型	描述
Action	是	否	String	公共参数, 本接口取值: ModifyHaVipAttribute
Version	是	否	String	公共参数, 本接口取值: 2017-03-12
Region	是	否	String	公共参数, 详见产品支持的 <a href="#">地域列表</a> (TODO)
HaVipId	是	否	String	HAVIP 唯一 ID, 形如: havip-9o233uri。
HaVipName	是	否	String	HAVIP 名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。

## 3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID, 每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

## 4. 错误码

以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码, 其他错误码详见[公共错误码](#)。

错误码	描述
InvalidParameterValue	
InvalidParameter	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceNotFound	
InvalidParameterValue.TooLong	

## 数据结构

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### Rule

防火墙规则

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Priority	否	是	Uint64	防火墙规则优先级
Protocol	否	是	String	协议
SourceCidr	否	是	String	源地址网段
SourcePort	否	是	String	源端口范围
DestCidr	否	是	String	目的地址网段
DestPort	是	是	String	目的端口范围
Action	否	是	String	策略
Description	否	是	String	规则描述

### SecurityGroupPolicyTemplate

安全组规则模板

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupPolicyTemplates

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TemplateName	是	否	String	模板名称。
TemplateRemark	是	否	String	模板描述。
Ingress	是	否	Array of <a href="#">SecurityGroupPolicy</a>	进站规则。
Egress	是	否	Array of <a href="#">SecurityGroupPolicy</a>	出站规则。

### CcnAttachedInstance

云联网 (CCN) 关联实例 (Instance) 对象

被如下接口引用：DescribeCcnAttachedInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CcnId	是	否	String	云联网实例ID。
InstanceType	是	否	String	关联实例类型：<li> VPC : 私有网络</li><li> DIRECTCONNECT : 专线网关</li><li> BMVPC : 黑石私有网络</li>
InstanceId	是	否	String	关联实例ID。
InstanceName	是	否	String	关联实例名称。
InstanceRegion	是	否	String	关联实例所属大区，例如：ap-guangzhou。
InstanceUin	是	否	String	关联实例所属UIN (根账号)。



名称	必选	允许NULL	类型	描述
CidrBlock	是	否	Array of String	关联实例CIDR。
State	是	否	String	关联实例状态：<li> PENDING : 申请中</li><li> ACTIVE : 已连接</li><li> EXPIRED : 已过期</li><li> REJECTED : 已拒绝</li><li> DELETED : 已删除</li><li> FAILED : 失败的 ( 2小时后将异步强制解关联 )</li><li> ATTACHING : 关联中</li><li> DETACHING : 解关联中</li><li> DETACHFAILED : 解关联失败 ( 2小时后将异步强制解关联 )</li>
AttachedTime	是	否	Datetime	关联时间。
CcnUin	是	否	String	云联网所属UIN ( 根账号 )。

## AssistantCidr

VPC辅助CIDR信息。

被如下接口引用：CreateAssistantCidr、CreateVpc、DescribeAssistantCidr、DescribeVpcs、ModifyAssistantCidr

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。形如：vpc-6v2ht8q5
CidrBlock	是	否	String	辅助CIDR。形如：172.16.0.0/16
AssistantType	是	否	Int64	辅助CIDR类型 ( 0 : 普通辅助CIDR, 1 : 容器辅助CIDR )，默认都是0。
SubnetSet	是	是	Array of Subnet	辅助CIDR拆分的子网。

## FlowLog

流日志

被如下接口引用：CreateAndAttachNetworkInterface、CreateFlowLog、CreateNetworkInterface、DescribeFlowLog、DescribeFlowLogs、DescribeNetworkInterfaces、DescribeNetworkInterfacesExtra

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	否	否	String	私有网络ID或者统一ID，建议使用统一ID
FlowLogId	否	否	String	流日志唯一ID
FlowLogName	否	否	String	流日志实例名字
ResourceType	否	否	String	流日志所属资源类型，VPC SUBNET NETWORKINTERFACE
ResourceId	否	否	String	资源唯一ID
TrafficType	否	否	String	流日志采集类型，ACCEPT REJECT ALL
CloudLogId	否	否	String	流日志存储ID
CloudLogState	否	否	String	流日志存储ID状态
FlowLogDescription	否	否	String	流日志描述信息
CreatedTime	否	否	String	流日志创建时间

## SslVpnClientConfig

ssl-vpn-client-client-config 配置

被如下接口引用：DownloadVpnGatewaySSLClientCert

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SSLVpnClientConfiguration	是	是	String	客户端配置
SSLVpnRootCert	是	是	String	根证书
SSLVpnKey	是	是	String	客户端密钥
SSLVpnCert	是	是	String	客户端证书

## LocalIpTranslationNatRule

本端IP转换复杂类型

被如下接口引用：CreateLocalIpTranslationNatRule、CreatePeerIpTranslationNatRule、DeleteLocalIpTranslationNatRule、DeletePeerIpTranslationNatRule、DescribeLocalIpTranslationNatRules、DescribePeerIpTranslationNatRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
OriginalIp	是	否	String	原始IP
TranslationIp	是	否	String	映射IP
Description	是	是	String	描述

## AddressTemplateItem

地址信息

被如下接口引用：CreateAddressTemplateGroup、DescribeAddressTemplateGroups

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressTemplateName	否	否	String	地址模版名称
AddressTemplateId	是	否	String	地址模版Id

## ReferredSecurityGroup

安全组被引用信息

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupReferences

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID。
ReferredSecurityGroupIds	是	否	Array of String	引用安全组实例ID ( SecurityGroupId ) 的所有安全组实例ID。

## LocalIpTranslationAclRule

本端IP转换ACL规则复杂类型

被如下接口引用：CreateLocalIpTranslationAclRule、DescribeLocalIpTranslationAclRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	是	否	String	协议
SourcePort	是	否	String	源端口
DestinationCidr	是	否	String	目的IP

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DestinationPort	是	否	String	目的端口
Action	否	否	Int64	0 或 1

## DefaultVpcSubnet

默认VPC和子网

被如下接口引用：CreateDefaultVpc

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	默认VpcId
SubnetId	是	否	String	默认SubnetId

## Ip6Rule

IPV6转换规则

被如下接口引用：DescribeIp6Translators

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ip6RuleId	是	否	String	IPV6转换规则唯一ID，形如rule6-xxxxxxxx
Ip6RuleName	是	否	String	IPV6转换规则名称
Vip6	是	否	String	IPV6地址
Vport6	是	否	Int64	IPV6端口号
Protocol	是	否	String	协议类型，支持TCP/UDP
Vip	是	否	String	IPV4地址
Vport	是	否	Int64	IPV4端口号
RuleStatus	是	否	String	转换规则状态，限于CREATING,RUNNING,DELETING,MODIFYING
CreatedTime	是	否	Datetime_iso	转换规则创建时间

## AccountAttribute

账户属性对象

被如下接口引用：DescribeAccountAttributes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AttributeName	是	否	String	属性名
AttributeValues	是	否	Array of String	属性值

## DhcpIp

描述 DhcpIp 信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DhcpIpId	是	否	String	DhcpIp 的 ID , 是 DhcpIp 的唯一标识。
VpcId	是	否	String	DhcpIp 所在私有网络 ID 。
SubnetId	是	否	String	DhcpIp 所在子网 ID 。
DhcpIpName	是	否	String	DhcpIp 的名称。
PrivateIpAddress	是	否	String	IP地址。
AddressIp	是	否	String	绑定 EIP 。
NetworkInterfaceId	是	否	String	DhcpIp 关联弹性网卡 ID 。
InstanceId	是	否	String	被绑定的实例 ID 。
State	是	否	String	状态 : <li> AVAILABLE : 运行中</li> <li> UNBIND : 未绑定</li>
CreateTime	是	否	Datetime	创建时间。

## EIPispInfo

EIP运营商信息

被如下接口引用 : DescribeEIPispInfo

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Type	是	否	String	运营商类型CTCCUCCCMCCBGP
Name	是	否	String	运营商名称
Id	否	否	Int64	运营商ID。
IspStatus	否	否	Int64	IPv4运营商状态。
IspStatusIPv6	否	否	Int64	IPv6运营商状态。
DefaultIsp	否	否	Int64	是否IPv4默认运营商。

## RouteTableAssociation

路由表关联关系

被如下接口引用 : CreateIpv6Routes、CreateRouteTable、CreateRoutes、DescribeRouteTables

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID。

## Message

异步任务返回结果信息

被如下接口引用 :

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Code	是	否	Int64	错误编码
Error	是	否	String	错误提示信息

## InstanceStatistic

用于描述实例的统计信息

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupAssociationStatistics

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceType	是	否	String	实例的类型
InstanceCount	是	否	Uint64	实例的个数

## InternetPrice

公网询价出参

被如下接口引用：InquiryPriceAllocateAddresses

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressPrice	否	否	<a href="#">InternetPriceDetail</a>	公网IP询价详细参数。

## PeerConnection

对等连接实例信息。

被如下接口引用：DescribeVpcPeeringConnections

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	本端VPC唯一ID。
VpcName	是	否	String	本端VPC名称。
VpcCidrBlock	是	否	String	本端VPC的IPv4CIDR。
PeerVpcId	是	否	String	对端VPC唯一ID。
PeerVpcName	是	否	String	对端VPC名称。
PeerVpcCidrBlock	是	否	String	对端VPC的IPv4CIDR。
PeeringConnectionId	是	否	String	对等连接唯一ID。
PeeringConnectionName	是	否	String	对等连接名称。
State	是	否	String	对等连接状态，PENDING，投放中；ACTIVE，使用中；REJECTED，已拒绝；DELETED，已删除；FAILED，失败。
Type	是	否	Int64	0：基础网络互通；1：vpc间互通；2：vpc与黑石网络互通；
IsNgw	是	否	Int64	0:是NewAfc；1:不是。
Bandwidth	是	否	Int64	对等连接带宽值。
SrcRegion	是	否	String	本端地域。
DstRegion	是	否	String	对端地域。
CreateTime	是	否	String	创建时间。
AppId	是	否	Int64	本端APPID。
PeerAppId	是	否	Int64	对端APPID。
Uin	是	否	Uint64	UIN。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TagSet	否	是	Array of Tag	Tag信息
PeerUin	否	否	Uint64	对端uin
ChargeType	否	否	String	最近变更类型

## CvmInstance

云主机实例信息。

被如下接口引用：DescribeVpcInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。
InstanceId	是	否	String	云主机实例ID
InstanceName	是	否	String	云主机名称。
InstanceState	是	否	String	云主机状态。
CPU	是	否	Uint64	实例的CPU核数，单位：核。
Memory	是	否	Uint64	实例内存容量，单位：GB。
CreatedTime	是	否	String	创建时间。
InstanceType	是	否	String	实例机型。
EniLimit	是	否	Uint64	实例弹性网卡配额（包含主网卡）。
EniIpLimit	是	否	Uint64	实例弹性网卡内网IP配额（包含主网卡）。
InstanceEniCount	是	否	Uint64	实例已绑定弹性网卡的个数（包含主网卡）。

## Filter

过滤器

被如下接口引用：BandwidthLimitForCcnAlarmOnly、DescribeAddressTemplateGroups、DescribeAddressTemplates、DescribeAddresses、DescribeAssistantCidr、DescribeBandwidthPackageResources、DescribeBandwidthPackages、DescribeCcnAttachedInstances、DescribeCcnLimits、DescribeCcnRoutes、DescribeCcns、DescribeCustomerGateways、DescribeDBInstancesWithSecurityGroup、DescribeDirectConnectGateways、DescribeEipStatistics、DescribeFlowLogs、DescribeHaVips、DescribeIp6Addresses、DescribeIp6Translators、DescribeLocalDestinationIpPortTranslationNatRules、DescribeLocalIpTranslationAclRules、DescribeLocalIpTranslationNatRules、DescribeLocalSourceIpPortTranslationAclRules、DescribeLocalSourceIpPortTranslationNatRules、DescribeNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules、DescribeNatGateways、DescribeNetDetectStates、DescribeNetDetects、DescribeNetworkAcls、DescribeNetworkInterfaces、DescribeNetworkInterfacesExtra、DescribePeerIpTranslationNatRules、DescribeRouteTables、DescribeRoutes、DescribeRoutesWithLocal、DescribeSecurityGroupPolicies、DescribeSecurityGroups、DescribeServiceTemplateGroups、DescribeServiceTemplates、DescribeSpecificTrafficPackageUsedDetails、DescribeSubnets、DescribeTrafficMirrors、DescribeTrafficPackages、DescribeVpcEndPoint、DescribeVpcEndPointService、DescribeVpcEndPointServiceWhiteList、DescribeVpcInstances、DescribeVpcPeeringConnections、DescribeVpcs、DescribeVpnConnections、DescribeVpnGatewaySSLClients、DescribeVpnGatewaySSLServers、DownloadSpecificTrafficPackageUsedDetails、GetCcnRegionBandwidthLimits

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	属性名称, 若存在多个Filter时, Filter间的关系为逻辑与 ( AND ) 关系。
Values	是	否	Array of String	属性值, 若同一个Filter存在多个Values, 同一Filter下Values间的关系为逻辑或 ( OR ) 关系。

## NetworkInterface

弹性网卡

被如下接口引用：CreateAndAttachNetworkInterface、CreateNetworkInterface、DescribeNetworkInterfaces、DescribeNetworkInterfacesExtra

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NetworkInterfaceId	是	否	String	弹性网卡实例ID，例如：eni-f1xjkw1b。
NetworkInterfaceName	是	否	String	弹性网卡名称。
NetworkInterfaceDescription	否	否	String	弹性网卡描述。
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
GroupSet	否	否	Array of String	绑定的安全组。
Primary	否	否	Bool	是否是主网卡。
MacAddress	是	否	String	MAC地址。
State	是	否	String	弹性网卡状态：<li> PENDING : 创建中</li><li> AVAILABLE : 可用的</li><li> ATTACHING : 绑定中</li><li> DETACHING : 解绑中</li><li> DELETING : 删除中</li>
PrivateIpAddressSet	是	否	Array of <a href="#">PrivateIpAddressSpecification</a>	内网IP信息。
Attachment	否	是	<a href="#">NetworkInterfaceAttachment</a>	绑定的云服务器对象。
Zone	否	否	String	可用区。
CreatedTime	否	否	String	创建时间。
Ipv6AddressSet	是	否	Array of <a href="#">Ipv6Address</a>	IPv6 地址列表。
TagSet	是	否	Array of <a href="#">Tag</a>	标签键值对。
EniType	否	否	Uint64	网卡类型。0 - 弹性网卡；1 - evm弹性网卡。
FlowLogsSet	否	是	Array of <a href="#">FlowLog</a>	流日志列表。
QosLevel	否	否	String	qos 级别
AttachType	否	否	Uint64	绑定级别
Business	否	否	String	业务方
CdcId	否	否	String	CDC 唯一ID

## TrafficMirror

流量镜像实例

被如下接口引用：CreateTrafficMirror、DescribeTrafficMirrors

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC实例ID
TrafficMirrorId	是	否	String	流量镜像实例
TrafficMirrorName	是	否	String	TrafficMirrorName
TrafficMirrorDescribe	是	否	String	流量镜像描述
State	是	否	String	流量镜像状态

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Direction	是	否	String	流量镜像采集方向
CollectorSrcs	是	否	Array of String	流量镜像采集对象
NatId	是	否	String	流量镜像过滤的nat网关实例ID
CollectorNormalFilters	是	否	Array of <a href="#">TrafficMirrorFilter</a>	流量镜像过滤的五元组规则
CollectorTarget	是	否	<a href="#">TrafficMirrorTarget</a>	流量镜像接收目标
CreateTime	是	否	String	流量镜像创建时间

## InternetPriceDetail

公网IP询价出参

被如下接口引用：InquiryPriceAllocateAddresses

名称	必选	允许NULL	类型	描述
UnitPrice	否	否	Float	付费单价，单位：元。
DiscountPrice	否	否	Float	打折后单价，单位：元。
ChargeUnit	否	否	String	计价单元，可取值范围： HOUR：表示计价单元是按每小时来计算。当前涉及该计价单元的场景有：流量按小时后付费（TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR）、带宽按小时后付费（BANDWIDTH_POSTPAID_BY_HOUR）； MONTH：表示计价单元是按每月来计算。当前涉及该计价单元的场景有：带宽按月后付费（BANDWIDTH_POSTPAID_BY_MONTH）、带宽按月预付费（BANDWIDTH_PREPAID_BY_MONTH）、带宽包计费（BANDWIDTH_PACKAGE）。

## NetDetectIpState

网络探测目的IP的验证结果。

被如下接口引用：CheckNetDetectState、DescribeNetDetectStates

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DetectDestinationIp	是	否	String	探测目的IPv4地址。
State	是	否	Int64	探测结果。0：成功；-1：查询不到路由丢包；-2：外出ACL丢包；-3：IN ACL丢包；-4：其他错误；
Delay	是	否	UInt64	时延，单位毫秒
PacketLossRate	是	否	UInt64	丢包率

## UsedDetailDownload

共享流量包的用量明细文件生成历史

被如下接口引用：DescribeDownloadSpecificTrafficPackageUsedDetails

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Id	是	否	Int64	生成历史唯一ID
TrafficPackageId	是	否	String	共享流量包唯一ID
StartTime	是	否	Datetime	开始时间
EndTime	是	否	Datetime	结束时间
DownloadUrl	是	是	String	下载链接



名称	必选	允许NULL	类型	描述
Filename	是	否	String	文件名称
Status	是	否	String	任务状态. RUNNING-正在生成, SUCCESS-成功, FAIL-失败
ErrorMsg	是	是	String	错误信息
ExpiredAt	是	是	Datetime	下载链接过期时间
CreatedAt	是	否	Datetime	文件生成时间
IsExpired	是	是	Bool	下载链接是否已经过期

## LocalSourceIpPortTranslationAclRule

本端源IP端口转换ACL映射规则

被如下接口引用：CreateLocalSourceIpPortTranslationAclRule、DescribeLocalSourceIpPortTranslationAclRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	是	否	String	协议
SourceCidr	是	否	String	源地址
SourcePort	是	否	String	源端口
DestinationCidr	是	否	String	目的地址
DestinationPort	是	否	String	目的端口
Action	否	否	Int64	动作, 0允许, 1拒绝

## VpngwCcnRoutes

VPN网关云联网络路由信息

被如下接口引用：DescribeVpnGatewayCcnRoutes、ModifyVpnGatewayCcnRoutes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RouteId	是	否	String	路由信息ID
Status	否	否	String	路由信息是否启用ENABLE：启用该路由DISABLE：不启用该路由

## VpcExtendCidr

vpc扩展的CIDR

被如下接口引用：DescribeVpcExtendCidrs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	vpcId
CidrBlock	是	否	String	CIDR
CreateTime	是	否	Date	创建时间

## SecurityPolicyDatabase

SecurityPolicyDatabase策略

被如下接口引用：CreateVpnConnection、DescribeVpnConnections、ModifyVpnConnectionAttribute

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LocalCidrBlock	是	否	String	本端网段
RemoteCidrBlock	是	否	Array of String	对端网段

## LocalSourceIpPortTranslationAclRuleNeedId

本端源IP端口转换ACL映射规则

被如下接口引用：ModifyLocalSourceIpPortTranslationAclRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	是	否	String	协议
SourceCidr	是	否	String	源地址
SourcePort	是	否	String	源端口
DestinationCidr	是	否	String	目的地址
DestinationPort	是	否	String	目的端口
Action	否	否	Int64	动作, 0允许, 1拒绝
AclRuleId	是	否	Int64	ACL规则ID

## NatGatewayAddress

NAT网关绑定的弹性IP

被如下接口引用：CreateNatGateway、DescribeNatGateways

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressId	否	否	String	弹性公网IP (EIP) 的唯一 ID, 形如: eip-11112222。
PublicIpAddress	否	否	String	外网IP地址, 形如: 123.121.34.33。
IsBlocked	否	否	Bool	资源封堵状态。true表示弹性ip处于封堵状态, false表示弹性ip处于未封堵状态。

## Edge

Edge设备。

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EdgeId	是	否	String	Edge设备Id。
EdgeName	是	否	String	Edge设备名称。
EdgeState	是	否	String	Edge设备的状态。TO_BE_DELIVERED 待发货 DELIVERING 发货中 DELIVERY_FAILED 发货失败 TRANSMITING 物流中 TRANSMIT_FAILED 物流失败 UNACTIVATED 待激活 RUNNING 运行中 OFFLINE 离线 UPDATING 升级中 ROLLBACKING 回滚中 ISOLATE 到期隔离
EdgeModel	是	否	String	Edge设备型号或者规格。
SN	是	否	String	SN码
EdgeBandwidthSet	是	否	Array of <a href="#">EdgeBandwidth</a>	Edge的带宽。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EdgeFirewallSet	是	否	Array of <a href="#">Firewall</a>	Edge的防火墙。
EdgeWanPortSet	是	否	Array of <a href="#">EdgeWanPort</a>	Edge设备的Wan口。
EdgeLanPortSet	是	否	Array of <a href="#">EdgeLanPort</a>	Edge设备的Lan口。
EdgeWlanSet	是	否	Array of <a href="#">EdgeWlan</a>	Edge设备的Wlan口。
EdgeDescription	是	否	String	Edge备注信息。

## EndPointService

终端节点服务对象。

被如下接口引用：CreateVpcEndPointService、DescribeVpcEndPointService

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务ID
VpcId	是	否	String	VPCID。
ServiceOwner	是	否	String	APPID。
ServiceName	是	否	String	终端节点服务名称。
ServiceVip	是	否	String	后端服务的VIP。
ServiceInstanceId	是	否	String	后端服务的ID，比如lb-xxx。
AutoAcceptFlag	是	否	Bool	是否自动接受。
EndPointCount	是	是	Uint64	关联的终端节点个数。
EndPointSet	是	是	Array of <a href="#">EndPoint</a>	终端节点对象数组。
CreateTime	是	否	String	创建时间。
IpAddressType	否	否	String	IP地址类型

## TrafficMirrorTarget

流量镜像采集目标类型

被如下接口引用：CreateTrafficMirror、DescribeTrafficMirrors、ResetTrafficMirrorTarget

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TargetIps	是	否	Array of String	流量镜像的接收IP
AlgHash	是	否	String	流量镜像接收IP组，均衡规则，支持ENI/FIVE_TUPLE_FLOW

## InvalidReceiverEndpoint

公网IP类型的流量镜像的单个非法接收端

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Reason	是	否	String	非法接收端的非法原因
Endpoint	是	否	String	非法接收端的endpoint

## RouteConflict

路由冲突对象

被如下接口引用：DescribeRouteConflicts

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID，例如：rtb-azd4dt1c。
DestinationCidrBlock	是	否	String	要检查的与之冲突的目的端
ConflictSet	是	否	Array of <a href="#">Route</a>	冲突的路由策略列表

## AddressTemplateGroup

IP地址模板集合

被如下接口引用：CreateAddressTemplateGroup、DescribeAddressTemplateGroups

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressTemplateName	是	否	String	IP地址模板集合名称。
AddressTemplateGroupId	是	否	String	IP地址模板集合实例ID，例如：ipmg-dih8xdbq。
AddressTemplateIdSet	是	否	Array of String	IP地址模板ID。
CreatedTime	否	否	String	创建时间。
AddressTemplateSet	是	否	Array of <a href="#">AddressTemplateItem</a>	IP地址模板实例。

## EdgePort

Edge设备的物理接口

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EdgeLanPortSet	是	是	Array of <a href="#">EdgeLanPort</a>	Edge设备的LAN接口。
EdgeWanPortSet	是	是	Array of <a href="#">EdgeWanPort</a>	Edge设备的WAN接口。

## ServiceTemplate

协议端口模板

被如下接口引用：CreateServiceTemplate、CreateServiceTemplateGroup、DescribeServiceTemplateGroups、DescribeServiceTemplates

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ServiceTemplateId	是	否	String	协议端口实例ID，例如：ppm-f5n1f8da。
ServiceTemplateName	是	否	String	模板名称。
ServiceSet	否	否	Array of String	协议端口信息。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreateTime	否	否	String	创建时间。

## AddressBase

弹性公网IP基础信息

被如下接口引用：DescribeAddressSet

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InternetServiceProvider	是	否	String	运营商信息，包括移动，联通，电信，腾讯CAP
SetName	是	否	String	弹性公网IP集群名称
SetId	是	否	Int64	弹性公网IP集群唯一Id
AddressIp	是	否	String	弹性公网IP地址
IsDpdk	是	否	Bool	弹性公网IP是否支持DPDK
Status	是	否	String	弹性公网IP是否可用

## LocalSourceIpPortTranslationNatRule

专线网关本端源IP端口NAT映射地址池

被如下接口引用：CreateLocalSourceIpPortTranslationNatRule、DeleteLocalSourceIpPortTranslationNatRule、DescribeLocalSourceIpPortTranslationNatRules、ModifyLocalSourceIpPortTranslationNatRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IpPool	是	否	String	IP地址池
Description	是	否	String	描述

## SingleIspZone

可用区与三网运营商的映射关系

被如下接口引用：DescribeSingleIspRegion

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Zone	是	否	String	可用区
ZoneId	是	否	UInt64	可用区ID
Singleisp	是	否	Array of String	三网运营商，包括"CMCC", "CTCC", "CUCC"

## VpnGateway

VPN网关对象。

被如下接口引用：CreateVpnGateway、DescribeVpnGateways

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpnGatewayId	是	否	String	网关实例ID。
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpnGatewayName	是	否	String	网关实例名称。
Type	是	否	String	网关实例类型：'IPSEC', 'SSL', 'CCN'。
State	是	否	String	网关实例状态，'PENDING'：生产中，'DELETING'：删除中，'AVAILABLE'：运行中。
PublicIpAddress	是	否	String	网关公网IP。
RenewFlag	是	否	String	网关续费类型：'NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW'：手动续费，'NOTIFY_AND_AUTO_RENEW'：自动续费，'NOT_NOTIFY_AND_NOT_RENEW'：到期不续费。
InstanceChargeType	是	否	String	网关计费类型：POSTPAID_BY_HOUR：按小时后付费，PREPAID：包年包月预付费，
InternetMaxBandwidthOut	是	否	Uint64	网关出带宽。
CreatedTime	是	否	Datetime	创建时间。
ExpiredTime	是	否	Datetime	预付费网关过期时间。
IsAddressBlocked	是	否	Bool	公网IP是否被封堵。
NewPurchasePlan	是	否	String	计费模式变更，PREPAID_TO_POSTPAID：包年包月预付费到期转按小时后付费。
RestrictState	是	否	String	网关计费装，PROTECTIVELY_ISOLATED：被安全隔离的实例，NORMAL：正常。
Zone	是	否	String	可用区，如：ap-guangzhou-2
VpnGatewayQuotaSet	是	否	Array of VpnGatewayQuota	网关带宽配额信息
Version	是	否	String	网关实例版本信息
NetworkInstanceId	是	否	String	Type值为CCN时，该值表示云联网实例ID
IspType	是	否	String	公网IP运营商

## ClassicLinkInstance

私有网络和基础网络互通设备

被如下接口引用：DescribeClassicLinkInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC实例ID
InstanceId	是	否	String	云服务器实例唯一ID

## CcnRegionBandwidthLimit

云联网 (CCN) 地域出带宽上限

被如下接口引用：CreateCcnBandwidth、DescribeCcnRegionBandwidthLimits、GetCcnRegionBandwidthLimits、GetCreateCcnBandwidthDeal、InquiryPriceCreateCcnBandwidth、SetCcnRegionBandwidthLimits

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域，例如：ap-guangzhou
BandwidthLimit	是	否	Uint64	出带宽上限，单位：Mbps
IsBm	否	否	Bool	是否黑石地域，默认 false。
DstRegion	否	是	String	目的地域，例如：ap-shanghai

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DstIsBm	否	否	Bool	目的地域是否为黑石地域，默认 false。

## Firewall

Edge设备防火墙对象

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
FirewallId	是	否	String	防火墙唯一ID
FirewallName	是	否	String	防火墙名称
FirewallDescription	是	否	String	防火墙描述信息
FirewallType	是	否	String	防火墙类型
FirewallAttachedCount	是	否	Int64	防火墙关联的Edge设备数量

## CloudAttachPriceInfo

高速上云服务计费信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Discount	是	否	Float	折扣
DiscountPrice	是	否	Float	折后价
OriginalPrice	是	否	Float	原价

## NetworkInterfaceExtendIp

弹性网卡扩展ip段

被如下接口引用：DescribeNetworkInterfaceExtendIps

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	Uint64	Vpc整型id
UniqVpcId	是	否	String	Vpc唯一id
EniId	是	否	Uint64	弹性网卡整型id
UniqEniId	是	否	String	弹性网卡唯一id
Ip	是	否	String	扩展ip

## AcIRuleId

本端IP转换ACL规则ID复杂类型

被如下接口引用：DeleteLocalIpTranslationAcIRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RuleId	是	否	Int64	规则ID

## IKEOptionsSpecification

IKE配置 (Internet Key Exchange, 因特网密钥交换), IKE具有一套自我保护机制, 用户配置网络安全协议

被如下接口引用: CreateVpnConnection、DescribeVpnConnections、ModifyVpnConnectionAttribute

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PropoEncryAlgorithm	否	否	String	加密算法, 可选值: '3DES-CBC', 'AES-CBC-128', 'AES-CBS-192', 'AES-CBC-256', 'DES-CBC', 默认为3DES-CBC
PropoAuthenAlgorithm	否	否	String	认证算法: 可选值: 'MD5', 'SHA1', 默认为MD5
ExchangeMode	否	否	String	协商模式: 可选值: 'AGGRESSIVE', 'MAIN', 默认为MAIN
LocalIdentity	否	否	String	本端标识类型: 可选值: 'ADDRESS', 'FQDN', 默认为ADDRESS
RemoteIdentity	否	否	String	对端标识类型: 可选值: 'ADDRESS', 'FQDN', 默认为ADDRESS
LocalAddress	否	否	String	本端标识, 当LocalIdentity选为ADDRESS时, LocalAddress必填。LocalAddress默认为vpn网关公网IP
RemoteAddress	否	否	String	对端标识, 当RemoteIdentity选为ADDRESS时, RemoteAddress必填
LocalFqdnName	否	否	String	本端标识, 当LocalIdentity选为FQDN时, LocalFqdnName必填
RemoteFqdnName	否	否	String	对端标识, 当remoteIdentity选为FQDN时, RemoteFqdnName必填
DhGroupName	否	否	String	DH group, 指定IKE交换密钥时使用的DH组, 可选值: 'GROUP1', 'GROUP2', 'GROUP5', 'GROUP14', 'GROUP24',
IKESaLifetimeSeconds	否	否	Uint64	IKE SA Lifetime, 单位: 秒, 设置IKE SA的生存周期, 取值范围: 60-604800
IKEVersion	否	否	String	IKE版本

## BandwidthSpecification

用于描述Anycast各地域带宽值。

被如下接口引用:

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	Anycast入口地域名称。
Bandwidth	是	否	Int64	带宽值。单位 Mbps。

## ItemPrice

单项计费价格信息

被如下接口引用: InquiryPriceCreateCcnBandwidth、InquiryPriceCreateVpcPeerConnection、InquiryPriceCreateVpnGateway、InquiryPriceNatGateway、InquiryPriceRenewCcnBandwidth、InquiryPriceRenewVpnGateway、InquiryPriceResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth、InquiryPriceUpdateCcnBandwidth

名称	必选	允许NULL	类型	描述
UnitPrice	否	否	Float	按量计费后付费单价, 单位: 元。
ChargeUnit	否	否	String	按量计费后付费计价单元, 可取值范围: HOUR: 表示计价单元是按每小时来计算。当前涉及该计价单元的场景有: 实例按小时后付费 (POSTPAID_BY_HOUR)、带宽按小时后付费 (BANDWIDTH_POSTPAID_BY_HOUR): GB: 表示计价单元是按每GB来计算。当前涉及该计价单元的场景有: 流量按小时后付费 (TRAFFIC_POSTPAID_BY_HOUR)。
OriginalPrice	否	否	Float	预付费商品的原价, 单位: 元。
DiscountPrice	否	否	Float	预付费商品的折扣价, 单位: 元。



## UsedDetail

共享流量包用量明细

被如下接口引用：DescribeSpecificTrafficPackageUsedDetails

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TrafficPackageId	是	否	String	流量包唯一ID
TrafficPackageName	是	是	String	流量包名称
TotalAmount	是	否	TrafficFlow	流量包总量
Deduction	是	否	TrafficFlow	本次抵扣
RemainingAmount	是	否	TrafficFlow	本次抵扣后剩余量
Time	是	否	Datetime	抵扣时间
ResourceType	是	否	String	资源类型
ResourceId	是	否	String	资源ID
ResourceName	是	否	String	资源名称
Deadline	是	否	Datetime	流量包到期时间

## ModifyBandwidthPrice

调整带宽询价结果。

被如下接口引用：InquiryPriceModifyAddressesBandwidth

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressPrice	否	否	AddressPrice	调整带宽询价结果。

## CcnLimit

云联网配额

被如下接口引用：DescribeCcnLimits

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Type	是	否	String	云联网配额类型
Value	是	否	Uint64	云联网配额数值

## Vpc

私有网络(VPC)对象。

被如下接口引用：CreateVpc、DescribeVpcs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcName	是	否	String	VPC 名称。
VpcId	是	否	String	VPC 实例 ID，例如：vpc-azd4dt1c。
CidrBlock	是	否	String	VPC 的 IPv4 CIDR。
IsDefault	否	否	Bool	是否默认 VPC。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EnableMulticast	是	否	Bool	是否开启组播。
CreateTime	否	否	String	创建时间。
DnsServerSet	是	否	Array of String	DNS 列表。
DomainName	是	否	String	DHCP 域名选项值。
DhcpOptionsId	是	否	String	DHCP 选项集 ID 。
EnableDhcp	是	否	Bool	是否开启 DHCP 。
Ipv6CidrBlock	否	否	String	VPC 的 IPv6 CIDR 。
TagSet	是	否	Array of Tag	标签键值对
AssistantCidrSet	否	是	Array of AssistantCidr	辅助CIDR
BmsNum	否	是	Int64	Bms数量。
ExtendCidrSet	否	是	Array of ExtendCidr	扩展cidr列表。

## FilterObject

过滤器键值对

被如下接口引用：DescribeClassicLinkInstances、DescribeVpnGateways

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Name	是	否	String	属性名称, 若存在多个Filter时, Filter间的关系为逻辑与 ( AND ) 关系。
Values	是	否	Array of String	属性值, 若同一个Filter存在多个Values, 同一Filter下Values间的关系为逻辑或 ( OR ) 关系。

## VpnGatewayQuota

VPN网关配额对象

被如下接口引用：CreateVpnGateway、DescribeVpnGatewayQuota、DescribeVpnGateways

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Bandwidth	是	否	Uint64	带宽配额
Cname	是	否	String	配额中文名称
Name	是	否	String	配额英文名称

## InstanceChargePrepaid

预付费 ( 包年包月 ) 计费对象。

被如下接口引用：CreateCcnBandwidth、CreateVpnGateway、GetCreateCcnBandwidthDeal、GetRenewCcnBandwidthDeal、InquiryPriceCreateCcnBandwidth、InquiryPriceCreateVpnGateway、InquiryPriceRenewCcnBandwidth、InquiryPriceRenewVpnGateway、RenewCcnBandwidth、RenewVpnGateway

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Period	是	否	Uint64	购买实例的时长, 单位: 月。取值范围: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 24, 36。
RenewFlag	否	否	String	自动续费标识。取值范围: NOTIFY_AND_AUTO_RENEW: 通知过期且自动续费, NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW: 通知过期不自动续费。默认: NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW

## GatewayFlowMonitor

网关流量监控对象。

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	私有网络ID。
GatewayType	是	否	String	网关类型。
GatewayId	是	否	String	网关ID。
GatewayFlowId	是	否	Uint64	网关流量监控ID。
CreatedTime	是	否	Datetime	网关流量监控开启时间。

## NatGateway

NAT网关对象。

被如下接口引用：CreateNatGateway、DescribeNatGateways

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NatGatewayId	是	否	String	NAT网关的ID。
NatGatewayName	是	否	String	NAT网关的名称。
CreatedTime	是	否	String	NAT网关创建的时间。
State	是	否	String	NAT网关的状态。'PENDING'：生产中，'DELETING'：删除中，'AVAILABLE'：运行中，'UPDATING'：升级中，'FAILED'：失败。
InternetMaxBandwidthOut	是	否	Uint64	网关最大外网出带宽(单位:Mbps)。
MaxConcurrentConnection	是	否	Uint64	网关并发连接上限。
PublicIpAddressSet	是	否	Array of <a href="#">NatGatewayAddress</a>	绑定NAT网关的公网IP对象数组。
NetworkState	是	否	String	NAT网关网络状态。“AVAILABLE”：运行中，“UNAVAILABLE”：不可用，“INSUFFICIENT”：欠费停服。
DestinationIpPortTranslationNatRuleSet	是	否	Array of <a href="#">DestinationIpPortTranslationNatRule</a>	NAT网关的端口转发规则。
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
Zone	是	否	String	NAT网关所在的可用区。
GatewayType	否	是	String	底层网关类型，取值为：NORMAL、HYPER。
TagSet	是	否	Array of <a href="#">Tag</a>	标签键值对。
SourceIpTranslationNatRuleSet	否	否	Array of <a href="#">SourceIpTranslationNatRule</a>	NAT网关的SNAT规则。

## LbTrafficMirrorSet

公网IP类型的流量镜像的详细信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CollectorIps	是	否	Array of String	采集端IP列表

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ReceiverEndpoints	是	否	Array of String	接收端endpoint列表
CollectorQuota	是	否	Uint64	采集端最大IP个数
ReceiverQuota	是	否	Uint64	接收端最大endpoint个数
LbTrafficMirrorId	是	否	String	流量镜像的uniq id
VpcId	是	否	String	当前流量镜像从属的VpcId
SubnetId	是	是	String	当前流量镜像接收端所在的子网ID

## NatGatewayQuota

NAT网关配额

被如下接口引用：DescribeNatGatewayQuota

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BandwidthQuota	是	否	Uint64	NAT网关带宽配额

## AddressLibInfo

IP地址库信息

被如下接口引用：DescribeIpLocation、DescribeIpOnline

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Country	是	否	String	国家信息
Province	是	否	String	省、州、郡一级行政区域信息
City	是	否	String	市一级行政区域信息
Region	是	否	String	市内区域信息
Isp	是	否	String	接入运营商信息
AddressIp	是	否	String	查询IP地址
AsName	是	否	String	骨干运营商信息
AsId	是	否	String	运营商As号
Comment	是	否	String	注释信息。目前的填充值为移动接入用户的APN值，如无APN属性则为空
InternetServiceProvider	是	否	String	同Isp，废弃

## NetworkAclEntry

网络ACL规则。

被如下接口引用：CreateNetworkAcl、DescribeNetworkAcls、ModifyNetworkAclEntries

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	否	否	String	协议, 取值: TCP,UDP, ICMP, ALL。
Port	否	否	String	端口(all, 单个port, range)。当Protocol为ALL或ICMP时，不能指定Port。
CidrBlock	否	否	String	网段或IP(互斥)。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ipv6CidrBlock	否	否	String	网段或IPv6(互斥)。
Action	否	否	String	ACCEPT 或 DROP。
Description	否	否	String	规则描述, 最大长度100。
ModifyTime	否	否	String	修改时间。

## NetworkAclEntrySet

网络ACL规则集合

被如下接口引用: ModifyNetworkAclEntries

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ingress	否	否	Array of <a href="#">NetworkAclEntry</a>	进站规则。
Egress	否	否	Array of <a href="#">NetworkAclEntry</a>	出站规则。

## Resource

描述带宽包资源信息的结构

被如下接口引用: DescribeBandwidthPackageResources、DescribeBandwidthPackages

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ResourceType	是	否	String	带宽包资源类型, 包括'Address'和'LoadBalance'
ResourceId	是	否	String	带宽包资源Id, 形如'eip-xxxx', 'lb-xxxx'
AddressIp	是	否	String	带宽包资源Ip

## ZoneInfo

EIP可用区列表信息

被如下接口引用: DescribeAvailableZone

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Zone	是	否	String	可用区名称, 例如, ap-guangzhou-1
ZoneName	是	否	String	可用区描述, 例如, 广州一区
ZoneId	是	否	Int64	可用区ID
ZoneState	是	否	String	可用区状态, 目前只有两种状态, 分别是UNAVAILABLE和AVAILABLE

## TrafficPackage

流量包信息描述类型

被如下接口引用:

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TrafficPackageId	是	否	String	流量包唯一ID
TrafficPackageName	是	是	String	流量包名称

名称	必选	允许NULL	类型	描述
TotalAmount	是	否	Float	流量包总量, 单位GB
RemainingAmount	是	否	Float	流量包剩余量, 单位GB
Status	是	否	String	流量包状态, 可能的值有: AVAILABLE-可用状态, EXPIRED-已过期, EXHAUSTED-已用完, REFUNDED-已退还, DELETED-已删除
CreatedTime	是	否	Datetime_iso	流量包创建时间
Deadline	是	否	Datetime_iso	流量包截止时间
UsedAmount	是	否	Float	已使用的流量, 单位GB

## VpcGateway

VPC下的网关信息

被如下接口引用: DescribeVpcGateways

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。
Pip	是	否	String	内网IP地址。
WanIp	是	否	String	公网IP地址。

## AddressPrice

调整带宽询价结果。

被如下接口引用: InquiryPriceModifyAddressesBandwidth

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ChargeUnit	否	否	String	计费单位
UnitPrice	否	否	Float	单价
DiscountPrice	否	否	Float	折扣价格

## EdgeWlan

Edge设备的Wlan

被如下接口引用:

名称	必选	允许NULL	类型	描述
WifiState	是	否	String	wifi状态, 开启: ON, 关闭: OFF。
CountryCode	是	否	String	国家码。
SSID	是	否	String	ssid。
SSIDBroadcast	是	否	String	SSID广播是否开启, 开启: ON, 关闭: OFF。
AuthType	是	否	String	加密模式。不加密: OPEN, WAP-PSK, WAP-PSK2。
Channel	是	否	String	频段, 2.4G, ``5G。
AuthPasswd	是	否	String	密码。
VportId	是	否	String	逻辑口id。

## EndPoint

终端节点详情。

被如下接口引用：CreateVpcEndPoint、CreateVpcEndPointService、DescribeVpcEndPoint、DescribeVpcEndPointService

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EndPointId	是	否	String	终端节点ID。
VpcId	是	否	String	VPCID。
SubnetId	是	否	String	子网ID。
EndPointOwner	是	否	String	APPID。
EndPointName	是	否	String	终端节点名称。
ServiceVpcId	是	否	String	终端节点服务的VPCID。
ServiceVip	是	否	String	终端节点服务的VIP。
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务的ID。
EndPointVip	是	否	String	终端节点的VIP。
State	是	否	String	终端节点状态，ACTIVE：可用，PENDING：待接受，ACCEPTING：接受中，REJECTED：已拒绝，FAILED：失败。
CreateTime	是	否	String	创建时间。
GroupSet	否	否	Array of String	终端节点绑定的安全组实例ID列表。
ServiceName	否	否	String	终端节点服务名称。
IpAddressType	否	否	String	IP地址类型

## EdgeBandwidth

Edge的带宽参数

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DeployRegion	是	否	String	Edge设备的部署地域，带宽的源地域。
CommunicateRegion	是	否	String	Edge设备的通信地域，带宽的目的地域。
BandwidthLimit	是	否	Int64	带宽上限。
CreatedTime	是	否	Datetime	带宽创建时间。
ExpiredTime	是	否	Datetime	带宽过期时间。
BandwidthId	是	否	String	带宽唯一Id。
RenewFlag	是	否	String	自动续费标识。取值范围：NOTIFY_AND_AUTO_RENEW：通知过期且自动续费，NOTIFY_AND_MANUAL_RENEW：通知过期不自动续费。

## ResourceDashboard

VPC资源看板（各资源个数）

被如下接口引用：DescribeVpcResourceDashboard

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	Vpc实例ID, 例如: vpc-f1xjkw1b。
SubnetId	是	否	String	子网实例ID, 例如: subnet-bthucmmy。
Classiclink	是	否	UInt64	基础网络互通。
Dcg	是	否	UInt64	专线网关。
Pcx	是	否	UInt64	对等连接。
Ip	是	否	UInt64	当前已使用的IP总数。
Nat	是	否	UInt64	NAT网关。
Vpngw	是	否	UInt64	VPN网关。
FlowLog	是	否	UInt64	流日志。
NetworkDetect	是	否	UInt64	网络探测。
NetworkACL	是	否	UInt64	网络ACL。
CVM	是	否	UInt64	云主机。
LB	是	否	UInt64	负载均衡。
CDB	是	否	UInt64	关系型数据库。
Cmem	是	否	UInt64	云数据库 TencentDB for Memcached。
CTSDB	是	否	UInt64	时序数据库。
MariaDB	是	否	UInt64	数据库 TencentDB for MariaDB ( TDSQL ) 。
SQLServer	是	否	UInt64	数据库 TencentDB for SQL Server。
Postgres	是	否	UInt64	云数据库 TencentDB for PostgreSQL。
NAS	是	否	UInt64	网络附加存储。
Greenplum	是	否	UInt64	Snova云数据仓库。
Ckafka	是	否	UInt64	消息队列 CKAFKA。
Grocery	是	否	UInt64	Grocery。
HSM	是	否	UInt64	数据加密服务。
Tcaplus	是	否	UInt64	游戏存储 Tcaplus。
Cnas	是	否	UInt64	Cnas。
TiDB	是	否	UInt64	HTAP 数据库 TiDB。
Emr	是	否	UInt64	EMR 集群。
SEAL	是	否	UInt64	SEAL。
CFS	是	否	UInt64	文件存储 CFS。
Oracle	是	否	UInt64	Oracle。
ElasticSearch	是	否	UInt64	ElasticSearch服务。
TBaaS	是	否	UInt64	区块链服务。
Itop	是	否	UInt64	Itop。
DBAudit	是	否	UInt64	云数据库审计。
CynosDBPostgres	是	否	UInt64	企业级云数据库 CynosDB for Postgres。



名称	必选	允许NULL	类型	描述
Redis	是	否	Uint64	数据库 TencentDB for Redis。
MongoDB	是	否	Uint64	数据库 TencentDB for MongoDB。
DCDB	是	否	Uint64	分布式数据库 TencentDB for TDSQL。
CynosDBMySQL	是	否	Uint64	企业级云数据库 CynosDB for MySQL。
Subnet	是	否	Uint64	子网。
RouteTable	是	否	Uint64	路由表。
JNS	否	否	Uint64	JNS 服务
ENI	否	否	Uint64	弹性网卡
CDM	否	否	Uint64	CDM
CCN	否	否	Uint64	云联网
HAVIP	否	否	Uint64	高可用虚拟Ip

## TemplateLimit

参数模板配额

被如下接口引用：DescribeTemplateLimits

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressTemplateMemberLimit	是	否	Uint64	参数模板IP地址成员配额。
AddressTemplateGroupMemberLimit	是	否	Uint64	参数模板IP地址组成员配额。
ServiceTemplateMemberLimit	是	否	Uint64	参数模板协议端口成员配额。
ServiceTemplateGroupMemberLimit	是	否	Uint64	参数模板协议端口组成员配额。

## AddressTemplate

IP地址模板

被如下接口引用：CreateAddressTemplate、DescribeAddressTemplates

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressTemplateName	是	否	String	IP地址模板名称。
AddressTemplateId	是	否	String	IP地址模板实例唯一ID。
AddressSet	是	否	Array of String	IP地址信息。
CreatedTime	否	否	String	创建时间。

## VpcNum

vpc数字ID

被如下接口引用：DescribeVpcIds

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcNumId	是	否	UInt64	VPC实例数字ID。

## FirewallRule

防火墙规则集合

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Egress	否	是	Array of Rule	出站规则集合
Ingress	否	是	Array of Rule	进站规则集合

## AclRuleIdType

本端IP转换ACL规则ID复杂类型

被如下接口引用：DeleteLocalSourceIpPortTranslationAclRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AclRuleId	是	否	Int64	规则ID

## AddressBasic

EIP基本信息

被如下接口引用：DescribeAddressesHistory

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressIp	否	否	String	外网IP地址
AddressId	是	否	String	EIP 的 ID，是 EIP 的唯一标识。
AddressType	是	否	String	eip资源类型，包括"CalcIP","WanIP","EIP","AnycastEIP"。其中"CalcIP"表示设备ip，"WanIP"表示普通公网ip，"EIP"表示弹性公网ip，"AnycastEip"表示加速EIP
InternetServiceProvider	是	否	String	EIP运营商信息，包括"CMCC","CTCC","CUCC","BGP"，其中"CMCC"表示移动运营商，"CTCC"表示电信运营商，"CUCC"表示联通运营商，"BGP"表示BGP对接运营商
Status	是	否	String	EIP使用状态，"used"表示该ip地址在当前地域已被占用，"unused"表示该ip地址在当前地域未被占用
AnycastZone	是	否	String	Anycast 发布域是加速 IP 地址发布的地域，即 Anycast CLB 的 VIP 所发布的 POP 接入点，客户端接入最近的 POP 接入点。目前 Anycast CLB 支持以下发布域：发布域 A(ANYCAST_ZONE_A)：主要是中国和欧美地区，VIP 将同时在北京、上海、广州、中国香港、多伦多、硅谷、法兰克福、弗吉尼亚和莫斯科发布。发布域 B(ANYCAST_ZONE_B)：主要是中国和东南亚地区，VIP 将同时在北京、上海、广州、中国香港、新加坡、首尔、孟买、曼谷和东京发布。
Address	否	否	String	外网IP地址。

## DestinationIpPortTranslationNatRule

NAT网关的端口转发规则

被如下接口引用：CreateNatGateway、CreateNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule、DeleteNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule、DescribeNatGateways、ModifyNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IpProtocol	是	否	String	网络协议, 可选值: TCP、UDP。
PublicIpAddress	是	否	String	弹性IP。
PublicPort	是	否	UInt64	公网端口。
PrivateIpAddress	是	否	String	内网地址。
PrivatePort	是	否	UInt64	内网端口。
Description	是	否	String	NAT网关转发规则描述。

## VpnConnection

VPN通道对象。

被如下接口引用: CreateVpnConnection、DescribeVpnConnections

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpnConnectionId	是	否	String	通道实例ID。
VpnConnectionName	是	否	String	通道名称。
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
VpnGatewayId	是	否	String	VPN网关实例ID。
CustomerGatewayId	是	否	String	对端网关实例ID。
PreShareKey	是	否	String	预共享密钥。
VpnProto	是	否	String	通道传输协议。
EncryptProto	是	否	String	通道加密协议。
RouteType	是	否	String	路由类型。
CreatedTime	是	否	Datetime	创建时间。
State	是	否	String	通道的生产状态, PENDING: 生产中, AVAILABLE: 运行中, DELETING: 删除中。
NetStatus	是	否	String	通道连接状态, AVAILABLE: 已连接。
SecurityPolicyDatabaseSet	是	否	Array of <a href="#">SecurityPolicyDatabase</a>	SPD。
IKEOptionsSpecification	是	否	<a href="#">IKEOptionsSpecification</a>	IKE选项。
IPSECOptionsSpecification	是	否	<a href="#">IPSECOptionsSpecification</a>	IPSEC选择。

## SecurityGroupLimitSet

用户安全组配额限制。

被如下接口引用: DescribeSecurityGroupLimits

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SecurityGroupLimit	是	否	UInt64	每个项目每个地域可创建安全组数
SecurityGroupPolicyLimit	是	否	UInt64	安全组下的最大规则数
ReferredSecurityGroupLimit	是	否	UInt64	安全组下嵌套安全组规则数
SecurityGroupInstanceLimit	是	否	UInt64	单安全组关联实例数

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceSecurityGroupLimit	是	否	Uint64	实例关联安全组数
SecurityGroupReferredCvmAndEniLimit	是	否	Uint64	安全组关联网卡配额
SecurityGroupReferredSvcLimit	是	否	Uint64	安全组关联服务配额
SecurityGroupExtendedPolicyLimit	是	否	Uint64	安全组扩展策略配额

## PrivateIpAddressSpecification

内网IP信息

被如下接口引用：AssignPrivateIpAddresses、CreateAndAttachNetworkInterface、CreateNetworkInterface、CreateNetworkInterfaceEx、DescribeNetworkInterfaces、DescribeNetworkInterfacesExtra、ModifyPrivateIpAddressesAttribute、UnassignPrivateIpAddresses

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PrivateIpAddress	是	否	String	内网IP地址。
Primary	否	否	Bool	是否是主IP。
PublicIpAddress	否	否	String	公网IP地址。
AddressId	否	否	String	EIP实例ID，例如：eip-11112222。
Description	否	否	String	内网IP描述信息。
IsWanIpBlocked	否	否	Bool	公网IP是否被封堵。
State	否	否	String	IP状态：PENDING：生产中MIGRATING：迁移中DELETING：删除中AVAILABLE：可用的

## SecurityGroupPolicyCheckInfo

安全组策略检测结果对象

被如下接口引用：CheckSecurityGroupPolicies

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Direction	是	否	String	数据流方向，取值：inbound(入站)，outbound(出站)。
Protocol	是	否	String	协议，取值：TCP,UDP,ICMP。
Port	是	否	String	端口号，对于入站为目标端口，对于出站为源端口。
Action	是	否	String	数据流是否方通，取值：ACCEPT(方通)，DROP(未方通)。

## SubnetInput

子网对象

被如下接口引用：CreateSubnets

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CidrBlock	是	否	String	子网的 CIDR。
SubnetName	是	否	String	子网名称。
Zone	是	否	String	可用区。形如：ap-guangzhou-2。
RouteTableId	否	否	String	指定关联路由表，形如：rtb-3ryrwzuu。
Type	否	否	Uint64	指定需要创建的子网类型

## NetworkInterfaceAttachment

弹性网卡绑定关系

被如下接口引用：CreateAndAttachNetworkInterface、CreateNetworkInterface、DescribeNetworkInterfaces、DescribeNetworkInterfacesExtra

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	云主机实例ID。
DeviceIndex	是	否	UInt64	网卡在云主机实例内的序号。
InstanceAccountId	是	否	String	云主机所有者账户信息。
AttachTime	是	否	String	绑定时间。

## OldRouteSet

旧路由集合

被如下接口引用：ReplaceRoutes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RouteId	否	否	String	路由Id
DestinationCidrBlock	否	否	String	目的网段
GatewayType	否	否	String	网关类型
GatewayId	否	否	String	网关Id
RouteDescription	否	否	String	路由描述

## Ip6Translator

IPV6转换实例信息

被如下接口引用：DescribeIp6Translators

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ip6TranslatorId	是	否	String	IPV6转换实例唯一ID，形如ip6-xxxxxxx
Ip6TranslatorName	是	否	String	IPV6转换实例名称
Vip6	是	否	String	IPV6地址
IspName	是	否	String	IPV6转换地址所属运营商
TranslatorStatus	是	否	String	转换实例状态，限于CREATING,RUNNING,DELETING,MODIFYING
CreatedTime	是	否	Datetime_iso	IPV6转换实例创建时间
Ip6RuleCount	是	否	Int64	绑定的IPV6转换规则数量
IP6RuleSet	是	否	Array of <a href="#">Ip6Rule</a>	IPV6转换规则信息
CreatedTimeLocal	否	否	Datetime	IPV6转换实例创建本地时间

## ServiceTemplateGroup

协议端口模板集合

被如下接口引用：CreateServiceTemplateGroup、DescribeServiceTemplateGroups

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ServiceTemplateGroupId	是	否	String	协议端口模板集合实例ID, 例如: ppmg-2klmrefu。
ServiceTemplateName	是	否	String	协议端口模板集合名称。
ServiceTemplateIdSet	是	否	Array of String	协议端口模板实例ID。
CreateTime	否	否	String	创建时间。
ServiceTemplateSet	是	否	Array of <a href="#">ServiceTemplate</a>	协议端口模板实例信息。

## SubnetNum

子网数字ID

被如下接口引用: DescribeSubnetIds

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
VpcNumId	是	否	UInt64	VPC实例数字ID。
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。
SubnetNumId	是	否	UInt64	子网实例数字ID。

## DirectConnectGatewayCcnRoute

专线网关云联网路由 (IDC网段) 对象

被如下接口引用: CreateDirectConnectGatewayCcnRoutes、DescribeDirectConnectGatewayCcnRoutes、ReplaceDirectConnectGatewayCcnRoutes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RouteId	是	否	String	路由ID。
DestinationCidrBlock	是	否	String	IDC网段。
ASPath	是	否	Array of String	BGP 的 AS-Path 属性。

## SourceIpTranslationNatRule

NAT的SNAT规则

被如下接口引用: CreateNatGateway、CreateNatGatewaySourceIpTranslationNatRule、DescribeNatGatewaySourceIpTranslationNatRules、DescribeNatGateways、ModifyNatGatewaySourceIpTranslationNatRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NatGatewaySnatId	否	否	String	Snat规则ID
ResourceId	是	否	String	资源ID
ResourceType	是	是	String	资源类型, 目前包含SUBNET、NETWORKINTERFACE
PrivateIpAddress	是	否	String	源IP/网段
PublicIpAddresses	是	否	Array of String	弹性IP地址池
Description	是	否	String	描述
NatGatewayId	否	是	String	NAT网关的ID。
VpcId	否	是	String	私有网络VPC的ID。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CreatedTime	否	是	String	NAT网关SNAT规则创建时间。

## VpcPrivateIpAddress

VPC内网IP对象。

被如下接口引用：DescribeVpcPrivateIpAddresses

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PrivateIpAddress	是	否	String	VPC 内网 IP。
CidrBlock	是	否	String	所属子网 CIDR。
PrivateIpAddressType	是	否	String	内网 IP 类型。
CreatedTime	是	否	Datetime	IP 申请时间。

## CCN

云联网 (CCN) 对象

被如下接口引用：CreateCcn、DescribeCcns

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CcnId	是	否	String	云联网唯一ID
CcnName	是	否	String	云联网名称
CcnDescription	是	否	String	云联网描述信息
InstanceCount	是	否	Uint64	关联实例数量
CreateTime	是	否	Datetime	创建时间
State	是	否	String	实例状态，'ISOLATED': 隔离中 (欠费停服)，'AVAILABLE': 运行中。
QosLevel	是	否	String	实例服务质量，'PT': 白金，'AU': 金，'AG': 银。
InstanceChargeType	是	是	String	付费类型，PREPAID为预付费，POSTPAID为后付费。
BandwidthLimitType	是	是	String	限速类型，INTER_REGION_LIMIT为地域间限速；OUTER_REGION_LIMIT为地域出口限速。
TagSet	是	否	Array of Tag	标签键值对。

## CcnBandwidthInfo

用于描述云联网地域间限速带宽实例的信息

被如下接口引用：CreateCcnBandwidth、GetCcnRegionBandwidthLimits

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CcnId	是	是	String	带宽所属的云联网ID。
CreatedTime	是	是	String	实例的创建时间。
ExpiredTime	是	是	String	实例的过期时间
RegionFlowControlId	是	是	String	带宽实例的唯一ID。
RenewFlag	是	是	String	带宽是否自动续费的标记。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CcnRegionBandwidthLimit	是	是	<a href="#">CcnRegionBandwidthLimit</a>	描述带宽的地域和限速上限信息。

## IPSECOptionsSpecification

IPSec配置，腾讯云提供IPSec安全会话设置

被如下接口引用：CreateVpnConnection、DescribeVpnConnections、ModifyVpnConnectionAttribute

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EncryptAlgorithm	否	否	String	加密算法，可选值：'3DES-CBC'、'AES-CBC-128'、'AES-CBC-192'、'AES-CBC-256'、'DES-CBC'、'NULL'，默认为AES-CBC-128
IntegrityAlgorith	否	否	String	认证算法：可选值：'MD5'、'SHA1'，默认为
IPSECSaLifetimeSeconds	否	否	Uint64	IPsec SA lifetime(s)：单位秒，取值范围：180-604800
PfsDhGroup	否	否	String	PFS：可选值：'NULL'、'DH-GROUP1'、'DH-GROUP2'、'DH-GROUP5'、'DH-GROUP14'、'DH-GROUP24'，默认为NULL
IPSECSaLifetimeTraffic	否	否	Uint64	IPsec SA lifetime(KB)：单位KB，取值范围：2560-604800

## SecurityGroupAssociationStatistics

安全组关联的实例统计

被如下接口引用：DescribeSecurityGroupAssociationStatistics

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID。
CVM	是	否	Uint64	云服务器实例数。
CDB	是	否	Uint64	数据库实例数。
ENI	是	否	Uint64	弹性网卡实例数。
SG	是	否	Uint64	被安全组引用数。
CLB	是	否	Uint64	负载均衡实例数。
InstanceStatistics	是	否	Array of <a href="#">InstanceStatistic</a>	全量实例的绑定统计。
TotalCount	是	否	Uint64	所有资源的总计数（不包含被安全组引用数）。

## ServiceTemplateSpecification

协议端口模版

被如下接口引用：CreateSecurityGroupPolicies、CreateSecurityGroupWithPolicies、DeleteSecurityGroupPolicies、DescribeSecurityGroupPolicies、DescribeSecurityGroupPolicyTemplates、ModifySecurityGroupPolicies、ReplaceSecurityGroupPolicy

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ServiceId	是	否	String	协议端口ID，例如：ppm-f5n1f8da。
ServiceGroupId	是	否	String	协议端口组ID，例如：ppmg-f5n1f8da。

## VpcIpv6Address

VPC内网IPv6对象。



被如下接口引用：DescribeVpcIpv6Addresses

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ipv6Address	是	否	String	VPC 内 IPv6 地址。
CidrBlock	是	否	String	所属子网 IPv6 CIDR。
Ipv6AddressType	是	否	String	IPv6 类型。
CreatedTime	是	否	String	IPv6 申请时间。

## BandwidthLimitForCcnAlarmOnly

云联网 (CCN) 地域出带宽上限

被如下接口引用：BandwidthLimitForCcnAlarmOnly

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域，例如：ap-guangzhou。
BandwidthLimit	是	否	Uint64	出带宽上限，单位：Mbps。
VbcId	是	否	Uint64	整型ID。
CcnId	是	否	String	实例ID。

## CustomerGatewayVendor

对端网关厂商信息对象。

被如下接口引用：DescribeCustomerGatewayVendors、DownloadCustomerGatewayConfiguration

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Platform	是	否	String	平台。
SoftwareVersion	是	否	String	软件版本。
VendorName	是	否	String	供应商名称。

## AddressTemplateSpecification

IP地址模版

被如下接口引用：CreateSecurityGroupPolicies、CreateSecurityGroupWithPolicies、DeleteSecurityGroupPolicies、DescribeSecurityGroupPolicies、DescribeSecurityGroupPolicyTemplates、ModifySecurityGroupPolicies、ReplaceSecurityGroupPolicy

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressId	是	否	String	IP地址ID，例如：ipm-2uw6ujo6。
AddressGroupId	是	否	String	IP地址组ID，例如：ipmg-2uw6ujo6。

## EdgeLanPort

Edge设备的Lan物理口

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PortInterface	是	否	String	Lan接口。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PortName	是	否	String	Lan名称。
PortState	是	否	String	端口状态。
MTU	是	否	Uint64	MTU值。
EdgeLanVportSet	是	否	Array of <a href="#">EdgeLanVport</a>	Lan接口的逻辑口。
Type	是	否	String	Lan口类型。

## TrafficPackageResourceDeduction

共享流量包资源抵扣量

被如下接口引用：DescribeSpecificTrafficPackageResourcesUsedStatistics

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ResourceId	是	否	String	抵扣资源唯一ID
Deduction	是	否	<a href="#">TrafficFlow</a>	抵扣量

## LocalIpTranslationAclRuleNeedId

本端IP转换ACL规则复杂类型

被如下接口引用：ModifyLocalIpTranslationAclRule

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	是	否	String	协议
SourcePort	是	否	String	源端口
DestinationCidr	是	否	String	目的IP
DestinationPort	是	否	String	目的端口
Action	否	否	Int64	0 或 1
AclRuleId	是	否	Int64	规则ID

## LocalDestinationIpPortTranslationNatRule

本端目的IP端口转换复杂结构

被如下接口引用：CreateLocalDestinationIpPortTranslationNatRule、DeleteLocalDestinationIpPortTranslationNatRule、DescribeLocalDestinationIpPortTranslationNatRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	是	否	String	协议
OriginalPort	是	否	Int64	源端口
OriginalIp	是	否	String	源IP
TranslationPort	是	否	Int64	目的端口
TranslationIp	是	否	String	目的IP
Description	否	否	String	描述

## EdgeWanVport

WAN接口的逻辑接口。

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AccessMode	否	否	String	接入模式，形如互联网接入，INTERNET，专线接入，DIRECTCONNET，冗余：REDUNDANT。
AccessType	否	否	String	接入方式，形如，STATIC，DHCP，PPPOE。
EnableNat	否	否	Bool	是否开启Nat。
AccountName	否	是	String	账号。
AccountPassword	否	是	String	密码。
IpAddress	否	是	String	ip网段。
NetMask	否	是	Uint64	ip掩码。
GatewayIpAddress	否	是	String	网关ip地址。
RemoteIpAddress	否	是	String	远端ip地址。
DetectIpAddress	否	是	String	探测ip地址。
VlanId	否	是	Uint64	VlanId。
RouteType	否	是	String	路由类型，形如 STATIC，BPG。
RedundantEdgeId	否	是	String	冗余的edge设备。
RedundantPortInterface	否	是	String	冗余的端口。
RedundantVportId	否	是	String	冗余的逻辑接口。
DirectConnectTunnelId	否	是	String	关联的专线通道Id。关联专线接入时，入参只需要传递专线通道id，可以不传递专线网关id。
DirectConnectGatewayId	否	是	String	关联的专线网关Id。
VportId	否	是	String	逻辑端口id。
EnableDirectConnect	否	是	Bool	是否绑定云专线。

## VpcGlobalExtendCidr

查询VPC全局扩展cidr段

被如下接口引用：DescribeVpcGlobalExtendCidrs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Subnet	是	否	String	subnet值
Mask	是	否	String	子网掩码
IntMask	是	否	Uint64	整型子网掩码
CreateTime	是	否	Date	创建时间

## RegionInfo

地域对象

被如下接口引用：DescribeRegions

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域ID, 如: ap-guangzhou。
RegionId	是	否	Uint64	地域数字ID。
ShortName	是	否	String	地域简称, 如: gz。
Name	是	否	String	地域名称, 如: 广州。
IsChinaMainland	是	否	Bool	是否中国大陆地域。
IsFinance	是	否	Bool	是否金融地域。
AvailableZoneSet	是	否	Array of <a href="#">AvailableZone</a>	可用区列表。
WhiteListKey	是	否	Array of String	白名单 key 列表。

## TrafficFlow

流量描述。

被如下接口引用: DescribeSpecificTrafficPackageResourcesUsedStatistics、DescribeSpecificTrafficPackageUsedDetails

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Value	是	否	Uint64	实际流量, 单位为 字节
FormatValue	是	是	Float	格式化后的流量, 单位见参数 FormatUnit
FormatUnit	是	是	String	格式化后流量的单位

## NatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRule

NAT网关的端口转发规则

被如下接口引用: DescribeNatGatewayDestinationIpPortTranslationNatRules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
IpProtocol	否	否	String	网络协议, 可选值: TCP、UDP。
PublicIpAddress	是	否	String	弹性IP。
PublicPort	是	否	Uint64	公网端口。
PrivateIpAddress	是	否	String	内网地址。
PrivatePort	是	否	Uint64	内网端口。
Description	否	否	String	NAT网关转发规则描述。
NatGatewayId	是	是	String	NAT网关的ID。
VpcId	是	是	String	私有网络VPC的ID。
CreatedTime	是	是	String	NAT网关转发规则创建时间。

## NetworkAcl

网络ACL

被如下接口引用: CreateNetworkAcl、DescribeNetworkAcls

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC 实例 ID。
NetworkAclId	是	否	String	网络ACL实例 ID。
NetworkAclName	是	否	String	网络ACL名称, 最大长度为60。
CreateTime	是	否	String	创建时间。
SubnetSet	是	否	Array of Subnet	网络ACL关联的子网数组。
IngressEntries	是	否	Array of NetworkAclEntry	网络ACL入站规则。
EgressEntries	是	否	Array of NetworkAclEntry	网络ACL出站规则。

## Ipv6Address

IPv6 地址信息。

被如下接口引用：AssignIpv6Addresses、CreateAndAttachNetworkInterface、CreateNetworkInterface、DescribeNetworkInterfaces、DescribeNetworkInterfacesExtra、ModifyIpv6AddressesAttribute、UnassignIpv6Addresses

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Address	是	否	String	IPv6 地址, 形如：3402:4e00:20:100:0:8cd9:2a67:71f3
Primary	否	否	Bool	是否是主 IP。
AddressId	否	否	String	EIP 实例 ID, 形如：eip-hxlqja90。
Description	否	否	String	描述信息。
IsWanIpBlocked	否	否	Bool	公网IP是否被封堵。
State	否	否	String	IPv6 地址状态：<li> PENDING : 生产中</li><li> MIGRATING : 迁移中</li><li> DELETING : 删除中</li><li> AVAILABLE : 可用的</li>

## EdgeLanVport

Lan接口的逻辑接口。

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VportName	否	否	String	逻辑接口名称。
VlanId	否	否	Uint64	逻辑端口的vlan。
IpAddress	否	否	String	逻辑接口的IP地址 (CIDR格式)。
AttachedPorts	否	否	String	逻辑端口绑定的物理端口名。
DhcpMode	否	否	String	逻辑端口的DHCP类型, 不开启：OFF, 开启 SERVER。
DhcpCidrBlock	否	否	String	逻辑端口的DHCP地址池。
State	否	否	String	逻辑端口的状态。State为出参, 作为入参时, 不需要传递。
VportIp	否	否	String	逻辑端口的Id。VportIp为出参, 作为入参时, 不需要传递。

## SSLVpnServer

SSLVpnServer

被如下接口引用：DescribeVpnGatewaySSLServers

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VpcId
VpnSslServerId	是	否	String	VpnSslServerId
VpnGatewayId	是	否	String	VpnGatewayId
SSLVpnServerName	是	否	String	SSLVpnServerName
LocalAddress	是	否	String	本段地址
RemoteAddress	是	否	String	对端地址
MaxConnection	是	否	Array of Int64	连接数
WanIp	是	否	String	公网ip
State	是	否	Int64	server 创建状态

## NetDetectState

网络探测验证结果。

被如下接口引用：DescribeNetDetectStates

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NetDetectId	是	否	String	网络探测实例ID。形如：netd-12345678。
NetDetectIpStateSet	是	否	Array of <a href="#">NetDetectIpState</a>	网络探测目的IP验证结果对象数组。

## VpcEndPointServiceUser

终端节点服务的白名单对象详情。

被如下接口引用：DescribeVpcEndPointServiceWhiteList

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Owner	是	否	Uint64	AppId。
UserUin	是	否	String	Uin。
Description	是	否	String	描述信息。
CreateTime	是	否	String	创建时间
EndPointServiceId	是	否	String	终端节点服务ID。

## BandwidthAttribute

带宽属性

被如下接口引用：DescribeBandwidthAttribute

名称	必选	允许NULL	类型	描述
NetworkPayMode	是	是	Array of String	网络计费模式列表，取值包括'BANDWIDTH_POSTPAID_BY_MONTH','BANDWIDTH_PREPAID_BY_MONTH','TRAFFIC_POSTPAID_BY_H

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CvmPayMode	是	是	Array of String	cvm实例计费模式列表，取值包括"PREPAID","POSTPAID_BY_HOUR","CDHPAID"。
Cpu	是	是	Array of Int64	cpu核数范围，前闭后闭区间。如[9,23]表示9 <= cpu核数 <= 23。空区间表示任意cpu核数都支持。
ZoneId	是	是	Array of Int64	可用区ID列表。空列表表示任意可用区Id都支持。
BandwidthUpper	是	否	Int64	带宽最大值
BandwidthLimit	是	否	Int64	带宽是否必须有上限。1表示有上限，0表示无上限
ResourceIds	是	否	String	资源唯一ID列表，可以是云服务器InstanceId，或者弹性公网IP唯一ID

## AlgType

ALG协议类型

被如下接口引用：DescribeAddresses、DescribeIp6Addresses

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Ftp	是	否	Bool	Ftp协议Alg功能是否开启
Sip	是	否	Bool	Sip协议Alg功能是否开启

## IpField

IP在线查询的字段信息

被如下接口引用：DescribeIpLocation、DescribeIpOnline

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Country	否	否	Bool	国家字段信息
Province	否	否	Bool	省、州、郡一级行政区域字段信息
City	否	否	Bool	市一级行政区域字段信息
Region	否	否	Bool	市内区域字段信息
Isp	否	否	Bool	接入运营商字段信息
AsName	否	否	Bool	骨干运营商字段信息
AsId	否	否	Bool	骨干As号
Comment	是	否	Bool	注释字段

## EdgeWanPort

设备的Wan接口

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PortInterface	是	否	String	WAN接口。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PortName	是	否	String	WAN接口名称。
PortState	是	否	String	接口状态。
MTU	是	否	Uint64	MTU值。
EdgeWanVportSet	是	否	Array of <a href="#">EdgeWanVport</a>	Wan接口的逻辑接口。
Type	是	否	String	WAN接口类型。
Primary	是	否	Bool	是否为主链路。

## Price

价格

被如下接口引用：[InquiryPriceCreateVpcPeerConnection](#)、[InquiryPriceCreateVpnGateway](#)、[InquiryPriceNatGateway](#)、[InquiryPriceRenewVpnGateway](#)、[InquiryPriceResetVpnGatewayInternetMaxBandwidth](#)

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstancePrice	否	否	<a href="#">ItemPrice</a>	实例价格。
BandwidthPrice	否	否	<a href="#">ItemPrice</a>	网络价格。

## Address

描述 EIP 信息

被如下接口引用：[DescribeAddresses](#)、[DescribeIp6Addresses](#)

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddressId	否	否	String	EIP 的 ID，是 EIP 的唯一标识。
AddressName	否	是	String	EIP 名称。
AddressStatus	否	否	String	EIP 状态，包含 'CREATING'(创建中)、'BINDING'(绑定中)、'BIND'(已绑定)、'UNBINDING'(解绑中)、'UNBIND'(已解绑)、'OFFLINING'(释放中)、'BIND_ENI'(绑定悬空弹性网卡)
AddressIp	否	否	String	外网IP地址
InstanceId	否	否	String	绑定的资源实例 ID。可能是一个 CVM，NAT。
CreatedTime	否	否	Datetime_iso	创建时间。按照 ISO8601 标准表示，并且使用 UTC 时间。格式为：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。
NetworkInterfaceId	否	否	String	绑定的弹性网卡ID
PrivateAddressIp	否	否	String	绑定的资源内网ip
IsArrears	否	否	Bool	资源隔离状态。true表示eip处于隔离状态，false表示资源处于未隔离状态
IsBlocked	否	否	Bool	资源封堵状态。true表示eip处于封堵状态，false表示eip处于未封堵状态
IsEipDirectConnection	否	否	Bool	eip是否支持直通模式。true表示eip支持直通模式，false表示资源不支持直通模式
AddressType	否	否	String	eip资源类型，包括 "CalcIP"、"WanIP"、"EIP"、"AnycastEIP"。其中 "CalcIP" 表示设备ip，"WanIP" 表示普通公网ip，"EIP" 表示弹性公网ip，"AnycastEip" 表示加速EIP
CascadeRelease	否	否	Bool	eip是否在解绑后自动释放。true表示eip将会在解绑后自动释放，false表示eip在解绑后不会自动释放
EipAlgType	否	否	<a href="#">AlgType</a>	EIP ALG开启的协议类型。
InternetServiceProvider	否	否	String	弹性公网IP的运营商信息，当前可能返回值包括 "CMCC"、"CTCC"、"CUCC"、"BGP"



名称	必选	允许NULL	类型	描述
TagSet	否	否	Array of <a href="#">Tag</a>	eip绑定标签列表
ComplianceStatus	否	是	String	EIP合规状态。 BANNING 表示封禁， FREEZING 表示冻结,其他表示正常。
ApplicableForCLB	否	是	Bool	是否用于CLB。
IsNewGeneration	否	是	Bool	是否下一代EIP。
IsActiveAccessEip	否	是	Bool	是否主动外联。
NetworkGroup	否	是	String	EIP所属地域信息。
PayMode	否	是	String	计费方式。
DeadlineDate	否	是	Date	到期时间。
IsEip	否	是	Bool	是否为EIP。
Bandwidth	否	是	Uint64	弹性公网IP的带宽值。注意，传统账户类型账户的弹性公网IP没有带宽属性，值为空。
UpdateTime	否	是	String	更新时间。
InternetChargeType	否	是	String	弹性公网IP的网络计费模式。注意，传统账户类型账户的弹性公网IP没有网络计费模式属性，值为空。
BindResourceType	否	是	String	绑定资源类型。
LocalBgp	否	是	Bool	是否本地带宽EIP。
IsFromWanIP	否	是	Bool	是否从WANIP转换。
UnVpcId	否	是	String	VPC ID。

## BandwidthPackage

描述带宽包信息的结构

被如下接口引用：DescribeBandwidthPackages

名称	必选	允许NULL	类型	描述
BandwidthPackageId	是	否	String	带宽包唯一标识Id
NetworkType	是	否	String	带宽包类型，包括'BGP','SINGLEISP','ANYCAST'
ChargeType	是	否	String	带宽包计费类型，包括'TOP5_POSTPAID_BY_MONTH'和'PERCENT95_POSTPAID_BY_MONTH'
BandwidthPackageName	是	否	String	带宽包名称
CreateTime	是	否	Datetime_iso	带宽包创建时间。按照 ISO8601 标准表示，并且使用 UTC 时间。格式为：YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ。
Status	是	否	String	带宽包状态，包括'CREATING','CREATED','DELETING','DELETED'
ResourceSet	是	否	Array of <a href="#">Resource</a>	带宽包资源信息
Bandwidth	是	否	Int64	带宽包限速大小。单位：Mbps，-1表示不限速。

## ConflictSource

冲突资源信息。

被如下接口引用：CheckAssistantCidr

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ConflictSourceId	是	否	String	冲突资源ID
SourceItem	是	否	String	冲突资源
ConflictItemSet	是	否	Array of <a href="#">ConflictItem</a>	冲突资源条目信息

## DeleteCasInput

删除高速上云入参

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	高速上云实例ID

## SecurityGroupPolicyCheckInfoSet

安全组策略检测结果集合

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SecurityGroupPolicyCheckInfoSet	是	否	Array of <a href="#">SecurityGroupPolicyCheckInfo</a>	安全组策略检测结果集合

## AvailableZone

可用区属性

被如下接口引用：DescribeRegions

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Zone	是	否	String	可用区ID，如：ap-guangzhou-2。
ZoneId	是	否	Uint64	可用区数字ID。
Name	是	否	String	可用区名称，如：广州二区。
Products	是	否	Array of String	可用网络产品列表。
WhiteListKey	是	否	Array of String	白名单 key 列表。

## CidrDetailSet

非标网段类型

被如下接口引用：DescribeNmsCidrs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
AddrSegment	否	否	String	非标网段地址
AddressType	否	否	String	网络类型
CreateTime	否	否	Datetime	创建时间
IsReserved	否	否	Uint64	是否是保留地址
Ver	否	否	String	地址类型

## VpcLimit

私有网络配额

被如下接口引用：DescribeVpcLimits

名称	必选	允许NULL	类型	描述
LimitType	是	否	String	私有网络配额描述
LimitValue	是	否	Uint64	私有网络配额值

## NewRouteSet

新的路由名称

被如下接口引用：ReplaceRoutes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RouteId	否	否	String	路由Id
DestinationCidrBlock	否	否	String	目的网段
GatewayType	否	否	String	网关类型
GatewayId	否	否	String	网关Id
RouteDescription	否	否	String	路由描述

## TrafficMirrorFilter

流量镜像五元组过滤规则对象

被如下接口引用：CreateTrafficMirror、DescribeTrafficMirrors、ResetTrafficMirrorFilter、UpdateTrafficMirrorAllFilter

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SrcNet	是	否	String	过滤规则的源网段
DstNet	是	否	String	过滤规则的目的网段
SrcPort	否	否	String	过滤规则的源端口，默认值1-65535
DstPort	否	否	String	过滤规则的目的端口，默认值1-65535
Protocol	是	否	String	过滤规则的协议

## DellRoute

删除路由策略对象

被如下接口引用：DeleteRoutes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RouteId	否	否	Uint64	路由对象
RouteDescription	否	否	String	路由策略描述。
Enabled	否	否	Bool	是否启用
RouteType	否	否	String	路由类型，目前我们支持的类型有：USER：用户路由；NETD：网络探测路由，创建网络探测实例时，系统默认下发，不可编辑与删除；CCN：云联网路由，系统默认下发，不可编辑与删除。用户只能添加和操作 USER 类型的路由。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RouteTableId	否	否	String	路由表实例ID, 例如: rtb-azd4dt1c。
RouteItemId	否	否	String	路由策略字符串ID。

## ZoneSet

zone数组

被如下接口引用: DescribeNatGatewayZones

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Zone	是	是	String	zone名称
ZoneId	是	否	Uint64	可用区ID

## RouteTable

路由表对象

被如下接口引用: CreateIpv6Routes、CreateRouteTable、CreateRoutes、DescribeRouteTables

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
RouteTableId	是	否	String	路由表实例ID, 例如: rtb-azd4dt1c。
RouteTableName	是	否	String	路由表名称。
AssociationSet	是	否	Array of <a href="#">RouteTableAssociation</a>	路由表关联关系。
RouteSet	是	否	Array of <a href="#">Route</a>	路由表策略集合。
Main	是	否	Bool	是否默认路由表。
CreateTime	否	否	String	创建时间。
TagSet	否	否	Array of <a href="#">Tag</a>	标签键值对。
SubnetNum	否	是	Uint64	子网数

## EdgeVport

Edge设备的Vport对象

被如下接口引用:

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EdgeLanVportInfo	是	是	<a href="#">EdgeLanVport</a>	Edge设备lan物理口的逻辑端口。
EdgeWanVportInfo	是	是	<a href="#">EdgeWanVport</a>	Edge设备wan物理口的逻辑端口。

## Ipv6SubnetCidrBlock

IPv6子网段对象。

被如下接口引用: AssignIpv6SubnetCidrBlock、UnassignIpv6SubnetCidrBlock

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
SubnetId	是	否	String	子网实例 ID。形如：subnet-pxir56ns。
Ipv6CidrBlock	否	否	String	IPv6 子网段。形如：3402:4e00:20:1001::/64

## SecurityGroupPolicySet

安全组规则集合

被如下接口引用：CreateSecurityGroupPolicies、CreateSecurityGroupWithPolicies、DeleteSecurityGroupPolicies、DescribeSecurityGroupPolicies、ModifySecurityGroupPolicies、ReplaceSecurityGroupPolicy

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Version	否	否	String	安全组规则当前版本。用户每次更新安全规则版本会自动加1，防止更新的路由规则已过期，不填不考虑冲突。
Egress	否	否	Array of <a href="#">SecurityGroupPolicy</a>	出站规则。
Ingress	否	否	Array of <a href="#">SecurityGroupPolicy</a>	入站规则。

## SSLVpnClient

SSLVpnClient

被如下接口引用：DescribeVpnGatewaySSLClients

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	vpcid
VpnSslServerId	是	否	String	VpnSslServerId
CertStatus	是	否	Int64	证书状态
VpnSslClientId	是	否	String	VpnSslClientId
CertBeginTime	是	否	Datetime	证书创建时间
CertEndTime	是	否	Datetime	证书到期时间
State	是	否	Int64	client 创建状态

## HaVip

描述 HAVIP 信息

被如下接口引用：CreateHaVip、DescribeHaVips

名称	必选	允许NULL	类型	描述
HaVipId	是	否	String	HAVIP 的 ID，是 HAVIP 的唯一标识。
HaVipName	是	否	String	HAVIP 名称。
Vip	是	否	String	虚拟IP地址。
VpcId	是	否	String	HAVIP 所在私有网络 ID。
SubnetId	是	否	String	HAVIP 所在子网 ID。
NetworkInterfaceId	是	否	String	HAVIP 关联弹性网卡 ID。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	被绑定的实例 ID。
AddressIp	是	否	String	绑定 EIP。
State	是	否	String	状态：<li> AVAILABLE : 运行中</li> <li> UNBIND : 未绑定</li>
CreateTime	是	否	Datetime	创建时间。
Business	否	否	String	使用havip的业务标识。

## GatewayFlowMonitorDetail

网关流量监控明细

被如下接口引用：DescribeGatewayFlowMonitorDetail

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PrivateIpAddress	是	否	String	来源 IP。
InPkg	是	否	Uint64	入包量。
OutPkg	是	否	Uint64	出包量。
InTraffic	是	否	Uint64	入带宽, 单位：Byte。
OutTraffic	是	否	Uint64	出带宽, 单位：Byte。

## SecurityGroup

安全组对象

被如下接口引用：CloneSecurityGroup、CreateDefaultSecurityGroup、CreateSecurityGroup、CreateSecurityGroupWithPolicies、DescribeSecurityGroups

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ProjectId	否	否	String	项目id, 默认0。可在qcloud控制台项目管理页面查询到。
SecurityGroupId	是	否	String	安全组实例ID, 例如：sg-ohuuioma。
SecurityGroupName	是	否	String	安全组名称, 可任意命名, 但不得超过60个字符。
SecurityGroupDesc	是	否	String	安全组备注, 最多100个字符。
IsDefault	否	否	Bool	是否是默认安全组, 默认安全组不支持删除。
CreateTime	否	否	String	安全组创建时间。
TagSet	否	否	Array of Tag	标签键值对。

## SecurityGroupPolicy

安全组规则对象

被如下接口引用：CreateSecurityGroupPolicies、CreateSecurityGroupWithPolicies、DeleteSecurityGroupPolicies、DescribeSecurityGroupPolicies、DescribeSecurityGroupPolicyTemplates、ModifySecurityGroupPolicies、ReplaceSecurityGroupPolicy

名称	必选	允许NULL	类型	描述
PolicyIndex	否	否	Int64	安全组规则索引号。
Protocol	否	否	String	协议, 取值: TCP,UDP, ICMP。
Port	否	否	String	端口(all, 离散port, range)。

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ServiceTemplate	否	否	<a href="#">ServiceTemplateSpecification</a>	协议端口ID或者协议端口组ID。ServiceTemplate和Protocol+Port互斥。
CidrBlock	否	否	String	网段或IP(互斥)。
Ipv6CidrBlock	否	否	String	网段或IPv6(互斥)。
SecurityGroupId	否	否	String	安全组实例ID, 例如: sg-ohuuioma。
AddressTemplate	否	否	<a href="#">AddressTemplateSpecification</a>	IP地址ID或者ID地址组ID。
Action	否	否	String	ACCEPT 或 DROP。
PolicyDescription	否	否	String	安全组规则描述。
ModifyTime	否	否	String	安全组最近修改时间。

## NetDetect

网络探测对象。

被如下接口引用: CreateNetDetect、DescribeNetDetects

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC 实例 ID。形如: vpc-12345678
VpcName	是	否	String	VPC 实例名称。
SubnetId	是	否	String	子网实例ID。形如: subnet-12345678。
SubnetName	是	否	String	子网实例名称。
NetDetectId	是	否	String	网络探测实例ID。形如: netd-12345678。
NetDetectName	是	否	String	网络探测名称, 最大长度不能超过60个字节。
DetectDestinationIp	是	否	Array of String	探测目的IPv4地址数组, 最多两个。
DetectSourceIp	是	否	Array of String	系统自动分配的探测源IPv4数组。长度为2。
NextHopType	是	否	String	下一跳类型, 目前我们支持的类型有: VPN: VPN网关; DIRECTCONNECT: 专线网关; PEERCONNECTION: 对等连接; NAT: NAT网关; NORMAL_CVM: 普通云服务器;
NextHopDestination	是	否	String	下一跳目的网关, 取值与“下一跳类型”相关: 下一跳类型为VPN, 取值VPN网关ID, 形如: vpngw-12345678; 下一跳类型为DIRECTCONNECT, 取值专线网关ID, 形如: dcg-12345678; 下一跳类型为PEERCONNECTION, 取值对等连接ID, 形如: pcx-12345678; 下一跳类型为NAT, 取值Nat网关, 形如: nat-12345678; 下一跳类型为NORMAL_CVM, 取值云服务器IPv4地址, 形如: 10.0.0.12;
NextHopName	是	是	String	下一跳网关名称。
NetDetectDescription	是	是	String	网络探测描述。
CreateTime	是	是	Datetime	创建时间。

## ExtendCidr

扩展cidr。

被如下接口引用: CreateVpc、DescribeVpcs

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ExtendCidrBlock	是	否	String	扩展cidr。

## Quota

描述配额信息

被如下接口引用：DescribeAddressActionQuota、DescribeAddressQuota、DescribeBandwidthPackageQuota、DescribeIp6TranslatorQuota

名称	必选	允许NULL	类型	描述
QuotaId	否	否	String	配额名称，取值范围：  <li> TOTAL_EIP_QUOTA : 用户当前地域下EIP的配额数； <li> DAILY_EIP_APPLY : 用户当前地域下今日申购次数； <li> DAILY_PUBLIC_IP_ASSIGN : 用户当前地域下，重新分配公网 IP次数。
QuotaCurrent	否	否	Int64	当前数量
QuotaLimit	否	否	Int64	配额数量
QuotaGroup	否	否	String	配额生效的地域。

## DirectConnectGateway

专线网关对象。

被如下接口引用：CreateDirectConnectGateway、DescribeDirectConnectGateways

名称	必选	允许NULL	类型	描述
DirectConnectGatewayId	是	否	String	专线网关 ID 。
DirectConnectGatewayName	是	否	String	专线网关名称。
VpcId	是	否	String	专线网关关联 VPC 实例 ID 。
NetworkType	是	否	String	关联网络类型： <li> VPC - 私有网络</li><li> CCN - 云联网</li>
NetworkInstanceId	是	否	String	关联网络实例 ID： <li> NetworkType 为 VPC 时，这里为私有网络实例 ID </li><li> NetworkType 为 CCN 时，这里为云联网实例 ID </li>
GatewayType	是	否	String	网关类型： <li> NORMAL - 标准型，注：云联网只支持标准型</li><li> NAT - NAT型</li><li> NAT类型支持网络地址转换配置，类型确定后不能修改；一个私有网络可以创建一个NAT类型的专线网关和一个非NAT类型的专线网关
CreateTime	是	否	Datetime	创建时间。
DirectConnectGatewayIp	是	否	String	专线网关IP。
CcnId	是	否	String	专线网关关联 CCN 实例 ID 。
CcnRouteType	是	否	String	云联网路由学习类型： <li> BGP - 自动学习。</li><li> STATIC - 静态，即用户配置。</li>
EnableBGP	是	否	Bool	是否启用BGP。
EnableBGPCommunity	否	否	Bool	开启和关闭BGP的community属性。
Bandwidth	否	否	Int64	专线网关带宽限速值。
ModeType	否	否	String	是否发布云联网VPC的Cidr，standard:发布，exquisite:不发布。
BGPCommunitySupport	否	否	Bool	是否支持BGP 社团属性
VXLANSupport	否	否	Bool	是否支持VXLAN
LocalZone	否	否	Bool	是否是本地区域
BGPSupport	否	否	Bool	是否支持BGP
TagSet	否	否	Array of Tag	tag 信息

## AnycastRegionInfo



支持AnycastEIP的地域的信息

被如下接口引用：DescribeAnycastRegion

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域
RegionName	是	否	String	地域中文名称
RegionState	是	否	String	地域当前状态
AnycastZone	是	否	String	AnycastEIP发布域

## LbTrafficMirror

创建LB流量镜像的实例输出信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	uniqvpcid
LbTrafficMirrorId	是	否	String	lb流量镜像的uniqid
LbTrafficMirrorName	是	否	String	lb流量镜像名字

## ConflictItem

冲突资源条目信息。

被如下接口引用：CheckAssistantCidr

名称	必选	允许NULL	类型	描述
ConflictId	是	否	String	冲突资源的ID
DestinationItem	是	否	String	冲突目的资源

## Tag

标签键值对

被如下接口引用：AllocateAddresses、CloneSecurityGroup、CreateAndAttachNetworkInterface、CreateAssistantCidr、CreateBandwidthPackage、CreateCcn、CreateDefaultSecurityGroup、CreateDirectConnectGateway、CreateIpv6Routes、CreateNatGateway、CreateNetworkAcl、CreateNetworkInterface、CreateRouteTable、CreateRoutes、CreateSecurityGroup、CreateSecurityGroupWithPolicies、CreateSubnet、CreateSubnets、CreateVpc、DescribeAddresses、DescribeAssistantCidr、DescribeCcn、DescribeDirectConnectGateways、DescribeIp6Addresses、DescribeNatGateways、DescribeNetworkAcls、DescribeNetworkInterfaces、DescribeNetworkInterfacesExtra、DescribeRouteTables、DescribeSecurityGroups、DescribeSubnets、DescribeVpcPeeringConnections、DescribeVpcs、ModifyAssistantCidr

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Key	是	是	String	标签键
Value	是	是	String	标签值

## Subnet

子网对象

被如下接口引用：CreateAssistantCidr、CreateNetworkAcl、CreateSubnet、CreateSubnets、CreateVpc、DescribeAssistantCidr、DescribeNetworkAcls、DescribeSubnets、DescribeVpcs、ModifyAssistantCidr

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC 实例 ID 。
SubnetId	是	否	String	子网实例 ID ，例如：subnet-bthucmmy。
SubnetName	是	否	String	子网名称。
CidrBlock	是	否	String	子网的 IPv4 CIDR 。
IsDefault	是	否	Bool	是否默认子网。
EnableBroadcast	是	否	Bool	是否开启广播。
Zone	是	否	String	可用区。
RouteTableId	否	否	String	路由表实例ID，例如：rtb-l2h8d7c2。
CreateTime	否	否	String	创建时间。
AvailableIpAddressCount	是	否	Uint64	可用 IP 数。
Ipv6CidrBlock	否	否	String	子网的 IPv6 CIDR 。
NetworkAclId	否	否	String	关联 ACL ID
IsRemoteVpcSnat	否	否	Bool	是否为 SNAT 地址池子网。
TotalIpAddressCount	是	否	Uint64	子网 IP 总数。
TagSet	是	否	Array of Tag	标签键值对。
Type	否	否	Uint64	子网类型。
VmNum	否	是	Uint64	Vm数量。
ZoneId	否	是	Uint64	可用区ID。
LocalZone	否	否	Bool	是否是本地区域
IsCdcSubnet	否	否	Uint64	是否是cdc管控子网
CdcId	否	否	String	cdc Id
BmsNum	否	否	Uint64	裸金属数量

## CcnInstance

云联网 ( CCN ) 关联实例 ( Instance ) 对象。

被如下接口引用：AcceptAttachCcnInstances、AttachCcnInstances、DetachCcnInstances、RejectAttachCcnInstances、ResetAttachCcnInstances

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceType	否	否	String	关联实例类型，可选值：<li> VPC : 私有网络</li> <li> DIRECTCONNECT : 专线网关</li> <li> BMVPC : 黑石私有网络</li>
InstanceId	是	否	String	关联实例ID。
InstanceRegion	是	否	String	关联实例ID所属大区，例如：ap-guangzhou。

## CustomerGateway

对端网关

被如下接口引用：CreateCustomerGateway、DescribeCustomerGateways

名称	必选	允许NULL	类型	描述
----	----	--------	----	----

名称	必选	允许NULL	类型	描述
CustomerGatewayId	是	否	String	用户网关唯一ID
CustomerGatewayName	是	否	String	网关名称
IpAddress	是	否	String	公网地址
CreateTime	是	否	String	创建时间

## DBInstances

数据库实例详细信息。

被如下接口引用：DescribeDBInstancesWithSecurityGroup

名称	必选	允许NULL	类型	描述
InstanceId	是	否	String	实例ID形如：crs-1newjxcb。
InstanceIp	是	否	String	实例IP形如：172.16.32.18。
InstanceName	是	否	String	实例名称。
VpcId	是	否	String	VPC唯一ID形如：vpc-q9iejf9r。

## EdgeSN

Edge设备的SN信息

被如下接口引用：

名称	必选	允许NULL	类型	描述
EdgeId	是	是	String	Edge设备的Id。
SN	是	否	String	SN。

## GatewayQos

网关流控带宽信息

被如下接口引用：DescribeGatewayFlowQos

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
IpAddress	是	否	String	云服务器内网IP。
Bandwidth	是	否	Uint64	流控带宽值。
CreateTime	是	否	String	创建时间。

## Ip6RuleInfo

IPV6转换规则

被如下接口引用：AddIp6Rules

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Vport6	是	否	Int64	IPV6端口号，可在0~65535范围取值

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Protocol	是	否	String	协议类型, 支持TCP/UDP
Vip	是	否	String	IPV4地址
Vport	是	否	Int64	IPV4端口号, 可在0~65535范围取值

## CcnRoute

CCN路由策略对象

被如下接口引用: DescribeCcnRoutes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RouteId	否	否	String	路由策略ID
DestinationCidrBlock	是	否	String	目的端
InstanceType	是	否	String	下一跳类型 (关联实例类型), 所有类型: VPC、DIRECTCONNECT
InstanceId	是	否	String	下一跳 (关联实例)
InstanceName	是	否	String	下一跳名称 (关联实例名称)
InstanceRegion	是	否	String	下一跳所属地域 (关联实例所属地域)
UpdateTime	是	否	Datetime	更新时间
Enabled	是	否	Bool	路由是否启用
InstanceUin	是	否	String	关联实例所属UIN (根账号)

## AddressChangeQuota

描述实例更换公网IP地址的配额信息

被如下接口引用: DescribeAddressChangeQuota

名称	必选	允许NULL	类型	描述
QuotaId	是	否	String	配额名称, 取值: INSTANCE_ADDRESS_CHANGE
InstanceId	是	否	String	实例ID
QuotaCurrent	是	否	Int64	剩余配额
QuotaLimit	是	否	Int64	配额上限

## AddressChargePrepaid

用于描述弹性公网IP的费用对象

被如下接口引用: AllocateAddresses、InquiryPriceAllocateAddresses、InquiryPriceModifyAddressInternetChargeType、InquiryPriceRenewAddresses、ModifyAddressInternetChargeType、RenewAddresses

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Period	是	否	Int64	购买实例的时长
RenewFlag	否	否	String	自动续费标志

## EipStatistics

描述EIP统计信息的结构

被如下接口引用：DescribeEipStatistics

名称	必选	允许NULL	类型	描述
Region	是	否	String	地域英文标识
RegionName	是	否	String	地域中文名称
TotalCount	是	否	Int64	地域EIP总数

## HaVipSet

HaVip绑定子网卡信息

被如下接口引用：FlushHaVip

名称	必选	允许NULL	类型	描述
VpcId	是	否	String	VPC实例ID。
Vip	是	否	String	虚拟IP地址。
IfnName	否	否	String	网卡接口名称。
MacAddress	否	否	String	网卡MAC地址。

## Route

路由策略对象

被如下接口引用：CreateIpv6Routes、CreateRouteTable、CreateRoutes、DeleteIpv6Routes、DescribeRouteConflicts、DescribeRouteTables、DescribeRoutes、DescribeRoutesWithLocal、ModifyIpv6Routes、ReplaceRoutes、ResetRoutes

名称	必选	允许NULL	类型	描述
RouteId	否	否	Uint64	路由策略ID。
DestinationCidrBlock	否	否	String	目的网段，取值不能在私有网络网段内，例如：112.20.51.0/24。
GatewayType	否	否	String	下一跳类型，目前我们支持的类型有：CVM：公网网关类型的云服务器；VPN：VPN网关；DIRECTCONNECT：专线网关；PEERCONNECTION：对等连接；SSLVPN：sslvpn网关；NAT：NAT网关；NORMAL_CVM：普通云服务器；EIP：云服务器的公网IP；CCN：云联网。
GatewayId	否	否	String	下一跳地址，这里只需要指定不同下一跳类型的网关ID，系统会自动匹配到下一跳地址。特别注意：当GatewayType为EIP时，GatewayId固定值'0'
RouteDescription	否	否	String	路由策略描述。
Enabled	否	否	Bool	是否启用
RouteType	否	否	String	路由类型，目前我们支持的类型有：USER：用户路由；NETD：网络探测路由，创建网络探测实例时，系统默认下发，不可编辑与删除；CCN：云联网路由，系统默认下发，不可编辑与删除。用户只能添加和操作USER类型的路由。
RouteTableId	否	否	String	路由表实例ID，例如：rtb-azd4dt1c。
RouteItemId	否	否	String	路由策略字符串ID。

## 错误码

最近更新时间: 2024-06-18 14:31:31

### 功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
  "Response": {
    "Error": {
      "Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
      "Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
    },
    "RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
  }
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

### 错误码列表

#### 公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。

错误码	说明
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误, 只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

## 业务错误码

错误码	说明
InvalidSecurityGroupID.NotFound	
UnauthorizedOperation.PrimaryIp	
InvalidAddressId.NotFound	
UnsupportedOperation.UnassignCidrBlock	
InvalidParameter.NextHopMismatch	
UnsupportedOperation.PublicIpAddressIsNotBGPIP	
InvalidParameterValue.SubnetConflict	
InvalidParameterValue.Malformed	
ResourceInsufficient	
VpcLimitExceeded	
InvalidAddressState	
UnsupportedOperation.EcmpWithUserRoute	
AddressQuotaLimitExceeded	
LimitExceeded.CidrBlock	
InvalidParameterValue.IpNotExists	
InvalidAddressIdStatus.NotPermit	
UnsupportedOperation.VersionMismatch	
LimitExceeded.SubnetCidrBlock	
InvalidPrivateIpAddress.AlreadyBindEip	
InvalidParameterConflict	
InvalidParameterValue.IpExists	
InvalidParameterValue.CcnAttachBmvpclimitExceeded	
InvalidVpnGatewayId.NotFound	
InvalidParameter.Coexist	
UnsupportedOperation.UinNotFound	
LimitExceeded.NatGatewayPerVpcLimitExceeded	
InvalidParameterValue.AclRuleExists	
InvalidParameterValue.NotInVpcCidr	
UnsupportedOperation	
UnsupportedOperation.InvalidState	

错误码	说明
LimitExceeded	
InvalidSecurityGroupID.Malformed	
InvalidParameterValue.TooLong	
InvalidParameterValue.Duplicate	
UnsupportedOperation.DirectConnectGatewayIsUpdatingCommunity	
InvalidParameterValue.InVpcCidr	
InvalidAccount.NotSupported	
LimitExceeded.Address	
InvalidParameterValue.LimitExceeded	
InvalidParameterValue.Reserved	
MissingParameter	
InvalidVpcId.NotFound	
InternalServerError	
InvalidAddressId.Blocked	
InvalidParameterValue.NatRuleExists	
UnsupportedOperation.UnableCrossFinance	
UnknownParameter	
InvalidParameterValue.VpcCidrConflict	
UnsupportedOperation.ClassicInstanceIdAlreadyExists	
UnsupportedOperation.EcmpWithCcnRoute	
InvalidParameterValue.NetDetectSameIp	
UnsupportedOperation.DuplicatePolicy	
LimitExceeded.PublicIpAddressPerNatGatewayLimitExceeded	
InvalidParameter	
AddressQuotaLimitExceeded.DailyAllocate	
UnsupportedOperation.UnbindEIP	
InvalidParameterValue.CidrNotInPeerVpc	
UnsupportedOperation.BindEIP	
InvalidProjectId.NotFound	
InvalidParameterValue.ObjectVpcNotCurrentVpc	
InvalidParameterValue.Empty	
InvalidParameterValue.MirrorLackTargetResource	
InvalidParameterValue.Range	
InvalidParameter.InvalidPortType	
InvalidInstance.NotSupported	
UnsupportedOperation.IsNotFinanceAccount	



错误码	说明
UnsupportedOperation.ConflictWithDockerRoute	
ResourceNotFound	
UnsupportedOperation.SystemRoute	
InvalidParameterValue	
UnsupportedOperation.UnableCrossBorder	
UnsupportedOperation.PublicIpAddressIsNotExisted	
UnsupportedOperation.CIDRUnSupportedClassicLink	
ResourceInUse.Address	
InvalidVpnGatewayId.Malformed	
ResourceInUse	
InvalidParameterValue.VpgVpcNotMatch	
InvalidParameterValue.AclRuleNotExists	
UnsupportedOperation.MutexOperationTaskRunning	
InvalidParameterValue.NatRuleNotExists	
InvalidParameterValue.ObjectUseInTrafficMirror	
InvalidNetworkInterfaceId.NotFound	
InvalidInstanceId.AlreadyBindEip	
UnsupportedOperation.AttachmentNotFound	
ResourceInsufficient.CidrBlock	
UnauthorizedOperation	
UnsupportedOperation.PublicIpAddressDisassociate	
InvalidParameterValue.SubnetRange	
InvalidVpcId.Malformed	
InvalidParameterValue.NotNatVpg	
InvalidParameterValue.VpnConnCidrConflict	
InvalidAddressIdState.InArrears	
UnsupportedOperation.CcnNotAttached	
MissingResourceId	
UnauthorizedOperation.AttachmentNotFound	
UnsupportedOperation.Ecmp	
UnsupportedOperation.PublicIpAddressNotBilledByTraffic	
UnsupportedOperation.VpcMismatch	
UnsupportedOperation.InsufficientFunds	
UnsupportedOperation.CcnAttached	
ResourceUnavailable	
InvalidInstanceId.NotFound	